



Använd MJLR-2001
med System Nexas
fjärrkontroll för markiser
(MJLT-2005).



MJLR-2001

Inbyggnadsmottagare för markis, filmduk etc

Inbyggnadsmottagare för trådlös styrning av markiser, filmdukar, rullgardiner med mera. Mottagaren har inbyggd funktion för automatisk motor- och ändlägeskalibrering. Tack vare potentialfria reläanslutningar kan mottagaren även användas med lågvolts DC motorer som har stöd för styrning via kontrollsignal (ej polvändning). Används främst med fjärrkontroll MJLT-2005. Även kompatibel med System Nexa fjärrkontroller samt väggsändare MRYT-1805, MTHT-1806 och Nexa Bridge X.

Smartmode: Med enheter som har stöd för smartmode kan du spara upp till 3 olika favoritscenarion som enkelt aktiveras med Nexas smartmode-sändare.

- Styr markiser, rullgardiner, filmdukar etc
- Smartmode
- Fungerar med Nexa Bridge X

PROTOKOLL
System Nexa (433,92 MHz)

STRÖMKÄLLA
220–240 V~50Hz

EGENFÖRBRUKNING
<1 W i viloläge

MÅTT PRODUKT (BxHxD)
48 x 48 x 25 mm

ARTIKEL NUMMER
14348

E-NUMMER (SV)
1711384

RÄCKVIDD
Upp till 30 meter

MAX LAST
2 x 1000W

IP-KLASS
Inomhusbruk

MÅTT FÖRPACKNING (BxHxD)
85 x 85 x 40 mm

EAN
7330545143485

EL-NUMMER (NO)
4514572

MINNESPLATSER
32

ANTAL I KARTONG
10/80

NEXA

info@nexa.se

www.nexa.se

