

HÅLL KONTAKTEN. KÄNN DIG TRYGG.



Doro Aurora A31

Vår största smartphone med dubbla kameror

VARFÖR DORO?

På Doro utvecklar vi teknik för att hjälpa människor att övervinna de olika utmaningar som livet kan medföra, oavsett om de orsakas av åldrande, kognitiv försämrning eller fysiska funktionsnedsättningar. Vi vill att alla ska kunna hålla kontakten med de människor de älskar, göra de saker de gillar och känna sig trygga. Dag efter dag. Därför är våra smartphones utvecklade med genomtänkta och unika funktioner som bidrar till att upprätthålla sociala kontakter och stödja ditt dagliga välbefinnande, samtidigt som de är robusta och lätthanvända.

DORO SECURE BUTTON

Doro ger dig mycket mer än en riktigt bra smartphone. Med en enda knapptryckning på vår särskilda Doro Secure Button, markerad med en grön ring, skickas ett larm med din position till en lista över personer som du litar på, vilket gör att deras telefoner ger ifrån sig en tydlig signal även om de är inställda på "Stör ej"-läge. Och med tillhörande appar som Response by Doro® och TeamViewer som gör det möjligt för betrodda släktingar eller vänner att snabbt och enkelt hjälpa dig var du än befinner dig, finns ditt supportnätverk alltid nära till hands. Det ger sinnesro för dig och för dem.

DORO EASY INTERFACE

"Enkelt" ligger i vårt DNA. Därför har våra smartphones ett intuitivt gränssnitt som är tydligt och prioriterar dig. Från att organisera och komma åt dina appar till att anpassa telefonen efter dina behov – Doro Easy Interface med hjälpsamma guider gör det möjligt för dig att använda din telefon på ett både säkert och enkelt sätt. Detsamma gäller de taktila knapparna för att besvara och avvisa samtal samt Hem-knappen. Hemknappen, den mittersta, kan användas för att komma åt Google Assistant/Gemini och Doro Easy Call-knappen, med den gröna luren, för att ringa upp en favoritkontakt direkt.

DORO CLEARSOUND®

Vi bryr oss mycket om ljudet du hör. Och inte hör. Därför är ljudtekniken i våra telefoner särskilt anpassad och finjusterad för att framhäva de toner och frekvenser som kan vara svåra att uppfatta. Perfekt för personer med nedsatt hörsel. Dessutom gör vår unika ClearSound-inställning det lättare att förstå tal och är idealisk för alla som har svårt att höra telefonsamtal, särskilt i bullriga miljöer.

Allmänt	
ID	A30 / A31
Modellnamn	DSB-0560
Kommersiellt namn	Doro Aurora A30 / Doro Aurora A31
Formfaktor	Bar
Storlek	
Telefonstorlek (HxBxD mm)	170 x 75 x 11
Vikt inkl. batteri (g)	207.3

SIM-kort	
SIM-kortstorlek	4FF
Dubbel SIM	✓

Minne	
Minne (RAM)	6GB
Lagring (ROM)	128GB
Tillgängligt användarlagring	110GB
SD-kort	✓
Maximal minneskortstorlek	1024GB

Chipset	
Modell	MT6769Z (G85)
Modem	MT6177
Processor	MT6769Z (G85)
Processorhastighet	2.0GHz
Antal CPU-kärnor	8
Operativsystemstyp	Android
Operativsystemversion	14

Huvudskärm	
Skärmstorlek tum	6.1

Skärmstorlek (HxB mm)	140.4x64.8
Upplösning (HxB)	1560*720
Skärm PPI	282
Skärmtyp	IPS
Antal färger	16.7M
Skärmuppdateringsfrekvens (Hz)	60
Pekskärm	✓
Bakbelyst skärm	✓
Glas	GFF

Huvudkamera	
Huvudkamera	✓
Typ	Dual
Pixelstorlek (µm)	0.612X0.612
Upplösning (MP)	50
Autofokus	✓
Autofokushastighet	1.292
Objektiv FOV (synfält)	78.8°, 115° with wide camera
Objektivbländare (F-tal)	1.8
Skyddsglas	5P
Blixt	✓
Zoom	✓
Antiflimmerfunktion	✓
Videospelning	✓
Videoupplösning	HD 1080
Sensorsstorlek (mm)	8.8

Främre kameralins	
Sekundär kamera	✓
Typ	Front
Pixelstorlek (µm)	1,12x1,12
Upplösning (MP)	5
Autofokushastighet	N/A

Objektiv FOV (synfält)	76.8
Objektivbländare (F-tal)	2.2
Skyddsglas	3P
Blixt	✓
Zoom	✓
Antiflimmerfunktion	✓
Videospelning	✓
Videoupplösning	HD 1080
Sensorsstorlek (mm)	5.08

Huvudkamera 2	
Pixelstorlek (µm)	1,12x1,12
Upplösning (MP)	5
Objektiv FOV (synfält)	115
Objektivbländare (F-tal)	2.2
Skyddsglas	4P
Zoom	✓
Antiflimmerfunktion	✓
Sensorsstorlek (mm)	5.08

Laddning	
Laddningskontakt	USB-C
Minsta effekt (W)	1.5
Maximal effekt (W)	10

Knappar och kontakter	
Doro Secure Button	✓
Snabbtangenter	Kamera
På/av-knapp	Dedikerad
Volymknappar	✓
Hemknapp	✓
Headset-kontakt	USB-C

Batteri	
Batterikapacitet	5000mAh
Inbyggt batteri	✓
800 cycles, remaining capacity 80%	

Sensorer

GPS	✓
Kompass	✓
Accelerometer	✓
Närhetssensor	✓
Hall-sensor	✓

LED-lampor

Meddelande/ringindikator	✓
Batteri/laddningsindikator	✓

Nätverk

2G (GSM)	900,1800,1900, 850
3G (GPRS)	1, 2, 5, 8
4G FDD (LTE)	1, 3, 5, 7, 8, 20, 28
4G TDD (LTE)	38, 40
LTE datahastighet UL	Cat 4
LTE datahastighet DL	Cat 4
VoLTE	✓
VoWiFi	✓

IP-klassificering

IP	IP54
----	------

GPS

GPS	✓
GPS-krets	MT6631N/B
A-GPS	✓
Gallileo	✓
Beidou	✓
Glonass	✓

Ringa

Videosamtal	✓
-------------	---

HD voice	✓
Pågående samtalstimer	✓
Totala samtalstimers med återställning	✓
Begränsning av uppringar-ID (CLIR)	✓

Vidarekoppling	
Ovillkorlig, Ingen service, När upptagen, Inget svar	
Samtal väntar	✓
Sändning av DTMF-toner	✓
Vitlistnummer	✓
Svartlistnummer	✓
Fast nummeruppringning	✓
Konferenssamtal	✓
Talande sifferknappar	✓

Telefonbok

Vid nödsituation (ICE)	✓
Ägarnummer	✓
Telefonboksplatser	>500
E-postfält	✓
Lägg till bild till kontakt	✓
Spara inkommande nummer till telefonboken	✓
Kopiera kontakt till SIM-kort/telefons minne	✓
Stöd för vCard	✓
Överför vCard via Bluetooth	✓
Favoriter/Topp 10-kontakter	✓

Samtalslogg

Missade samtal	✓
Utgående samtal	✓
Inkommande samtal	✓
Antal platser i samtalslogg	>100
Datum- och tidsstämpel	✓

Volyminställningar

Justerbar samtalsvolym	✓
Justerbar medievolym	✓
Justerbar ringsignalvolym	✓
Justerbar alarmvolym	✓
Justerbar notifieringsvolym	✓

Signaler	
Antal ringsignaler	32
Lägg till egna ringsignaler	✓
Tyst läge	✓

Maximal ringsignalvolym vid 1m i dB	80
Vibrerande ringsignalindikator	✓
Visuell ringsignalindikator	✓
Knappptryckston	✓
Högtalartelefon	✓

Codecs

EVS WB	✓
AMR NB	✓
AMR WB	✓
AAC	✓
AVC	✓
Andra codecs	OGG, ADPCM

Meddelanden

Typ av meddelandelåda (SMS/MMS)	Dedikerad
SMS	✓
MMS	✓
Maximal längd på utgående SMS	255
Använd nummer från meddelande	✓
Svara på meddelande	✓
Vidarebefordra meddelande	✓
Ringa tillbaka	✓
Meddelandepåminnelse	✓
Leveransrapport	✓
Läsrapport	✓
Flera mottagare	✓
Lagring	Telefon, SIM, SD-kort
Automatisk versalisering	✓
Prediktiv text	✓
Lägg till ord i den prediktiva ordlistan	✓
Stöd för emojis	✓
Röstmeddelande	✓
OTA MMS-profil provisionering	✓
E-post	✓

Bluetooth		Doro Secure Button		Startguide	✓
Bluetooth®	✓	Doro Secure Button	✓		
Bluetooth® version	5.4	Assistentanrop	✓	SAR	
Handsfree-profil (HFP)	✓	Skicka standardassistentmeddelande	✓	SAR (kropp)	1.15
Headset-profil (HSP)	✓	Skicka positionsdata	✓	SAR (huvud)	0.4
Seriell portprofil (SPP)	✓	Response by Doro	✓	SAR (lemmar)	2.11
Objektpushprofil (OPP) (endast V-kort)	✓				
SIM-åtkomstprofil (SAP, SIM, rSAP)	✓	Säkerhet		Andra funktioner	
Telefonboksåtkomstprofil (PBAP, PBA)	✓	Skärmlås	✓	Man-down	✓
Uppringt nätverk (DUN)	✓	Knapplås	✓	Larm	✓
Meddelandeåtkomstprofil (MAP)	✓	Telefonlås	✓	Klocka	✓
Ljud/video-fjärrkontrollprofil (AVRCP)	✓	SIM-PIN-lås	✓	Teamviewer	✓
Avancerad ljudistributionsprofil (A2DP)	✓	Ansiktsdetektering	✓	Miniräknare	✓
Överskrid aktiv BT-anslutning	✓			Väder	✓
		Varningar		Anteckningar	✓
WiFi		Sändningsmeddelanden	✓	Kalender	✓
WiFi	✓	EU-varningar	✓	FM-radio	✓
WiFi-band	2,4 GHz, 5 GHz			Ficklampa	✓
WiFi-protokoll	g, ac, a, b, n	Återställningsfunktioner		Blockera menyer	✓
WiFi hotspot	✓	Återställ inställningar	✓	Programvaruuppdatering över luft	✓
		Fabriksåterställning	✓	Flygläge	✓
Internet					
Webbläsare	✓	Tillgänglighet		Kompatibel med Doro-produkter	
		Kompatibel med hörapparat 4G-band	T4/M4	Doro 3500	✓
NFC		Teman	✓	Doro Watch	✓
NFC	✓	Kontrastjustering	✓	Doro Hearingbuds	✓
		Röstkommandon	✓		