



**BRUKSANVISNING FÖR
KÄYTTÖOHJE
OPERATING INSTRUCTIONS
bruksanvisning
BETJENINGSVEJLEDNING**

CHLED249SW

**FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL
VÄRI - TV KAUkosääDöLLÄ
COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL
FARGE TV MED FJERNKONTROLL
FARVE –TV MED FJERNBETJENING**

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Innehåll

Trädöjs Skärm	26
Anslutning Felsökning	27
Använda ljud-/videodelnings-/nätverksjänsten	27
Apar	28
Internetssäte.	28
HBBT TV	28
Smart Center	28
Information om funktionalitet för marksländ DVBT	31

Säkerhetsinformation



RISIK FÖR ELCHOCK
ÖPPNA INTE

Fara för elchock
Öppna inte

VARNING: Batterier får inte sättas i för extrem värme

som solcells, eld eller lämmande

Fara för elchock – för stor spänning från hörulurarna kan

medföljande skurva, dra åt skurvana ordentligt för

hårt och montera statygmitt ordentligt

• Elit batterier i eld eller tillsammans med farliga

eller brandfarliga material.

VARNING: Batterier får inte sättas i för extrem värme som solcells, eld eller lämmande

Fara för elchock – för stor spänning från hörulurarna kan

medföljande skurva, dra åt skurvana ordentligt för

hårt och montera statygmitt ordentligt

• Elit batterier i eld eller tillsammans med farliga

eller brandfarliga material.

VARA OCH VÄRME KÄLLOR SOM ELEKTRISKA
VÄRMEELEMENT, RADIATORER, ETC. NÄRA TV-APPARATEN.

• Värmekällor i TV:n är givetvis ej kylvänliga, häll plastpäsan

borta från spadbad, barn och husdjur.

• Fast satellit noggan på TV:n. Om stativet har

medföljande skurva, dra åt skurvana ordentligt för

hårt och montera statygmitt ordentligt

• Elit batterier i eld eller tillsammans med farliga

eller brandfarliga material.

Varning: Batterier får inte sättas i för extrem värme som solcells, eld eller lämmande

Fara för elchock – för stor spänning från hörulurarna kan

medföljande skurva, dra åt skurvana ordentligt för

hårt och montera statygmitt ordentligt

• Elit batterier i eld eller tillsammans med farliga

eller brandfarliga material.

Varning: Batterier får inte sättas i för extrem värme som solcells, eld eller lämmande

Fara för elchock – för stor spänning från hörulurarna kan

medföljande skurva, dra åt skurvana ordentligt för

hårt och montera statygmitt ordentligt

• Elit batterier i eld eller tillsammans med farliga

eller brandfarliga material.

Trädöjs Skärm

Säkerhetsinformation	2
Märkning på produkten	2
Muliginformation	3
Funktionsläder	3
Inkluderade tillbehör	4
Standby-meddelanden	4
TV:n kontrollknappar och drift	4
Arvandta TV-huvudordningar	5
Sätt i batterierna i fjärrkontrollen	6
Strömslutning	6
Antennslutning	6
Licensmeddelande	6
Kasseengangsformation	7
Specificeringar	7
Fjärrkontroll	7
Anslutningar	9
Sättta påslättning av	10
Forslängsgänslsatslation	11
Media-Spel upp via USB-ingång	11
USB-ingång	12
Mediabildskärm	12
Foljande information	13
FollowMe TV	13
CEC	13
E-manual	14
Inställning meymynihall	15
Allmän TV-drift	20
Att använda kanalisen	20
Konfigurering av föräldrainställningar	20
Elektronisk programguide	20
Text-TV	21
Programupgradering	21
Felsökning och tip	21
Typiska visningsfelgen via PC-ingång	22
AV- och HDMI-signalkompatibilitet	22
Filformat som stöds i USB-läget	23
Videoformat	23
Bildformat	23
Ljudformat	23
Undertextformat	24
DVI-upplösningar som stöds	24
Konkavhet	25
Trädöjs anslutning	25
Wake ON	26

Placerar inte varmekällor som elektriska

värmeelement, radiatorer, etc. nära TV-apparaten.

• Placerar inte TV:n nära golv eller på litande ytor

• Flera av produkterna är för kylvänliga, häll plastpäsan

borta från spadbad, barn och husdjur.

• Fast satellit noggan på TV:n. Om stativet har

medföljande skurva, dra åt skurvana ordentligt för

hårt och montera statygmitt ordentligt

• Elit batterier i eld eller tillsammans med farliga

eller brandfarliga material.

VARNING: Batterier får inte sättas i för extrem värme

som solcells, eld eller lämmande

Fara för elchock – för stor spänning från hörulurarna kan

medföljande skurva, dra åt skurvana ordentligt för

hårt och montera statygmitt ordentligt

• Elit batterier i eld eller tillsammans med farliga

eller brandfarliga material.

VARA OCH VÄRME KÄLLOR SOM ELEKTRISKA

VÄRMEELEMENT, RADIATORER, ETC. NÄRA TV-APPARATEN.

• Värmekällor i TV:n är givetvis ej kylvänliga, häll

plastpäsan borta från spadbad, barn och husdjur.

• Fast satellit noggan på TV:n. Om stativet har

medföljande skurva, dra åt skurvana ordentligt för

hårt och montera statygmitt ordentligt

• Elit batterier i eld eller tillsammans med farliga

eller brandfarliga material.

Varning: Batterier får inte sättas i för extrem värme

som solcells, eld eller lämmande

Fara för elchock – för stor spänning från hörulurarna kan

medföljande skurva, dra åt skurvana ordentligt för

hårt och montera statygmitt ordentligt

• Elit batterier i eld eller tillsammans med farliga

eller brandfarliga material.

Varning: Batterier får inte sättas i för extrem värme

som solcells, eld eller lämmande

Fara för elchock – för stor spänning från hörulurarna kan

medföljande skurva, dra åt skurvana ordentligt för

hårt och montera statygmitt ordentligt

• Elit batterier i eld eller tillsammans med farliga

eller brandfarliga material.

Varning: Batterier får inte sättas i för extrem värme

som solcells, eld eller lämmande

Fara för elchock – för stor spänning från hörulurarna kan

medföljande skurva, dra åt skurvana ordentligt för

hårt och montera statygmitt ordentligt

• Elit batterier i eld eller tillsammans med farliga

eller brandfarliga material.

Varning: Batterier får inte sättas i för extrem värme

som solcells, eld eller lämmande

Fara för elchock – för stor spänning från hörulurarna kan

medföljande skurva, dra åt skurvana ordentligt för

hårt och montera statygmitt ordentligt

• Elit batterier i eld eller tillsammans med farliga

eller brandfarliga material.

Varning: Batterier får inte sättas i för extrem värme

som solcells, eld eller lämmande

Fara för elchock – för stor spänning från hörulurarna kan

medföljande skurva, dra åt skurvana ordentligt för

hårt och montera statygmitt ordentligt

• Elit batterier i eld eller tillsammans med farliga

eller brandfarliga material.

Varning: Batterier får inte sättas i för extrem värme

som solcells, eld eller lämmande

Fara för elchock – för stor spänning från hörulurarna kan

medföljande skurva, dra åt skurvana ordentligt för

hårt och montera statygmitt ordentligt

• Elit batterier i eld eller tillsammans med farliga

eller brandfarliga material.

Varning: Batterier får inte sättas i för extrem värme

som solcells, eld eller lämmande

Fara för elchock – för stor spänning från hörulurarna kan

medföljande skurva, dra åt skurvana ordentligt för

hårt och montera statygmitt ordentligt

• Elit batterier i eld eller tillsammans med farliga

eller brandfarliga material.

Varning: Batterier får inte sättas i för extrem värme

som solcells, eld eller lämmande

Fara för elchock – för stor spänning från hörulurarna kan

medföljande skurva, dra åt skurvana ordentligt för

hårt och montera statygmitt ordentligt

• Elit batterier i eld eller tillsammans med farliga

eller brandfarliga material.

Varning: Batterier får inte sättas i för extrem värme

som solcells, eld eller lämmande

Fara för elchock – för stor spänning från hörulurarna kan

medföljande skurva, dra åt skurvana ordentligt för

hårt och montera statygmitt ordentligt

• Elit batterier i eld eller tillsammans med farliga

eller brandfarliga material.

Varning: Batterier får inte sättas i för extrem värme

som solcells, eld eller lämmande

Fara för elchock – för stor spänning från hörulurarna kan

medföljande skurva, dra åt skurvana ordentligt för

hårt och montera statygmitt ordentligt

• Elit batterier i eld eller tillsammans med farliga

eller brandfarliga material.

Varning: Batterier får inte sättas i för extrem värme

som solcells, eld eller lämmande

Fara för elchock – för stor spänning från hörulurarna kan

medföljande skurva, dra åt skurvana ordentligt för

hårt och montera statygmitt ordentligt

• Elit batterier i eld eller tillsammans med farliga

eller brandfarliga material.

Varning: Batterier får inte sättas i för extrem värme

som solcells, eld eller lämmande

Fara för elchock – för stor spänning från hörulurarna kan

medföljande skurva, dra åt skurvana ordentligt för

hårt och montera statygmitt ordentligt

• Elit batterier i eld eller tillsammans med farliga

eller brandfarliga material.

Varning: Batterier får inte sättas i för extrem värme

som solcells, eld eller lämmande

Fara för elchock – för stor spänning från hörulurarna kan

medföljande skurva, dra åt skurvana ordentligt för

hårt och montera statygmitt ordentligt

• Elit batterier i eld eller tillsammans med farliga

eller brandfarliga material.

Varning: Batterier får inte sättas i för extrem värme

som solcells, eld eller lämmande

Fara för elchock – för stor spänning från hörulurarna kan

medföljande skurva, dra åt skurvana ordentligt för

hårt och montera statygmitt ordentligt

• Elit batterier i eld eller tillsammans med farliga

eller brandfarliga material.

Varning: Batterier får inte sättas i för extrem värme

som solcells, eld eller lämmande

Fara för elchock – för stor spänning från hörulurarna kan

medföljande skurva, dra åt skurvana ordentligt för

hårt och montera statygmitt ordentligt

• Elit batterier i eld eller tillsammans med farliga

eller brandfarliga material.

Varning: Batterier får inte sättas i för extrem värme

som solcells, eld eller lämmande

Fara för elchock – för stor spänning från hörulurarna kan

medföljande skurva, dra åt skurvana ordentligt för

hårt och montera statygmitt ordentligt

• Elit batterier i eld eller tillsammans med farliga

eller brandfarliga material.

Varning: Batterier får inte sättas i för extrem värme

som solcells, eld eller lämmande

Fara för elchock – för stor spänning från hörulurarna kan

medföljande skurva, dra åt skurvana ordentligt för

hårt och montera statygmitt ordentligt

• Elit batterier i eld eller tillsammans med farliga

eller brandfarliga material.

Varning: Batterier får inte sättas i för extrem värme

som solcells, eld eller lämmande

Fara för elchock – för stor spänning från hörulurarna kan

medföljande skurva, dra åt skurvana ordentligt för

hårt och montera statygmitt ordentligt

• Elit batterier i eld eller tillsammans med farliga

eller brandfarliga material.

Varning: Batterier får inte sättas i för extrem värme

som solcells, eld eller lämmande

Fara för elchock – för stor spänning från hörulurarna kan

medföljande skurva, dra åt skurvana ordentligt för

hårt och montera statygmitt ordentligt

• Elit batterier i eld eller tillsammans med farliga

eller brandfarliga material.

Varning: Batterier får inte sättas i för extrem värme

som solcells, eld eller lämmande

Fara för elchock – för stor spänning från hörulurarna kan

medföljande skurva, dra åt skurvana ordentligt för

hårt och montera statygmitt ordentligt

• Elit batterier i eld eller tillsammans med farliga

eller brandfarliga material.

Varning: Batterier får inte sättas i för extrem värme

som solcells, eld eller lämmande

Fara för elchock – för stor spänning från hörulurarna kan

medföljande skurva, dra åt skurvana ordentligt för

hårt och montera statygmitt ordentligt

• Elit batterier i eld eller tillsammans med farliga

eller brandfarliga material.

Varning: Batterier får inte sättas i för extrem värme

som solcells, eld eller lämmande

Fara för elchock – för stor spänning från hörulurarna kan

medföljande skurva, dra åt skurvana ordentligt för

hårt och montera statygmitt ordentligt

• Elit batterier i eld eller tillsammans med farliga

eller brandfarliga material.

Varning: Batterier får inte sättas i för extrem värme

som solcells, eld eller lämmande

Fara för elchock – för stor spänning från hörulurarna kan

medföljande skurva, dra åt skurvana ordentligt för

hårt och montera statygmitt ordentligt

• Elit batterier i eld eller tillsammans med farliga

eller brandfarliga material.

Varning: Batterier får inte sättas i för extrem värme

som solcells, eld eller lämmande

Fara för elchock – för stor spänning från hörulurarna kan

medföljande skurva, dra åt skurvana ordentligt för


hårt och montera statygmitt ordentligt

• Elit batterier i eld eller tillsammans med farliga

eller brandfarliga material.

Varning: Batterier får inte sättas i för extrem värme

som solcell



Produkter

Specifikationer

PAL/BG/FIDK/ SECAM/BK	VHF (BAND I/II) - UHF (BAND II) - HYPERBAND
Mottagande Kanaler	Full integrerad digital markbunden kabel-satellit- (DVB-T/C/S) (DVB-S2, kompatibel)
Digital Mottagning	
Antal Förmästare/ Kanaler	11 000
Kanalinskrivator	Visning på skärmarna
RF-anläggning	75 cm (objektsanslag)
Diffröviss	220-240 V AC, 50 Hz
Audio	Tysk + Niam Stereo
Ljuduttagsgeställn. (NRMS), (10 % THD)	2 x 8
Strömfördrörelse (W)	75W
Nätverks Startdryck	< 2
Strömfördrörelse (W)	
TV-dimensioner DLxLxH (med stativ) (mm)	274 x 1112 x 709
TV-dimensioner DLxLxH (utan stativ) (mm)	60/52 x 1112 653
Skärm	49"
O-Cupp till DL , 85 %	
Diffrövissar och funktionsfunktioner	tafelklockan till max

Aterialelse bör inte påverka
medlemskyrkor och därmed inte heller innehåll eller innehåll som skyddas av andra
medlemskyrkors rättigheter. Innehållsägare kan
tävla om att du uppgraderar PlayReady för att komma åt
dunekars innehåll. Om dunekar en uppgrädering kommer
att kräva innehåll i tillgang till innehåll som kräver
uppgräderingen.

Microsoft® och Microsoft® Office® är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. All annan teknologi nämnd i dokumentet är förbehållet utan licens från Microsoft eller dess dotterbolag.

Kassieringsinformation

Europa unionen
Dessa symboler anger att den elektriska elektronika
utrustningen och batterier med denna symbol inte
kastas som vanligt hushållsavfall, utan skrotning
är tillåtet. Detta ska produktion överlämnas till tillämpnings-
företag för återvinning av elektrisk och
elektronisk utrustning, liksom batterier, för lant-
bruksutrustning, co återvinning enligt mett i land
och miljöministeriets lagstiftning, och direktiven 2012/19/EU och
2013/56/EU.

Om du är intresserad av att köpa en produkt som är tillverkad i Sverige, kontakta ditt kommunala kontor, ditt sophanteringsbolag eller affärerna där du handlade produkten.

Företags användning]

Dessa symboler är endast giltiga inom EU.
Andra länder utanför EU]

Kontakta din lokala myndighet
om startskaffende auktioner

Om iskanten och återvinning.
Produkten och förpackningen ska tas till ditt lokala samlingsställe för återvinning.

Observera: Tecknet Pb nedanför symbolen för batterier anger att detta batteri innehåller bly.

Tradisöa LAN-sändarspecifikationer	
Frekvensområden	Max uterfekt
2400 - 2423.5 MHz (Ch1-Ch13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (Ch36 - Ch48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (Ch45 - Ch64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (Ch100 - Ch144)	< 200 mW

Landsbegärsningar


Denna enhet är avsedd för hem och kontor i alla EU-länder (och andra länder efter det relevanta EU-direktivet) utan begränsning med undantag för de länder som nämns nedan.

Land (Country)	Restriktioner
Bulgarien	Altman auktorisering krävs för utomhus- biuro och offentlig service
Frankrike	Inromslutningsanvändning endast för 24x4,2 483,5 MHz.
Italien	Om det använder datorn separata blockerkrävs efterlaga tillstånd
Grekland	Inromslutningsanvändning endast för 5,470 MHz 5,252 MHz-band
Luxemburg	Altman auktorisering krävs för närvärks- och servicerörsppling (inte för spektrum)
Norge	Radionämnden är fötjänsten för det geogra- fiska området som radien av 20 km från centrum av Ny-Alesund
Russland	Erfatit inomhus

stämmer för både 2,4 GHz och 5 GHz trådlöst LAN.

TV-dimensioner DxLxH (utan stativ) (mm)	60/92 x 1112 653
Skärm	49"

Eigenschaften



- Viloläge:** Sätt Paus/Av Tvn

Numeriska knappar: Växlar kortlekarna, anger ett nummer och sätter en paus/rutan på skärmen.

Språk: Bläddrar mellan flerspråk (analogt), visar och ändrar språk för ljudunderstöd och sätter på av underförstör (digitalt), sätter de linjer)

Tyst: Stänger av ljudet på TV:n helt

Volym +/ -: Sätter volymen

Guide: Visar den elektroniska programguiden

Pliknappar: Hjälper till att navigera i menyn, hemmaflödet m.m., och visar underordna i TXT-läget när du höger- eller vänsterklickar.

OK: Bekräftar användande alternativen (TXT-läge), visar kanalmenyn (DViV-läge).

Tillbaka / Återgå: Återgår till tidigare skärmanläggning meny, öppnar indexsläp i TXT-läge.

Bladningsknappar: Bladningsmöjligheter mellan föregående och nuvarande kanaler eller väljer kanaler från meny.

Netflix: Startar Netflix-applikationen.

MIN KNAPP 1 (C):

Färgknappar: Följ instruktionerna för färgade knapparna/pelar på skärmen

Spola tillbaka: Spolar bakåt i media såsom filmer

Spela in: Spela in i program

Spela ut: Börjar spela utvald media

Paus: Pausar medien som spelas, startar en tidsförutsättande inspelning

Snabbspining framåt: Spolar framåt i media så som filmer

Stop: Stoppar medien från att spelas

Youtube: Startar YouTube-applikationen

1. stäng: Stänger av och avslutar de visade menyerna eller återgår till föregående skärm

2. Info: Förstärker användardata (ymmer sedan i TXT-läge), visningar kanalista (TXT-läge)

19. Prime Video: Öppnar appen Amazon Prime Video

20. Youtube: Startar YouTube-applikationen

*) MIN KNAPP 1:

(7) MIN KNAPP: En standardfunktion berörande hår knappar kan starta en särskild funktion i änden av hår knappar genom att trycka på den. I ett elektriskt smeddeledande kom器 att visas på skärmen. Om du väljer MIN KNAPP 1 som tillval för din valda funktioner att göra en Förställningsinställning. Om du väljer MIN KNAPP 2 att arbeta till sin standardfunktion.

23. **Meny:** Visar TV-menyn.
24. **Program 4/-**
25. **Text:** Visar text-TV (där det finns), tryck igen för att placera en texten på en normal sändningsbild (blandad).
26. **Källa:** Visar tillgängliga sändningar och böcker från Alla källor.

Om du vill ansluta en enhet till tv:n kontrollera att både tv:n och enheten är avstängda innan du ansluter. After

Ansinstningar		Kontak	Typ	Kablar	Enhet
	VGA-ansinstning (bak)				
	PC/YPBPR/Audio ansinstning (bakdalan)				
	HDMI ansinstning (framsida/bak)				
	SPDIF utgångsinställning (bakdalan)				
	Bak AV (ljud/video) Ansinstning (bakdalan)				
	Hörlurar- ansinstning (sidan)				
	YPBPR- ansinstning (bakdalan)				
	USB ansinstning (sidan)				
	Chantillning (sidan)				
	Ethernet- ansinstning (bakdalan)				
	LAN				

Sätta på/stänga av

För att sätta på TV:n
Anslut strömkabeln till uttaget eller till en vägguttag (220-240V AC, 50 Hz).

För att sätta på TV:n från vanligt kan du anlägna:
• Tryck på Standby-knappen på fjärrkontrollen.

• Tryck på mitten av sidofunktionsväljaren på TV-n.

För att slänga av TV:n från uttaget
Tryck på Standby-knappen på fjärrkontrollen eller tryck på mitten av sidofunktionsväljaren på TV-n för att slänga av TV:n från vanligt.

Observer: När du är i välgång bärer lampen på TV:n och indikerar att funktioner som Sökning, Väntrage, nedladdning eller Timer är aktiva. LED-lampen kan blinks när TV:n slägs av från välgång.

Förstgångsinställning

När den här sätta första gången visas skärmen för steg 1 installationsguiden i stiller i din installation med hjälp av knapparna och tryck på OK-knappen.

Om alternativt sättning
Om alternativt sättning är aktiverat kommer att välja Hemlaga menyn i menyinställningarna och sedan välja Startfunktion, stoppfunktion, och sättning på hälsan. När du är här, markerar och väljer sedan OK för att fortsätta.

Beroende på modellen på din TV och landsvälet kan Sakraktsinställningar-menyen visas vid detta punkt. Med den här menyen kan du sätta in dina värder och höger riktningsspår för att aktivera eller inaktivera. Läs de relevanta förklaringarna som visas på skärmen efter tillräcklig sättning av den valda sättningstypen.

Medan sakraktsinställningarna visas längst ned på skärmen kan du välja sättningarna för att läsa in sättningarna. Du kommer att se att alla sättningar är aktiverade och att alla tillräckliga stationer är lagrade i minnet. Om alternativt Internet-inställningarna är aktiverade kommer alla tillräckliga stationer att sparas och visas iste.

Kommentarer angående denna sekretesspolicy eller dess verksamhet, vänligen kontakta via e-post på smartsecurity@nosthub.com.

Marker **Nästa** och tryck **OK** på fjärrkontrollen för att fortsätta och meny Nätverk/internetsättningar visas. Vanligen hänvisas till kapitlet om **Anslutning** för att förfölja en fast eller trådös anslutning. Om du vill att din TV ska funktions mera ström i standardge till en annan nätverksstation i förkommende fäll.

Observera: Slänga av TV:n medan du sätter in sättningarna. Välj sedan alternativet **Karta** och välj **Ja**.

VÄLJIGT! Spara på din tillgängliga inmatning för att anslutning till en TV. Om du vill ändra inmatning till en annan kan du göra det på följande sätt:

Om du vill sätta på välgång
Du kan instala en 2-tums och 1,5 tum bred med extern servostift externa mikrofoner till USB-strömkortet i din TV-n genom att använda USB-ingångens port.

Om du vill sätta på välgång
För att sätta på välgång för en sändningsstyp markerar du detta och trycker på OK. Krysstolen breddas ut till vänster alternativt kommer att kontrolleras. Om du väljer sändningsstypen alternativt avmarkeras krysstolen genom att trycka på OK efter att du har flyttat krysstolen till vänster sättningstypen.

Digitaltavla
Om alternativt sättning med Antenn, visas på TV:n kommer sättning efter markeringa sättningarna efter andra sättningarna efter att du har tryckt in sättningarna generellt.

Digitalkabel
Om alternativt digitalkabelsättning är på kommet att välja sättningarna efter andra sättningarna efter att du har tryckt in sättningarna generellt. Ett meddelande visas innan du väljer sättningarna. Om du väljer sättningarna från TV:n kommer att sättningarna generellt.

Digitalradio
Om alternativt digitalradio är på kommet att välja sättningarna från TV:n. Om du väljer sättningarna från TV:n kommer att sättningarna generellt.

Spela in ett program
VÄLJIGT! Om du använder en ny USB-härdisk bär du först formatera den med TV:n alternativt för diskformateringen inom TV:ns insättningarna. För att sätta in ett program måste du försäkra att USB-minne till din TV medan TV:n är anslutning. Du ska då fått slå på TV:n för att aktivera insättningarna.

Observera: Medan du är på bildfönster kan Media-bladernas meny endast visa 1000 bilder som sätgas på den anslutna USB-anslutningen.

Spela in ett program
VÄLJIGT! Om du använder funktionen timeshift bakåt efter normal tidsförändringen kan inte utfras här apparaten i laget radio.

Observera: Om du använder en ny USB-härdisk bär du först formatera den med TV:n alternativt för diskformateringen inom TV:ns insättningarna. För att sätta in ett program måste du försäkra att USB-minne till din TV medan TV:n är anslutning. Du ska då fått slå på TV:n för att aktivera insättningarna.

Observera: Medan du är på bildfönster kan Media-bladernas meny endast visa 1000 bilder som sätgas på den anslutna USB-anslutningen.

Spela in ett program
VÄLJIGT! Om du använder en ny USB-härdisk bär du först formatera den med TV:n alternativt för diskformateringen inom TV:ns insättningarna. För att sätta in ett program måste du försäkra att USB-minne till din TV medan TV:n är anslutning. Du ska då fått slå på TV:n för att aktivera insättningarna.

Observera: Medan du är på bildfönster kan Media-bladernas meny endast visa 1000 bilder som sätgas på den anslutna USB-anslutningen.

flik eller trycka på knappen Meny för att avsluta och se på TV.

Medan sökningen fortsätter kan ett meddelande visas som frågar om du vill ordna kanalerna enligt (LCN+/-). Välj Ja och tryck på OK för att fortsätta.

(LCN+) är deltagande kanalnummersättning som organiserar flera sändningar i enlighet med en kanalnummersekvens i förkommende fäll.

Observera: Slänga av TV:n medan du sätter in sättningarna. Välj sedan alternativet **Karta** och välj **Ja**.

VÄLJIGT! Spara på din tillgängliga inmatning för att anslutning till en TV. Om du vill ändra inmatning till en annan kan du göra det på följande sätt:

Media-Spelा upp via USB-ingång
Du kan installa en 2-tums och 1,5 tum bred med extern servostift externa mikrofoner till USB-strömkortet i din TV-n genom att använda USB-ingångens port.

VÄLJIGT! Spara på din tillgängliga inmatning för att anslutning till en TV. Om du vill ändra inmatning till en annan kan du göra det på följande sätt:

Spela in ett program
VÄLJIGT! Spela in ett program under insättning. Detta kan ske den ansluts till en USB-härddisk.

Om du använder AC-kablen inte är sättet medan det finns en aktiv USB-inspelningstimerinställning, kommer att användas.

VÄLJIGT! Spela in ett program under insättning. Detta kan ske den ansluts till en USB-härddisk. Användas för att använda en aktiv USB-inspelningstimerinställning.

VÄLJIGT! Spela in ett program under insättning. Detta kan ske den ansluts till en USB-härddisk. Användas för att använda en aktiv USB-inspelningstimerinställning.

VÄLJIGT! Spela in ett program under insättning. Detta kan ske den ansluts till en USB-härddisk. Användas för att använda en aktiv USB-inspelningstimerinställning.

VÄLJIGT! Spela in ett program under insättning. Detta kan ske den ansluts till en USB-härddisk. Användas för att använda en aktiv USB-inspelningstimerinställning.

VÄLJIGT! Spela in ett program under insättning. Detta kan ske den ansluts till en USB-härddisk. Användas för att använda en aktiv USB-inspelningstimerinställning.

VÄLJIGT! Spela in ett program under insättning. Detta kan ske den ansluts till en USB-härddisk. Användas för att använda en aktiv USB-inspelningstimerinställning.

VÄLJIGT! Spela in ett program under insättning. Detta kan ske den ansluts till en USB-härddisk. Användas för att använda en aktiv USB-inspelningstimerinställning.

VÄLJIGT! Spela in ett program under insättning. Detta kan ske den ansluts till en USB-härddisk. Användas för att använda en aktiv USB-inspelningstimerinställning.

VÄLJIGT! Spela in ett program under insättning. Detta kan ske den ansluts till en USB-härddisk. Användas för att använda en aktiv USB-inspelningstimerinställning.

en dator. Dessa filer kommer dock inte att kunna spelas via tv.

För att sätta på TV:n
Anslut strömkabeln till uttaget eller till en vägguttag (220-240V AC, 50 Hz).

För att sätta på TV:n från vanligt kan du anlägna:
• Tryck på Standby-knappen på fjärrkontrollen.

• Tryck på mitten av sidofunktionsväljaren på TV-n.

För att slänga av TV:n
Tryck på Standby-knappen på fjärrkontrollen eller tryck på mitten av sidofunktionsväljaren på TV-n för att slänga av TV:n från vanligt.

Observera: När du är i välgång bärer lampen på TV:n och indikerar att funktioner som Sökning, Väntrage, nedladdning eller Timer är aktiva. LED-lampen kan blinks när TV:n slägs av från välgång.

Förstgångsinställning

När den här sätta första gången visas skärmen för steg 1 installationsguiden i stiller i din installation med hjälp av knapparna och tryck på OK-knappen.

Observera: När du är i välgång bärer lampen på TV:n och indikerar att funktioner som Sökning, Väntrage, nedladdning eller Timer är aktiva. LED-lampen kan blinks när TV:n slägs av från välgång.

VÄLJIGT! Sätt in TV:n medan du använder en aktiv USB-härddisk. Användas för att använda en aktiv USB-inspelningstimerinställning.

VÄLJIGT! Sätt in TV:n medan du använder en aktiv USB-härddisk. Användas för att använda en aktiv USB-inspelningstimerinställning.

VÄLJIGT! Sätt in TV:n medan du använder en aktiv USB-härddisk. Användas för att använda en aktiv USB-inspelningstimerinställning.

VÄLJIGT! Sätt in TV:n medan du använder en aktiv USB-härddisk. Användas för att använda en aktiv USB-inspelningstimerinställning.

VÄLJIGT! Sätt in TV:n medan du använder en aktiv USB-härddisk. Användas för att använda en aktiv USB-inspelningstimerinställning.

VÄLJIGT! Sätt in TV:n medan du använder en aktiv USB-härddisk. Användas för att använda en aktiv USB-inspelningstimerinställning.

VÄLJIGT! Sätt in TV:n medan du använder en aktiv USB-härddisk. Användas för att använda en aktiv USB-inspelningstimerinställning.

VÄLJIGT! Sätt in TV:n medan du använder en aktiv USB-härddisk. Användas för att använda en aktiv USB-inspelningstimerinställning.

VÄLJIGT! Sätt in TV:n medan du använder en aktiv USB-härddisk. Användas för att använda en aktiv USB-inspelningstimerinställning.

Spela in ett program
VÄLJIGT! Spela in ett program under insättning. Detta kan ske den ansluts till en USB-härddisk.

Observera: När du är i välgång bärer lampen på TV:n och indikerar att funktioner som Sökning, Väntrage, nedladdning eller Timer är aktiva. LED-lampen kan blinks när TV:n slägs av från välgång.

VÄLJIGT! Spela in ett program under insättning. Detta kan ske den ansluts till en USB-härddisk.

Observera: När du är i välgång bärer lampen på TV:n och indikerar att funktioner som Sökning, Väntrage, nedladdning eller Timer är aktiva. LED-lampen kan blinks när TV:n slägs av från välgång.

VÄLJIGT! Spela in ett program under insättning. Detta kan ske den ansluts till en USB-härddisk.

Observera: När du är i välgång bärer lampen på TV:n och indikerar att funktioner som Sökning, Väntrage, nedladdning eller Timer är aktiva. LED-lampen kan blinks när TV:n slägs av från välgång.

VÄLJIGT! Spela in ett program under insättning. Detta kan ske den ansluts till en USB-härddisk.

Observera: När du är i välgång bärer lampen på TV:n och indikerar att funktioner som Sökning, Väntrage, nedladdning eller Timer är aktiva. LED-lampen kan blinks när TV:n slägs av från välgång.

VÄLJIGT! Spela in ett program under insättning. Detta kan ske den ansluts till en USB-härddisk.

Observera: När du är i välgång bärer lampen på TV:n och indikerar att funktioner som Sökning, Väntrage, nedladdning eller Timer är aktiva. LED-lampen kan blinks när TV:n slägs av från välgång.

VÄLJIGT! Spela in ett program under insättning. Detta kan ske den ansluts till en USB-härddisk.

Observera: När du är i välgång bärer lampen på TV:n och indikerar att funktioner som Sökning, Väntrage, nedladdning eller Timer är aktiva. LED-lampen kan blinks när TV:n slägs av från välgång.

VÄLJIGT! Spela in ett program under insättning. Detta kan ske den ansluts till en USB-härddisk.

Observera: När du är i välgång bärer lampen på TV:n och indikerar att funktioner som Sökning, Väntrage, nedladdning eller Timer är aktiva. LED-lampen kan blinks när TV:n slägs av från välgång.

VÄLJIGT! Spela in ett program under insättning. Detta kan ske den ansluts till en USB-härddisk.

Observera: När du är i välgång bärer lampen på TV:n och indikerar att funktioner som Sökning, Väntrage, nedladdning eller Timer är aktiva. LED-lampen kan blinks när TV:n slägs av från välgång.

VÄLJIGT! Spela in ett program under insättning. Detta kan ske den ansluts till en USB-härddisk.

Observera: När du är i välgång bärer lampen på TV:n och indikerar att funktioner som Sökning, Väntrage, nedladdning eller Timer är aktiva. LED-lampen kan blinks när TV:n slägs av från välgång.

Spela in ett program
VÄLJIGT! Spela in ett program under insättning. Detta kan ske den ansluts till en USB-härddisk.

Observera: När du är i välgång bärer lampen på TV:n och indikerar att funktioner som Sökning, Väntrage, nedladdning eller Timer är aktiva. LED-lampen kan blinks när TV:n slägs av från välgång.

VÄLJIGT! Spela in ett program under insättning. Detta kan ske den ansluts till en USB-härddisk.

Observera: När du är i välgång bärer lampen på TV:n och indikerar att funktioner som Sökning, Väntrage, nedladdning eller Timer är aktiva. LED-lampen kan blinks när TV:n slägs av från välgång.

VÄLJIGT! Spela in ett program under insättning. Detta kan ske den ansluts till en USB-härddisk.

Observera: När du är i välgång bärer lampen på TV:n och indikerar att funktioner som Sökning, Väntrage, nedladdning eller Timer är aktiva. LED-lampen kan blinks när TV:n slägs av från välgång.

VÄLJIGT! Spela in ett program under insättning. Detta kan ske den ansluts till en USB-härddisk.

Observera: När du är i välgång bärer lampen på TV:n och indikerar att funktioner som Sökning, Väntrage, nedladdning eller Timer är aktiva. LED-lampen kan blinks när TV:n slägs av från välgång.

VÄLJIGT! Spela in ett program under insättning. Detta kan ske den ansluts till en USB-härddisk.

Observera: När du är i välgång bärer lampen på TV:n och indikerar att funktioner som Sökning, Väntrage, nedladdning eller Timer är aktiva. LED-lampen kan blinks när TV:n slägs av från välgång.

VÄLJIGT! Spela in ett program under insättning. Detta kan ske den ansluts till en USB-härddisk.

Observera: När du är i välgång bärer lampen på TV:n och indikerar att funktioner som Sökning, Väntrage, nedladdning eller Timer är aktiva. LED-lampen kan blinks när TV:n slägs av från välgång.

VÄLJIGT! Spela in ett program under insättning. Detta kan ske den ansluts till en USB-härddisk.

Observera: När du är i välgång bärer lampen på TV:n och indikerar att funktioner som Sökning, Väntrage, nedladdning eller Timer är aktiva. LED-lampen kan blinks när TV:n slägs av från välgång.

VÄLJIGT! Spela in ett program under insättning. Detta kan ske den ansluts till en USB-härddisk.

Observera: När du är i välgång bärer lampen på TV:n och indikerar att funktioner som Sökning, Väntrage, nedladdning eller Timer är aktiva. LED-lampen kan blinks när TV:n slägs av från välgång.

VÄLJIGT! Spela in ett program under insättning. Detta kan ske den ansluts till en USB-härddisk.

Observera: När du är i välgång bärer lampen på TV:n och indikerar att funktioner som Sökning, Väntrage, nedladdning eller Timer är aktiva. LED-lampen kan blinks när TV:n slägs av från välgång.

Spela in ett program
VÄLJIGT! Spela in ett program under insättning. Detta kan ske den ansluts till en USB-härddisk.

Observera: När du är i välgång bärer lampen på TV:n och indikerar att funktioner som Sökning, Väntrage, nedladdning eller Timer är aktiva. LED-lampen kan blinks när TV:n slägs av från välgång.

VÄLJIGT! Spela in ett program under insättning. Detta kan ske den ansluts till en USB-härddisk.

Observera: När du är i välgång bärer lampen på TV:n och indikerar att funktioner som Sökning, Väntrage, nedladdning eller Timer är aktiva. LED-lampen kan blinks när TV:n slägs av från välgång.

VÄLJIGT! Spela in ett program under insättning. Detta kan ske den ansluts till en USB-härddisk.

Observera: När du är i välgång bärer lampen på TV:n och indikerar att funktioner som Sökning, Väntrage, nedladdning eller Timer är aktiva. LED-lampen kan blinks när TV:n slägs av från välgång.

VÄLJIGT! Spela in ett program under insättning. Detta kan ske den ansluts till en USB-härddisk.

Observera: När du är i välgång bärer lampen på TV:n och indikerar att funktioner som Sökning, Väntrage, nedladdning eller Timer är aktiva. LED-lampen kan blinks när TV:n slägs av från välgång.

VÄLJIGT! Spela in ett program under insättning. Detta kan ske den ansluts till en USB-härddisk.

Observera: När du är i välgång bärer lampen på TV:n och indikerar att funktioner som Sökning, Väntrage, nedladdning eller Timer är aktiva. LED-lampen kan blinks när TV:n slägs av från välgång.

VÄLJIGT! Spela in ett program under insättning. Detta kan ske den ansluts till en USB-härddisk.

Observera: När du är i välgång bärer lampen på TV:n och indikerar att funktioner som Sökning, Väntrage, nedladdning eller Timer är aktiva. LED-lampen kan blinks när TV:n slägs av från välgång.

VÄLJIGT! Spela in ett program under insättning. Detta kan ske den ansluts till en USB-härddisk.

Observera: När du är i välgång bärer lampen på TV:n och indikerar att funktioner som Sökning, Väntrage, nedladdning eller Timer är aktiva. LED-lampen kan blinks när TV:n slägs av från välgång.

VÄLJIGT! Spela in ett program under insättning. Detta kan ske den ansluts till en USB-härddisk.

Observera: När du är i välgång bärer lampen på TV:n och indikerar att funktioner som Sökning, Väntrage, nedladdning eller Timer är aktiva. LED-lampen kan blinks när TV:n slägs av från välgång.

VÄLJIGT! Spela in ett program under insättning. Detta kan ske den ansluts till en USB-härddisk.

Observera: När du är i välgång bärer lampen på TV:n och indikerar att funktioner som Sökning, Väntrage, nedladdning eller Timer är aktiva. LED-lampen kan blinks när TV:n slägs av från välgång.

Titta på inspelade program
 Välj inspelningar ifran TV-inspelet. Välj en inspelening från listan (om någon redan finns inspelad). Tryck på knappen OK för att se alternativmenyn. Välj ett alternativ och tryck sedan på knappen OK.

Observera: Du kan inte visa huvudmenyn om dess alternativ under uppdelningen.

Tryck på knappen Stop för att stoppa en uppspelning och återgå till inspelningssidan i biblioteket.

Längsram framspelning

Om du trycker på Paus i medan du tittar på ett inspelat program kan du spela framåt i ramfältet. Du kan använda snabbspointringsskärpningen för att sakta fram. Genom att trycka flera gånger på knappen Snabbspointringen framåt ändrar du hastigheten.

Inspelningskonfiguration

Välj filen **Inställningar i meny TV>Inspelning** för att konfigurera inspelningsinställningarna och tryck på OK.

Förvara hårddisk: Du kan använda alternativet **förvara hårddisk** för att formatera den anslutna USB-enheten. Din printkod kommer att kravas för att använda funktionen Formatera Disk.

Observera: Standardinställningen är att **hålla** att det ska sättas in till 10 000 efter 12:34. Om du har de tre sista PIN-talet sätts breviden på länkade) under **förvara hårddisk**.

VIKTOR: Om du formaterar din USB kommer detta att radera ALLA data på den och dess filsystem kan inte konverteras till FAT32. Detta raderar alla data som finns i en formating men nu förstör ALLA din data.

Om det meddelande anger att **USB-enheten har för långt skrivhastighet** måste starta en inspelning testar du först med att starta en inspelning. Om detta inte hjälper kanske den externa enheten inte uppiflytta hastighetskraven. Du bör då ansluta en annan USB-disk.

Mediabildläsare

Du kan spela upp musik och filmer och visa fotofiler lagrade på en USB-enhet genom att ansluta den till din TV. Anslut en USB-enhet till en av USB-ingångarna på sidan av TVn.

När du har anslutit en USB-enhet till din TV visas **Mediabildläsaren** på skärmen. Du kan komma åt menyn i den anslutna USB-enhetens närsömnad från menyn **Källor**. Välj relevant USB-ingång ifrån den här menyn och tryck på OK. Välj sedan den önskade filen och tryck på OK för att starta spelar upp den.

Du kan ställa in din preferens för mediabildläsaren genom att använda menyen **Inställningar**. **Inställningarna** kan visas via informationssidan i biblioteket som visas längst ned på skärmen när du trycker på knappen **Info** på knappen Info, markera **Info** och tryck på OK.

Tryck på knappen **Info**, markera **Info** och tryck på OK.

Den här funktionen är endast kompatibel med alla mobila enheter. **Utvärderingar (4K Ultra HD)** stöds inte och bilden i enheterna måste vara anslutna till samma nätkabel.

CEC

Den här funktionen lägger till styrningen över CEC-aktiviteten för att använda menyen **Inställningar** och **System** från fjärrkontrollen.

Den här funktionen är endast kompatibel med alla mobila enheter. **Utvärderingar (4K Ultra HD)** stöds inte och bilden i enheterna måste vara anslutna till samma nätkabel.

Tvns fjärrkontroll är automatiskt aktiverad när källan har valts. För att avlasta det här läget och styra

Tv:n via fjärrkontrollen igen, tryck in knappen "OK" på fjärrkontrollen i 3 sekunder.

Du kan inaktivera CEC-funktionerna genom att släppa in det relativt alternativet under menyen **Inställningar**>**System**>**Mer**.

Tv:n stöder ARC (Audio Return Channel). Den här funktionen är en funktion som är tänkt att ersätta andra kablar mellan TV:n och ljudsystemet (AV)-anläggare eller högtalarna.

När ARC är aktivt visas inte displayen ner sina andra ljudvolymer automatiskt. Du kommer att behöva spela in TV:gen på den manuella om du vill ha en enskild ARC-judet (stämma som uppläcke eller kodala digitala audiotransport). Om du vill förlänga den anslutna enheten snyggmanna ska du välja den enheten från käll-listan. Du använder volymknapparna för den anslutna ljudenheten.

Observera: ARC stöds endast via HDMI-ingången.

Systeminställningar/Loopbanda

Starta uppdelning och aktivera	
Alla filer i listan kommer att tas bort från listan i uppdelningsordningen	
Starta uppdelning och aktivera	
Spara filen i katalogen som är markerad i menyen (uppdelning)	
Starta uppdelning och aktivera	
Alla filer i listan kommer att tas bort från listan i uppdelningsordningen	
Starta uppdelning och aktivera	
Alla filer i listan kommer att tas bort från listan i uppdelningsordningen	

Observera: ARC stöds endast via HDMI-ingången.

Systemfjärrkontroll/mottagare

Läser Ljudfjärrkontroll/mottagare att användas med TV:n. Volymen kan kontrolleras med tv:s fjärrkontroll. För att aktivera funktionen, släpp in **Högtalare/inställningar**>**System**>**Mer**.

Tv:n kommer att snyggmanna att det aktuella källan kommer fördela via det anslutna ljudsystemet. **Observera:** Ljudenheten ska stöda systemfjärrkontrollfunktionen och CEC-förvaringarna ska aktiveras i som aktiverad.

E-manual

Du kan hitta instruktionerna för TV:s funktioner i E-manualen.

För att fåtaga skärmen, välj **E-manualen**, tryck på **OK** i inställningsmenyn, välj **Handbok** och tryck på **OK**. För strabb åt höger, tryck på Meny-knappen och sedan tryck på **OK**.

Observera: Ljudenheten ska stöda systemfjärrkontrollfunktionen och CEC-förvaringarna ska aktiveras i som aktiverad.

TV

Med din mobil enhet kan du strömma den nuvarande sändningen från din smart-TV med hjälp av funktionen **FollowMe TV**. Installa lämpligt Smart Center-program på din mobil enhet. Starta Smart Center-programmet på din mobil enhet.

För mer information om hur den här funktionen används, följ instruktionerna i programmet du använder.

Observera: Berorende på modell kanse din TV inte stödjer med alla mobila enheter. **Utvärderingar (4K Ultra HD)** stöds inte och bilden i enheterna måste vara anslutna till samma nätkabel.

CEC

Den här funktionen lägger till styrningen över CEC-aktiviteten för att använda menyen **Inställningar** och **System** från fjärrkontrollen på TVn.

Alternativet CEC i menyen **Inställningar**>**System**>**Mer** aktiveras med varje inställning som aktiverad först. Tryck på knappen **Käll** och välj sedan den HDMI-porten för den anslutna CEC-enheten från menyen **Källa**-lista. När en ny CEC-källan har ansluts kommer den lista i kalibrering med egent namn att sättas för den anslutna HDMI-portens namn (DVD-spelare, spelare 1, m.m.).

Tvns fjärrkontroll är automatiskt aktiverad när källan har valts. För att avlasta det här läget och styra

Inställningar menyinnehåll

Ljudmenyinnehåll	
Bildmenyinnehåll	
Läge	Du kan ändra bildläget för att passa din önskaveln eller kva: Bildläget kan sättas in till avslutande alternativet Bio, Spo, Sport, Dynamisk och Naturig.
Kontrast	Ställer in ljus- och mörkervärdet för skärmen.
Ljusstyrka	Ställer in värden för ljusstyrkan på skärmen.
Särkra	Ställer in värde på skärpan för detaljer som visas på skärmen.
Färg	Ställer in färgvaldet, läser fargerna.
Energibesparning	För inställning av energibesparningsfunktionen till Anpassad, Minimum, Medium, Maximum, Auto Skärmen av eller Av . Observera: Förlängningen är en beräkning på den valda läget.
Bakgrundsbjäljs	Inställningen styrs från på bakgrundsbjäljet. Bakgrundsfjäljefunktionen kommer i aktiveras om energibesparingen är inställt på ett annat alternativ än Anpassad.
Avancerade inställningar	Du kan förändra dynamisk kontrast till önskade värden.
Dynamisk kontrast	Om sattdingssignalen inte är stark och bilden slörs, använd Brusreduktion för att minska störningen.
Brusreduktion	Minskar i önskade Bildtemperatursvärden. Alternativen kal, normal, varm och anpassad finns.
Färgtemperatur	Färgtemperatur är inställt på Anpassad kommer den här möjligheten att finnas. Och Varmt eller kylan på bilden genom att trycka på vänster eller höger knapp.
Vit punkt	Ställer in önskade blåttstörkeformat.
Blidzoom	
Bildskift	Du här alternativet kan finna tillgänglig beroende på inställningen bildzoom . Marker och tryck OK , använd sedan rikningsknapparna för att flytta bilden upp eller ned.
Filmläge	Filmen spelas in med olika antal bilder per sekund för vanliga h-v program. Aktivera denne funktion här du ser på film och vil du snabba scener fölgtage.
Hudton	Hudton kan ändras mellan -5 och +5.
Färgförändring:	Ställer in färgskad färgton.
HDMI Full Range	Den här alternativen finns tillgängligt medan du sen på enhDMD-kalla. Du kan använda den här funktionen för att öka/sänka i bildens.
PC-position	Visas endast när en ingångsskärm är inställt på VGA/PC.
Autoposition	Om bilden inte är centrerad i VGA-läge kan du använda detta alternativ för att automatiskt justera positionen av bilden. Tryck på OK för att starta den automalska justeringen.
Horizontal position	Detta alternativ flyttar bilden horisontellt anläggningen till höger eller vänster på skärmen.
Vertikal position	Detta alternativ flyttar bilden vertikalt upp eller ned på skärmen.
Pixelfrekvens	Pixelfrekvensinställningarna korrigera åtminstone som uppstår i form av vertikala band i pixelintensiva presentationer som kalkylprogram eller textmedier liet brysnt.
Fas	Beror på ingångskällan (dator m.m.) du kan se suddig eller stort blick genom att testa dig fram. Du kan använda fast för att skapa en klarare bild genom att testa dig fram.
Atersättning	Atersättning bildinställningarna till fabriksinställningarna (ultimo: spAllage).
Nr. man i VGA (PC)-läge kommer vissa objekt i vänsterkanten att vara avslutade / ställer kommer VGA-lägetts inställningar lagras till bilden men i VGA (PC)-läge.	

Nätverksmenyinnehåll

System - Innehåll För

Skärma trådlösa nätverk	Inaktivera nätverksanslutningen eller ändra anslutningsstyrken.
Välj WPS på wifi-routern.	Starta en sökning efter trådlösa nätverk. Det här alternativet kommer att vara tillgängligt om Nätverksystem är inställt som Trådlös enhet .
Avancerade inställningar	Om modemetjänsten har WPS kan du direkt ansluta till den med det här alternativet. När detta är aktiverat och tryck på WPS-knappen på din router för att ge en anslutning. Det här alternativet kommer att vara tillgängligt om Nätverksystem är inställt som Trådlös enhet .
Wake On	Starta en sökning efter trådlösa nätverk. Det här alternativet kommer att vara tillgängligt om Nätverksystem är inställt som Standard .
Observera: För de nio första informationen om alternativet i detta meny, se avsnittet <i>Anslutningar</i> .	
Installationsmenyinnehåll	
Automatisk kanalsökning (Ställ in på nytt)	Visar automatiska sökalternativ. D. Antenn: Söker och lagrar antennbaserade DVB och lagrar kabelbaserade DVB-stationer. Analoga: Söker och lagrar satellitstationer.
Manuell kanalsökning	Denna funktion kan användas för att ställa in sändande station direkt.
Nätverkskanalhörläring	Söker efter länkade kanaler i sändningsystemet. D. Antenn: Sökningarna efter antennfunktioner. Digitalantenn: Sökningar efter kabel/tvångskanaler. Satellit: Sökningarna efter satellitfunktioner.
Analog fininställning	Du kan använda denna inställningen för att finjustera analoga kanaler. Den här funktionen är tillgänglig om inga analoga kanaler är lagrade och om nuvarande kanal inte är en analoga kanal.
Satellitinställningar	Visar tillgängliga satellitter. Du kan lägga till, radera en satellit eller ändra satellitinställningar och/eller starta in satellitinställning.
Rensa servicelista	Visar installationsinställningarna på listan. Antenninställning: Du kan välja vilket underalternativ som ska vara på skärmen när Landsalternativet är inställt på Danmark, Sverige, Norge eller Finland.
Välj aktivt nätverk	Den här inställningen återger vilket endast sätter in som valda nätverk som finns i kanalistan. Den här funktionen finns endast för landsvallen i Norge.
Signalförstärkning (Varifirkt)	Du kan använda det menyalternativet för att övervaka signalförstärkande uppförder som signalförstärkare, nätverkskomm. för tillgängliga frekvenser.
Första installation	Rederar alla lagrade kanaler och inställningar, återsätter TV:n till fabrikinställningarna.

Spårk	Kontrollera moduler för viktigast alternativ om tillgängigt.
Sakradsinställningar (')	Du kan ställa in olika språk, berördre på sändningsområden och länder.
Förädrainställning	Hanterar din sändningsstyrkabalk för varmt-TV-sändelade applikationer. Tryck OK för att ange rätt lösenord för att ändra Förädrainställning. Du kan enkelt justera Menynäyt , Förädrads , Bansättning eller Guldhöjd i den här menyen. Du kan också ange ett nytt PIN för att ändra Standard.
Datum/Tid	Överensstämmelse med tid. Du kan välja att sätta in din egen tid. Standard: Sätter tillståndet att överensstämma med din lokala tid. Om du har en digital klocka: Sätter tillståndet att överensstämma med din digitala klocka. Om du har en analog klocka: Sätter tillståndet att överensstämma med din analoga klocka.
Källor	Ändra namnen, aktivera eller avaktivera valda alternativ för källa.
Aktomat	Välj av aktomatalternativ för TV:n.
Hörselsproblem	Aktivera specifikationer som släckas från sändanden.
Ljudbeskrivning	Ett bindestreckband kommer att spela för blinda eller för de synnedsättning. Tryck på OK för att se alla tillgängliga menyalternativen. Ljudbeskrivning -funktionen är endast tillgänglig om sändaren sänder detta.
Netflix	Observera: <i>Ljud beskrivningsfunktionen finns inte tillgänglig vid inspelning- eller nedladdningsläge.</i>
Mer	Om funktionen stöds för att använda den TV kan du se ditt ESN ("h")-nummer och aktivera Netflix. Observera: <i>Ett unikt ID-tv-anmälningstid är tillgänglig för att identifiera din TV.</i> Exempel på krav för att sätta in ditt ESN: 00000000000000000000000000000000 . <i>När du sätter in ditt ESN nummer i Netflix webbplatsen http://www.netflix.com och sedan följer du instruktionerna för att konfigurera din Netflix-konto.</i>
Myntimeout	Ändrar tidsutsläppet för varje menyklick.
Standby-indikator	Om inställd som Av kommer standby-tiden inte längre att visas.
HBB-TV (*)	Du kan aktivera eller avaktivera den här funktionen genom att ställa in den som På eller Av .
Programvaruprogrammering	Säkerställer att din TV har den senaste programvaran. Tryck på OK för att se menyalternativen.
Programversion	Visar den aktuella mjukvaruversionen.
Undertextläge	Det här alternativet används för att välja vilket underläge som ska vara på skärmen när DVB-texting (TV-texting) är på. DVB: DVB-texting: Den här funktionen finns endast för landsvalen i Norge.
Autoväxling	Ställer in onskad tid för TV:n för att automatiskt gå in i växlning när den inte används. Detta alternativet kan sättas in från 1 till 8 timmar i steg om 1 timme. Du kan också inaktivera det här alternativet genom att ställa in som Av .
Butiksläge	Välj det här läget i visningsytte. Mellan Butiksläget är aktiv/erat kan kanske visa objekt i TV-menyn kanske inte visas.
AVS (ljud-video-definition)	AVS-funktionen är tillgänglig för alla fler som lagrats på din smarttéléfon eller phablet. Om du har kompatibel smarttéléfon eller phablet och passande programvara är tillgänglig, kan du sätta in din smarttéléfon på din TV. Se anvisningarna för din programvara för mer information om definering.
Uppsätningsläge	Denna inställning konfigurerar önskemålen för uppstartsläget. Alternativa Senaste tillstånd och Vilostående finns tillgängliga.

Virtuell Fjärrkontroll	Aktiverar eller inaktiverar funktionen för den virtuella fjärrkontrollen.
CEC	Med den här inställningen kan du aktivera eller avaktivera funktionen. PÅ Vänster eller Höger knapp för att aktivera eller avaktivera funktionen.
CEC-Autamatisk påslagning	Den här funktionen heter den inställninga i HDMI/CEC-kompatibla enheter att starta TV:n och växla till dess inläggsskärm automatiskt. Tryck på Vänster eller Höger knapp för att aktivera eller avaktivera funktionen.
Höglataref(*)	För att hoppa över TV:n genom att skanna kanalerna, ställ in ljudet på Förstärkare . Du kan använda fjärrkontrolen till tv:n för att kontrollera volymen på justerningen.
Visa alla Cookies	Visar alla sparade cookies.
Ta bort samtliga kakor (*)	Tar bort alla sparade cookies.
OS	Visar Open Source program licensinformation

(*) Dessa funktioner kanske inte är tillgängliga beroende på din TV och det värde i modell i den försatta installationen.

Allt åmå TV-drift	Aktiverar eller inaktiverar funktionen för den virtuella fjärrkontrollen.
Att använda kanalistan	TV:n sorteras till lagrade stationer i kanalistan. Du kan ändra den här kanalistan, ställa in favoriter, aktiva stationer som ska listas med hjälp av kanalensynametern. Och tryck på OK -knappen för att öppna kanalistan. Du kan filtera ut lista de kanaler eller göra en avancerade åndringar i den aktuella listan med alternativa Filtter och Ändra . Markera den filk du vill och tryck på OK för att se tillgängliga alternativ.
Hantera Favoritlistorna	Du kan skapa fyra olika listor med dina favoritkanaler. Gå in i menyen TV+Kanaler eller tryck på OK för att oppna Kanalmenyn . Markera filken Andra och tryck på OK för att redigera/generera alternativ. Valj alternativet Tagna bort tag . Välj också alternativet Tagna bort alla tagar för att ta bort alla kanaler på listan. Tryck sedan på OK -knappen igen. Alternativ Lägg till bort favoriter och tryck på OK -knappen för att lägga till meny Andra . Välj Valj alla kanaler på listan . Ställ in ønskat listaalternativ på PÅ . Den valda kanalen/kanalerna kommer att läggas till på listan. För att ta borten kanal eller kanaler från en favoritlista följer du samma steg och ställer in ønskad lista på Av .
Visa alla Cookies	Visar alla sparade cookies.
Ta bort samtliga kakor (*)	Tar bort alla sparade cookies.
OS	Visar Open Source program licensinformation

(*) Dessa funktioner kanske inte är tillgängliga beroende på din TV och det värde i modell i den försatta installationen.

Internetlös: Om det här alternativet är inställt på **PÅ**, inaktiveras internetapplikationen. Ställ in på **Av** för att slippa dessa applikationer igen.

Ställ in PIN: Anger ett nytt PIN-nummer. **Standard-PIN för CICAM:** Detta alternativet kommer att sätta in ett nytt CICAM-modul har satts i LC-unitagen i sättet att den nya CICAM-modulen sätts i. Du kan förstora standard PIN till CICAM-modulen för att få det alternativa.

Observera: Standardindikatorn kan ha ställts in till 0000 eller 1234. Om du har definierat PIN såsom 8888 berörs detta inte på landsväg under förställningsinstallationen avändand pindok för landstav / grunda sättningarna.

Ellektrolik programguide

Med hjälp av elektronika programguide-funktionen kan du bladera i handelselikten i de olika kanalerna på din kanalista. Det berörs inte att använda sättningen om detta funktion stöds eller inte.

För att komma åt programguiden, tryck på Guideknappen på fjärrkontrollen. Du kan också använda knappen **Guide** under **TV-menyn**.

Det finns 2 olika typer av schemalayouter tillgängliga, **TV-tidsskalendern** och **NuVisa**. För att vaxa mellan dessa layouter marker filken med hamnet på alternativvalvyn på skärmens övre sida och trycker på **OK**.

Använd riktningsspakarna för att navigera genom alternativet. Använd knapp **Tilbakagebur** för att använda liktaktena på skärmens övre sida.

Tidschema

I det här alternativet listas alla handelselikten för tidsinläge. Du kan använda riktningsspakarna för att bladtra igenom listan över handelselikten. Markera en handelse, och tryck på **OK**-knappens för att visa alternativmeny för handelse.

Tryck på **Tilbakagebur** för att använda tillgängliga ikoner för handelselikten och markera Filterfliken och tryck **OK**. För att ändra layouten, markera **NuVisa** och tryck **OK**. Du kan använda alternativet **Förstående dag och Nästa dag** för att visa handelselikten från föregående och nästa dag. Markera **Extrafliken** och tryck **OK** för att gå till alternativmenyn nedan.

Märkars genre: Visa menyin Märkara genre. Välj en genre och tryck på **OK**. Handelselikten programuiden som matchar den väljaren kommer att vara markerad.

Observera: Om landsdelsalternativet **Förställningsinstallationen** är Frankrike, Italien, Österrike, då ställs **NuVisa** in på **18 års som standard**.

Bamsparr: Om alternativet är inställt **PÅ** kan tv:n endast kontrolleras med fjärrkontroll. Då fungerar inte kontrollknapparna på tv:n.

Inget ljud

- Kontrollera om TV-ljudet är avstängt. För att avbryta tydlig röster du på "Mute"-knappen eller höjera volymen.
- Ljudet kommer från endast den högdede. Kontrollera balsalinställning är i mening Ljud.
- Batterinivån kan vara lågt. Byt ut batterierna.
- Batterinivån kan vara lågt. Byt ut batterierna.
- Sättा batteri i fläktronikrutan.
- Batterinivån kanste är felaktigt inställt. Se avsnittet "Sättा batteri i fläktronikrutan".
- Det är möjligt att ingen enhet är anslutna.
- Kontrollera AV-kablarna och anslutningar från enheten.
- Kontrollera att enheten är påslagen.

Fjärkontroll - ingen funktion

- Fjärkontrollen kan inte användas för att styra TV:n. Fjärkontrollen kan inte användas för att styra TV:n.
- När text-knappen trycks in igen återgår tv:n till sändning.

Programuppdateringar via**svänkningarsignalen**

Nu: Visar aktuella händelser för den markerade kanalen. Markera och tryck **OK** för att se handelser i ett breddat tidsintervall.

NuVisst-schemata

I denna alternativ visas bara nuvarande och nästa handelser i de listade kanalerna. Du kan välja att riktningsskärpanna för att bläddra igenom listan över handelserna.

Tryck på Tillbakå/Retur-knappen för att anlämna att tillgångsflikerna ska flikas tillbaka till alternativ.

Markera Filterflikern och tryck **OK** för att se filteringsalternativen. För att ändra layouten, markera Tidslinjealternativ och tryck **OK**.

Händelsealternativ

Använd navigeringsskärpanna för att markera en handelse, och tryck på OK-knappen. Välj sedan **Sök efter en ny mikroversionuppdatering**.

Om en ny uppdatering hittas börjar nedladdning av dema. När nedladdningen är slutförd visas en varning, tryck **OK** för att starta programuppdateringen igen och starta om TV:n.

3) AM-sökning och uppgraderingsläge

Din TV kommer att söka efter nya uppdateringar klockan 03:00 om alternativet Automatisk skanning är aktiverat och om TV:n är ansluten till en antennstation eller till Internet. Om inte din programvara uppger att nedladdningskommunen den installerar medan du använder Observeren, försök att hämta den från internet och försök att installera den manuellt. Om detta misslyckas, försök att hämta den från en annan sändare.

Ställ in Timer/Radera timer för Händelser

Välj alternativet "Set Timer Event" (Spela in) och tryck **OK**. Du kan ställa in timer för kommande händelser. För att avbryta en redan inställd timer, markera händelse och tryck på OK-knappen. Välj sedan Radera timer i händelsealternativet. Timer-inställningen tas bort.

Spela in/Radera inspel. Timer

Välj alternativet Spela in och tryck på **OK**. Om programmet ska sändas i kvällen, kommer det att läggas till timerlistan för att spelas in. Om det är valt att spela in programmet såhär har närrörande komurer inspelningen att starta omgående. Om du anger dig kan du ta bort handelserna genom att markera det, trycka på knappan **OK** och välja **Döla/Rec**, **Timer**-inställningen tas bort.

Välj/tv

Välj alternativet **Välj/tv** för att komma in. Tryck igen för att spela in ett program nästa du först ansluter ett USB-minne till din TV:n är beställd. Du ska därefter sätta på TV:n för att aktivera inspelningstiden.

Noteringar

Du kan inte välja till en annan kanal medan en aktiv inspelning eller timer finns i den aktuella kanalen.

Du kan inte ange timer eller inspelningar för tv:n eller flera individuella handelser inom samma intervall.

Text och TV

Välj alternativet **Text och TV** för att komma in. Tryck igen för att aktivera tidsfel, lättar dig se bokförts och aktivera minlägget till din TV:n är beställd. Du ska därefter sätta på TV:n för att aktivera inspelningstiden.

Noteringar

Du kan inte välja till en annan kanal medan en aktiv inspelning eller timer finns i den aktuella kanalen.

Digital text-TV

Tryck på **text-knappen** för att se digital teletext-information. Använd den med de färgade knapparna, text-knapparna och tv-knapparna. Använtändningsmedlen varierar beroende på vilken program som visas på det digitala text-TV:n.

Förslag

Förslag är en lista över saker som kan vara intressanta för dig. Förslag kommer att visa upp när du väljer en kanal.

Programuppdateringar

Din TV kan hitta och uppdatera automatskt med sändningssignalen eller via internet.

svänkningarsignalen

I huvudmenyn, välj **Inställningar**-System och sedan **Ner**. Navigera till **programuppdateringar** och sedan **uppdateringar**. Välj sedan **Sök efter en ny mikroversionuppdatering**.

Bild och ljud

För att ha TV:n automatiskt ska centera bilden, ange position och tryck **OK**. Vanliga tillstånd är **Klart**.

Autoposition och V-position

För att få bilden manuellt kan du använda alternativa **H-position** och **V-position**. Välj ønskade alternativ och använd vänster och höger riktningsskäppna för att justera positionen.

Inspektion och tillgänglig

För att spela in ett program måste du först ansluta USB-minne. Kontakta till din TV:n är beställd för att använda inspektionen.

Inspektion är förslag

Om ett meddelande anger att USB-enheten har för långsam skräckhastighet när du startar en inspektion testar du först med att starta om inspektionen. Om detta inte hjälper kanske den externa enheten inte uppfyller kraven. Koppla ur TV:n 2 minuter och sätt den på igen.

Felsökning och tips

TV:n startar inte

Kontrollera att strömkablen är helt anslutna till vägguttaget. Tryck på knappen eller på TV:n.

Dålig bild

• Kontrollera om du har justerat TV:n korrekt.

• Låt signalnivån kan osäkra att bilden störs. Kontrollera antennanslutningar.

• Kontrollera att du har angivit rätt kanal/frekvens om du har gjort en manuell justering.

Ingen bild

• TV:n inte emottagit signal. Kontrollera också att rätt antennkabel är anslutad?

År antennkabeln skadad?

• Används rätt kontakter för att koppla antennkabeln?

• Om du är osäker, rädgrör med din återförsäljare.

Inget ljud

Tryck på **text-knappen** för att se digital teletext-information. Använd den med de färgade knapparna, text-knapparna och tv-knapparna. Använtändningsmedlen varierar beroende på vilken program som visas på det digitala text-TV:n.

Förslag

Förslag är en lista över saker som kan vara intressanta för dig. Förslag kommer att visa upp när du väljer en kanal.

Programuppdateringar

Din TV kan hitta och uppdatera automatskt med sändningssignalen eller via internet.

svänkningarsignalen

I huvudmenyn, välj **Inställningar**-System och sedan **Ner**. Navigera till **programuppdateringar** och sedan **uppdateringar**. Välj sedan **Sök efter en ny mikroversionuppdatering**.

Bild och ljud

För att ha TV:n automatiskt ska centera bilden, ange position och tryck **OK**. Vanliga tillstånd är **Klart**.

Autoposition och V-position

För att få bilden manuellt kan du använda alternativa **H-position** och **V-position**. Välj önskade alternativ och använd vänster och höger riktningsskäppna för att justera positionen.

Inspektion och tillgänglig

För att spela in ett program måste du först ansluta USB-minne. Kontakta till din TV:n är beställd för att använda inspektionen.

Inspektion är förslag

Om ett meddelande anger att USB-enheten har för långsam skräckhastighet när du startar en inspektion testar du först med att starta om inspektionen. Om detta inte hjälper kanske den externa enheten inte uppfyller kraven. Koppla ur TV:n 2 minuter och sätt den på igen.

Felsökning och tips

TV:n startar inte

Kontrollera att strömkablen är helt anslutna till vägguttaget. Tryck på knappen eller på TV:n.

Dålig bild

• Kontrollera om du har justerat TV:n korrekt.

• Låt signalnivån kan osäkra att bilden störs. Kontrollera antennanslutningar.

• Kontrollera att du har angivit rätt kanal/frekvens om du har gjort en manuell justering.

Ingen bild

• TV:n inte emottagit signal. Kontrollera också att rätt antennkabel är anslutad?

År antennkabeln skadad?

• Används rätt kontakter för att koppla antennkabeln?

• Om du är osäker, rädgrör med din återförsäljare.

9	1024x768	75Hz
10	1152x648	50Hz
11	1280x768	60Hz
12	1360x768	60Hz
13	1280x640	60Hz
14	1280x1024	60Hz
15	1280x1024	75Hz
16	1440x1050	60Hz
17	1440x900	60Hz
18	1404x960	75Hz
19	1920x1080	60Hz

AV-och HDMI-signalkompatibilitet		
Källa	Signal som sänds	Tillgänglig
PAL		O
SECAM		O
NTSC-A		O
NTSC-B		O
YPrPb		O
HDMI		O

(X) Inga tillgängl. för PC-ingång		
I visa fall kanse inte en korrekt signal visas på TV:n. Problemet kan vara att det är inlets är samma som standarderna i kallutrustningen (DVD, digitalbox, m.m.). Om du upplever detta problem, ta kontakt med återförsäljaren eller tillverkaren av den sändande utrustningen.		

Index	Upplösning	Frekvens
1	640x480	60Hz
2	640x480	75Hz
3	800x600	56Hz
4	800x600	60Hz
5	800x600	72Hz
6	800x600	75Hz
7	1024x768	60Hz
8	1024x768	70Hz

Filformat som stöds i USB-läget

Videofilformat

Förläggning	Format	Upphovsrätt
.mpg, .mpeg, .dat, .vob	Videocodex	MPEG-upplösning & bithastighet
.ts, .tp, .m2ts		MPEG1/2, H.264, VC1
.avi		MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG
.mp4, .m4v, .mkv, .mov, .qt, .3gp, .3gpp		MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG
.mkv		MPEG1/2, MPEG4, H.264
.flv		Sorenson Sp, MPEG4, H.264
.ogm, .ogg		MPEG1/2, MPEG4
.asf, .wmv		MPEG4, WMV3, VC1
.rm, .rmvb		RV30, RV40
.webm		VP9, VP8
.mp4, .mov, .3gp, .3gp,		MP4-G transport stream,
.ts, .tp, .mkv		HEVC/H.265

Undertextfilformat

Extern textfilformat

Förläggning	Format	Specificatörer
.srt	SSA	Substation Alpha
.ass		Advanced SubStation Alpha
.stl		Subpiper
.sub		Micro-DVD / SubViewer
.sub + .idx		VOBSub
.txt		Micro-DVD / TMPlayer / MP4 2
.mp4		MP4L2
.smi		Sami
.jsb		JACOSUB
.ttml		-
.ttml		-
.sub		DVDSUBTITLE
.jrc		-

Intern textning

Förläggning	Format	Specificatörer
.mkv	VOBSub	-
.ass	ASS / SSA / TEXT	-
.dat, .mng, .mpeg, .vob	DVD Subtitle	-
.mp4	DVD subtitle, TEXT	-

DVI-upplösningar som stöds

När du ansöker enheter till din TVs kontroller genom att använda DVI konverteringskablar (meddelje ej) kan du använda följande information.

Förslagning	Upphovsnamn (bredd x höjd)	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
Baseline	8192 x 8192		x		x	x	x
Progressiv	3000 x 3000		x	x	x	x	x
.bmp	RLE 8bit						
.gif	87a						
	88a (bara 1 bild i animatörsläget)						
.png	Grafikala: 24/32 bitar per pixel						
	Interlace-format						
.progressiv							
.tiff, .tif	Taggad bildfilformat						
	Förstående komprimering VP8 nyckelramen nummer support 0 ~ 3						
.webp	Komprimering utan förlust av originaldata						

Ljudfilformat


Förslagning	Format
.mp3	.mp3
.ac3	.ac3
.aac	.AAC
.wma	.WMA
.amr	.AMR-NB, AMR-WB
.wav	.PCM
.flac	.FLAC

Konnektivitet

Trädbunden anslutning

Att ansluta till ett trädbindat nätverk


- Du måste ha ett modem/router anslutet till en aktiv breddbandsanslutning.
- Anslut din TV till modemet/routern via ethernetkabel.
- Det finns en LAN-port på baksidan (bak) på TV:n.



1. Breddband ISP-anslutning
2. LAN (ethernet)-kabel
3. LAN-ingång på baksidan av TV:n

För att konfigurera de trädbinda anslutningarna, se delen för närvarktsinställningar i Inställningsmenyn.

- Eventuellt kan du ansluta din TV till ditt LAN-nätverk beröende på nätverkets konfiguration, till sedant har användaren en ethernetkabel för att ansluta din TV direkt till närvarksuttaget i vägen.



1. nätverksuttag
2. LAN-ingång på baksidan på TV:n

Konfigurering Av Inställningar För Trädbinden Einhet

Nätverkskrypp

Nätverkskryppen kan väljas som Trädbinden eller Trädens enhet eller Avaktiverad i överensstämme med den aktiva anslutningen till TV:n. Välj den här som Trädbinden om du ansluter via en ethernetkabel.

Internethastighetstestet

Marker Internethastighets-testet och tryck sedan på OK-knappen. TV:n kommer kontrollera internetslutningens bandbredd och visa resultatet när det är klar.

Avancerade inställningar

Marker av Avancerade inställningar och tryck på OK-knappen. På nätta stäm kan du förändra IP- och DNS-inställningarna på TV:n. Marker den önskade och tryck ca vänster eller höger knapp för att ändra inställningarna från automatisk till manuell. Nu kan du ange Manuell IP, och/eller Manuella DNS-värden. Välj tillbaka objekt rullgardinslistan och anger de nya värdena med hjälp av de numriska knapparna på din fjärrkontroll. Marker Spara och tryck på OK-knappen för att spara inställningarna när du är klar.

Trädbind Anslutning

Anslut till ett trädbindat nätverk

TV:n inte anslutit till nätverk med dold SSID. För att göra detta möjligt måste du ändra dina SSID inställningarna via modemet/routern.



1. Breddband ISP-anslutning
2. LAN (ethernet)-kabel
3. LAN-ingång på baksidan av TV:n

För att konfigurera de trädbinda anslutningarna, se delen för närvarktsinställningar i Inställningsmenyn.

- Eventuellt kan du ansluta din TV till ditt LAN-nätverk beröende på nätverkets konfiguration, till sedant har användaren en ethernetkabel för att ansluta din TV direkt till närvarksuttaget i vägen.

Överförläggningarna är olika beroende på avståndet och artet och hindrar mellan transmitionsprodukterna, konfigureringsnivån för dessa produkter, radiovägsförståndena, linjeförstånden och på vilka produkter du använder. Överförläggningarna kan också sättas av fler avbyrvas beroende på radiovägsförståndena för DECT-telofoner eller i regionen utanför WLAN 11b+epaper. Standardvärdena för överförläggshastigheten är de

teoretiska maxvärdena för de trädlosa standarderna.

De är inte dataöverföringens aktuella hastigheter. Den mest effektiva platsen för överföringen skiljer sig beroende på användningssituationen.

- Trädlosa funktionen på tv:n stöder 802.11a, b, g och n-modem/b. Det rekommenderas att du bör använda IEEE 802.11n-kommunikationsuppkopplad för att undvika eventuella problem med att titta på video.
- Du måste ändra dinmodernt SSID när det finns andra modern med samma SSID. Kan annars stöta på problem med anslutningen. Använd istället trädbind anslutning om du upplever problem med trädlos anslutning.

Konfigurering av inställningar för trädbind enhet

Coppla meny för TV:n till marknära och välj Nätverksinställningar. På detta sätt kan du förflytta marknära tillbaka till marknära och tryck på OK-knappen för att förflytta tillbaka till marknära.

Wake ON

Wake-on-LAN (WoL) och Wake-on-Wireless LAN (WoWLAN) är en standard och markerar att en enhet kan sättas på eller väckas av ett nätverksmeddelande. Meddelandet skickas till enheten av ett program som sätts på en läremärke att ensluta till samma lokala nätverk, till exempel en smartphonen.

Din TV är WoL - och WoWLAN-kompatibel. Den har funktioner som kan vara inaktiverad under försägningssituationer. För att aktivera funktionen, sätt in Wake On Alternativet i meny Nätverksinställningar och tryck på fjärrkontrollen för att aktivera.

Om routern har WPS, kan du ansluta direkt till modemet/routern utan att ringa in till operatören. I trädbindet först. Marker alternativet "Tryck på WPS-knappen för att slutföra anslutningen" och tryck på OK-knappen för att aktivera.

Marker alternativet "Tryck på WPS-knappen för att slutföra anslutningen" och tryck på OK-knappen för att aktivera.

Prestaenda för vissa enheter på marknaden kan variera beroende på programvaruuppdateringen. För att använda Wake On-funktionen med bättre prestanda, vänligent kontrollera att din enhet har den senaste firmwareversionen.

Denna funktion kanske inte stöds på alla mobila enheter.

Tradös Skärm

Tradös skärm är standard för att streama video och judiméahl. Den här funktionen tillhandahåller adressen, om en anslutning eläbleras.

Ansluta till din mobiltelefon via WLAN

Om din mobil enhet har en WLAN-funktion kan du ansluta den till din TV via en router, för att komma till hemmet till din enhet. För detta behöver din mobiltelefon ett framgångsrikt debytesprogram.

- Anslut din mobiltelefon till din TV via WLAN.
- Välj sedan flera som du vill dela med din TV.
- Efter det, anslut din mobiltelefon med outleten och aktivera debytesprogrammet på din mobiltelefon.
- Om inludeningen har upprättats korrekt ska du komma åt deade flera som du vill dela med din TV.

Märkera alternativet AVS, Källkombinerat och tryck på OK. Ifigälligt meddelarens-enhet i huvudet visas. Välj din mobiltelefon och tryck på OK-knappen för att fortsätta.

- Om tillgång till kan ladda ner en virtuell fjärrkontroll-app från serven på din mobile enhetsplattform.

Observera: Denna funktion kanske inte stöds på alla mobile enheter.

Wake ON

Wake-on-LAN (WoL) och Wake-on-Wireless LAN (WoWLAN) är en standard och markerar att en enhet kan sättas på eller väckas av ett nätverksmeddelande. Meddelandet skickas till enheten av ett program som sätts på en läremärke att ensluta till samma lokala nätverk, till exempel en smartphonen.

Din TV är WoL - och WoWLAN-kompatibel. Den har funktioner som kan vara inaktiverad under försägningssituationer. För att aktivera funktionen, sätt in Wake On Alternativet i meny Nätverksinställningar och tryck på fjärrkontrollen för att aktivera.

Om routern har WPS, kan du ansluta direkt till modemet/routern utan att ringa in till operatören. I trädbindet först. Marker alternativet "Tryck på WPS-knappen för att slutföra anslutningen" och tryck på OK-knappen för att aktivera.

Marker alternativet "Tryck på WPS-knappen för att slutföra anslutningen" och tryck på OK-knappen för att aktivera.

Prestaenda för vissa enheter på marknaden kan variera beroende på programvaruuppdateringen. För att använda Wake On-funktionen med bättre prestanda, vänligent kontrollera att din enhet har den senaste firmwareversionen.

Denna funktion kanske inte stöds på alla mobila enheter.

<p>Om den uppstår ett problem med nätverket, stäng då av din TV vid väguttaget och starta om den igen. Tröck och hopplaget stöds inte med Ljud-videoedelningsstyrkeln.</p> <p>Användning med mobila trådös</p> <p>Det finns olika standarder som aktiverar delning av skärmar, alternativt grafik, video och ljudinnehåll mellan din mobila enhet och din TV.</p> <p>Anslut den trådösa USB-donglen till TV:n först, om TV:n har en intern WLAN-funktion.</p> <p>Turk sedan på knappen Källa på fjärrkontrollen och växla till Trådös skärmskärm.</p> <p>En skärm visas som tarar om att TV:n är redo att anslutas.</p> <p>Oppna delningsprogrammet på din mobila enhet. Dessa program heter olika saker, beroende på vilket marké du har, läs i manuallen till din mobila enhet för mer detaljerad information.</p> <p>Skanna efter enheter. Efter att du vält din TV och anslutti, kommer skärmarna visas på din TV.</p> <p>Observera: <i>Han funktionen kan endast användas om din mobila enhet stöder den här funktionen. Om du upptäcker problem med instyrkningen, kontrollera om operativsystemversionen du använder stöder den här funktionen. Det kan finnas inkompatibilitetsproblem med operativsystemversionen som sågs efter produktionen av detta TV. Sammansättningar som ses senare skiljer sig från de som presenterats i programmet.</i></p> <p>Anslutning till fjärrkontrollen</p> <p>Trådöst nätverk är inte tillgängligt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sed i allt brandingsåret i ditt nätkort tillåter trådös anslutning till TV:n. • Försök att sätta efter trådösta nätkortet igen med hjälp av menysektionen för Nätverksinställningar. <p>Om det trådösta nätkortet inte fungerar som det ska, försök att använda det trådbundna nätkortet i hamma. Se avsnittet Trådbundet Nätverk för mer information om processen.</p> <p>Om TV:n inte fungerar med den trådbundna om anslutningen, kontrollera modemet/routern. Om det inte är något problem med routen, kontrollera modemets interna anslutning.</p> <p>Avvridning under uppspelning eller långsamma reaktioner</p> <p>Du kan försöka med följande i ett sättat fall:</p> <ul style="list-style-type: none"> Låt dämmningsvärta vara tre meter till mikrofonsignaln, mobiltelefoner, Bluetooth-enheter och andra WLAN-konfabila enheter. Försök med att ändra den aktiva kanalen på WLAN-routen. 	<p>For att låggaljat en onskad webbplats i Kortnummernistan för snabb åtkomst. I tvåa markören till början av sidan tryck på Tillbakåtför-knappen. Webbplatsen följetts med Markera kortnummer, sedan Lägg till i Kortnummernistan alternativet och tryck på OK-knappen. Fyll i luckorna med Namn och Adress, matera OK och tryck på OK för att lägga till i Kortnummernistan. Webbplatsen som du vill lägga till i Kortnummernistan, matera Vänd-knappen och tryck på OK-knappen. Markera sedan Lägg till i Kortnummernistan alternativet i underraden och tryck på OK-knappen igen. Namn och adress kommer att fyllas i automatiskt enligt webbplatsens data besöker. Markera OK och tryck på OK-knappen att addera.</p> <p>Du kan också använda Vewd-menyn alternativet för att hantera webbläsaren. Markera Vewd-knappen och tryck på OK-knappen för att se tillgängliga sidospänna alternativ.</p> <p>De ökiga satten att sätta eller besöka hemsidor på med webbläsaren.</p> <p>Anga adressen till en webbsida (URL) i sekretariatsadressfältet och markera Skicka-knappen på det virtuella tangentbordet och tryck på OK för att besöka webbplatsen.</p> <p>Anga sedan i sekretariatsadressfältet och markera Skicka-knappen på det virtuella tangentbordet och tryck på OK för att besöka webbplatsen.</p> <p>Makrera en kommunikationsbyrård och tryck på OK för att besöka tillhörande hemsektion.</p> <p>Din TV är kompatibel med USB-mus. Anslut din mus till en trådbunden USB-ingång på din TV för enkla och snabba navigeringar.</p> <p>Vissa internetsidor har flash-innehåll. Dessa stöds inte av din TV, sådet är nägot nedladdningsprocess från internetsidan.</p> <p>Internet till säte</p> <p>För att använda internetsidan gör du i appmenyn för att slutföra till din webbläsare. Starta sedan webbläsarsappen som har en orangefärgad logotyp med jordytan på den.</p> <p>Notevärt:</p> <p>Ett viktigt programberoende problem kan orsakas av Tredjepartars internetsidor, kan förändras, kan avslutas eller brytas ur i nära som helst.</p> <p>Internet till säte</p> <p>För att använda internetsidan gör du i appmenyn för att slutföra till din webbläsare. Starta sedan webbläsarsappen som har en orangefärgad logotyp med jordytan på den.</p> <p>I den första skärmen i webbläsaren, miniatyrer av de förföljda områdena (lägger bakom) till webbläsaren tillgängliga visas som kortnummer alternativt tillsammans med andra kortnummer och lägg till kortnummer alternativt.</p> <p>För att navigera i webbläsaren, använd pilknapparna på fjärrkontrollen, eller en annan mus. Att se browser options bar, tryta markören till overs på sida eller tryck på back/return-knappen. Historia, meddelasavisar och blockerknappar är tillgängliga.</p> <p>4. Spela delade filer via mediabildskärm</p> <p>Markera alternativet AVS i Kälmenym. Genom att använda filknapparna och tryck OK. Tillgänglig meddelasavisen i närviken kommer att tas till. Välj och tryck på OK för att fortsätta. Meddelasavisen visas nu.</p> <p>Se uppsett om meddelasvars USB-uppspelning för ytterligare information om uppspelning han fil.</p>
--	---

<p>Hbtv-TV-program finns tillgängliga på tv-apparater som har sändningsmötare (förs nu i olika kanaler på Astras Hbb-TV-sändningsprogram). Sändningsmötaren är ett program som automatiskt och den startas automatiskt på plattformen. Automatiskt programmen startas generellt med att en ruta i tv-knappen för att visa användanden att ett Hbtv-TV-program finns på den röda knappen. Tryck på meny-knappen på fjärrkontrollen och välj Ljudbedräde/meddelning, varför aktiverat (om det finns). Tryck på meny-knappen på fjärrkontrollen och välj Inställningar->System->Smart Center.</p>	<p>Noteringar:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nördet att endast är digitala (DVB-T/C/S) SD-kanaler stöds. Påvarlig funktionen för lyssdosa av flera språk och underexter är inte i funktion. <p>Kommunikation med TV:</p> <p>För att använda internethanteringar måste ditt inloggade in routen vara ansluten till internet.</p> <p>Viktigt: Kontroller att Tv:n och mobilenheten är anslutna till samma nätverk.</p> <p>För meddelning funktionsknappen ska alternativet Ljudbedräde/meddelning vara aktiverat (om det finns). Tryck på meny-knappen på fjärrkontrollen och välj Inställningar->System->Meny och tryck sedan OK. Markera A/V/S och ange den som Aktiverad. Din TV är redan att sättas till din handdåner nu.</p> <p>Inställda lärmedel Smart Center-program på din handdåner kan startas från Smart Center-appen. Om alla anslutningar konfigurerats ordentligt kommer du se din TV:s namn på din handdåner. Om din TV inte visas i listan, vänta en stund och tryck sedan på wiggeln Uppdatera.</p> <p>Mobilhållars känna</p> <p>Starta Smart Center-appen. Om alla anslutningar konfigurerats ordentligt kommer du se din TV:s namn på din handdåner. Om din TV inte visas i listan, vänta en stund och tryck sedan på wiggeln Uppdatera.</p> <p>• Programmet kan startas av.</p> <p>• Programmet kan avslutas och en annan autostart knapp kan startas.</p> <p>Hbtv tillåter att programmet hämtats från både breddband eller sändning. Sändningarna kan aktiveras på både häller eller en hållare. Om plattformen har en fungerande breddbandsanslutning, kan plattformen förstara en starts programpaus som sätts i en sändning. Den röda programknappen ger generellt i hänk till andra program. Användaren kan välja tillandra om angivet applikationen ger möjlighet att använda längre kanala som anger. Hbtv tillåter att programmet sätts i en sändning för att kommunicera med den funktionen av sio släcka ofast är knapparna. Avsluta användning för detta ändamål.</p> <p>Hbtv använder knapparna på fjärrkontrollen för att sätta innehållet i listan. När ett Hbtv-TV-program startas med en del funktioner av fjärrkontrollen över en programmet. Till exempel, den nummeriska kanalvalfunktionen kan användas för att välja programmet från siffrorna angör sidaom.</p> <p>Observera: Du kan aktivera eller avaktivera den här funktionen från Meny-> meny Inställningar->System Meny. Berorörd på modellen på din TV och det värde landet. Fortsätt sättningslistan från den här funktionen finns tillgänglig i menyen Inställningar->System->Smart Center.</p>
--	--

Information om funktionalitet för marknärd

DVB

Denna DVB-mottagare är endast lämpig att använda i det land som konstruerats för att användas i.

Fastslår DVB-mottagaren följer de senaste DVB-specificationer vid den för tillverkning. Kan vi inte garantera kompatibilitet med framtid DVB-sändningar på grund av förändringar som eventuellt kan komma att genomföras på sändningssignaler och teknologier.

Noga digital-TV funktioner är eventuellt inte tillgängliga i alla länder.

Vi strävar kontinuerligt efter att förbättra våra produkter, därför kan det hända att specifikationer ändras utan föregående meddelande.

For råd om var du kan inhanda tillbehör, kontakta den butik där du köpte din utrustning.

I det land konstruerats för att användas i.

Fastslår DVB-mottagaren följer de senaste DVB-specificationer vid den för tillverkning. Kan vi inte garantera kompatibilitet med framtid DVB-sändningar på grund av förändringar som eventuellt kan komma att genomföras på sändningssignaler och teknologier.

Noga digital-TV funktioner är eventuellt inte tillgängliga i alla länder.


Vi strävar kontinuerligt efter att förbättra våra produkter, därför kan det hända att specifikationer ändras utan föregående meddelande.

For råd om var du kan inhanda tillbehör, kontakta den butik där du köpte din utrustning.

Langanläggning	26
Säkerhet	1
Turvaltsutrustet	2
Ympäristötoisto	2
Omnihuolto	3
Mukana tulevat varusteet	4
DVB -tunnistotieba	4
V/T:n ohjauslykki ja sen käyttö	4
T/V:n päävalikon käyttö	5
Kaukosäätimen paristojen asentaminen	6
Virtaallainta	6
Antennialainat	6
Lisenssihuomautukset	6
Tiedot havittamisesta	7
Tekniset tiedot	7
Kaukosäätimien	9
Liljan näät	10
Päälle/Pois käytettäminen	11
Ensiesenkus	11
Medialettori USB-Ultron kaitta	12
USB-tallemissu	12
Mediaselain	13
FellowMe TV	13
CEC	13
E-OPAS	14
Asennusvalikon sisältö	15
T/V:n yleinen käytö	20
Kanavajulkietelon käytäminen	20
Lapsuuden asetuksit	20
Sähköisen ohjelmologi	20
Teksti-TV-palvelut	21
Ohjeiston päivitys	21
Varmmäärät & ohjeita	21
Tietokonessa mullon tyypilliset näytöt	22
AV- ja HDMI-signaalin yhteensopivus	22
Tekstitystiedostomuodot USB-lläppää	23
Videotiedostomuodot	23
Kuvaliedostomuodot	23
Ääniledostomuodot	23
Tuetut DVI-resoluutiot	24
Läitetietävys	24
Lankaverkko	25
Langanläggning yhteyks	25
Wake ON (herätyslomittimo)	26

-

1
TV:n ohjauskytkin ja sen käytö
Automaattinen TV:n sammittu -vaihtoehto
seutulaitos/tuotantoasema-asetukset > lähetystoimikunta > Litsä -valikkoo



- Mukana tulevat varusteet
- Kaukosäädin

Vain yhteyksessä lähiteen: Paina keskimmäistä painiketta (vaihdetaan tietoisesti (toisen kerran yhteen), ja se jatkuu tulee esin yhteydelle). Seuraava painike avaa lähiteen palamalla sähköisellä lukulla ylös ja alas.

Vain yhteyksessä painiketta päästää: Paina keskimmäinen painiketta pohtimalla laita pida sähköä muutaman sekunnin aljan, kunnes TV kytekeytyy valmiustilaan.

Vain yhteyksessä painiketta valmistelee: Paina keskimmäinen painike yhteydelle, TV kytekeytyy pällle.

S. I. V. SAMMELTAANI, KÄYLI

Avattavaikuttavat ruutujen ja vireiden näytystä ohjauksia annetaan.

Valitettavasti kauko-ohjaileman **Menu**-painiketta nähdaksesi painaa kauko-ohjaileman **Menuturimi**-valinta. Käytä suuntapainikkeita ja **OK**-painiketta valittamaan haluttua valintaa. Valitettavasti näytöllä ei ole mahdollista navigoida julkisivun ja asetustarjoilua. Paina **Edellinen/Back** tai **Menu**-painiketta poistaksesi valikkonäytöstä.

Valitettavasti kauko-ohjaileman **Menu**-painiketta nähdaksesi painaa kauko-ohjaileman **Menuturimi**-valinta. Käytä suuntapainikkeita ja **OK**-painiketta valittamaan haluttua valintaa. Valitettavasti näytöllä ei ole mahdollista navigoida julkisivun ja asetustarjoilua. Paina **Edellinen/Back** tai **Menu**-painiketta poistaksesi valikkonäytöstä.

Suiomij 4

- Kanavien vaihto ja äänenvomakkuus**
Kun painetaan **Manu**-painiketta paineitaan, **TvN** päävalikkoon voi valita kanava tai saada äänenvomakkuutta käytävällä **Kaukos-äätimen Ohjelma +/- ja Äänenvomakkuus +/-**-painikkeella.

TvN päävalikkon käytössä
Kun **Manu**-painiketta paineitaan, **TvN** päävalikkon käytössä on myös näytön alaosan saada valikoitettuna kaukosäätimessä. Kohnen valitsimalla **Valittu kanava**-painiketta, **TvN** päävalikkon valitsimessa näytöksen alialueen valittuun valittuun kanavaan. Kun valittu kanava on valittu, se alavalloilla kohdistetaan valikkovaihtoille korostetulla värillä, valittu kanava on valittu, kunnes uusi valikkovaihto valitaan.

Ei ole mullistusta asettaa alastiina kandeille tai useammalle taipumiselle eri kanaville saman aikana. Tässä tilanteessa sinua pyydetään valitsemaan yksi josta ajastutti ja postasi sen tontin. Koroda ajastutti joka lumppuu postaa ja paina **OK**, valitettavaksi tulee esim. Koroda **Asetta peruttu** ja paina **OK** ennen peruttamista. Asettaa peruttu on talletettava tähän jälkeen. Tämä painamalla **OK** korostaa **Tallenna muutokset**, ja paina **OK** uudestaan.

Kanavien vaihto ja äänenvomakkuus
Kun painetaan **Manu**-painiketta paineitaan, **TvN** päävalikkoon voi valita kanava tai saada äänenvomakkuutta käytävällä **Kaukos-äätimen Ohjelma +/- ja Äänenvomakkuus +/-**-painikkeella.

TvN päävalikkon käytössä
Kun **Manu**-painiketta paineitaan, **TvN** päävalikkon käytössä on myös näytön alaosan saada valikoitettuna kaukosäätimessä. Kohnen valitsimalla **Valittu kanava**-painiketta, **TvN** päävalikkon valitsimessa näytöksen alialueen valittuun valittuun kanavaan. Kun valittu kanava on valittu, se alavalloilla kohdistetaan valikkovaihtoille korostetulla värillä, valittu kanava on valittu, kunnes uusi valikkovaihto valitaan.

Ei ole mullistusta asettaa ääntäinta kandeille tai useammalle taustahilulle eri kanaville samanaikaisesti. Tässä tilanteessa sinua pyydetään valitsemaan yksi josta ajatustasi ja poistamaan sen. Koroda ajatustasi joka haluaa postaa ja paina **OK**, **Varhainnoit**-valikko tulee esim. Korosta **Aseta peruttu** ja paina **OK** ennen peruttamisen. Asetusta on tallennettava ja sen jälkeen painamalla **OK**. korostaa.

Tallenna muutokset, ja paina **OK** uudestaan.

Voit haluta tallentaa tämän valikon vaihtoehtoista. Voit toisistaan, muokata, poista tai jätäksesi aiemmin tallennetut muutokset.

— 1 —

-

Aänenvoimakkuus / Info / Lähdelettelto ja Vahmestuslyhytin

Ojauspankkileikkaa voi ohjata TV:n äänenvoimakkuutta/ puhelinalähdettä ja vahmistaan toimittaa.

Lisää äänenvoimakkuutta: Liitä äänenvoimakkuutta, jotta se saa vähemmän lääketieteen ja tietotekniikan.

Äänenvoimakkuus / kanava: Paina painikeita ylös.

Äänenvoimakkuutta vähentää: Paina painikeita alas.

Äänenvoimakkuuden loppuminen: Paina painiketta ylös.

PALINAUKSEN RANTEEN - Päinä keskimmäisen palkinnaan (tai seuraavaksi) (toisen kerran yhteenseis), lähdeistä tulue esilin ja käytettävissä olevia lähteitä painamalla painainikin ylös tai alas.

VYKKEENMINNIN POIS PÄÄLTÄ - Päinä keskimmäinen painainike poihjaan ja pyydä sitä pohjassa muutaman

...ekunnin ajan, kunnes TV kytkeyttyy valmiustilaan.

V:n kyrkimmäinen paateri: ranta keskimmäinen painke
Juomatuutset: os TV sammuttaen käynnyistä tämä kierto uudeleen
ja seuraavaksi vuotaa jatkuvasti asetusta.
Jos valjaskin ruuhkaa vähennetään ja voi olla näkyvää chilamaa Annaamillia.

Käytöö kaukosäätimellä

Paikka-painiketta käytetään kauko-ohjaimen **Menu**-painiketta nähdessä valikkoon. Käytä suuntapainikkeita. **Paina **Back**** tai **Menu**-painiketta polttaaksesi valikkonäytöstä.

Talennusasiakirja
Voi myös asettaa talennusasiakirjan. Korostaa se, että se ei saeta haittuihin vasenneloihin eikä olekaan tarkoitettu yksityisasiakirjaksi. Kun olet vähintään 16-vuotias, panna **OK** tai **OK ja etua**-painikkeita paikanpitaa. Kun olet alle 16-vuotias, panna **OK** ja etua painikkeita ja jatka seuraavasti.

Asetukset-valikko **Vasemmalle** tai **Oikealle** painikkeella ja paina **OK**. Valitse halutu kohde alavaihtoista ja aseta **Vasemmalle** tai **Oikealle** painikkeella.

Aitoa aikaisin: Voit asettaa tallennusajastimen aitoaisuuteen alkaisemaksi tänään astutseen avulla.

Lopeta myöhään: Voit asettaa tallennusajastimen aloitustaan myöhempään astutseen avulla.

Esimainontaivalto: Tämän asetuksen avulla voit asettaa aiemmin valitulle kohdalle käytettävän olevat vaihtoehdot ovari ikkunarivisä ja todellinen.

Kun palaavalkiko on auki, **Ajolluvalkiko** korostetaan. **Ajolluvalkokon** sisältyy mukaan. Korosta valitettavasti ja paina **Aitoa aikaisintaivakon**. Jos näet **Ajolluvalkokon**, voit poistaa sitä muuttua kohteiden ja **Aitoa aikaisintaivakon**. Paina **Aitoa aikaisintaivakon**. Valitse **Ilmaisen** ja **Ilmaisen** ja valitse **Poista** tai **Suori** -valitusta ja paina **OK**. Siirrä valikkokohdalla oikealle ja vasemmalle suorunsaapua ja valitse kohda, jonne haluat siirtää ja paina **OK**.

Vaihtoehdot ovat ilmanjäräistä ja oideillinen talennusta. Voi vaihdella lähetystä riippuen. Käytössä on vain talennus ilman muutista tähän aseksista mukaan. Varmista ettei sepaata ilman riittävistä muuton valtuuksista eikä mahdollista. Automaattinen **Hylykäs**: Voi asettaa **Hylykäsi automatiikkaan**. Vanhin, Pisin ilta Lyhyin. Mikäli auton mittaan, Vanhin, Pisin ilta Lyhyin. Mikäli

Kansavallon ja Alastomisen
-voit avata **Kansavallon** ja **Alastomisen** taluja vähitoimialta.
-voit avata **Kanavalistan** ja **kytö**-ososta.
2.2.3. Alastomis

Uuden ajastimen lisäämiseksi, valitse **Lisää ajastin** ja katoaksesi ja paina **Taakse/paluu sulkeaksesi**.

Austa levy: Mikäli haluta positioita kattaviin USB-tallennuslaitteisiin olevat tiedostot laittaa muutamaa minuuttia formiaaksi FT32, voi käytäksesi tätä yleintä Paina OK-painiketta. **Formatto levy**-tarkoituksena on poistaa tallennuslaitteen kaikki tiedot ja luoda uusi tyhjä tallennusluotain. Kun olet syöttänyt PIN-pyydettyän antamansa PIN-koodin, tallennuslaite lopettaa tallennusluotain ja palauttaa sen takaisin alkuperäiseen tilaan.

OK: Aseta tallennuslaitteen vahvihoidon jalopata pahanmaalle ja valitse asetustilaa ja tallennuslaitteen vahvihoidon jalopata pahanmaalle.

OK: Uusilla jaistin luojaan.

OK: Äänimmin luojaan jaistimen muotokannaksi, korosta jaistimen alapuolella, paina **OK**. Muuta jalavalkoinen valitusta jaistimesta ja korosta tallentamiseksi.

OK: Äänimmin luojaan jaistimen perumiseksi, korosta tallitama jaistajaan, valitse **Posta valitut jaistimet** -valikkoon ja paina **OK**. Valitut jaistimet tallennetaan.

OK: Vaihdytästä jaistimista ruutuun. Korosta **Kyllä**, ja paina **OK** jatkaksesi. Ajosil peruntuu.

Suzuki

PAL/BG/IDK SECAN/GD/K	PAL/BG/IDK (BAND III) UHF (BAND U) HYPERBAND
Kanavat vastaanotto Digitalivastaanotto Esiasetetujen kanavat mikäriä Ruoletutylet RF-antennitulo Käyttötilanteita Aänit Äänit Äänit Virtankuultus (W)	Täytä mielelläsi maapallon-kaapeleilla TV (V5-C-S) (V6-T2, DV-S2- yhteenopeusva)

Traditor havitintesteitä

[Euroopan Unioni]

Nämä symbolit välittävät siihen, että sähköiset ja elektroniset laitteet ja niiden osat ovat avattuina. Seuraavassa on lueteltu kaikki laitteet, joita tämä symboli kuvaa.

1. Antenni tai kaapeli

2. Antenni tai kaapeli

Jos haluat lataa laitteen TV:seen, varmista, että seka ei ole annettu ennen läännöksen aloittamista.

Varmista, että laite on annettu ennen läännöksen aloittamista. Kun läännöksellä on valmis, voit kytkää laitteen pääle ja käytää sitä.

Jätetään vähän havitintä ja tarkistetaan myöhemmin muikin.

(Trittykset)

Jos haluat havitintä tuottaa, ja yhteyttä läännöjään on tarkastava osoitettavaa suhteesta ehdot ja säännöt.

[Euroopan unionin ulkopuolisessa maassa]

Yhdistetään HDMI High-Definition Multimedia Interface ja HDMI-Logo ja HDMI Licensing Administration, Inc.-n tavaramerkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Yhdistetään Dolby Laboratories myöntämällä lisenssillä. Dolby, Dolby Audio ja Dolby Digital-D-Symbol ovat Dolby Laboratories ja/tai sen omistamia tavaramerkkejä. Luottamuksesta säännöissä DTS-Logo ja DTS 2.0+Digital Surround ovat DTS Laboratories ja/tai sen omistamia tavaramerkkejä. Tämä tuote sisältää Microsoftin immaterialoikeuskäsin sisällytetyn teknologian. Tämän teknologin käyttö tai julkaisu on kielletty ilman Microsoftin lisenssia.

Asemassa tarkastetaan, että laite on käytössä. Copyright © 1992-2019 Doby Laboratories. Tässä tekstitäytävä. Tämä laite on Google Inc.:n tavarmerkki ja YouTube logo ovat Google Inc.:n tavarmerkkejä.

Tämä tuote sisältää Microsoftin immaterialoikeuskäsin sisällytetyn teknologian. Tämän teknologin käyttö tai julkaisu on kielletty ilman Microsoftin lisenssia.

1. Tuotteet
2. Akku

3. Asetukset

Voi haluta TV:n asetuksia tämän valikon vahiteltavaksi. Kabo lisätellä **Asetusten valikon sisäosat**.

4. Sovellusketut

Kun TV on yhdistetty Internetiin, on laturry sissalitettäväksi, mukaan lukien **Sovellusketut** laturry sissalitettäväksi. Käytäntöä **Sovellusketut**-valikkoon voidaan käytellä soveltuksia. Voi lisätä uusia soveltuksia markkinointiin tai poista olemassa olevia. Lisätellijön on Sovellusketut-osaassa.

5. Laitteet

Voi haluta tulostaa tämän valikon vahiteltavaksi. Nämäkynsä lähetetään muuttamiseksi, korosta yksi valinhankeli ja paina **OK**.

5.1. Laitteestaasetukset

Muokkaa nimisi, sali tai poista käytävän valintarivitteen. **Käytä tarkasti tietojen tallentaminen** Iirota kauko-ohjelman tallennuspaikka. Tee tämä seuraavalla tavalla:

- Aseta tyhjään tai muuun terävän esineeseen kärki reikään kannen yläpuolelle ja paina sitä alas.
- Paina siten kantta, jotta nyttemmästä huolten osottamana sunnuntaan.

Asenna tarkas **AAA**-paristo. **Varmista, etta (+) ja (-) merkit täsmäävät** (tarkeasti oikea napaisla). Älä sekäkävi vain laajaa paristoa keskenään. Vain vahvan pariston vain samannimislin. Aseta aikakansi takaisin paikalleen.

Vesi näkyy näytössä, kun paristotaso on alahanne ja paristo on vahinkoittava. Huomio, että kun paristo ovat tyhjentyneet, kauko-ohjelman toiminta voi heikentyä.

Paristoja ei saa alittaa ja kuumuidelle, kuten aurinkovalolle, tuleelle jne.

Virallinen lähtö

TÄKEÄÄ: TV on suunniteltu käytettäväksi **220-240 V AC, 50 Hz** virran sydöllä. Olettaa TV:llä uos pakkauskesta, anna sen lämmetä huoneempoltaa ennen kuin kytket sen verkkovirtaan. Lataa virkkapeili pisteasiain.

Antennitilitähti

Litä antenni- tai kaapelite vision pistoke **ANTENNTITULO (ANT SAT)** -tililtäntä TV:n takaoissa. SATELLITITULO (ANT SAT) -tililtäntä TV:n takaoissa.

TELLIKOSKA

Palvelu avamiseen. Jos sieltä ei kykene noudataan sissiläisen käytörajoituksista, voi sisällon omistaja pyytää Microsoftia estämään. Laite käytäntä ja PlayReady-sovellus suoritusta säästää. Tämä estämisen ja säävarkaus sojantautomaan säästöön ja taustan sisällön käytönhankkin suojannassa sisältä. Sisällön omistaja voi valvoa, että laite käytää PlayReady-päivityksen heidän sisällönsä johdosta välttää pahityksen.

"CL Plus" Logo on CL Plus LLP:n tavaramerkki.

Langanntoman lähetyslaitteiden ominaisuudet

Tarjousluuset	Maks. ulostulohö
240 - 2483,5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH46)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Maakohdeiset rajoitukset

Tämä laite on tarkoitettu koi- ja toimistokäyttöön kässä EU-maissa (ja muissa olemaista EU-direktiivää noudatavassa maissa) ilman rajoituksia paitsi alla mainitutissa maissa.

Rajatulokset

Maa	Yleinen valtuus vaaditaan ulkokäytölle ja julkisen palvelin	Sisäkäytöön vain 2454-2483,5 MHz	Jos käytetään omien kirveiden ulkopuolella, yleinen valtuus vaaditaan radiaanin sisäkäytöön vain 5470 MHz - 5725 MHz	Kreikka
Bulgaria				
Ranska				
Italia				
Luxembourgo				
Norja				
Venäjä				

Maideen valtuudet voivat muuttaa milloin tahansa. Suosittelemme, että käytät jatkavasti pakalista viranomaista 2,4 GHz ja 5 GHz langaton lähetyslaite kokevat kansalliset määräykset.

OMA PAINIKE 1:

Tällä painikkeella voi olla oletustuloimisto mallista

radioaktiviteetit cont. Kielettyä ja man-
tteleilla silti alueella 20 km sähköili-
Ny-leuridin keskuskeskusta

Van saakäytöön

Maiden valtuudet voivat muuttaa milloin tahansa.

Suosittelemme, että käytät jatkavasti pakalista

viranomaista 2,4 GHz ja 5 GHz langaton lähetyslaite

kokevat kansalliset määräykset.

1. Vainiustila: Kytkee TV:n pääälle/pois päältä

2. Numeropainikeet: Yhdistää kanavarun, syöttää numeron tai kirjaimen näytön tekijäntunneille.

3. Kelti-/Vihreä ääninöytilö (analoginen TV), Vihreinen ja kelti-/vihreästä valitsimista vallitilla ja kytkeytä tekniseen pääle tai pörsi Digital-TV:yn (jos käytetään sisäistä)

4. Vainenos: Varmentaa TV:n äänen kokonaan äänenvoimakkuuden +/−.

5. Opas: Navigointi elektronisen ohjeilmapaikan selaimessa ja näytöllä sisäistä Testek-TV:tässä, kun sitä painetaan oikealle tai vasemmalle tai lähetin vallilla (testek-TV tässä), näytää Kanavaykkonen (testek-TV tässä).

6. Takaisin/Paluu: Palaa takaisin edelliseen näytöön, suora hakemistosijan (testek-TV:tässä) Vaihtaa: nopeasti edellisen ja nykyisen kanavan välillä.

7. OK: Vahvista aikittäin valinnan, pitää siivun (testek-TV tässä), näytää Netflix-kuvauksen.

8. Vaihto: Vaihtaa kahdella valitsimella ja näytöllä sisäistä Netflix-sovitukseen.

9. Ona painike 1/1':

10. Prime Video: Avaa Amazon Prime video -soveluksen

11. YouTube: Avaa YouTube -soveluksen

12. Varipainikkeet: Seuraava ruudulla tuleva ohjeita saadaan sisältyvässä valitsimissa.


13. Keltais taksopaini: Siirrä näyttö taaksepäin mediassa, kuhon elokuvarat

14. Talleenna: Tallettaa ohjeitä

15. Toist: Käynnistää valtuu median toiston edelleiseen näytöön

16. Tauko: Keskeyttää median toiston, aloittaa ajansuoritustilauksen

17. Selis: Pysyvästi toistetavan median mediassa, kuten ikoni kuvat



18. Noppa etepäin: Siirrä ruutua eteenpäin

19. Prime Video: Avaa Amazon Prime video -soveluksen

20. YouTube: Avaa YouTube -soveluksen

21. Poistu: Sulkee ja poistuu valitsimasta tai palaa edelleiseen näytöön

22. Testiöt: Näytäksä testiö ruidulla esitetyn ohjelman sisältönsä, näytää pilottieti testei (testek-TV:tässä)

23. Valikko: Näytää TV-valikon

24. Ohjelma 4/:

25. Testi: Näytää testek-TV:n (jos käytetään sisäistä), paina uudistaan lehden näytämisessä tavallisen kuvan päälle (yhdyselämaa)

26. Lähdö: Näyttää kalkkikäytössä ja sisältölähtöet

Asetusvalikon sisältö

Tila	Kuvavallikon sisältö
Kontrasti	Voi muuttaa kuvatilan vastaanottoa ja varattuksia. Kuvatilaisuudet voidaan valita joko seuraavista valitettavista: Elokuva , Peli (valimainos), Urho , Dynaminen ja Luo (lähde).
Kirkkaus	Säätää kuvan runutuuden vahvaa ja tummuusavon.
Terävyys	Säätää kuvan runutuuden läikkyläisyyttä.
Väri	Säätää kuvan runutuuden väriä ja väritystä.
Energiansäätö	Voi asentaa energiansäätötilaksi Mukautettu , Minimi , Tavallinen , Maksimi , Automaattinen , Näytö pois päältä tai Pois päältä Huomioon . Jos näistä asetuksista valitaan näppäilemällä niiden välillä, voidaan käytellä näitä asetuksia tuusuvaton tavoin. Taustavaloilominnot ei ole käytettävissä jos Energiansäätö asetetaan Automaattiseksi .
Taustavalo	Tämä asetus ohjataa tuusuvaton tavoin. Taustavaloilominnot asetetaan kuvan tilaan Mukautettuna .
Lisäasetukset	Volt muuttua dynamisen kontrastisuutteen halutun arvoon.
Dynamaminen kontrasti	Jos ihmeesignaali on helppo ja kuvansa on hiaroiteltu, käytä Kohinanvaihmenus -asettua ja häiriduen vähentämisen etsiksi.
Kohinanvaihmenus	Asettaa haluamasi varlamppoläpäin arvon. Käytettäessä clevat vaihtoehdot ovat Villei , Normali , Lämmi ja Mukauttu .
Värilämpötila	Näkili Värilämpötilaksi on aseteltu Mukautettu , tämä asetus on käytettävissä. Lähetä kuvan lämpötila tai väriyötä painamalla Yasen tai Oikea -painikkeita.
Valkoinen pisto	Asettaa halutun kurvaformaatin koon.
Kuvan zoomaus	Tämä vaihtoehto voi olla käytettävissä Ylipuun Kuvan zoomaus -asetuksesta. Tavoitteeksi on kuvan laajentaminen ja kuvan paksuus.
Kuvasyöri	Koosta ja paina OK , ja siirrä kuvaa ylös tai alas summittapainikkeella.
Filmilla	Lisätä Kuva -tulostajan eri kuvaongeluiden. Kun asetetaan tähän toimintoon pikkeli, näin ne ovat kohtauksissa dokumentissa seivästistä.
Ilonsävy	Ihon sävyä voidaan muuttaa välillä -5 ja +5.
Värimäärä	Voi asettaa haluamasi värisäwyn.
HDMI Full Range	Katso tassassa HDMI-laitteesta, tämä asetus on saatavilla. Voi käyttää toimittaa kuvan muistustulen korostamiseksi.
Tietokonekuvaon tilaant	Näkyy vain, kun sisällytätila on iltaa saa VGA/PC.
Autom. sijainti	Jos kuvaa ei ole keskellty VGA-tilassa, käyrä tai toimittaa kuvan asennon säätämisestä automaattisesti. Paina OK automatisoidakseen säädön alettamiseksi.
H-sijainti	Tämä toimittaa sirittää kuvan ylös - tai alas painamalla oikealle.
V-sijainti	Tämä toimittaa sirittää kuvan vasemmalle ja oikealle.
Kuviapisteitäjus	Dot intensiviteettilähteestä (laitteesta), voi kuvaa olla hammas tai asekava. painikkeella.
Vaihe	Ripputen sijainnitilähteestä kuvan vasemmalle ja oikealle.
Nollaa	Voi palauttaa kuvan asetukset tehtaan asetettaviin oletusarvoihin (pätsi) painamalla.

Volt poistaan CEC-toiminnon käytöstä asettamalla valittuohdon halutuun tilaan **Asetusvalikon järjestelmä>lisää >valikossa**.
Tilaviso iukee myös ARC (audiodatukanava) -ominaisuutta. Tämä ominaisuus on audiodiheytes, jonka terävänä on korona mutta kaepitei television ja audiojärjestelmän välillä (A/V-vastaanointi tai kaualinjatestimä).

ARC:n osalta aktiivinen, televisio ei myöskään sen mukaan äänentoiminnasta. Siinä tulkee asetettu television äänentoiminnaksi nollaan, mikäli halut kuvia van ACR:änen (sama kuin muissa opissaat kaikista lähtevästä lähdöistä). Mikäli halut muuttaa lähteen lähtevän äänentoiminnaksi kuvan jaosa, sinun tulkee valita tämä lähteen lähdetilanteesta. Tässä tapauksessa äänentoiminnaksi halutapaikkeet ojataan lähteytä audiojärjestelmeeseen.

Huomioitus: ARC:ta luetaan vain HDMI2:luon kautta.

Järjestelman lähteen phasillista Mahdollisia äärennytävyytisiin/vastaanottoihin käytä televisiota kaukosäädinä ja kuvan hallinta televisioun kaikissa lähetystä. Aktivoitaksesi lähteen ominaisuuden, aseta **Kalutintti** -valinnaan valinnaksi **Asetusvalikon järjestelmä>lisää >valikossa Vaihto**. Televisio käytätkin varammeestaan ja käsitteiltä lähteen valitettavasti.

Huomioitus: Äänentoiminnan tulee irtua System Audio Control -ominaisuudelta ja CEC-velvittan tulee olla **Käytössä**.

E-päät TV:n käytöön ja E-oppaasiin.

Lopuksi käytämisessä, avaa **Asetusvalikon**, valitse **Oppoasi** ja paina **OK**. Avataksesi E-oppaan, paina **Menu**-painiketta ja sitten **Info**-painiketta.

Valitse haluttu luokka ja suntaginikelli. Jokainen luokka sisältää en aireet. Valitse aine ja paina **OK** ohjeiden lukemiseksi.

Sulje E-oppisivayı paramallia **Poistu** tai **Vaihko**-painiketta.

Huomioitus: TV ei ehkä tee data toimittaa mielellä riippuen E-oppaan sisältö voi vahingoittaa mielellä mukaan.

Aänivallikon sisältö	Säätää äänenvoimakkuutta.
Äänenvoimakkuus	Säätää äänenvoimakkuutta.
Taujuuskorjain	Vaihtaa taujuuskorjaimen tilan. Asetuksesta voidaan mukauttaa ainoastaan Käytäjä-tilassa .
Balanssi	Säätää läntisen kuulutunsa varemman ja lännesuuntauksen välisen tasavertaisuuden.
Kuuloke	Säätää kuoolekeiden käytöä ulos varmitusta, ettei niiden äänenvoimakkuus on aselettu matkalle tasoille kuulovaroiltaan välttämättöksi.
Äänitila	Voi valita äänitilan (jos käytössä) kanavaa tukien sitä).
Dolby Audio	Asettaa äänen kinematografiaiseen tai objektiiviseen vallitsevaan.
AVL (Automaatinen äänenvoimakkuuden rajoitus)	Jos Dolby -valikko on asetettu muuhun valiohjelmaan kuin Pois , AVL -asetus muuttuu. Automaatti , Yö , Normaliai tai Yö-tilaan autonomaiseksi, nykyisen alikäytöiden mukaan. Jos siis kiekkotila ei ole saatavissa on länsi vanhanomaisen dynamiikan, kun TV:n valittu on Yö-tilaan onnistuu, kun tilaksi on aselettu Normaliai . Kun TV:n valittu on Yö-tilaan onnistuu, kun tilaksi on aselettu Automaatti , ilman tulevaa rajoitusta.
Parasite	Huomio, että verantuo Normaliai -tilaan YÖ-tilaa tarpeaa vahvennan dynamiikan parhaaksi ohjausasteiksi, mikä sopii hiljaisiin ympäristöihin.
Lisätila	Jos lähti ulosseen vahvistimen TV:seen kuuloleilleitimen kautta, voi asettaa läsnävanhan tietäessä Ilmatalo . Jos et itse täydyt kuoolekeidet TV:seen, aseta läntä valiohjelmaan Kuulokeet .
Kuulokeet / Limitalento	Varmista ennen kuulokkeiden käytöstä, että valion valintonsa on aselettu Kuulokeet . Mikäli aseletus on Linja Äatto , kuulokkeiden äärenvoimakkuus on suurimmillaan, mikä voi vahingoittaa kuuloaasi.
Dynaminen Basso	Olla käytöön tai poistaa käytöistä dynamiikan basson.
Smart, Elokuvia, Musiikki, Uutiset ja Pois	Valitse Pois , jos toiminnoita ei käytetä.
Surround-tila	Huomio, että Surround-tila on aina Äänivallitusta ja ei ole Äänivallitusta ja se ei myöskään Pois .
Äänitulostulo	Surround-tähän voidaan aseleita Päälle tai Pois .
Digitalaulustulo	Asettaa digitalaisen lähdön äänityypin.

Verkkovallikon sisältö	Kytkee verkkoyhteys itti ja länttä yhteytyypillä.
Haku Langattomista verkosta	Alota langattomista verkosta.
Paina WPS-painiketta wi-fi -reitinhinnoissa	Jos modeemi/saviteellitimenä on WPS, voi liittää siihen suoraan tällä valiohjolla. Käytä tätä, ja paina OK Sillymme/reitinhinnoissa ja WPS-painiketta yhdistää tällä valiohjella. Tämä vahentuu on käytettävästä vain, jos verkossa on aselettu WPS-painiketta tai verkkovalliton .
Internet-ropeuseesti	Käytäni kaistaleidenopeudesta. Käytäni kaistaleidenopeudesta .
Lisäasetukset	Muuta TV:n IP- ja DNS-asetuksia.
Wake ON (Itse riittymistuloimisto)	Voi ottaa lännän toiminnon käytöön tai postaa sen käytössä valtsemalla Päälle tai Pois .
Huomioitus : Lataa/tammi ja valikon valitettavuusosa on Latautyyppi-osa.	
Asennus - Välikon Sisältö	Näytä automatisoitut viritysvaiheet. D. Antenni : Hakée ja talentaa antennin lisätietoja DV-asemalta. D. Kaapeli : Hakée ja talentaa kaapelipalveluita. Hakee ja talentaa satelliittikanavat : Hakée ja tallentaa satelliittikanavat.
Automatiitin kanava	Täältä ominaisuutta voidaan käyttää suoraan lähetysteenä pääsemiseksi.
(Uudelleenvierryys)	Hakée indeksiin kanavat lähetysjärjestyksistä. D. Antenni : Hakée antennivuodenkanava. D. Kaapeli : Hakée kaapelin kanava. Satelliitti : Hakée satelliittivuodenkanava. Voi käytätkö tätä asetusta analogista kanavista. Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä, jos analoogista kanava ei ole tallennettu ja nykyinen kanava ei ole analooginen.
Manuaalinen kanava	Verkon kanava
Analogen hienviritys	Analogen hienviritys
Satelliitin asetukset	Näytäksesi satelliittivuodenkanava ja satelliittikanavat (satelliittivuodenkanava ja satelliittikanava). Antenni asennus : Voi muuttaa satelliittivuodenkanavat (satelliittivuodenkanava ja satelliittikanava).
Asennusasetukset (Lisävaruste)	Näytäksesi asennusasetukset -valikon. Vainiustitila (¹): TV etii uusia tai uusiutuvia kanavia vainiustamalla. Dynaminen kanavapäivitys (¹): Jos tama vahentuu on asetettu paljalle, lähetysen muutokset kuten tajuus, kanavanumero, tekstyksiköön, näytöksiköön ja tekoälyautomaatista koteloon aikana. (¹) Satelliittovaunu <i>neppuen</i> .
Tyhempi palveluista	Käytä tätä asetusta polttavaksi, kielki tallennustutkanun. Tämä asetus näkyy vain, jos Mar-vaihtohjelmissa on aselettu Tankka, Rusto, Nojta tai Sulomi.
Valitse aktiivinen verkko	Tämä ominaisuus mahdollistaa vain valitun verkoston lähetysten etämittauksen kanavaliitteessä.
Signaalidelot	Voi käytätkö lättä valikoittoa tietolohjan lähteen signaalin, kuten signaalitaso tai aalto, verkon nimi ja valvonnan saavutus oleville laajuisille.
Eriäisestus	Poistaa kaikki lännimmeidät, karavaat ja asetukset, palauttaa TV:n lähdessäsi tarkoituksellisesti.

Järjestelmä - Äänivalkikon Sisältö	On/jaa Endiolinin näissä, kun käytettävässä.
Ehdollinen pääsy	Kieli. Voit asettaa bisen kelen lähetystä ja määrätä rippuen.
Yhteisyöiden asetukset (*)	Hallitse alk-TV:n soveltuksien yksityisyyspoliisia. Paina OK valikon avamiseksi, ja seuraava hallitustila. Ivalta.
Lapsilukko	Anna salasana muuttamaan lapsilukkosesta. Voit sallia illeetyt HDML-CEC-yhteenospivat laitteet. Paina VASEN tai OIKEA-painiketta ottaaksesi laman ominaisuuden käytöön tai poistaaksesi sen käytöstä. Kuvauksesi televisiota vahalan sen uljalähteentä automaattisesti. Paina VASEN tai OIKEA-painiketta ottaaksesi laman ominaisuuden käytöön tai poistaaksesi sen käytöstä. Kuullaksesi televisiota illeetyt yhteenospivalla audioaltaelta asta illaan VÄHÄSTIN. Voit kylläteilla televisiota kaksio-ohjantaa autioitaan läheenlähtimäntä.
Päivitys/Aika	Asettaa päivitysvälittäjän ja ajan.
Lähetet	Muokkaa nimia, sillä tai poista käytöistä valun lähteen.
Savutettavuus	Näytä televisiota savutettavuusvalintamalla.
Kuulovaurio	Muodostaa ohjelmanheitettä erikoisdiiminoilla.
Äänikuvaus	Selostusradio esitetään näköannimisella. Paina OK nähdäksesi sisavallia olleet äänikuvauksia valkkooihin. Tämä tarkoittaa on yomissaan vain osa heitäjä tukee sitä. <i>Humanitas - Ateen kuvastamisoilla ja käytettäessä lähetystä</i> ja <i>ajanvaihde-tilassa</i> .
Netflix	Jos televisiostasi Luke tällä ominisuudella voit nähdä ESNY™) tunnusse ja sammuttaa Netflixiin.
Lisää	Netflixiin saakasiasumus joen on suurella tunnusmäärällä televiostasi.
Kuvatuotantötön viive	Muuttaa viiveen keston valikon kuvatuotantolle.
Vainmuistilau LED-valo	Jos se on asetettu pois päältä, valmuistilau LED ei syty, kun TV on valmiustilassa
HBBTV (*)	Voit ottaa tämän toiminnon käytöön tai poista sen käytöstä valitsimella PÄÄSTE tai PÖLÖ.
Ohjelmiston pääfys	Varmista, että TV:ssä on uusi ohjelmisto. Paina OK nähdäksesi valikon asetukset
Sovelluksen versio	Näytätkö nykyisen ohjelmiston version.
Tekstitystila	Tämän valintan avulla voit valita nyölytä esittelytavan tekstillistäin (DVB -tekstitys / Testi-ITV) ja valitsa. Tämä ominaisuus on käytettävissä vain, kun maksisi o valittu Norja.
Automaattinen TV:n sammutus	Asettaa ajan TV:tie automaattiseen valmuistilauun siirtymiseen, kun TV:tä ei käytetä. Tässä ajan aikana voidaan seuduut 1 - 8 tunnia, 1 tunnin askelilla. Voit poistaa ohjelman käytöstä valitsimella PÖLÖ.
Likitleitä	Valitse tämä itä-talennustarvikkuksiin. Valikka Likitleitä ollakin käytössä, jottakin TV-valkon valmoista ei ehkä voida käyttää.
AVS (Audio-Video-Jako)	AVS ominaisuuden avulla voit jaka yhtä puhelinlinjaesi i tai tabletillesi tallennetuja tiedostoja. Jos omisteeksi yhteensopivan älypuhelinin ja tabletin ja olet asentanut sitä koko lisäteidät ja jalo-ohjelmiston ohjeita.
Käynnistystila	Tämä asetus määrittilää käynnistyslistä asetukseen. Vilmeinen tila ja Varmustusta valintatila otetaan käytettäväksi.

Virtuaali säädin	Sallii tai ei salli virtuaalitilatilaiden käytöön tai poista se kokonaan käytöstä.
CEC	Tämän toiminnon avulla voit sallia illeetyt HDMI-CEC-yhteenospivat laitteet käymistä lähestävän televisiota vahalan sen uljalähteentä automaattisesti. Paina VASEN tai OIKEA-painiketta ottaaksesi laman ominaisuuden käytöön tai poistaaksesi sen käytöstä. Kuullaksesi televisiota illeetyt yhteenospivalla audioaltaelta asta illaan VÄHÄSTIN. Voit kylläteilla televisiota kaksio-ohjantaa autioitaan läheenlähtimäntä.
Automatiiviratta päällä	Näytätkö kaikki lähetimet evästeet?
Kaluttimet(*)	Poista kaikki evästeet (*)
OSS	Näytätkö avoimen lähdekoodin ohjelmistojen (Open Source Software) lisenssitiedot.

(*) Nämä toiminnot eivät ole ettei ole käytössä riippuen TV-mallista ja ensiesimaisessa valittusta mallista.

- Paristot on ehkä asennettu väärin. Katsa kuukausittain paistojen asennaminen.

Ei signaaleja tulostimesta

- Mitäkin laiteita ei ehkä ole tietty.
- Tarkista A/V-kaspelli ja läilläntö laitteesta.

Kuva ei ole keskitetty VGA-laitteessa

- Jotta TV keskitäisi kuvan automatiiseesti, avaa PC-selaimi -valikko KUVA-valikkossa, korosta Automaatisointia ja paina OK. Odota, että se näkyy Kuvan asennus sätäminenksi minuutilleksi. Käytä H-selaimi ja V-selaimi valitsehdikoja. Valitse haluamasi valinta ja käy vaseemmalta ja oikealle painikkeita kaukosäätimessä.

Talkennus eli käytettävissä
Olkieni talkennusta siirun tulisi kytkää USB-muististasi ensin TV:seen, kun TV on poikkipäällä. Käytä sitten TV-päälle talkennusominaisuuden mahdollisimman. Jos talkennus ei ole mahdollista, tarkista talkennusominaisuuden formaatointi ja etää vapaana oleva lila on riittävä.

USB on lila hidasta

Jos "USB-tarjoajan talkennusominaisuus on lila hidasta" viesti tulee näyttöön talkennusta aloittellessa, yrity käymättää talkennus uudelleen. Jos saat vieläkin saman virheen, ettei USB-virtausta ei löydy nopeuslaituksesta. Kokeile toista USB-aitetta.

Tie totoon sisätilanteon tyypillisessä näytöllä!

Seuraavassa taulukossa on esimerkkejä joistakin tyypillisistä videoon näytöiltä. Televisio ei ehkä tue kaikilla resoluutiolla.

Hakemisto	Resoluutio	Taijus
1	640x480	60Hz
2	640x480	75Hz
3	800x600	50Hz
4	800x600	60Hz
5	800x600	72Hz
6	800x600	75Hz
7	1024x768	60Hz
8	1024x768	70Hz
9	1024x768	75Hz
10	1152x864	75Hz
11	1280x768	60Hz
12	1366x768	60Hz
13	1280x800	60Hz
14	1280x800	60Hz
15	1280x1024	75Hz
16	1400x1050	60Hz
17	1440x900	60Hz

Tietut tiedostomuodot USB-tiassa

Wideletiedostomuodot

AV ja HDMI-signaalin yhteensovivuus

Lähde	Tiedust signaalit	Käydessä	Emmäläisresoluutio & tehyt snapetus & bittinopeus
Taka AV	PAL SECAM	O O	MPEG1/J2, H.264, VC1 MPEG1/J2, MPEGA, H.264, MJPEG
NTSC-AV	NTSC/3.58	O	MPEG1/J2, MPEGA, H.264, MJPEG
480i, 480p	60Hz	O	MPEG1/J2, MPEGA, H.264
576i, 576p	50Hz	O	Sorenson Sp, MPEGA, H.264
720p	50Hz, 60Hz	O	MPEG1/J2, MPEGA
1080	50Hz, 60Hz	O	MPEG1/J2, MPEGA, WMV3, VC1
480i, 480p	60Hz	O	RV30, RV40
576i, 576p	50Hz	O	webm
720p	50Hz, 60Hz	O	mp4, mov, 3gp, 3gpp, VP9, VP8
1080	50Hz, 60Hz	O	HEVC/H.265

Kuvatiedostomuodot

Paläte	Tekniset tiedot	Resoluutio (leveys x korkeus)
JPG, jpeg	Peruslaatio Progressiivinen	8192 x 6192
bmp	RGB 14/16/24/32 bit RLE 8/16 bit	3000 x 3000
gif	87x8 (Vain 1 kuva animaationmuodossa)	8192 x 6192
png	Loimettiin muodo	
Progressiivinen		
tif, tif	Grayscale, 24/32 bitit kuvapisteitä kohden	
Harvialainen pakkaus	V/P8-avaintekijänumerot tulki 0-3	
webp	Harvialainen pakkaus	

Aänitiedostomuodot

Paläte	Formaatti
mp3	mp3
ac3	ac3
aac	AC
wma	WMA
amr	AMR-NB, AMR-WB
wav	MPEG Lt, AAC, PCM
flac	FLAC

Tekijätytösformuulat

Internet-nopeustesti

Valitse Internet-nopeustesti ja paina OK-painiketta. Televisio lähettää internet-yhteyden ja laitteen sivuytteen ja se estää tulokset sen jälkeen.

Lisäasetukset


Valitse Internet-nopeustesti ja paina OK-painiketta. Seurauksena ruidussa voi välttää televisioon asetusta IP- ja DNS-asetusten. Korosta haluamasi asetus ja paina Väsen tai Oikea-painiketta valtaaksesi asetukset. Automatiasta Manuaaliaseksi. Voit syöttää Manuaalin IP- / tai Manuaalisen DNS -asetuksen. Valitse haluamasi asetus aluevalikoimasta ja syota uude avrot käytävän numeropainiketta kaukosäätimestä. Korosta Talleenna ja paina OK-painiketta tallentaksesi asetukset kunkin oleva valintasi.

Langanj_yhtees

Valitse Internet-nopeustesti ja paina OK-painiketta. TV ei voi muodostaa yhteyttä verkkoon, jos SSD on pilottu. Modeemini SSD:n määritelmässä, tullee se valittava modeemini ohjelma-asetusten kautta.

Laittiminen langattoman verkkoon

Valitse Internet-nopeustesti ja paina OK-painiketta. TV modeemini/reittiimeen on oltava liitetty lajikaisitallantilanttiin.



1. Lajikaisla ISP-lähtö

2. LAN (Ethernet)-kaapeli

3. LAN-sisälähtö television takaoissa

Katso lisätieto langattonen yhteyden asetustusta Asetus valikosta.


• Valitse haluttava TV:n LAN-verkkoon verkkoasetusista riippuen. Käytä bassa tai tapauksessa E-themea-asetusta.

Tuetut DVI-resoluutiot

Kun lataat tiettyyn TV:n lähtöön käytämällä DVI-muuntokaapeleita (DVI-HDMI-kaapelit ei sisällä toimitukseen),

kaavo seuraavat resoluutiotiedot.

Päälle	Tekniset tiedot	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
ssb	Sub Station Alpha		x	x	x	x	
ass	Advanced Sub Station Alpha		x	x	x	x	
sit	Subipper						
sub	Micro DVD / SubViewer						
sub + dks	VOBSub						
txt	Micro DVD / TMPPlayer / MPL2						
mpl	MPL2						
smi	Smari						
jss	JACOSUB						
itml	TTML						
ktl / sub	DVOSUBTITLE						
inc							
m4							



1. Verkon seinäpistoke

2. LAN-sisälähtö television takaoissa

Langallinen laiteen asetukset

- Valitse haluttava Langallinen laite. Verkkoympäristöä voidaan valita Langallinen laite tai Ei käytössä. televisioon liittynyt aktiivinen yhteyden mukaan. Valitsa Langallinen laite jos tilat eivät tuovat Ethernet-yhteyden kautta.
- Pakkaa jossa aihetta on nopein, valitse käytöönmyötäistön mukana.

<p>Vaihtoehto kanavaluettelon lähde: Voit valita kanavaluettelon lähetin lähtemässä soveltuksen avulla. Vaihtoehdot ovat "TV-tilteihin" ja "Muutaukettiin lueteltiin". Voit myös aktivoida "Muista luetellun" -vaihtoehton vain kaavatusten välillä. Tämä mahdollistaa oletusasen tarkastusta. Mikäli valittu lähde on käytettävissä, esitetään se soveltuksessa.</p> <p>Versioinfo: Esittää soveltuksen versionnumeron.</p> <p>Lisätietoja tv: Napauttaa ohjelman avataksesi lisätietöivin. Lisätietöiväylä voi saada lisätietoja valittuista ohjelmaista. Tällä siivulla löytyy "Details" - "Cast & Crew" ja "Videos" -vaihtoehdot.</p> <p>LISÄTIEDOT: Tämän painikkeen avulla saat yhteyden edellä lisätietoja valittua ohjelmasta. Se sisältää myös valittuna ohjelman koskevat linkit Facebookille ja Twitter-sivustolle.</p> <p>CAST & CREW: Esittää kaikki kyseisen ohjelman tekion osallisuuteen henkilöt.</p> <p>VIDEO: Esittää YouTube-palvelusta löytyvät valittuun ohjelmaan liittyvät videot.</p> <p>Huo muutuus: Jotkin toimintoja edellyttää internet-yhteyden.</p>	<p>Smart Remote -ominaisuus Voit käyttää mobiililaitetta televiisiin kaukoistähtimäenä, kun olet yhdistänyt sen televisioon. Käytätkäesi smart ruoalta televisiounsi vedenimistä ja napauttaa Yös-nuota lähetyn yasennuksessa alreunaan.</p> <p>Äänentoistusto Olettaa soveltuksia, mikäli valittu lähde on käytettävissä.</p> <p>Yhteensopivuus: Voit napauttaa Microphonea () pienoisohjelmaa halitaksesi soveltuksen, voit antaa läänikomentoja kuten "Volume Up/Down" (Äänenvoimakkuus Ylös/Alas), "Programme Up/Down" (Ohjelmapäätös Ylös/Alas).</p> <p>Huomautus: Tämä toiminto on käytettävissä vain android-laitteilla.</p> <p>Näppäimistöönsu Näppäimistöönsu voidaan avata kandeella tavalla; parhanä () pienoisohjelman näppäimistöönsu on soveltuksen sisältävä ja vastaanottamalla komennon automatisoitu soveltuksista.</p> <p>Vaativuus 1. Smart TV 2. Verkkoyhtiös (Android OS 4.0 tai uudempi; iOS 6 tai uudempi versio) 3. Android TV 4. Smart Centri sov. (saatavilla Android tai iOS-soveltuksipaista) 5. Reittimoduemi 6. USB-talennuslaite F4T32 -formaatissa (PVR-tiiminomin edellyttämä, mikäli käytettävässä)</p>
<p>FollowMe TV-ominaisuus (mikäli saatavilla) Napautta FOLLOW ME TV -kuvaketta ja televisioon lähetetään yasennuksessa alreunaan valittuaksesi naputon yasennuksen ja muidollista sisälön suoratoittona mitä tähän aihantilaan valittua TV-lähettä tai Mediaselaimella.</p> <p>Mirror-tila Tämä FollowMe TV-ominaisuus on oleutuva nopeasti käytössä, jos muidollista sisälön suoratoittona mitä tähän aihantilaan valittua TV-lähettä tai Mediaselaimella.</p> <p>Huomautukset: Huomaa, että vain digitaaliset (DVB-T/C/S) SD ja HD-kanaat ovat tuettu. Mikäli haluat säädöksi ja testysi pääleipöös -ominaisuus ei ole käytössä. Sisärauhaan nopeus riippuu yhteydestä laudalta.</p> <p>Medialajakosivu Siirryksesi Media Share -toimintoon napautta Yös-nuota näytön yasennuksessa alreunaan. Kun Media Share -pienoisohjelma on painettu, esimerkiksi laitteen näytöllä, voit valita televisiota kannsa jaettavan mediadepositon.</p> <p>Huomautus: Kaikilla korvaedostonlajeilla on tuettu. Tämä toimii ei toimi, mikäli Äänen ja kuvan äärimmennimmäisissä</p>	

Contents	26
Wireless Display	27
Connectivity Troubleshooting	27
Using Audio Video Sharing Network Service	27
2 Apps	28
Markings on the Product	28
Environmental Information	28
Features	28
Accessories Included	28
Standby Notifications	29
TV Control Switch & Operation	4
Using Main TV Menu	5
Inserting the Batteries into the Remote	6
Power Connection	6
Antenna Connection	6
License Notification	6
Disposal Information	7
Specification	7
Remote Control	9
Connections	10
First Time Installation	11
Media Playback via USB Input	12
Switching On/Off	12
USB Recording	12
Media Browzer	13
FollowMe TV	13
CEC	13
E-Manual	14
Settings Menu Contents	15
General TV Operation	20
Using the Channel List	20
Configuring Parental Settings	20
Electronic Programme Guide	20
Teletext Services	21
Software Upgrade	21
Troubleshooting & Tips	21
PC Input Typical Display Modes	22
AV and HDMI Signal Compatibility	22
Supported File Formats for USB Mode	23
Video File Formats	23
Picture File Formats	23
Audio File Formats	23
Subtitle File Formats	24
Supported DV/Resolutions	24
Connectivity	25
Wired Connectivity	25
Wireless Connectivity	25
Wake ON	26

Safety Information



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN. FOR SERVICING REFER TO QUALIFIED PERSONNEL.

In extreme weather (storms, lightning) and long inactive periods (going on holiday) disconnect the TV from the mains.

The mains plug is used to disconnect TV set from the mains and therefore it must remain readily operable. If the TV set is not disconnected electrically from the mains, the device will still draw power for all situations even if the TV is in standby mode or switched off.

Note: Follow the on screen instructions for operating the related features.

IMPORTANT - Please read these instructions fully before installing or operating

WARNING: This device is intended to be used by persons (including children) who are capable / experienced of operating such a device unsupervised, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the device by a person responsible for their safety.

- Use this TV set at an altitude of less than 2000 meters above the sea level. In dry locations and in regions with moderate or tropical climates.
- The TV set is intended for household and similar general use but may also be used in public places.

- For ventilation purposes, leave at least 5cm of free space around the TV.
- The ventilation should not be impeded by covering or blocking the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.

- The power cord plug should be easily accessible. Do not place the TV, furniture, etc. on the power cord. A damaged power cord/plug can cause fire or give you an electric shock. Handle the power cord by the plug, do not unplug the TV by pulling the power cord. Never touch the power cord/plug with wet hands as this could cause a short circuit or electric shock. Never make a knot in the power cord or tie it with other cords. When done by qualified personnel.

- Do not expose the TV to dripping or splashing of liquids and do not place objects filled with liquids, such as vases, cups, etc. on or over the TV (e.g., on shelves above the unit).

- Do not expose the TV to direct sunlight or do not place open flames such as lit candles on the top of or near the TV.

- Do not place any heat sources such as electric heaters, radiators, etc. near the TV set.
- Do not place the TV on the floor and inclined surfaces.
- To avoid danger of suffocation, keep plastic bags out of the reach of the babies, children and domestic animals.
- Carefully attach the stand to the TV set firmly to prevent the TV from tilting. Do not over-tighten the screws and mount the stand rubber properly.
- Do not dispose of the batteries in fire or with hazardous materials.
- **WARNING** - Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- **WARNING** - Excessive sound pressure from earphones or headphones can cause hearing loss.

- **ABOVE ALL - NEVER let anyone, especially children, push or hit the screen, push anything into holes, slots or any other openings in the case.**

Serious injury or death risk

▲ Caution

▲ Risk of electric shock

▲ Dangerous voltage risk

▲ Maintenance component

Markings on the Product

The following symbols are used on the product as a marker for restrictions and precautions and safety instructions. Each explanation shall be considered where the product bear related marking only. Note this information for security reasons.

Class II Equipment: This appliance is designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

Hazardous Live Terminal: The marked terminal(s) are live/hazardous live under normal operating conditions.

Caution, See Operating Instructions: The marked area(s) contain(s) user replaceable coin or button cell batteries.

CLASS 1 LASER PRODUCT

This product contains Class 1 laser source(s) that are under normal

reasonably foreseeable

conditions of operation.



1. Up direction
 2. Down direction
 3. Volume / Info / Sources List / selection and Standby-On switch
- The Control button allows you to control the Volume / Programme / Source and Standby-On functions of the TV.

To change volume: Increase the volume by pushing the button up. Decrease the volume by pushing the button down.

To change channel: Press the middle of the button twice (or the second time in total), the source list will appear on the screen. Scroll through the button up or down. To turn the TV off: Press the middle of the button in and hold it down for a few seconds, the TV will turn into standby mode.

To change source: Press the middle of the button in, the information banner will appear on the screen. Scroll through the stored channels by pushing the button up or down.

To turn on the TV: Press the middle of the button in, the TV will turn on.

Notes:

If you turn the TV off, this cycle starts again beginning with the volume setting. Main menu OSD cannot be displayed via control button.

Operation with the Remote Control

Press the **Menu** button on your remote control to display main menu. Use the directional buttons and **OK** button to navigate and set. Press **Return/Back** or **Menu** button to quit a menu screen.

Input Selection

Once you have connected external input sources to your TV, you can switch to different input sources. Press the **Source** button on your remote control consecutively to select the button on your remote control respectively to select the different sources.

WALL MOUNTING WARNINGS

• Read the instructions before mounting your TV on the wall.

- The wall mount kit is optional. You can obtain it from your local dealer, if not supplied with your TV.
- Do not install the TV on a ceiling or on an inclined wall.
- Use the specified wall mounting screws and other accessories.
- Tighten the wall mounting screws firmly to prevent the TV from fall. Do not over-tighten the screws.

Environmental Information

This television is designed to be environment friendly. To reduce energy consumption, you can follow these steps.

- If you set the **Energy Saving to Minimum, Medium, Maximum** or **Auto** the TV will reduce the energy consumption accordingly. If you like to set the **Background** to a fixed value set as **Custom** and adjust the **BackLight** located under the **Energy Saving** setting (manually using Left or Right buttons on the remote). Set as **Off** to turn this setting off.
- Note: Available **Energy Saving** options may differ depending on the selected Mode in the **Settings>Picture** menu.

The **Energy Saving** settings can be found in the **Settings>Picture** menu. Note that some picture settings will be unavailable to be changed.

If pressed Right button or left button consecutively, **Screen will be off in 15 seconds**, message will be displayed on the screen. Select **Proceed** and press **OK** to turn the screen off immediately. If you don't press any button, the screen will be off in 15 seconds. Press any button on the remote or on the TV to turn the screen on again.

Note: **Screen Off** option is not available if the Mode is set to **Game**.

When the TV is not in use, please switch off or disconnect the TV from the mains plug. This will also reduce energy consumption.

Features

- Remote controlled colour TV
- Fully integrated digital terrestrial/cable/satellite TV (DVB-T/T2/C/S2)
- HDMI inputs to connect other devices with HDMI sockets
- USB input
- OSD menu system
- Stereo sound system
- Teletext

WARNING

Do not ingest the battery. Chemical Burn Hazard
This product or the accessories supplied with the product may contain a combination cell battery, if the combination cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.
Keep new and used batteries away from children.
If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

Never place a television set in unstable or inclined locations. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:
• Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television set.
• Only using furniture that can safely support the television set.
• Ensuring the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.

• Not placing the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.

• Not standing the television set on cloth or other materials placed between the television and supporting furniture.

• Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls. If your existing television set is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Apparatus connected to the protective earthing connection or through other apparatus with a connection to protective earthing - and to a television distribution system using coaxial cable, may in some circumstances create a fire hazard. Connect the MAINS connection or through other apparatus with a connection to protective earthing - and to a television distribution system using coaxial cable, may in some circumstances create a fire hazard. A television distribution system has therefore to be provided through an device providing electrical isolation below a certain frequency range (galvanic isolator)

Changing Channels and Volume

You can change the channel and adjust the volume by using the **Programme +** and **Volume +**-buttons on the remote.

Using Main TV Menu

When the **Menu** button is pressed, the main TV menu will appear at the bottom of the screen. You can navigate through the menu items using the directional buttons on the remote. Select an item or see the submenu options of the highlighted menu press **OK** button. When you highlight a menu option some of the sub-menu items of that menu may appear on the upper side of the menu bar for quick access. To use a quick access item highlight it, press **OK** and set as desired using the Left/Right/directional buttons. When finished press **OK** or **Back/Return** button to exit.

Press **Exit** button to close the main menu.

1. Home

When main menu is opened the **Home** menu bar will be highlighted. The content of the **Home** menu can be customised by adding options from other menus. Just highlight an option and press the Down direction button on the remote. If you see **Add to Home** option you can add it to the **Home** menu. Same way you can delete or change the position of any item in the **Home** menu. Press the Down direction button and select **Delete** or **Move** option and press **OK**. In order to move a menu item use the Right and Left direction buttons to select the position that you want the item to move to and press **OK**.

2. TV

You can access the **Channels** menu using this option. Refer to **Using the Channel List** section for more information.

2.3. Timers

You can set timers for future events using the options of this menu. You can also review the previously created timers under this menu.

To add a new timer select the **Add Timer** tab using the Left/Right buttons and press **OK**. Set the sub-menu options as desired and when finished press **OK**. A new time will be created.

To edit a previously created timer, highlight that timer, select the **Edit Selected Timer** tab and press **OK**. Change the sub-menu options as desired and press **OK** to save your settings.

To cancel an arieley set timer, highlight that timer, select **Delete Selected Timer** tab and press **OK** to cancel.

(*) Default PIN could have been set to 0000 or 1234. If you have defined the PIN requested depending on the country that you have defined during the **First Time Installation** use the PIN

3. Settings

You can manage the settings of your TV using the options of this menu. Refer to **Settings Menu Contents** section for more information.

4. Apps

When your TV is connected to the Internet related contents will also be available, including **Apps** related contents. Using the **Apps** menu you can access and manage your applications. You can add new apps from the market or delete the existing ones. Refer to **Apps** section for more information.

5. Sources

You can manage your input source references using the options of this menu. To change the current source highlight one of the options and press **OK**.

5.1. Source Settings

Edit the names, enable or disable selected source options.

Inserting the Batteries into the Remote

Remove the back cover to reveal the battery compartment. You need to do the following in order to do that:
• Place the tip of a pen or some other pointed object in the hole above the cover and press it down.
• Then press firmly on the cover and slide in the direction of the arrow.

Insert two size **AAA** batteries. Make sure the (+) and (-) signs (observe correct polarity). Do not mix old and new batteries. Replace the cover back on, equivalent type. Place the cover back on. A message will be displayed on the screen when the batteries are low and must be replaced. Note that when the batteries are low, the performance of the remote control may be impaired.

Batteries should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.


Power Connection

IMPORTANT: The TV set is designed to operate on a 220-240V AC, 50 Hz Supply. After unpacking, allow the TV set to reach the ambient room temperature before you connect the set to mains. Plug the power cable to the mains socket outlet.

Antenna Connection


Connect the aerial or cable TV plug to the **AERIAL INPUT** (ANT-1) socket or satellite plug to the **SATELLITE INPUT (ANT SAT)** socket located on the rear side of the TV.

If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.



1. Satellite

2. Aerial or cable



License Notification

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



High-Definition Multimedia Interface

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright ©1992-2010 Dolby Laboratories. All rights reserved. YouTube and the YouTube logo are trademarks of Google Inc.

This product contains technology subject to certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of this technology outside of this product is prohibited without the appropriate license(s) from Microsoft.

Content owners use Microsoft PayReady™ content access technology to protect their intellectual property, including copyrighted content. This device uses PayReady technology to access PlayReady-protected content, and/or WMRD-protected content. If the device fails to properly enforce restrictions on content usage, content owners may require Microsoft to revoke the device's ability to consume PlayReady-protected content. Revocation should not affect unprotected content or content protected by other content access technologies. Content owners may require you to update PlayReady to access their content. If you decline an upgrade, you will not be able to access content that requires the upgrade.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft or an authorized Microsoft subsidiary.

[European Union]

These symbols indicate that the electrical and electronic equipment and the battery with this symbol should not be disposed of as general household waste at its end-of-life. Instead, the products should be handed over to the applicable collection points for the recycling of electrical and electronic equipment as well as batteries for proper treatment, recovery and recycling in accordance with your national legislation and the Directive 2012/19/EU and 2013/56/EU. By disposing of these products correctly, you will help to conserve natural resources and will help to prevent potential negative effects on the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of these products.

For more information about collection points and recycling of these products, please contact your local municipal office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with national legislation.


[Business users]

If you wish to dispose of this product, please contact your supplier and check the terms and conditions of the purchase contract.

[Other Countries outside the European Union]

These symbols are only valid in the European Union. Contact your local authority to learn about disposal and recycling. The product and packaging should be taken to your local collection point for recycling.

Some collection points accept products free of charge. Note: The sign Pb below the symbol for batteries indicates that this battery contains lead.



1. Products



2. Battery


Wireless LAN Transmitter Specifications

Specification	Frequency Ranges	Max Output Power
TV Broadcasting	PAL RG/D/K SECAM BG/D/K	< 100 mW
Receiving Channels	VHF (BAND III) - UHF (BAND I) - HYPERBAND	< 200 mW
Digital Reception	Fully integrated digital terrestrial/cable/satellite TV (DVBT2, DVBS2 compliant) (DVB-T/C-S)	< 200 mW
Number of Preset Channels	11 / 000	
Channel Indicator	On-Screen Display	
RF Aerial Input	75 Ohm (unbalanced)	
Operating Voltage	220-240V AC, 50Hz.	
Audio	German+NiCam Stereo	
Audio Output Power (WRRMS), (% THD)	2 x 8	
Power Consumption (W)	75W	
Network Standby Power Consumption (W)	< 2	
TV Dimensions DxDxH (with stand) (mm)	274 x 1112 x 799	
TV Dimensions DxDxH (without stand) (mm)	60/92 x 1112 x 653	
Display	45"	
Operation temperature and operation humidity	0°C up to 40°C, 85% humidity max.	

Country	Restriction
Bulgaria	General authorization required for outdoor use and public service
France	In-door use only for 2454-2483.5 MHz
Italy	If used outside of own premises, general authorization required
Greece	In-door use only for 5470 MHz to 5725 MHz band
Luxembourg	General authorization required for network and service supply (for spectrum)
Norway	Radio transmission is prohibited for the geographical area within a radius of 20 km from the centre of Ny-Alesund
Russian Federation	In-door use only

The requirements for any country may change at any time. It's recommended that user checks with local authorities for the current status of their national regulations for both 2.4 GHz and 5 GHz wireless LANs.

Remote Control



1. Standby: Switches On / Off the TV
2. Numeric buttons: Switches the channel, enters a number or a letter in the text box on the screen.
3. Language: Switches among sound modes (analogue TV), displays and changes audio/subtitle while turns subtitles on or off (digital TV, where available).
4. Mute: Completely turns off the volume of the TV
5. Volume +/–
6. Guide: Displays the electronic programme guide
7. Directional buttons: Helps navigate menus, content etc. and displays the subpages in TXT mode when pressed Right or Left
8. OK: Confirms user selections, holds the page (In TXT mode), views Channels menu (DTV mode)
9. Back/Return: Returns to previous screen, previous menu, opens index page (In TXT mode). Quickly cycles between previous and current channels or sources
10. Netflix: Launches the Netflix application
11. My Button 1 (*)
12. Coloured Buttons: Follow the on-screen instructions for coloured button functions
13. Rewind: Moves frames backwards in media such as movies
14. Record: Records programmes
15. Play: Starts to play selected media
16. Pause: Pauses the media being played, starts timer recording
17. Stop: Stops the media being played
18. Fast Forward: Moves frames forward in media such as movies
19. Prime Video: Launches the Amazon Prime Video application
20. YouTube: Launches the YouTube application
21. Exit: Closes and exits from displayed menus or returns to previous screen
22. Info: Displays information about on-screen content, shows hidden information (reveal) - in TXT mode
23. Menu: Displays TV menu
24. Programme +/-:
25. Text: Displays teletext (where available), press again to superpose the teletext over a normal broadcast picture (mix)
26. Source: Shows available broadcast and content source

Connections

Connector	Type	Cables	Device
	VGA Connection (back)		
AUDIO IN	PC/YpbPr Audio Connection (back)		
	HDMI Connection (side/back)		
SDIF	SPDIF (Optical Out) Connection (back)		
	BACK AV		
HEADPHONE	Headphone Connection (side)		
	YPBPR Video Connection (back)		
	USB Connection (side)		
LAN	LAN Connection (back)		

See the illustrations on the left side. You can use YPBPr to connect the TV to a PC or a game console. You can also connect the TV to a PC via a YPBPr cable and a YPBPr module at the same time. To enable a PC-YPBPr audio, you will need to use the back audio inputs with a YPBPr/PC audio cable for audio connection. When using the wall mounting kit (available if not supplied), we recommend that you plug your cables into the back of the TV before mounting on the wall. Insert or remove the CI module only when the TV is SWITCHED OFF. You should refer to the module instruction manual for details of the settings. The device supports up to 50mtrs. Connecting devices that have current value above 50mtrs may damage your TV. When connecting equipment using a HDMI cable to your TV, to guarantee sufficient immunity against parasitic frequency radiation, you must use a high speed shielded (high grade) HDMI cable with ferrites.

If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.



(*) MY BUTTON 1:
This button may have default function depending on the model. However you can set a special function to this button by pressing on it for five seconds when on a desired source or channel. A confirmation message will be displayed on the screen. Now the My Button 1 is associated with the selected function.
Note that if you perform First Time Installation, My Button 1 will return to its default function.

and not displayed. If you have any questions, complaints or comments regarding this privacy policy on its enforcement, please contact by email at privacysecurity@vostebt.com.

Highlight **Next** and press **OK** button on the remote control to continue and the **Network/Internet Settings** menu will be displayed. Please refer to **Connectivity** section to configure a wired or a wireless connection. If you want your TV to consume less power in standby mode, you can disable the **Wake On** option by setting it as **Off**. After the settings are completed highlight **Next** and press **OK** button to continue.

On next screen, you can set broadcast types to be searched, set your encrypted channel searching and time zone (depending on the country selection) preferences. Additionally you can set a broadcast type as your favourite one. Priority will be given to the selected broadcast type during the search process and the channels of it will be listed on the top of the channel list. When finished, highlight **Next** and press **OK** to continue.

About Selecting Broadcast Type

To turn a search option for a broadcast type highlighted and press **OK**. The checkbox next to the selected option will be checked. To turn the search option of clear the checkbox by pressing **OK** after moving the focus on the desired broadcast type option.

Digital Aerial: If **D. Aerial** broadcast search option is turned on, the TV will search for digital terrestrial broadcasts after other initial settings are completed.

Digital Cable: If **D. Cable** broadcast search option is turned on, the TV will search for digital cable broadcasts after other initial settings are completed. A message will be displayed before starting to search asking if you want to perform cable network search. If you select **Yes** and press **OK** you can select **Network ID** and **Search Step** on the next screen. After that you can also select **Frequency**, **Network ID** and **Search Step** on the next screen. If you select **No** and press **OK** you can set **Start Frequency**, **Stop Frequency** and **Search Step** on the next screen. When finished, highlight **Next** and press **OK** button to continue.

Note: Searching duration will change depending on the selected **Search Step**.
Analogic: If **Analogic** broadcast search option is turned on, the TV will search for analogue broadcasts after other initial settings are completed. After the initial settings are completed TV will start to search for available broadcasts of the selected broadcast types. While the search continues current scan results will be displayed at the bottom of the screen. After all the available stations are stored **Channels** menu will be displayed. You can edit the channel list according to **Programme +/-** buttons to scroll up and down to read the entire text. You will be able to change your preferences at any time later from the **Settings>System>Privacy** menu. If the **Internet Connection** option is disabled **Network/Internet Settings** screen will be skipped

onto a computer; however, these files will not be available to be played on a computer. You can play the recordings only via your TV.

While the search continues a message may appear, asking whether you want to sort channels according to the **(LCN)** **Select Yes** and press **OK** to confirm. **(LCN)** is the Logical Channel Number system that organizes available broadcasts in accordance with a recognizable channel/number sequence. (If available).

Important: Note that some options may not be available depending on the country selection.

Media Playback on USB Input

You can connect 2.5" and 3.5" inch **HDD** with external power supply or external hard disk drives or **USB** memory stick to your TV by using the **USB** inputs of the TV.

Important: Back up the files on your storage devices before connecting them to the TV. Manufacturer will not be responsible for any file damage or data loss. Common types of USB devices (e.g., MP3 Players) or **USB** hard disk drives/memory sticks may not be compatible with this TV. The TV supports FAT32 and NTFS disk formatting but recording will not be available with NTFS formatted disks.

When formatting **USB** hard drives which have more than 1TB (Terabyte) storage space you may experience some problems in the formatting process. Wait a little while before each plugging and unplugging as the player may still be reading files. Failure to do so may cause physical damage to the USB player and the **USB** device itself. Do not pull out your drive while playing a file.

You can use **USB** hubs with your TV's **USB** inputs. External power supplied **USB** hubs are recommended in such a case.

Note: When viewing image file the **Media Browser** menu only display 1000 image files stored on the connected **USB** device.

USB Recording

Recording a Programme

Instant Recording

Important: When using a new **USB** hard disk drive, it is recommended that you first format the disk using your TV's **Format Disk** option in the **TV>Recordings>Settings** menu.

To record a programme, you should first connect a **USB** disk to your TV while the TV is switched on. You should then switch on the TV to enable the recording feature. To user recording your **USB** drive should have 2GB free space and be **USB 2.0** compatible. If the **USB** drive is not compatible an error message will be displayed.

To record long duration programmes such as movies, it is recommended to use **USB Hard disk drives (HDD)**. Recorded programmes are saved to the connected **USB** disk. If recording, you can store copy recordings

onto a computer; however, these files will not be available to be played on a computer. You can play the recordings only via your TV.

Lip sync delay may occur during the timeshifting. Radio record is supported. The TV can record programmes up to ten hours.

Recorded programmes are split into 4GB partitions. If the writing speed of the connected **USB** disk is not sufficient, the recording may fail and the timeshifting feature may not be available.

It is recommended to use **USB** hard disk drives for recording HD programmes. Do not pull out the **USB/HDD** during a recording. This may harm the connected **USB/HDD**. If the AC cord is unplugged while there is an active USB/recording timer setting, it will be cancelled.

Multipartition support is available. A maximum of two different partitions are supported. The first partition of the **USB** disk is used for **USB** Recording ready features. It also must be formatted as the primary partition to be used for the **USB** Recording ready features.

Some stream packets may not be recorded because of signal problems, as a result sometimes video may freeze during playback.

Record, Play, Pause, Stop

Record: Play, Pause, Stop (for playlist dialogue keys can not be used when teletext is on). A recording starts from the time when teletext is on, teletext is automatically turned off. Also teletext usage is disabled when there is an ongoing recording or playback.

Timeshift Recording

Press **Pause** button while watching a broadcast to activate timeshifting mode. In timeshifting mode, the programme is paused and simultaneously recorded to the connected **USB** disk.

Press **Play** button again to resume the paused programme from where you stopped. Press the **Stop** button to stop timeshift recording and return to the live broadcast.

You can use the timeshift/rewind feature after resuming normal playback or fast forward option.

Instant Recording

Press **Record** button to start recording an event instantly while watching a programme. You can press **Record** button on the remote control again to record the next event after selecting the next programme from within the electronic programme guide. Press **Stop** button to cancel instant recording.

You can not use the timeshift/rewind feature in radio mode.

Press Record button while watching a broadcast to activate timeshifting mode. In timeshifting mode, the programme is paused and simultaneously recorded to the connected **USB** disk.

Press **Play** button again to resume the paused programme from where you stopped. Press the **Stop** button to stop timeshift recording and return to the live broadcast.

Press **Record** button to start recording an event instantly while watching a programme. You can press **Record** button on the remote control again to record the next event after selecting the next programme from within the electronic programme guide. Press **Stop** button to cancel instant recording.

You can not use the timeshift/rewind feature in radio mode.

Available to be played on a computer. You can play the recordings only via your TV.

Lip sync delay may occur during the timeshifting. Radio record is supported. The TV can record programmes up to ten hours.

Recorded programmes are split into 4GB partitions. If the writing speed of the connected **USB** disk is not sufficient, the recording may fail and the timeshifting feature may not be available.

It is recommended to use **USB** hard disk drives for recording HD programmes. Do not pull out the **USB/HDD** during a recording. This may harm the connected **USB/HDD**. If the AC cord is unplugged while there is an active USB/recording timer setting, it will be cancelled.

Multipartition support is available. A maximum of two different partitions are supported. The first partition of the **USB** disk is used for **USB** Recording ready features. It also must be formatted as the primary partition to be used for the **USB** Recording ready features.

Some stream packets may not be recorded because of signal problems, as a result sometimes video may freeze during playback.

Record, Play, Pause, Stop

Record: Play, Pause, Stop (for playlist dialogue keys can not be used when teletext is on). A recording starts from the time when teletext is on, teletext is automatically turned off. Also teletext usage is disabled when there is an ongoing recording or playback.

Timeshift Recording

Press **Pause** button while watching a broadcast to activate timeshifting mode. In timeshifting mode, the programme is paused and simultaneously recorded to the connected **USB** disk.

Press **Play** button again to resume the paused programme from where you stopped. Press the **Stop** button to stop timeshift recording and return to the live broadcast.

Instant Recording

Press **Record** button to start recording an event instantly while watching a programme. You can press **Record** button on the remote control again to record the next event after selecting the next programme from within the electronic programme guide. Press **Stop** button to cancel instant recording.

You can not use the timeshift/rewind feature after resuming normal playback or fast forward option.

Press Record button while watching a broadcast to activate timeshifting mode. In timeshifting mode, the programme is paused and simultaneously recorded to the connected **USB** disk.

Press **Play** button again to resume the paused programme from where you stopped. Press the **Stop** button to stop timeshift recording and return to the live broadcast.

Press **Record** button to start recording an event instantly while watching a programme. You can press **Record** button on the remote control again to record the next event after selecting the next programme from within the electronic programme guide. Press **Stop** button to cancel instant recording.

You can not use the timeshift/rewind feature in radio mode.

Press Record button while watching a broadcast to activate timeshifting mode. In timeshifting mode, the programme is paused and simultaneously recorded to the connected **USB** disk.

Watching Recorded Programmes

Select **Recordings** from the **TV** menu. Select a recorded item from the list (if previously recorded). Press the **OK** button.

Note: Viewing main menu and menu items will not be available during the playback.

Press the **Stop** button to stop a playback and return to the **Recordings**.

Slow Forward

If you press **Pause** button while watching recorded programmes, the slowforward feature will be available. You can use **Fast Forward** button to slow forward. Pressing **Fast Forward** button consecutively will change slow forwarding speed.

Recording Configuration

Select the **Settings** tab in the **TV>Recordings** menu to configure the recording settings and press **OK**.

Format Disk: You can use the **Format Disk** option for formatting the connected USB disk. Your PIN will be required to use the **Format Disk** feature.

Note: Default PIN could have been set to 0000 or 1234. If you have defined the PIN(s) requested depending on the country selection during the first time installation use the PIN that you have defined.

IMPORTANT: Formatting your USB drive will erase ALL the data on it and file system will be converted to FAT32. In most cases, operation errors will be fixed after a format but you will lose ALL your data.

If "USB disk writing speed too slow to record" message is displayed on the screen while starting a recording, by restarting the recording, if you still get the same error, it may be possible that your USB disk does not meet the speed requirements. Try connecting another USB disk.

Media Browser

You can play back music and movie files and display photo files stored on a USB storage device by connecting it to your TV. Connect a USB storage device to one of the USB inputs located on the side of the TV. After connecting a USB storage device to your TV **Media Browser** menu will be displayed on the screen. You can access the content of the connected USB device any time later from the **Sources** menu. Select the related USB input option from this menu and press **OK**. Then select the file of your choice and press **OK** to display or play it back.

You can set your **Media Browser** preferences by using the **Settings** menu. **Settings** menu can be accessed via the information bar, which is displayed on the bottom of the screen when pressed the **Info** button.

While playing back a video file or displaying a picture file, Press the **Info** button, highlight the gear wheel symbol positioned on the right side of the information bar and press **OK**. **Picture Settings**, **Sound Settings**,

Media Browser Settings and **Options** menus will be available. The contents of these menus may change according to the type of the currently open media file. Only **Sound Settings** menu will be available while playing back a audio files.

When ARC is active, the TV does not mute its other audio outputs automatically. You will need to decrease TV volume to zero manually if you wish to hear the ARC audio only (same as optical or coaxial digital audio outputs). If you want to change connected device's volume level, you should select that device from the source list, in that case volume control keys are directed to connected audio device.

Note: ARC is supported only via the HDMI2 Input.

System Audio Control

Allows an Audio Amplifier/Receiver to be used with the TV. The volume can be controlled using the remote control of the TV. To activate this feature set the **Speakers** option in the **Settings>System>More** menu as **Amplifier**. The TV speakers will be muted and the sound of the watched source will be provided from the connected sound system.

Note: The audio device should support System Audio Control feature and CEC option should be set as **Enabled**.

E-Manual

You can find instructions for your TV's features in the E-Manual.

To access the E-Manual, enter **Settings** menu, select **Manuals** and press **OK**. For quick access press **Menu** button and then **Info** button.

By using the directional buttons select a desired category. Every category includes different topics. Select a topic and press **OK** to read instructions. To close the E-Manual screen press the **Exit** or **Menu** button.

Note: Depending on model, your TV may not support this function. The contents of the E-Manual may vary according to the model.

Follow Me TV

With your mobile device you can stream the current broadcast from your smart TV using the **FollowMe** TV feature. Install the appropriate Smart Center application to your mobile device. Start the application.

For further information on using this feature refer to the instructions of the application you use.

Note: Depending on model, your TV may not support this function. The application may not be compatible with all mobile devices. UHD (4K, Ultra HD) channels are not supported and some of the devices must be connected to a same network.

CEC

This function allows to control the CEC-enabled devices, that are connected via HDMI ports by using the remote control of the TV.

The **CEC** option in the **Settings>System>More** menu should be set as **Enabled** at first. Press the **Source** button and select the HDMI input of the connected CEC device from the **Sources List** menu. When new CEC source device is connected, it will be listed in source menu with its own name instead of the connected HDMI port names(such as DVD Player, Recorder 1 etc.).

The TV remote is automatically able to perform the main functions after the connected HDMI source has been selected. To terminate this operation and control the TV via the remote again, press and hold the "Zero" button on the remote control for 3 seconds. You can disable the CEC functionality by setting the related option under the **Settings>System>More** menu accordingly.

Loop/Shuffle Mode Operation	
Start playback and activate	All files in the list will be continuously played in original order
Start playback and activate	The same file will be played continuously (repeat)
Start playback and activate	All files in the list will be played once in random order
Start playback and activate	All files in the list will be continuously played in random order

To use the functions on the information bar, highlight the symbol of the function and press **OK**. To change the status of a function highlight the symbol of the function and press **OK** as much as needed. If the symbol is marked with a red cross, that means it is deactivated.

With your mobile device you can stream the current broadcast from your smart TV using the **FollowMe** TV feature. Install the appropriate Smart Center application to your mobile device. Start the application.

For further information on using this feature refer to the instructions of the application you use.

Note: Depending on model, your TV may not support this function. The application may not be compatible with all mobile devices. UHD (4K, Ultra HD) channels are not supported and some of the devices must be connected to a same network.

CEC

This function allows to control the CEC-enabled devices, that are connected via HDMI ports by using the remote control of the TV.

The **CEC** option in the **Settings>System>More** menu should be set as **Enabled** at first. Press the **Source** button and select the HDMI input of the connected CEC device from the **Sources List** menu. When new CEC source device is connected, it will be listed in source menu with its own name instead of the connected HDMI port names(such as DVD Player, Recorder 1 etc.).

The TV remote is automatically able to perform the main functions after the connected HDMI source has been selected. To terminate this operation and control the TV via the remote again, press and hold the "Zero" button on the remote control for 3 seconds.

You can disable the CEC functionality by setting the related option under the **Settings>System>More** menu accordingly.

Settings Menu Contents

Picture Menu Contents	
Mode	You can change the picture mode to suit your preference or requirements. Picture modes can be set to one of these options: Cinema , Gaming (optional), Sports , Dynamic and Natural .
Contrast	Adjusts the light and dark values on the screen.
Brightness	Adjusts the brightness values on the screen.
Sharpness	Sets the sharpness value for the objects displayed on the screen.
Colour	Sets the colour value, adjusting the colours.
Energy Saving	For setting the Energy Saving to Custom , Minimum , Medium , Maximum , Auto , Screen Off or Off . Note: Available option may differ depending on a selected Mode
Backlight	This setting controls the backlight level. The backlight function will be inactive if the Energy Saving is set to an option other than Custom .
Advanced Settings	
Dynamic Contrast	You can change the dynamic contrast ratio to desired value.
Noise Reduction	If the signal is weak and the picture is noisy, use the Noise Reduction setting to reduce the amount of noise.
Colour Temp	Sets the desired colour temperature value. Cool , Normal , Warm and Custom options are available.
White Point	If the Colour Temp option is set as Custom , this setting will be available. Increases the warmth or coolness of the picture by pressing Left or Right buttons.
Picture Zoom	Sets the desired image size format.
Picture Shift	This option may be available depending on the Picture Zoom setting. Highlight and press OK , then use directional buttons to shift the picture upwards or downwards.
Film Mode	Films are recorded at a different frame rate per second to normal television programmes. Turn this feature on when you are watching films to see the fast motion scenes clearly.
Skin Tone	Skin tone can be changed between -5 and 5.
Colour Shift	Adjust the desired colour tone.
HDMI Full Range	While watching from a HDMI source, this feature will be visible. You can use this feature to enhance blackness in the picture.
PC Position	Appears only when the input source is set to VGA/PC .
Autoposition	If the image is not centered in VGA mode use this option to automatically adjust the position of the image. Press OK to start the auto adjustment.
H Position	This item shifts the image horizontally to the right/hand side or left/hand side of the screen.
V Position	This item shifts the image vertically towards the top or bottom of the screen.
Dot Clock	Dot Clock adjustments correct the interference that appear as vertical banding in dot intensive presentations like spreadsheets or paragraphs of text in smaller fonts.
Phase	Depending on the input source/computer etc. you may see a hazy or noisy picture on the screen. You can use phase to get a clearer picture by trial and error.
Reset	Resets the picture settings to factory default settings (except Game mode).

While in **VGA (PC)** mode, some items in **Picture menu** will be unavailable. **Input/Gain** mode settings will be added to the **Picture menu** while in **PC** mode.

Sound Menu Contents

Volume	Adjusts the volume level.
Equalizer	Selects the equalizer mode. Custom settings can be made only when in User mode.
Balance	Adjusts the sound coming from the left or right speaker.
Headphone	Sets headphone volume.
Sharpness	Please ensure before using headphones that the headphone volume is set to a low level, to prevent damage to your hearing.
Sound Mode	You can select a sound mode if the viewed channel supports.
AVL (Automatic Volume Limiting)	Sets the sound to obtain fixed output level between programmes. If the Dolby Audio menu item is set to an option other than Off , AVL setting options will change. Auto , Night , Normal and Off options will be available. In Auto mode TV will switch to Normal or Night mode automatically according to the current time information. If no time information is available this option will always function as Normal . When the TV switches to Night mode for the first time after setting this option as Auto , an information bar will pop up on the screen.
Headphone Lineout	Please note that compared to Normal mode Night mode provides more aggressive dynamic compression control which is suitable for silent environments.
Dynamic Bass	When you connect an external amplifier to your TV using the headphone jack, you can select this option as Lineout . If you have connected headphones to the TV, set this option as Headphone .
Dolby Audio	Please ensure before using headphones that this menu item is set to Headphone . If it is set to Lineout , the output from the headphone socket will be set to maximum which could damage your hearing.
Surround sound	Enables or disables the Dynamic Bass.
Smart Movie	Sets the sound output preference. TV , SPDIF and HDMI ARC options will be available. Note: Some items in Sound menu will be grayed out and unavailable if set to an option other than Off .
Sound Output	There will be no sound output except through the selected option. If HDMI ARC option is selected, CEC feature will be enabled.
Digital Out	Note: Depending on a selected option some items in Sound menu will appear as grayed out and will be unavailable.

Network Menu Contents	
Network Type	Disable the network connection or change the connection type.
Scan Wireless Networks	Start a search for wireless networks. This option will be available if the Network Type is set as Wireless Device .
Press WPS on your Wi-Fi router	If your modem/router device has WPS, you can directly connect to it using this option. Highlight this option and press OK . Go to your modem/router device and press the WPS button on it to make the connection. This option will be available if the Network Type is set as Wireless Device .
Internet Speed Test	Start a speed test to check your connection bandwidth. The result will be displayed on the screen when finished.
Advanced Settings	Change the IP and DNS configurations of your TV.
Wake On	Enable or disable this feature by setting it as On or Off .
None: For detailed information on the options of this menu refer to the Connectivity section.	

System Menu Contents	
Conditional Access	Controls conditional access modules when available.
Language	You may set a different language depending on the broadcaster and the country.
Privacy Settings (*)	Manage your privacy privileges for smart TV related applications. Press OK to enter the menu and set according to your preferences.
Parental	Enter correct password to change parental settings. You can easily adjust Menu Lock , Maturity Lock , Child Lock or Guidance in this menu. You can also set a new PIN or change the Default CREAM PIN using the related options. Note: Some menu options may not be available depending on the country selection in the First Time Installation . Default PIN could have been set to 0000 or 1234. If you have defined the PINs please refer to the country selection on the First Time Installation use the PIN that you have defined.
Date/Time	Sets date and time.
Sources	Edit the names enable or disable selected source options.
Accessibility	Accesses accessibility options of the TV.
Hard of Hearing	Enables any special feature sent from the broadcaster.
Audio Description	A narration track will be played for the blind or visually impaired audience. Press OK to see all available Audio Description menu options. This feature is available only if the broadcaster supports it. Note: Audio description sound feature is not available in recording or time shifting mode.
More	If this feature is supported by your TV, you can view your ESN(') number and deactivate Netflix.
Menu Timeout	(*) ESN number is an unique ID number for Netflix, created especially to identify your TV.
Standby LED	A narration track will be played for the blind or visually impaired audience. Press OK to see all available Audio Description menu options. This feature is available only if the broadcaster supports it. Note: For 4K video streaming, a minimum 25Mbps internet connection speed is required - For an example of the requirement for streaming 4K content you may find more information on the Netflix website (tinyurl.com/zd844d). When you start to stream video content on the internet the quality of your connection will be analyzed and if 4K or 4K quality may take a longer time to download the video content. In this case the TV will automatically go into standby mode when not being operated. This option can be set from 1 to 8 hours in steps of 1 hour. You can also disable this option by setting as Off .
Software Upgrade	Ensures that your TV has the latest firmware. Press OK to see the menu options.
Application Version	Displays current software version.
Subtitle Mode	This option is used to select which subtitle mode will be on the screen (DVB subtitle / Teletext subtitle) if both are available. Default value is DVB subtitle . This feature is available only for the country option of Norway.
Auto TV OFF	Sets the desired time for the TV to automatically go into standby mode when not being operated. This option can be set from 1 to 8 hours in steps of 1 hour. You can also disable this option by setting as Off .
Store Mode	Select this mode for store display purposes. Whilst Store Mode is enabled, some items in the TV menu may not be available.
AVS (Audio Video Sharing)	AVS feature allows you to share files stored on your smartphone or tablet pc and the appropriate software is installed. If you have a compatible smartphone or tablet pc and the appropriate software is installed, you can share/paly photos on your TV. See instructions of your sharing software for more information.
Power Up Mode	This setting configures the power up mode preference. Last State and Standby options are available.
Virtual Remote	Enable or disable the virtual remote feature.

General TV Operation

Internet Lock: If this option is set to **ON**, the internet using applications will be disabled. Set to **OFF** to release these applications again.

Set PIN: Defines a new PIN. This option will appear as greyed out if no CI module is inserted into the CI slot of the TV. You can change the default PIN of the CI CAM using this option.

Default CICAM PIN: This option will appear as greyed out if no CI module is inserted into the CI slot of the TV. You can change the default PIN of the CI CAM using this option.
Note: Default PIN could have been set to **0000** or **1234**. If you have defined the PINs requested depending on the country selection by the **First Time Installation** use the **PIN** that you have defined.

Some options may not be available depending on the model and/or the country selection in the **First Time Installation**.

Electronic Programme Guide

By means of electronic programme guide function of your TV, you can browse the event schedule of currently installed channels on your channel list. It depends on the related broadcast whether this feature is supported or not.

To access the programme guide, press the **Guide** option under **TV** menu. You can also use the **Guide** option on your remote.

There are 2 different types of schedule layouts available, **Timeline Schedule** and **Now/Next**. To switch between these layouts highlight the tab with the name of the alternative layout on the upper side of the screen and press **OK**.

Use the directional buttons to navigate through the programme guide. Use the **Back/Return** button to use the tab options on the upper side of the screen.

Timeline Schedule

In this layout option, all events of the listed channels will be displayed by timeline. You can use the directional buttons to scroll through the list of the events. Highlight an event and press **OK** to display event options menu. Press **Back/Return** button to use available tab options.

Highlight Filter tab and press **OK** to see the filtering options. To change the layout highlight **Now/Next** and **Press OK**. You can use the **Previous Day** and **Next Day** options to display the events of the previous and next day.

Highlight **Extras** tab and press **OK** to access below options.

Highlight Genre: Displays **Highlight Genre** menu. Select a genre and press **OK**. The events in the programme guide matching the selected genre will be highlighted.

Guide Search: Displays searching options. Using these options, you can search the programme guide database in accordance with the selected criteria. Matching results will be listed.

Now: Displays current event of the highlighted channel.

CEC With this setting you can enable and disable CEC functionality completely. Press Left or Right button to enable or disable the feature.

CEC Auto Power On This function allows the connected HDMI/CEC compatible device to turn on the TV and switch to its input source automatically. Press **Left** or **Right** button to enable or disable the feature.

Speakers (*) To hear the TV audio from the connected compatible audio device set as **Amplifier**. You can use the remote control of the TV to control the volume of the audio device.

Show All Cookies Displays all saved cookies.

Delete All Cookies (*) Deletes all saved cookies.

OSS Displays Open Source Software license information.

(*) These features may not be available depending on the model of your TV and the selected country in the first Time Installation.

Using the Channel List

The TV sorts all stored stations in the channel list. You can edit this channel list, set favourites or set active stations to be listed by using the **Channels** menu options. Press the **OK** button to open the channel list. You can filter the listed channels or make advanced changes in the current list using the **Filter** and **Edit** tabs options. Highlight the tab you want and press **OK** to see available options.

Managing the Favourite Lists

You can create four different lists of your favourite channels. Enter the **TV>Channels** menu or press the **OK** button in order to open the **Channels** menu. Highlight the **Edit** tab and press **OK** to see the editing options and select the **TagUntag** channel option. Select the desired channel on the list by pressing the **OK** button while the channel is highlighted. You can now multiple choices. You can also use the **Tag/Untag All** option to select all channels on the list. Then press **Back/Return** button to return to the **Edit** menu options. Select **Add/Remove favourites** option and press the **OK** button again. Favourite channel list options will be displayed. Set the desired list option to **On**. The selected channels will be added to the list. In order to remove a channel or channels from a favourite list follow the same steps and set the desired list option to **Off**.

Configuring Parental Settings

You can use the filtering function in the **Channels** menu to filter the channels in the channel list permanently according to your preferences. For instance, using the options of the **Filter** tab, you can set one of your four favourite lists to be displayed every time the channel list is opened.

The **Parental** menu options can be used to prohibit users from viewing of certain programmes, channels and usage of menus. These settings are located in the **Settings>System>Parental** menu.

To display parental lock menu options, a PIN should be entered. After coding the correct PIN, **Parental** menu will be displayed.

Menu Lock: This setting enables or disables access to all menus or installation menus of the TV.

Maturity Lock: If this option is set, TV gets the maturity information from the broadcast and if the maturity level is disabled, prohibits access to the broadcast.

Note: If the country option in the **First Time Installation** is set as France, Italy or Austria, **Maturity Lock's value** will be set to 18 as default.

Child Lock: If this option is set to **On** the TV can only be controlled by the remote control. In this case the control buttons on the TV will not work.

Zoom: Highlight and press **OK** to see events in a wider time interval.
Now/Next Schedule

In this layout option, only the current and next events of the listed channels will be displayed. You can use the directional buttons to scroll through the list of the events.

Press **Back/Return** button to use available tab options. **Highlight Filter** tab and press **OK** to see the filtering options. Navigate to **Software upgrade** and then the **More**. Then select **Scan for upgrade** and press **OK** button, to check for a new software upgrade.

If a new upgrade is found, it starts to download the upgrade. After the download is completed, a warning will be displayed, press **OK** button to complete software automatically via the broadcast signal or via Internet.

Software upgrade search via user interface

On the main menu select **Setting>System** and then the **More**, Navigate to **Software upgrade** and press the **OK** button. Then select **Scan for upgrade** and press **OK** button, to check for a new software upgrade.

If a new upgrade is found, it starts to download the upgrade. After the download is completed, a warning will be displayed, press **OK** button to complete software update process and restart TV.

3 AM search and upgrade mode

Your TV will search for new upgrades at 3:00 o'clock if **Automatic scanning** option is set to **Enabled** and if the TV is connected to an aerial signal or to internet. If a new software is found and downloaded successfully, it will be installed at the next power on.

Note: Do not unplug the power cord while it is blinking during the download process. If the TV fails to come on after the upgrade, wait for two minutes then plug it back-in.

All updates are automatically controlled. If a manual search is carried out and no software is found then this is the current version.

Troubleshooting & Tips

TV will not turn on

Make sure the power cord is plugged in securely to a wall outlet. Press the Power button on the TV.

Poor picture

• Check if you have correctly tuned the TV.
 • Low signal level can cause picture distortion. Please check antenna connections.

No picture

• Check if you have entered the correct channel frequency if you have performed manual tuning.
 • If TV is not receiving any signal. Make sure the correct source has been selected.
 • Is the antenna connected properly?

Antenna cable damaged?

• Are suitable plugs used to connect the antenna?
 • If you are in doubt, consult your dealer.

No sound

• Check if the TV sound is muted. Press the **Mute** button or increase the volume to check.
 • Sound may be coming from only one speaker. Check the balance settings from Sound menu.

Digital Teletext

Press the **Text** button to view digital teletext information. Operate it with the coloured buttons, cursor buttons and the **OK** button. The operation method may differ depending on the contents of the digital teletext. Follow

Remote control - no operation

- The batteries may be exhausted. Replace the batteries.
- The batteries maybe inserted incorrectly. Refer to the section **Inserting the Batteries into the Remote**.
- No signal on an input source**
- It is possible that no device is connected.
- Check the AV cables and connections from your device.
- Check the device is switched on.

The image is not centered in VGA source

To have your TV automatically center the image, enter the **PC Position** menu in **Picture** menu, highlight **Autoposition** and press **OK**. Wait for it to finish. In order to set the position of the image manually you can use **H Position** and **V Position** options. Select the desired option and use Left and Right directional buttons on the remote to set.

Recording unavailable

To record a programme, you should first correctly connect a USB storage device to your TV, while the TV is switched on. You should then switch on the TV to enable recording feature. If you cannot record, check the storage device is correctly formatted and there is sufficient space.

USB is too slow

If a "USB disk writing speed too slow to record" message is displayed on the screen while starting a recording, try restarting the recording. If you still get the same error, it is possible that your USB storage devices not meet the speed requirements. Try using a different USB storage device.

PC Input Typical Display Modes

The following table is an illustration of some of the typical video display modes. Your TV may not support all resolutions.

Index	Resolution	Frequency
1	640x480	60Hz
2	640x480	50Hz
3	600x600	50Hz
4	640x600	60Hz
5	600x600	72Hz
6	600x600	75Hz
7	1024x768	60Hz
8	1024x768	70Hz
9	1024x768	75Hz
10	1152x640	75Hz
11	1280x768	60Hz
12	1360x768	60Hz

In some cases a signal on the TV may not be displayed properly. The problem may be an inconsistency with standards from the source equipment (DVD, Set-top box etc.). If you do experience such a problem please contact your dealer and also the manufacturer of the source equipment.

(X: Not Available, O: Available)

Source	Supported Signals	Available
PAL	O	
SECAM	O	
NTSC	O	
NTSC3.58	O	
YPhPr	O	
YPbPr	O	
720p	O	
1080i	O	
480i	O	
576i	O	
720p	O	
1080i	O	

Supported File Formats

Video File Formats

Extension	Video Codec	Max. Resolution & Frame Rate & Bit Rate
.mpg, .mpeg, .dat, .vob	MPEG1/2, H.264, VC1	
.ts, .tp, .mts	MPEG1/2, H.264, MJPEG	
.avi	MPEG1/2, H.264, MJPEG	
.mp4, .m4a, .mkv, .mov, .qt, .3gp, .3gpp	MPEG1/2, H.264, MJPEG	
.mkv	MPEG1/2, H.264	
.flv	Sorenson Sp, H.264	H.264: 1080Px2@30fps - 50Mbps, 1080P@60fps - 50Mbps Other: 1080P@60fps - 50Mbps
.ogm, .ogg	MPEG1/2, H.264	
.asf, .wmv	MPEG4, WMV3, VC1	
.rm, .rmvb	RV30, RV40	
.webm	VP9, VP8	
.mp4, .mov, .3gp, .3gp,	MPEG transport stream,	
.ts, .tp, .tpk, .mkv	HEVC/H.265	

Picture File Formats

Extension	Specification	Resolution (width x height)
.jpg, .jpeg	Baseline	8192 x 8192
	Progressive	3000 x 3000
.bmp	RGB / 48/ 32 bit	
.gif	87a	
	85a (Only 1 picture at animation format)	
.png	Grayscale, 24/32 bit per pixel	
	Interface format	
	Progressive	
.tiff, .tif	Tagged image file format	
	Lossy/compression /VPI8 key frame version number support 0~3	
.webp	Lossless compression	

Audio File Formats

Extension	Format
.mp3	.mp3
.ac3	.ac3
.aac	.AAC
.wma	.WMA
.amr	AMR-NB, AMR-WB
.wav	.WAV
	.MPEG La, AAC, PCM
.flac	.FLAC

Subtitle File Formats

External Subtitles	Specification
.ssb	Substation Alpha
.ass	Advanced Substation Alpha
.srt	Subpiper
.sub	Micro DVD / SubViewer
.sub + .idx	VOB/Sub
.txt	Micro DVD / TMP4Player / MP4L2
.mpl2	MPL2
.smi	Sam
.jsb	JACOSUB
.ttml	TTML
.sub	DVD/SUBTITLE
.jrc	-

Internal Subtitles	Specification
.mkv	VOB/Sub
.mkv	ASS / SSA / TEXT
.dat, .mng, .mpeg, .vob	DVD Subtitle
.mpg	DVD Subtitle, TEXT

Supported DVI Resolutions

When connecting devices to your TV's connectors by using DVI converter cable(DVI to HDMI cable - not supplied), you can refer to the following resolution information.


	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x400		x		x	x	x
640x480		x		x	x	x
800x600	x			x	x	x
832x624						x
1024x768		x		x	x	x
1152x864		x		x	x	x
1152x870						x
1280x768	x					x
1360x768	x					x
1280x850	x					x
1280x1024	x					x
1400x1050	x					x
1440x900	x					x
1600x1200	x					x
1680x1050	x					x
1920x1080	x					x

Connectivity

Wired Connectivity

To Connect to a Wired Network

- You must have a modem/router connected to an active broadband connection.
- Connect your TV to your modem/router via an Ethernet cable. There is a LAN port at the rear (back) of your TV.




1. Broadband ISP connection

2. LAN (Ethernet) cable

3. LAN Input on the rear side of the TV

To configure wired settings refer to the **Network** section in the **Settings** menu.

- You might be able to connect your TV to your LAN depending on your network's configuration. In such a case, use an Ethernet cable to connect your TV directly to the network wall outlet.



1. Network wall socket

2. LAN Input on the rear side of the TV

Configuring Wired Device Settings
Network Type

The **Network Type** can be selected as **Wired Device**, **Wired Device or Disabled** in accordance with the active connection to the TV set. Select this as **Wired Device** if you are connecting via an Ethernet cable.

Internet Speed Test

Highlight **Internet Speed Test** and press the **OK** button. TV will check the internet connection bandwidth and display the result when complete.

Advanced Settings

Highlight **Advanced Settings** and press the **OK** button. On the next screen you can change the IP and DNS settings of the TV. Highlight the desired one and press Left or Right button to change the setting from **Automatic to Manual**. Now you can enter the **Manual IP** and/or **Manual DNS** values. Select the related item in the drop-down menu and enter the new values using the numeric buttons of the remote. Highlight **Save** and press the **OK** button to save settings when complete.

Wireless Connectivity

To Connect to a Wireless Network

The TV cannot connect to the networks with a hidden SSID. To make your modem's SSID visible, you should change your SSID settings via the modem's software.



1. Broadband ISP connection

A Wireless-N router (IEEE 802.11a/b/g/n) with simultaneous 2.4 and 5 GHz bands is designed to increase bandwidth. These are optimized for smoother and faster HD video streaming, file transfers and wireless gaming.

- The frequency and channel differ depending on the area.
- The transmission speed differs depending on the distance and number of obstructions between the transmission products, the configuration of these products, the radio wave conditions, the line traffic and the products that you use. The transmission may also be cut off or may get disconnected depending on the radio wave conditions. DECT phones or any other WLAN 11b appliances. The standard values of the transmission speed are the theoretical maximum values for the wireless standards. They are not the actual speeds of data transmission.

The performance of some devices in the market may vary due to the software architecture. In order to use Wake On feature with a better performance, please make sure that your device has latest firmware version. If you want your TV to consume less power in standby mode, then disable this feature by setting the **Wake On** option as **Off**.

Wireless Display

If your mobile device has WLAN feature, you can connect to it via a router, in order to access the content in your device. For this, your mobile device must have an appropriate sharing software.

- The location where the transmission is most effective differs depending on the usage environment.
- The Wireless feature of the TV supports IEEE 802.11a/b/g & n type modems. You should use the IEEE 802.11n communication protocol in order to avoid any possible problems while watching videos.
- You must change your modem's SSID when there are any other modems around with the same SSID. You can encounter a connection problems otherwise. Use a wired connection if you experience problems with a wireless connection.

Configuring Wireless Device Settings

Open the **Network** menu and select **Network Type** as **Wireless**. Device to start connection process.

Highlight Scan Wireless Networks option and press OK

Open the **Network** menu and select **Network Type** as **Wireless**. Device to start connection process.

Wake ON

Highlight the **AWS** option in the **Sources** menu and press **OK**. Available media server devices in the network will be displayed. Select your mobile device and press the **OK** button to continue.

- If available, you can download a virtual remote controller application from the server of your mobile device application provider.

Note: This feature may not be supported on all mobile devices.

Wake-on-LAN (WoL) and Wake-on-Wireless LAN (WoLN)

WoL (WoL) and WoLN (WoLN) are standards that allow a device to be turned on or woken up by a network message. The message is sent to the device by a program executed on a remote device connected to the same local area network, such as a smartphone. Your TV is WoL and WoLN compatible. This feature might be disabled during the First Time Installation process. To enable this feature set the **Wake On** option in the **Network** menu as **On**. It's necessary that both the device, from which the network message will be sent to the TV, and the TV are connected to the same network. Wake On feature is only supported for Android OS devices and can only be used via YouTube and Netflix applications.

In order to use this feature the TV and the remote device should be connected at least once while the TV is on. If the TV is powered off, the connection should be re-established the next time it is switched on. Otherwise this feature will be unavailable. This does not apply, when the TV is switched into the standby mode.

The performance of some devices in the market may vary due to the software architecture. In order to use Wake On feature with a better performance, please make sure that your device has latest firmware version. If you want your TV to consume less power in standby mode, then disable this feature by setting the **Wake On** option as **Off**.

Other Information

The status of the connection will be displayed as **Connected** or **Not Connected** and the current IP address. If a connection is established, **On** option is displayed.

Connecting to your mobile device via WLAN

If your mobile device has WLAN feature, you can connect to it via a router, in order to access the content in your device. For this, your mobile device must have an appropriate sharing software.

Using with mobile devices

There are different standards which enable sharing of screens including graphical, video and audio content between your mobile device and TV.

Plug the wireless USB dongle to TV first, if the TV doesn't have internal WLAN feature.

Then press the **Source** button on the remote and switch to **Wireless Display** source.

A screen appears stating that the TV is ready for connection.

Open the sharing application on your mobile device. These applications are named differently for each brand, refer to the instruction manual of your mobile device for detailed information.

Scan for devices. After you selected your TV and connect, the screen of your device will be displayed on your TV.

Note: This feature can be used only if the mobile device supports this feature. If you experience problems with the connection, check the operating system version you use. Support for this feature may be incompatible with problems with the operating system in versions which are released after this production of TVs. Scanning and connecting processes differ according to the programme you use.

Connectivity Troubleshooting

Wireless Network Not Available

• Ensure that any firewalls of your network allow the TV wireless connection.

• Try searching for wireless networks again, using the **Network** menu screen.

If the wireless network does not function properly, try using the wired network in your home. Refer to the **Wired Connectivity** section for more information on the process.

If the TV does not function using the wired connection, check the modem (router). If the router does not have a problem, check the internet connection of your modem.

Disruption during playback or slow reactions

You could be in the following in such a case:

Keep at least three meters distance from microwave ovens, mobile telephones, bluetooth devices or any other WLAN compatible devices. Try changing the active channel on the WLAN router.

Internet Connection Not Available (Audio Video Sharing Not Working)

If the MAC address (unique identifier number) of your PC or mobile device has been permanently registered, it is possible that your TV might not connect to the internet. In such a case, the MAC address is authenticated

each time when you connect to the internet. This is a precaution against unauthorized access. Since your TV has its own MAC address, your internet service provider cannot validate the MAC address of your TV. For this reason, your TV cannot connect to the internet.

Contact your internet service provider and request information on how to connect a different device, such as your TV, to the internet.

It is also possible that the connection may not be available due to a firewall problem. If you think this causes your problem, contact your internet service provider. A firewall might be the reason of a connectivity and discovery problem while using the TV in Audio Video Sharing mode or while browsing via Audio Video Sharing feature.

invalid Domain

Ensure that you have already logged on to your PC with an authorized user name/password and also ensure that your domain is active prior to sharing any files in your media server program on your PC. If the domain is invalid, this might cause problems while browsing files in Audio Video Sharing mode.

Using Audio/Video Sharing Network Service

Audio/Video Sharing feature uses a standard that eases the viewing process of digital electronics and makes them more convenient to use on a home network.

This standard allows you to view and play photos, music and videos stored in the media server connected to your home network.

1. Server Software Installation

The Audio/Video Sharing feature cannot be used if the server programme is not installed on your PC or if the required media server software is not installed on the companion device. Prepare your PC with a proper server programme.

2. Connect to a Wired or Wireless Network

See the **Wired/Wireless Connectivity** chapters for detailed configuration information.

3. Enable Audio/Video Sharing

Enter the **Settings>System>More** menu and enable the **AVS** option.

4. Play Shared Files via Media Browser

Highlight the **AVS** option in the **Sources** menu by using the direction buttons and press **OK**. Available media server devices in the network will be listed. Select one and press **OK** to continue. The media browser will then be displayed.

Refer to the **Media Browser** menu section for further information on the playback.

If a problem occurs with the network, switch your television off at the wall socket and back on again. Trick mode and jump are not supported on the **Audio Video Sharing** feature.

Name and Address: highlight **OK** and press the **OK** button to add. Whilst you are on the site you wish to add to the **Speed Dial** list, highlight the **Wend** button and press the **OK** button. Then highlight **Add to Speed Dial** option in the submenu and press the **OK** button again. **Name** and **Address** will be filled automatically and press the **OK** button to add.

You can also use the **Wend** menu options to manage the browser. Highlight the **Wend** button and press the **OK** button to see available page specific and general options.

There are various ways to search or visit websites using the web browser.

Enter the address of a website(URL) into the search/address bar and highlight the **Submit** button on the virtual keyboard and press the **OK** button to visit the site.

Enter keywords into the search/address bar and highlight the **Submit** button on the virtual keyboard and press the **OK** button to start a search for the related websites.

Highlight a Speed Dial thumbnail and press the **OK** button to visit the related website.

Your TV is compatible with USB mice. Plug your mouse or wireless mouse adapter into the USB input of your network for easier and quicker navigation.

Some web pages includes flash content. These are not supported by the browser.

Your TV does not support any download processes from the internet via the browser.

All sites on the internet might not be supported. According to the site, content problems may occur. In some circumstances video contents might not be able to be played.

HbbTV System

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) is a new industry standard that seamlessly combines TV services delivered via broadcast with services delivered via broadband and also enables access to Internet only top boxes. Services delivered through HbbTV include traditional broadcast TV channels, catch-up services, video-on-demand, electronic programme guide, interactive advertising, personalisation, voting games, social networking and other multimedia applications. HbbTV applications are available on channels where they are signalled by the broadcast (currently various channels on Astral broadcast HbbTV applications). The broadcast marks one application as 'autostart' and this one is started by the platform automatically. The autostart applications are generally bundled with a small red button icon to notify the user that there is an HbbTV application on that channel. Press the red

IMPORTANT: Make sure the TV and mobile device are connected to the same network.

For media sharing feature **Audio Video Sharing** option should be enabled (if available). Press the **Menu** button on the remote, select **Settings->System->More** menu and press **OK**. Highlight **AVS** and change as **Enabled**. Your TV is ready to connect to your mobile device now. Install the **Smart Center** application onto your mobile device.

Start the **Smart Center** application. If all connections are configured properly, you will see your TV's name on your mobile device. If your TV's name doesn't appear on the list, wait a while and tap on the **Refresh** widget. Select your TV from the list.

The application can continue running.

- The application can be terminated and another autostart red button application can be launched.
- The application can be terminated and another autostart red button application can be launched. HbbTV allows the applications to be retrieved both from broadcast or broadcast. The broadcaster may enable both ways or one of them. If the platform does not have an operational broadcast connection, the platform can still launch applications transmitted on broadcast.
- The autostart red button applications generally provide links to other applications. The user then can switch to other applications by using the links provided. The applications should provide a way to terminate themselves, usually **Exit** button is used for this.
- HbbTV applications use keys on the remote control to interact with the user. When an HbbTV application is launched, the control of some keys are crowded by the application. For example, numeric channel selection may not work on a telnet application where the numbers indicate telnet pages.
- HbbTV requires AV streaming capability for the platform. There are numerous applications providing VOD (video on demand) and catch-up TV services. The user can use play, pause, stop, forward and rewind keys on the remote control to interact with the AV content.

Note: You can enable or disable this feature from the **More** menu in **Settings->System** menu. Depending on the model of your TV and the selected country option in the **First Time Installation** the feature might be available in the **Settings->System->Privacy Settings** menu instead of the **Settings->System->More** menu.

Smart Center

Smart Center is a mobile application running on iOS and Android platforms. With your tablet or phone, you can easily stream your favourite live shows and programmes from your smart TV. Also, you can launch your applications, view your tablet as a remote control for your TV and share media files.

Note: Being able to use all functions of this application depends on the features of your TV.

Getting Started

To be able to use internet-based features, your modem/router must be connected to the internet.

IMPORTANT: Make sure the TV and mobile device are connected to the same network.

For media sharing feature **Audio Video Sharing** option should be enabled (if available). Press the **Menu** button on the remote, select **Settings->System->More** menu and press **OK**. Highlight **AVS** and change as **Enabled**. Your TV is ready to connect to your mobile device now. Install the **Smart Center** application onto your mobile device.

Start the **Smart Center** application. If all connections are configured properly, you will see your TV's name on your mobile device. If your TV's name doesn't appear on the list, wait a while and tap on the **Refresh** widget. Select your TV from the list.

The application can continue running.

- The application can be terminated and another autostart red button application can be launched.
- The application can be terminated and another autostart red button application can be launched. HbbTV allows the applications to be retrieved both from broadcast or broadcast. The broadcaster may enable both ways or one of them. If the platform does not have an operational broadcast connection, the platform can still launch applications transmitted on broadcast.
- The autostart red button applications generally provide links to other applications. The user then can switch to other applications by using the links provided. The applications should provide a way to terminate themselves, usually **Exit** button is used for this.
- HbbTV applications use keys on the remote control to interact with the user. When an HbbTV application is launched, the control of some keys are crowded by the application. For example, numeric channel selection may not work on a telnet application where the numbers indicate telnet pages.
- HbbTV requires AV streaming capability for the platform. There are numerous applications providing VOD (video on demand) and catch-up TV services. The user can use play, pause, stop, forward and rewind keys on the remote control to interact with the AV content.

Note: You can enable or disable this feature from the **More** menu in **Settings->System** menu. Depending on the model of your TV and the selected country option in the **First Time Installation** the feature might be available in the **Settings->System->Privacy Settings** menu instead of the **Settings->System->More** menu.

Smart Center

Smart Center is a mobile application running on iOS and Android platforms. With your tablet or phone, you can easily stream your favourite live shows and programmes from your smart TV. Also, you can launch your applications, view your tablet as a remote control for your TV and share media files.

Note: Being able to use all functions of this application depends on the features of your TV.

English - 29 -

Change TV (Only in iOS): Shows the TV and mobile device connected TV. You can press on this setting to go to the "TV search" screen and change to a different TV.

Edit custom channel list: You can edit your custom channel list using this setting.

Choose channel list source: You can choose the channel list source to be used in the application. The options are **TV List** and **Custom List**. Additionally you can activate "Remember my choice" option to set the selected channel list source as a constant choice. In this case if the selected source is available it will be used in the application.

Version No: Displays the current version of the application.

Detail Page

To open detail page tap on a programme. On the detail page screen you can get detailed information of the programmes you select. There are "Details", "Cast&Crew" and "Videos" tabs to find on this page.

DETAILS: This tab provides summary and information about the selected programme. Also there are links to Facebook and Twitter pages of the programme selected.

CAST&CREW:

Shows all the people contributed to the current programme.

VIDEOS: Provides videos on YouTube related to the selected programme.

Note: For some functions an Internet connection may be required.

FollowMe TV Feature (if available)

Tap on the **FOLLOW ME** TV widget located at the bottom left of the screen of your mobile device to change the layout for **FollowMe TV** feature.

Mirror Mode

Tap the play icon to start streaming the content from the TV to your mobile device. Available if your device is in the routers operation range.

EPG Mode

This mode of FollowMe TV feature is enabled by default and allows streaming the content from any other selected TV sources and Media Browser.

Notes:

Note that only **DVB-T/C/S** SD and HD channels are supported.

Although audio support and subtitle on/off features are not functional.

The streaming performance may change depending on the quality of your connection.

Media Share Page

To access the **Media Share** widget tap on the **Up**-arrow on the bottom left side of the screen.

If the **Media Share** widget is pressed, a screen is displayed where you can select the media file type to share with your TV.

Note: All image file formats are supported. This function will not work if **Audio Video Sharing** feature is not supported.

Smart Remote Feature

You can use your mobile device as a remote control for your TV once it has connected to the TV. To use smart remote a full features tap on the **Up->arrow** on the bottom left side of the screen.

Voice Recognition

You can tap on the **Microphone** () widget and manage your application, giving voice commands such as "Volume Up/Down", "Programme Up/Down".

Note: This feature is only for android based devices available.

Keyboard Page

The **Keyboard** page can be opened in two ways, by pressing the **Keyboard** () widget on the application screen or automatically by receiving a command from the TV.

Requirements

1. Smart TV
2. Network connection
3. Mobile Device based on Android or iOS platform (Android 4.0 or higher, iOS 6 or higher version)
4. Smart Center app to be found on online Application stores based on Android and iOS platforms

Router mode

6. Router device in FAT32 format (required for USB Recording feature, if available)

Notes:

For **Android** devices, Normal(**mid**), Large(**top**) and Extra Large(**top**) screen sizes are supported. Devices with small screen sizes are not supported.

For **iOS** devices, all screen sizes are supported.

User interface of the **Smart Center** application is subject to change according to version installed on your device.

DVB functionality information

This DVB receiver is only suitable for use in the country which it was designed to be used in.

Although this DVB receiver conforms to the latest DVB specifications at the time of manufacture, we cannot guarantee compatibility with future DVB transmissions due to changes that may be implemented in broadcast standards and technologies.

Some digital television functions may not be available in all countries.


English - 30 -

For advice on where to purchase accessories,
please contact the store where you purchased your
equipment.

Innholdsfortegnelse	27
Innholdsfortegnelse	28
Sikkerhetsinformasjon	28
Markeringer på produktet	2
Miljøinformasjon	2
Funksjoner	3
Tilbehør som følger med	3
Ventemodusvarsel	4
TV-kontrollapper og belæring	4
Bruk av TV-ens hoved meny	5
Sette inn batterier / fjernkontrollen	6
Strømkobling	6
Antennekobling	6
Tilkoblinger	6
Lisensinformasjon	6
Avhendningsinformasjon	7
Spesifikasjon	7
Fjernkontroll	9
Tilkoblinger	10
Så på/av	11
Forsegning/installasjon	11
Mediaavspilling via USB-ingang	12
USB-Bppbak	12
Medieleser	13
FollowMe TV	13
CEC	13
E-Manual (Elektronisk håndbok)	14
Instillinger bildemenylinnhold	15
Generell TV Belæring	20
Bruk kanal listen	20
Konfigurerer foreldre instillinger	20
Elektronisk programguide	20
Tekst-TV-jester	21
Programvareoppdatering	21
Felsokningsflips	21
Typiske visningsmod for PC-ingang	22
AV og HDMI Signal Kompatibilitet	22
Statiske filformat for USB-moduls	23
Videofilformat	23
Bildefilformat	23
Lydfilformat	24
Undertekstfilformat	24
Statiske DV-oppløsninger	25
Kompatibilitet	26
Kabel tilkobling	26
Tradies Tilkobling	26
Tradies display	1
Felsokking For Tilkobling	28
Bruke lyd-/videodeling-netverkservice	28
Apær	29
Nettleser	29
HBTV System	29
Smart Center	30
Informasjon om DVB-funksjonallitet	32

Innstillinger av Auto TV OFF-alternativet fra menyen

TV-håndkontaknapp og befjøring



- Opprettning
- Nedrettning
- Vælg av / Volum / Info / Klikkliste og Standby-ON/bryter

- Lys/Videobølging
- Hbtv/Tv

Tilhører som følger med

- Fjernkontroll
- Batteri: 2 x AAA
- Instruksjonsmanual
- Velledeing for å komme raskt i gang

Ventemodusvarslar

Hvis TV ikke mottar innmatksignal (for eksempel fra en antennen eller HDMI-kontaknapp) i 3 minutter, vil den gå inn i ventemodus. Neste gang du slår på TV-en etter følgende minutt vises "TV-en bryter til ventemodus automatisk" på grunn av en lang periode uten signal." Ven bryter til ventemodus automatisk på grunn av en lang periode uten signal."

Alternativet "Auto TV AV (System-innstillinger>Mer)" kan settes til en verdi mellom 1 og 8 timer. Hvis denne innstillingen ikke settes til Av og TV-en har vært på minuttene ikke blitt belijnt i løpet av den innstille tiden, vil den gå inn i standbymodus etter at den innstille tiden er utløpt. Neste gang slår på TV-en, blir følgende melding vist: "Ven bryter til ventemodus automatisk på grunn av en lang periode uten signal." Ven bryter til ventemodus automatisk på grunn av en lang periode at noe ble grunn for å henvise deg til venstre.

Merknader

Hvis du slår på TV-en, starter denne sykuseksen igjen og begynner med lysvektenstillingen. Hvis denne menyen OSD kan ikke vises ved hjelp av kontrollknappene.

Befjøring av fjernkontrollen

Trykk på Meny-knappen på fjernkontrollen for å vise menyene. Bruk retningsknappene og OK-knappen for å navigere og angi. Trykk Return/Back knappene for å komme tilbake.

Inngangsvag

Når du har koblet det elektriske systemet til TV-en din, kan du velge andre inngangskilder. Trykk på Kilde-knappen på fjernkontrollen gjentatte ganger for å endre kilde.

Endre kanaler og volum

Du kan endre kanal og justere volumet ved hjelp av knappene Program 4- og Volum+-/-på fjernkontrollen.

Bruk av TV-sans hovedmeny

Når Meny-knappen er trykket, vil hovedmenyen til TV-en vises nedest på skjermen. Det kan navigere mellom elementene ved bruk av retningsknappene på fjernkontrollen. For å velge et element eller se under menyelementene for den utvalgte menyen, trykk på OK-knappen. Når du har vært inne i menyen, vil noen av under menyene inne i denne menyen vises på øvre side av menylinjen for mask tilgang. For å bruke hurtiggangselementet, trykk det, trykk på OK, og angi det samme ønsket ved bruk av venstre/hoyre retningsknappene. Når du er ferdig, trykk OK eller Tilbake/Retur-knappen for å forslette.

Trykk OK-knappen for å gå inn i menylinjen.

1. Hemm

Når hovedmenyen er åpen, vil Hjem-menyen inne i menylinjen inneholdt. Hjem-menyen kan tilpasses ved å legge til alternativer fra andre menyer. Bare rett til alternativet og trykk på ned-retningsknappen på fjernkontrollen. Hvis du ser Legg til hjem-alternativet, kan du legge til et Hjem-menys. Du kan på samme måte sette eller endre plasseringen av hvilket som helst element i Hjem-menyen. Trykk på samme måte både tilbake og venstre/hoyre retningsknappene og velg Stelt- eller Flytt-alternativet og trykk på OK. For å fjerne alternativet, bruker du hoyre/venstre retningsknapp og velger plasseringen du vil flytte elementet til og trykk OK.

2. TV

For å endre volum: Øk volummet ved å skyve knappen opp. Redusér volummet ved å skyve knappen ned. For å endre kanal: Trykk midten av knappen inn, informasjonshannlene vises på skjermen. Brugjennom de lagrede kanalene ved å skyve knappen opp eller ned.

3. Gang

Ganger (for andre gang totalt). Klikkfanen vises på skjermen. Brugjennom de tilgjengelige idiene ved å skyve knappen opp eller ned. For å slå av TV-en: Trykk midten på knappen og hold den nede i noen sekunder. TV-en går inn i standbymodus. For å slå på TV-en: Trykk midt på knappen. TV-en vil så begynne å gå på.

Merknader

Du kan slå på TV-en ved å bruke dette alternativet, Se avsnittet Bruk av kanallisten for mer informasjon.

2.3. Tidss

Du kan angi tidsstund for fremtidige hendelser ved bruk av alternativene denne menyen. Du kan også gjennomgå tidslinje opprettet tidss, denne menyen tilleggere nye hendelser. Et nytt tidsstund vil bli opprettet når du er ferdig. Et nytt tidsstund vil ikke opprettes.

2.2. Kanalar

Du kan slå på TV-en ved å bruke dette alternativet. Se avsnittet Bruk av kanallisten for mer informasjon.

Bekräftelsesmedling vil bli vist. Velg JA og trykk OK

for å fortsette. Timeren vil bli avbrutt.

Det er ikke mulig å sette tidsur for to eller flere individuelle hendeler i ulike kanaler på samme tidsinterval. I dette tilfellet vil du bli bedt om å velge et av disse tidsurene og avlyse andre. Utøver tidsuret du vil avbrute og trykk på OK. Meny Alternativet vil bli aktivert etter Angel/Abyt og trykk på OK for å avbryte tidsuret. Etter dette vil tidsuret endres. For å gjøre det tilknyttet på OK, -velgvels Lagre endringen og trykk OK igjen.

2.4. Oppskrift

Du kan administrere oppskrifterne dine ved bruk av funksjonen i Oppskriften. Utøver oppskriften, kan du også redigere eller slette oppskriften. Du kan opprette oppskriften din ved bruk av alternativene "dine menyen" ved å bruke venstre eller høyre retningsknappene og trykk OK. Velg deretter ønsket element i menyen ved bruk av venstre- eller høyre retningsknapp.

Oppskriftsmelding

Du kan konfigurere oppskriftenrane dine ved bruk av funksjonen i Oppskriften. Utøver oppskriften, kan du også redigere eller slette oppskriften. Du kan opprette oppskriften din ved bruk av alternativene "dine menyen" ved å bruke venstre eller høyre retningsknappene og trykk OK. Velg deretter ønsket element i menyen ved bruk av venstre- eller høyre retningsknapp.

Start tidlig

Du kan stille inn oppskriften din til å starte tidligere ved å bruke denne innstillingen. Start sent: Du kan stille inn oppskriften din til å starte senere ved å bruke denne innstillingen.

Maks tidsstid

Denne innstillingen lar deg stille inn maksimum varigheten for et tilskuddsoppslag. Tidligere alternativet er entenlig 99 min. Den faktiske oppstidstiden kan endres praksis avhengig av klokkeslagningen. Ved din reservet og legg pass til endre tidsstund til denne innstillingen. Sørg for at du ikke legg pass, eller vil ikke undimulig oppslag være mulig.

Audiotilføring

Du kan slå på Audiotilføring-type som følger, Ettest, Langst eller Kontest. Hvis den ikke er satt til Ettest, kan du sette Uspl-alternativet til Inkludert i Erskutid. Dette alternativet kan avgjøre når tilgangsplassen for pålegg for å tilgjøre mer tilgangsplass for pålegg.

Harddiskinformasjon

Du kan se detaljert informasjon for USB-tilgangen i følge tilfanen til T-vnen. Utøver trykk på OK for å se, og trykk på Tibakeknappene for å ikke.

Norsk

Hvis du vil slie alle filer på den tilkoblede USB-lagringsenheden og konverte diskformatet til FAT32, kan du bruke dette alternativet. En merk: En fil vil vises på skjermen og be deg om å oppgi PIN-koden (""). En berørkesesmedling vil vises etter at du har angitt PIN-koden. Vel Ja og trykk på OK for å formate USB-lagringsenheten. Utøver Nei og klikk OK for å avlyse.

Konfigurasjon

Du kan endre kanal og justere volumet ved hjelp av knappene Program 4- og Volum+-/-på fjernkontrollen.

Bruk av TV-sans hovedmeny

Når Meny-knappen er trykket, vil hovedmenyen til TV-en vises nedest på skjermen. Det kan navigere mellom elementene ved bruk av retningsknappene på fjernkontrollen. For å velge et element eller se under menyelementene for den utvalgte menyen, trykk på OK-knappen. Når du har vært inne i menyen, vil noen av under menyene inne i denne menyen vises på øvre side av menylinjen for mask tilgang. For å bruke hurtiggangselementet, trykk det, trykk på OK, og angi det samme ønsket ved bruk av venstre/hoyre retningsknappene. Når du er ferdig, trykk OK eller Tilbake/Retur-knappen for å forslette.

Trykk OK-knappen for å få inn i menylinjen.

1. Hemm

Når hovedmenyen er åpen, vil Hjem-menyen inneholdt. Hjem-menyen kan tilpasses ved å legge til alternativer fra andre menyer. Bare rett til alternativet og trykk på ned-retningsknappen på fjernkontrollen. Hvis du ser Legg til hjem-alternativet, kan du legge til et Hjem-menys. Du kan på samme måte sette eller endre plasseringen av hvilket som helst element i Hjem-menyen. Trykk på samme måte både tilbake og venstre/hoyre retningsknappene og velg Stelt- eller Flytt-alternativet og trykk på OK. For å fjerne alternativet, bruker du hoyre/venstre retningsknapp og velger plasseringen du vil flytte elementet til og trykk OK.

2. TV

For å endre volum: Øk volummet ved å skyve knappen opp. Redusér volummet ved å skyve knappen ned. For å endre kanal: Trykk midten av knappen inn, informasjonshannlene vises på skjermen. Brugjennom de lagrede kanalene ved å skyve knappen opp eller ned.

3. Gang

Ganger (for andre gang totalt). Klikkfanen vises på skjermen. Brugjennom de tilgjengelige idiene ved å skyve knappen opp eller ned. For å slå av TV-en: Trykk midten på knappen og hold den nede i noen sekunder. TV-en går inn i standbymodus. For å slå på TV-en: Trykk midt på knappen. TV-en vil så begynne å gå på.

Merknader

Du kan slå på TV-en ved å bruke dette alternativet, Se avsnittet Bruk av kanalisten for mer informasjon.

2.2. Kanalar

Du kan slå på TV-en ved å bruke dette alternativet. Se avsnittet Bruk av kanalisten for mer informasjon.

2.3. Tidss

Du kan angi tidsstund for fremtidige hendelser ved bruk av alternativene denne menyen. Du kan også gjennomgå tidslinje opprettet tidss, denne menyen tilleggere nye hendelser. Et nytt tidsstund vil bli opprettet når du er ferdig. Et nytt tidsstund vil ikke opprettes.

2.2. Kanalar

Du kan slå på TV-en ved å bruke dette alternativet. Se avsnittet Bruk av kanalisten for mer informasjon.

Norsk

Hvis du vil slie alle filer på den tilkoblede USB-lagringsenheden og konverte diskformatet til FAT32, kan du bruke dette alternativet. En merk: En fil vil vises på skjermen og be deg om å oppgi PIN-koden (""). En berørkesesmedling vil vises etter at du har angitt PIN-koden. Vel Ja og trykk på OK for å formate USB-lagringsenheten. Utøver Nei og klikk OK for å avlyse.

(*) Standard PIN kan settes til 0000 eller 1234. Hvis du har denne PIN (bar forsøkt å velge av landet) iippet av først installering, bruker du PIN-koden din da deført.

3. Innstilling

Du kan administrere innstillingene til TV-en din ved bruk av alternativt menyen. Se avsnittet **Innhold i innstilling meny** for mer informasjon.

4. Apper

Når TV-en din er koblet til internett, vil også relatert innhold være tilgjengelig. Innkørt innhold deles ut til **Apper**. Ved bruk av **Apper**-menyen kan du få tilgang til og administrere programmene dine. Du kan legge til nye apper fra markedsførte eller selte eksistende apper. Se avsnittet **Apper** for ytterligere informasjon.

5. Kilder

Du kan administrere inngangskildene preferansene dine ved bruk av alternativt menyen. For å endre gledende bildet, ulven og trykk på **OK**.

5.1. Kildeinstillinger

Redigere navnene, aktiver eller deaktivere valgte kildemuligheter.

Sette inn batteri i fjernkontrollen

Fjern det gamle batteriet fra fjernkontrollen. Du må gjøre følgende for å gjøre det:

- Plasser tuppen av en penn eller annen spiss glidstand, huller over dekslet og trykk ned.
- Trykk godt på dekslet og skyv det i plass retning. Sett inn et batteri med fortegnet **AAA**. Kontroller at lengde (+/-) og (-/+)-markeringene ikke møtes. Ikke kontrar game og ny batteri. Bytt ut den med samme eller tilsvarende type. Sæt dekslet tilbake på plass.

En melding vil bli vist på skjermen når batteriene er lavet og må erstattes. Vær opmærksom på at fjernkontrolens funksjonallitet kan bli svekket når det er ikke batteri.

Batteriene må ikke utsættes for sterkt varme, f.eks. sollys, lid og lignende.

Antennekobling

VIKTIG: TV-apparatet er designet for å operere på 220-240V AC, 50 Hz strømforsyning. Etter utpakking av fjernsynet, ta det fra romtemperatur før du kobler det til. Koble strømkabelen til en stikkontakt.

Antennekobling

Koble antennen, eller kabel-TV-pluggen til ANTENNEINGANG (ANT-TV) eller satellittledningen til SATELLIT INNNGANG (ANT-SAT)-kontakten på baksiden av TV-en.

Baksiden av TV-en

Spesifikasjon

PAL/B/G/D/K/S SECAM/B/G/D/K	PAL/B/G/D/K/S SECAM/B/G/D/K
VHF (BAND I/II) - UHF (BAND II) - HYPERBAND	Fult indirekt digital bokseksport-labellstatutt TV(DVB-B+C-S)
Motak av Kanaler	Kompatibel med DVB-T2, DVBS2)
Digital Motak	
Antall Forhandlertilte Kanaler	11 000
Kanalindikator	Skjermvisning
RF-antenneinngang	75 Ohm (ubåndsett)
Operasjonsspanning	220-240V AC, 50 Hz.
Lyd	Tysk+Nicam Stereo
Antall Uppangseffekt (MPEMS), (16% THD)	2 x 8
Stremforbruk (W)	75W
Netverksstønadby Stremforbruk (W)	< 2
TV-dimensjoner Dol.H (med stativ) (mm)	274 x 1112 x 709
TV-dimensjoner YxHxD (uten stativ) (mm)	60/92 x 1112 653
Skinne	49"
Driftstemperatur og funksjonsutdelt	0 °C opp til 40 °C, 85 %

Disse symbolene indikerer at det elektriske og elektroniske utstyret, samt batterien, ikke skal kastes som generell husholdningsavfall ved slutten av levetiden. Produktet skal isteden leveres til et gledende oppnemningsutstyr, så ved som batterier, for passende behandling, gjenbruk og resirkulering. Etter 2012/19/EU og 2013/65/EU ved å kaste dette produktet på korrekt måte, bidrar du til å spare ressurser og hindre potensielle negative effekter på miljøet og mennesker selv om elvers kan utløses ved passende avfallshåndtering av batteriene.

For mer informasjon om oppsamleingspunkt og resirkulering av dette produktet, kontakt ditt lokale bykontor, din husholdningsavlastingsstasjon eller forretningen der du kjøpte produktet.


Du kan bli bøtelagt for ukorrekt avfallshåndtering av produktet, i henhold til nasjonale lover. (Forretningsbrukere) Disse symbolene gjelder kun i EU.

Kontakt din lokale myndighet for å lære om avhending og resirkulering.

Hvis du ønsker å avhende produktet, kan du kontakte leverandøren din og sjekke tilknytning og betingelser for kjoskaktiviteten.

Noen oppnemningspunkt gir også gratis batterier.

Merk! Ikke under symboler for batterier i ulike art



1. Produktet
2. Batteri

oppgradering, vil du ikke kunne få tilgang til innhold som krever oppgraderingen.

CI Plus-logoen er et varmerete for CI Plus LLP. Dette produktet er beklaget av visse immaterielle rettigheter til Microsoft Corporation. Bruk eller distribusjon av slik teknologi uten dette produktet er forbudt uten en lisens fra Microsoft eller et datarskeidspunkt godkjent av Microsoft.

Avhendningsinformasjon

[Kun EU]

Disse symbolene indikerer at det elektriske og elektroniske utstyret, samt batterien, ikke skal kastes som generell husholdningsavfall ved slutten av levetiden. Produktet skal isteden leveres til et gledende oppnemningsutstyr, så ved som batterier, for passende behandling, gjenbruk og resirkulering. Etter 2012/19/EU og 2013/65/EU ved å kaste dette produktet på korrekt måte, bidrar du til å spare ressurser og hindre potensielle negative effekter på miljøet og mennesker selv om elvers kan utløses ved passende avfallshåndtering av batteriene.

For mer informasjon om oppsamleingspunkt og resirkulering av dette produktet, kontakt ditt lokale bykontor, din husholdningsavlastingsstasjon eller forretningen der du kjøpte produktet.

Du kan bli bøtelagt for ukorrekt avfallshåndtering av produktet, i henhold til nasjonale lover. (Forretningsbrukere) Disse symbolene gjelder kun i EU.

Kontakt din lokale myndighet for å lære om avhending og resirkulering.

Hvis du ønsker å avhende produktet, kan du kontakte leverandøren din og sjekke tilknytning og betingelser for kjoskaktiviteten.

Noen oppnemningspunkt gir også gratis batterier.

Merk! Ikke under symboler for batterier i ulike art

Senderspesifikasjoner for trådles LAN


Frekvensområder	Maks utgangseffekt
2400 - 2483,5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5280 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Landsrestriksjoner

Denne enheten er beregnet for hjemme- og kontorbruk i alle EU-land og andre land som ikke har relevante EU-direktiver uten noe begrensning med unntak av de landene som er nevnt nedenfor.

Restriksjon

Land	Restriksjon
Bulgaria	Generell godkjenning kreves for utendørs og offentlig bruk
Frankrike	Innendørs bruk kun for 2454-2483,5 MHz
Italia	Generell godkjenning kreves hvis den brukes utendørs og ikke
Hellas	Innendørs bruk kun for 5470 MHz til 5725 MHz
Luxembourg	Generell godkjenning kreves for netverk og serviceforsyning ikke for spesialverk
Norge	Radiooverføring er forbudt for dette geografiske området innenfor en radius på 20 km fra sentrum av Ny-Ålesund
Russland	Bare innendørs bruk
Kravene til alle land kan endres når som helst. Det anbefales at brukeren sjekker med lokale myndigheter for gjeldende status for sine nasjonale bestemmelser for både trådles 2,4 GHz og 5 GHz LAN-netverker.	



1. **Ventemodus:** Slår TV-en på/låv
2. **Nummertaster:** Bytter kanal, legger inn et nummer eller en bokstav i teksten på skjermen
3. **Språk:** Bytte mellom menymodus (analog TV) viser og sentralt lydunderstøttelse, engelsk og tsjess undertekster på øver (digital TV), hvor tilgjengelig
4. **Stille:** Slår lyden på TV-en helt av
5. **Volume +/-:**
6. **Guide:** Viser den elektroniske programguiden
7. **Plikkspør:** Hjelper å navigere i menyene innhold osv. og viser undermenyer i TXT-modus når den trykkes til høyre eller venstre
8. **Beklært brukerveg, holder siden (i TXT-modus), viser Kanaler menyen (DTV-modus)**
9. **Tilbake/Retur:** Går tilbake til forrige skjerm/tilbilde, fortig meny, åpner undermenyer i TXT-modus
10. **Nettflx:** Starter Netflix-applikasjonen
11. **Min knapp 1 (*)**
12. **Fargede knapper:** Farge instruksjonene på skjermen for funksjonene til fargede knappene
13. **Spot tilbake:** Flytter bildet bakover i media slik som filmer
14. **Opprakk:** Tar opp programmer
15. **Split:** Begynner avspilling av valgt medialia
16. **Pause:** Setter mediabruk som stilles av på pause, og starter med det opp igjen
17. **Stop:** Stopper media som spilles
18. **Spot forover:** Flytter bildet forover i media slik som filmer
19. **Prime Video:** Starter Amazon Prime Video-programmet
20. **YouTube:** Starter YouTube-applikasjonen
21. **Avislutt:** Lukker og går ut av appne menyer eller går tilbake til forrige skjerm
22. **Info:** Viser informasjon om skjerminnhold, viser brukerinformasjon (avisler – i TXT-modus)
23. **Meny:** Viser TV menyen
24. **Program +/-:**
25. **Tast:** Viser tekst-TV, trykk gjen for å vise tekst-TV over og viktig kringkastingsmidde (rmks)
26. **Klideo:** Viser tilgjengelige kringkastingar og innholdsider

eller kommentarer angående disse personvernereglene eller handhevelsen av dem, kontakt oss via e-post på smartsecurity@vosshub.com.

Skjermkablene		A. til TV-en på		B. til strømledningen fra stikkontakten	
Kontakt	Type	Kabler	Enhet	Kabler	Enhet
BESTIKK	VGA til YPbPr (bakenden)		Kabelen tilstrekkingen til len storlekken som følks. en skjermkabel (220-240V / AC, 50 Hz).		Uten Neste og trykk på fjernkontrollen for å fortsette. Manen Nettverks-Internett-instillingene vil da bli vist. Venligst refer til Tilkobling for å konfigurere en straspanne eller tradisjon tilkobling. Hvis du vil at TV-en skal forbryne mindre stram i standby-settet det til Avtur Nettat og trykk på OK -knappen for å fortsette etter at innstillingene er gjort.
AUDIO INN	YPbPr-Audio tilkobling (bakenden)		Par nester skjermkabelen kan du angi kringkastingskjenepene til den skjera på angitt kanalet og tidszone (avhengig av landstypen). Du kan også velje en kringkastingskjenep som sam fortsett. Usikre sendttypen vil bli prioritert under sakespesialisten. Om disse ikke fungerer vil listet opp overst på kanalet. Når du er ferdig, uthen Neste trykk på OK for å fortsette.		For å aktivere en sakeselektivitet for en kringkastingskjenep, trykk på OK . Avmerkingen ved trykket vil bli merket av et markert område under overskriftet. For å få tilgang til alternativet av, fjerner du hakken i avmerkingen ved å trykke på OK etter at du flyttet fokuset på ønsket kringkastingskjenep.
BESTIKK	HDMI tilkobling (side or bak)		D. Antenne: ::: Hvis til alternativet D. Antenne er valgt, vil TV-en seke etter digitale antennessendinger etter at andre forsele instillingene er gjort.		E. LAN: ::: Hvis til alternativet E. LAN: er valgt, vil TV-en seke etter digitale antennessendinger etter at andre forsele instillingene er gjort.
AUDIO INN	SPDIF tilkobling (side or bak)		F. Kabel: Hvis til alternativet F. Kabel er valgt, vil TV-en seke etter digitale kanalesendinger etter at andre forsele instillingene er gjort. En meddelelse vil vises for å si at denne kan ikke være 0000. Du må angi dette hvis du blir bedt om å angi en PIN-kode for en manoprasjon på et senere tidspunkt.		G. Analog: Hvis til alternativet G. Analog er valgt, vil TV-en seke etter analoge sendinger etter at andre forsele instillingene er gjort.
BESTIKK	BAKSIDEN AV (flyvende tilkobling (bakenden))		DU kan på dette tidspunktet aktiver alternativet Hjemmeknudus , neste trinn. Dette alternativet vil konfigurere TV-en til innstillingen for butikkjøler og de statiske funksjonene kan viles på siden av skjermen som et tilbaketrukket avhengig av TV-modellen. Dette alternativet vil kun ment for butikkjøler. Det annet alternativ er å bruke Hjemmeknudus for hjemmekjøler. Dette alternativet vil være tilgjengelig i menyen Instillingene-System-Meny også kan vise på senere. Forståelse og trykk OK for å fortsette.		Ellet er du forsele instillingene er ferdige, vil TV-en begynne å seke etter tilgjengelige sendinger i kringkastingskjennene du har valgt.
BESTIKK	HODETELEFON tilkobling (side)		Manen søker pågående sokreresultater og redigerer kanaleset i henhold til preferansene dine ved brukne Rodger -funksjonene eller trykk på Menutilnøye for å avslutte og se på TV.		Mans søker forstsetter, kan en melding vise seg som spør om du ønsker å sortere kanalene i henhold til LCN , trykk Ja og trykk OK for å bestreite.
BESTIKK	YPbPr-video tilkobling (bakenden)				
BESTIKK	USB tilkobling (side)				
BESTIKK	C1 tilkobling (side)				
LAN:	Ethernet tilkobling (bakenden)				

Ang. **OK**-knappene

TV-en støtter ARC (Audio Return Channel). Denne funksjonen er en lydkodling som er ment å ersette andre kabler mellom TV-en og lydutleggene (A/V-mottaker eller høyttalersystem).

Når ARC er aktiv, vil ikke TV-en dempe andre lydutganger automatisk. Du må redusere TV-volumet til null manuelt, hvis du ønsker å høre ACR-lyd utelukkende (liknende med andre optiske eller optiske digitale lydtunganger). Hvis du vil endre voluminivået for den tilkoblede emnet, må du væge enheten fra tilkoblingen.

Merk: ARC støttes bare via HDMI-angangen.

Systemhøyttaler

Gjør det mulig å bruke en lydsterke/-mottaker med TV-en. Du kan styre volumet med fjernkontrollen til TV-en. For å aktiver denne funksjonen, angi alternativet **Forside** eller **Høyttaler** i **Instillingene>System>Meny**. **Meny** kan også velges fra menyene **Setup** og **Lyd**. **Tilbake til meny** kan også velges fra menyene **Setup** og **OK**.

Merk: Systemhøyttaleren skal støtte **System/kontroll**-funksjonen og alternativen skal være satt til **CEC aktivert**.

E-manual (Elektronisk håndbok)

Du kan finne anvisninger for TV-funksjonen i den elektroniske håndboken. For å tilgå til den elektroniske håndboken, gå inn i **Instillingene>Meny**, velg **Handbok** og trykk **OK**. For bruk tilfan, trykk på Meny-knappen og deretter info-knappen.

Vælg ønsket kategori med retningsknappene. Hver kategori inneholder forskjellige emner. Væg et emne og trykk på **OK** for å lese en avisningene. For å ikke skjemmen for den elektroniske håndboken, trykk på **Exit**- eller **Menut-knappen**.

Merk: Avhengig av modellen din, kan det hende at TV-en ikke støtter denne funksjonen. **Innrodet** i den elektroniske håndboken kan være iavhengig av modell.

Innstillinger bildemenyinnhold

Bildemenyinnhold

Modus	Du kan endre bildemodusen slik at den passer dine preferanser eller behov. Bildemodus kan silles inn til et av følgende valg: Kino , Spill (vægfil), Sport , Dynamisk og Natur . Justerer verdien for lyshet og mørke på skjermen.
Kontrast	Justerer verdien for lyshet på skjermen.
Lysstyrke	Stiller inn verdien for skjermene vist på skjermen.
Skarphet	Stiller inn fargeverdiene, og justerer fargene.
Farge	For å sette Energisparing til Egendefinert , Minimum , Medium , Maksimum , Auto Skjerm eller AV . Merk: Tilgjengelig alternativ varier av værtens avhengighet av vægfil-modus.
Energisparing	Denne innstillingen styrker bildesirkusjonen til våre i inaktiv hvis Energiedefinert . Denne innstillingen styrker bildesirkusjonen til våre i inaktiv hvis Energiedefinert er satt til et annet alternativ enn Egendefinert .
Baklys	Avanserte Innstilling
Dynamisk kontrast	Du kan endre det dynamisk kontrast-forholdet til ønsket verdi.
Støyredusjon	Hvis signaler er svakt og bildet er støyende, bruk Støyreduksjon -innstillingen for å redusere mengden av støy.
Fargatemperatur	Angir ønsket fargefeltertpatrumer-verdi. Alternatene Kjølig , Normal , Varm og Egendefinert er tilgjengelige.
Hvit punkt	Hvis Fargetemp -alternativet er satt til Egendefinert , vil denne innstillingen være tilgjengelig. Ok - «var men» eller tilgjengelen til bildet ved å trykke på venstre- eller hoyreknappen.
Bildezoom	Angir ønsket størrelsesformformat for bilde.
Bildeforskyning	Dette alternativet kan være tilgjengelig avhengig av Bildezoom -innstilling. Utøv denne funksjonen med fjernkontrollen til å forskyfe bildet oppover eller nedover.
Filmmodus	Filmmodus oppnås ved å oppnå et antall bilder per sekund i en normal TV-programmer. Sist på denne funksjonen har du ser timer for å se hastighetscenene klart.
Hud toner	Hudtonen kan endres mellom -5 og 5.
Fargeminstillinger	Justerer øksler fargene.
HDMI Full rekkevidde	Mens du ser fra en HDMI-kilde, vil denne funksjonen være synlig. Du kan benytte denne funksjonen til å fristekere sortehell i bildet.
Pc-posisjon	Vises bare når Inngangskilden er satt til VGA/PC .
Autoposisjon	Hvis bildet ikke er midttilt i VGA-modus, bruker du dette alternativet for å justere bildesirkusjonen. Trykk på OK for å starte automatisk justering.
H-posisjon	Dette elementet dyster bildet horisontalt til høyre eller venstre side av skjermen.
Vposisjon	Dette elementet dyster bildet vertikalt mot toppen eller bunnen av skjermen.
Punktikklokke	Punktikklokkefunksjonen rekker opp forstyrrever som vises som vertikale bind i presentasjonen med mange prikker, som regneark eller paragrafer, eller tekst i mindre skriftstørke.
Fase	Avhengig av inngangskilden (datamaskin osv.), vil du kanskje se et uskapt eller støyete billede på skjermen. Du kan bruke fase for å få et klarere billede gjennom prøving og feiling.
Tilbakestill	Tilbakestill bildeminstillinger til fabrikkminstillingerne (unntatt Spill -modus).

Mens vi VGA (PC)-modus vil noen elementer **Bildemenyen** være utløst/glemt. Istedet vil VGA-modus/menyen bli lagt til Bildemeny i PC-modus.

Lydmyrinntilhøyring	
Volum	Justerer volumnivået.
Equaliser	Velger equalizemodus. Egendefinerte innstillingar kan gisess bare når du er i Brukermodus .
Balanse	Justerer høyden kommer fra venstre eller høyre hoyttaler.
Hodetelefon	Stiller im hodetelefondelen.
Lydmodus	Sætter lyden til å opprettholde et fast nivå mellom programmer. Hvis menyelen din ikke har denne funksjonen, må du sette den manuelt. I henhold til gjeldende lisensinformasjon, må du ikke ha en annen tilgang til TV-en enn gjennom hodetelefonen.
AVL (Automatisk volumbegrensing)	Når du kobler en eksternt forsterker til TV-en ved hjelp av hodetelefonkontakten, kan du velge dette i stedet som Line ut . Hvis du har koblet hodetelefoner til TV, sett dette muligheit som Normal .
Hodetelefon/Linje ut	Sørg for at dette menypunktet er satt til Hodetelefon (er du bruker hodetelefoner). Hvis dette er satt til Linje ut , vil utsiggen fra hodetelefonkontakten settes til maksimum, noe som kan skade hodetelefonen din.
Dynamisk bass	Aktiverer eller deaktiverte dynamisk bass.
Dolby Audio	Alternativene Smart , Film , Musikk , Nyheter og Av er tilgjengelige. Sett til Av for å deaktivere.
Surround-lyd	Modusen Surround-lyd kan slås På eller Av .
Lydutgang	Angi preferanse for lyduttgang Alternativne TV, SPDIF og HDMI ARC vil vare tilgjengelige. Det vil ikke være noen lyduttgang utenom det valgte alternativet. Hvis HDMI ARC-alternativet er valgt, aktiveres CEC-funksjonen.
Digital Ut	Angi preferanse for det valgte alternativet (sees nedenfor) lyduttgangen som gir største tilgangsmulighet.

Innhold i netverksmenyen	
Netverkstype	Deaktiver netverksforbindelsen eller endre tilkoblingstypen.
Sak etter tradisjonell netverk	Start ei sek for å trøskes netverk. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis Netverkstype er satt til Tradisjonell netverk .
Trykk på WPS på wifiruter din	Hvis modemetjenestehånden din har WPS, kan du koble den til direkt med dette alternativet. Hvis dette alternativet er trykket OK, G-til-l tilkoblingen din og trykk på WPS-knappen på den for å få tilkoblingen. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis Netverkstype er satt til Tradisjonell netverk .
Internett	Start en hastighetsprøve for å sjekke tilkoblings båndbredd. Resultatet blir vist på skjermen når den er ferdig.
hastighetsles	Avanserte innstillingar
Wake ON	Aktiver denne funksjonen som På eller Av .
	<i>Meny: For detaljer informasjon om alternativer/denne menyen, se Tilkobing-avsnittet.</i>
Innhold i Installasjons-menyen	
Automatisk kanalsøk (still om)	Viser automatiske oversiktsgallerier. D. Antenne: Søker etter og lagrer antennebaserte DVB-stasjoner. D. Kabel: Søker etter og lagrer kabel stasjoner. Analog: Søker etter og lagrer analoge stasjoner. Satellitt: Søker etter og lagrer satellittstasjoner.
Manuell kanalsøk	Denne funksjonen kan brukes for innlading av direktesendinger.
Kanal-søk netverk	Søker lenker kanalet i sendingsystemet. D. Antenne: Søker etter kanalet i antennettverket. D. Kabel: Søker etter kanalet i kabelnettverket. Satellitt: Søker etter kanalet i satellittnettverket.
Analog finjustering	Du kan bruke denne innstillingen for å finjustere analoge kanalet. Denne funksjonen er tilgjengelig hvis ingen analoge kanalet er lagret og hvis kanalen som vises ikke er en analog kanaal.
Satellittinnstillingar	Viser satellitt-instillingene. Væs tilgjengelige satellitt: Væs tilgjengelige satellitt. Du kan legge til og slette satellittene eller Redigere salientinstillingar på listen. Etter hvert satellittsøk.
Installasjonsinnstillingar (valgfritt)	Viser menyen for installasjonsinstillingar. Ventemodus("): TV-en vil ikke starte etter en langvarig kablet tilslutning. Alle nye sendinger er sett til aktivitet, vi endringen i sendingsrike slik som tekvens, kanalnavn, tekniskspråk osv. blir bruk automatisk mens du ser på.
Klar Listvisning	Bruk denne innstillingen for å finne kanalene som er lagret. Denne innstillingen er synlig i List salientinstillingene.
Velg aktivt netverk	Med denne innstillingen kan bare vege hvilke sendinger iminnet det valgte netverket som skal være spilt i kanaloversikten. Denne funksjonen er bare tilgjengelig for landsalternativa Norge.
Signalforsyning	Du kan bruke dette menyenheten til å overvake signalfrelaterte oppbyggninger som signalvalg/kvalitet, nettværknavn osv. for tilgjengelige frekvenser
Førstegangsinstallasjon	Starter alle lagrede kanalet og innstillingar, nulstiller TV-en til fabrikkmillstillingene.

Innhold i TV-menyen		
Tilgangssystem	Kontrollerer beringede tilgangsmoduler når tilgjengelig.	
Spørk	Du vil kunne angi et annet språk avhengig av kringlasten og landet.	
Innstillingar for personvern (*)	Administrerer dine innstillingar for personvern for smart-TV-relaterte programmer. Trykk på OK for å spørre om du ønsker å tillate eller dinne preferanser.	
Foredrekontroll	Tast inn riktig passord for å endre foredreinstillingen. Du kan enkelt justere menyås. Advarsels-, Bannings- eller Veiledding i denne menyen. Du kan også stille inn en PIN når enden den Automatiske CICAM PIN-en ved å bruke de relevante alternativene.	
Data/Klokkeslett	Merkt: Kan måltidspunktet ikke være korrekt, må du først opprette et måltidspunkt. Det kan settes til 1200 eller 23:59 hvis du ikke har valgt en tid. For å endre måltidspunktet, må du først velge en ny PIN før du kan endre tiden. For å endre måltidspunktet, må du først velge en ny PIN før du kan endre tiden.	
Kilder	Stiller inn dato og tid.	
Tilgjengelighet	Rodiger navnene, aktiver eller deaktivere valgte kildenealternativer.	
Tunghett	Viser tilgjengelighetsalternativer på TV-en.	Aktiverer spesielle funksjoner som er sendt fra kringkasteren.
Lydbestrukivelse	El fortelserer vi blitt spilt for blinde eller svaksynte. Trykk OK for å se alle tilgjengelige alternativer i Lydbestrukivelse . Denne funksjonen er tilgjengelig bare hvis kringkasteren støtter det.	Merkt: Lydbestrukivelsefunksjonen er ikke tilgjengelig i operatoren tilknyttede modus.
Neflix	Hvis denne funksjonen stilles av din TV, kan du se ditt ESNI*-nummer og deaktivere Netflix. (*ESN-nummer er et unikt nummer for Netflix. Legg spesifelt for å identifisere TV-en din.	Merkt: For streaming av 4K-videoer til høyeste kvalitet med en høyere lydoppløsning enn 256x192 - For et eksempel på hvordan for streaming av 4K-videoer med en finn informasjon på Netflix-hjemmesiden (http://bit.ly/2ZBzCm)
Programoversikt	Viser andre instillingsalternativer på TV-en.	Merkt: Etter nedlastningsbord for menykjennere.
Menutidsavbrudd	Endrer tidsavbrudd for menykjennere.	Hvis den er satt til Av, vil standby-LED-en ikke lysse opp når TV-en er i standbymodus.
Standby-lys diode		Du kan aktivere eller deaktivere denne funksjonen som På eller Av .
HBB TV(*)	Stikret til TV-en har den siste fakturen. Trykk OK for å se menyvalgene.	
Programoppdatering	Viser gjeldende programoversikt.	
Programoversikt	Dette valget brukes til å velge hvilket undertekstalternativ som vises på skjermen. DVB understøtt Understøtt for test-TV hvis begge er tilgjengelig. Standard verdien er DVB understøtt. Denne funksjonen er bare tilgjengelig for landstekstalternativ i Norge.	
Automatisk Avslåing	Stiller inn ønsket tid for når TV-en vil automatisert slå inn ventemodus når den ikke er i bruk. Dette alternativet kan settes fra 1 til 8 time. Innn på 1 time. Du kan også deaktivere dette alternativet ved å sette det til Av .	
Butikkmodus	Velger denne modusen for butikkfunkisjoner. Når denne Butikkmodus er aktivert, vil enkelt elementer i TV-menyen kanskje ikke være tilgjengelige.	
VS (Lyd/Videodeling)	AVS lar deg dele filer som er lagret på smarttelefonen din eller nettbrettet. Hvis du har DLNA-kompatibel smarttelefon eller nettbrett, og også programvare installert, kan du delstasjon av bilder på TV-en. Se instrusjonen om delstasjonen for flere informasjon.	

Fjernkontroll – ingen drift

- Batteriene var oppbrukt. Bytt batteriene.
- Batteriene kan ha blitt sat inn feil. Se avsnittet «Sette batterier inn i fjernkontrolen».

Ingen signaler på en inngangskilde

- Det er mulig at ingen enhet er koblet til.
- Sjekk AV-kabler og forbindelser fra enheten din.
- Sjekk om enheten din er slatt.

Bildet er ikke midtsitt i VGA-kilde

For å få TV-en til å midtsitte bildet automatiskt, gå inn menyen **PC-position**, menylinjen **Ben**, under **Autoposition** og trykk **OK**. Vent til den er fullført. For å angi bildesposisjon manuelt, kan du bruk alternativene **H-posisjon** og **V-posisjon**. Velly enkelt alternativet og bruk venstre- og hoyreknappen på fjernkontrollen for å justere posisjonen.

Oppslak uttigjengelig

For å oppslak et program må du først koble en USB-lagringsenhet til TV-en for å aktivere oppslaksfunksjonen. Hvis du ikke kan slappe inn, kontroller at lagringsseleheten er riktig formattet, og at det er ikke plass.

USB er ør trøg

Hvis mekingen «Skrivehastighet for USB-disk er for lågt til å la opp» vises på skermen ved starten av et oppslak, prøv å starte oppslak på nytt. Hvis du fortsatt får samme feil, er det mulig at USB-lagringenheten ikke oppfyller nødvendige krav. Prøv å bruke en annen USB-lagringsenhet.

Tynske vinningsmodus for PC-inngang

Følgende tabel er en illustrasjon av noen typiske vinningsmodusene. TV-en støtter kansje ikke alle oppslengningene.

Index	Oppslengning	Frekvens
1	640x460	60Hz
2	640x480	75Hz
3	800x600	56Hz
4	800x600	60Hz
5	800x600	72Hz
6	800x600	75Hz
7	1024x768	60Hz
8	1024x768	70Hz
9	1024x768	75Hz
10	1152x864	75Hz
11	1280x768	60Hz
12	1360x768	60Hz
13	1280x860	60Hz
14	1280x1024	60Hz

Støttede filformater for USB-innodus

Widescreenfilformater

Filendelse		Videokodek	Maks oppslengning og bildes hastighet og bitratehastighet
.mpg, .mpeg, .dat, .vob	Is, .mp, .m2ts	MPEG1/2, H.264, VC1	MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG
.avi		MPEG1/2, m4v, mov, qt, 3gp, 3g2, 3gp	MPEG1/2, H.264, MJPEG
.m4v		MPEG1/2, MP4, H.264	M.264, 1080P@230fps - 50Mbps, 1080P@60fps - 50Mbps Other: 1080P@60fps - 50Mbps
.flv		Sorenson Sp, MP4, H.264	
.ogg, .ogv		MPEG1/2, MPEG4	
.mp4, .wmv3, .vc1		MPEG4, WMV3, VC1	
.asf, .wmv		RV30, RV40	
.rm, .rmvb		RV30, RV40	
.webm		VP8, VP8	
.mp4, .mov, .3gpp, .3gp, .MP4C-transportsstream,		HEVC/H.265	
.ts, .tp, .tpk, .m4v			

Bildefilformater

Filendelse		Spesifikasjon	Oppslengning (bredd * høyde)
.jpg, .jpeg		Gammelinje Progressiv	8192x28192
.bmp		RGB 14/8/6/24/32 bit RLI, E/8 bit	3000x3000

Oppslengning (bredd * høyde)	
8192x28192	
8736	898 (bare 1 bildet med animasjonsformat)
	Gråskala, 24/32 bit per pixel
	Interlaced-format
	Progressiv
	iff, iff
	Marken bildfilformat
	Løsely-komprimering VP8-nøkkelramme versjonnummer støtter 0-3
	webp
	Løselys-komprimering

Lysfiliformater

Støttede DVI-Hoppløsninger

Når du kobler enheten til TVen din ved å bruke DVI-konversionskabel (DVI til HDMI-kabler – følger ikke med), kan du bruke følgende resolusjonsinformasjon.

		56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
	.mp3	640x400		x	x	x	x
	.ac3	640x480		x	x	x	x
	.aac	800x600	x	x	x	x	x
	.wma	832x624					x
	.amr	1024x768	x	x	x	x	x
	.AMR-NB, AMR-WB	1152x864	x	x	x	x	x
	.wav	1152x870					x
	.MPEG Ls, AAC, PCM	1280x768	x				x
	.flac	1360x768	x				x
		1208x960	x				x
		1280x1024	x				x
		1400x1050	x				x
		1440x900					x
		1600x1200	x				x
		1680x1050	x				x
		1920x1080	x				x

Undertekstformater

Filendelse	Spesifikasjon
.sbs	SubStation Alpha
.ass	Advanced SubStation Alpha
.srt	SubRipper
.sub	Micro DVD / SubViewer
.sub + .idx	VOBSub
.xt	Micro DVD / TMP4Player / MP4L2
.mpl	MPL2
.smi	SAMI
.iss	JACOSUB
.ttml	TTML
.txt / .sub	DVDSUBTITLE
.jtc	-

Interne undertekster

Filendelse	Spesifikasjon
.mkv	VOBSub
.mkv	ASS / SSA / TEKST
.dat, .mpg, .mpeg, .vob	DVD-undetekst
.mp4	DVD-undetekst, TEKST

Kompatibilitet

Kabell tilkobling

For A Koble Til Et Kabelt Nettverk

- Du må ha et/en modem/ruter koblet til en aktiv breddbands-tilkobling.
- Koble TV-en til modemet/ruteren via en ethernetkabel. Det er en LAN-port på baksiden av TV-en.

1. Breddbands-ISP-forbindelse

2. LAN (ethernet)-kabel

3. LAN-ingang på baksiden av TV-en

Før å konfigurerer innstillingene for kabeltilkobling, se Netverk i Innstillingene menyen.

For et kanskje koble TV-en til lokallnettet avhengig av netverkets konfigurasjon. I et slike tilfelle, bruk en Ethernet-kabel for å koble TV-en direkte til netverkskortkontakten.

1. Veggfortsett for nettverk

2. LAN-ingang på baksiden av TV-en

Konfigurerering Av Innstillingene For Kabeled Enhet

Nettverkstypen

Nettverkstypen kan valges som Kablett enhet, Trådløs enheller Dekkvert, samtvar med TV-ens gjeldende tilkobling. Vel alternativet Kablett enhet hvis du kobler til via ethernet.

Etterpå må du koble mobilnettet opp mot routeren, og deretter deler du delingsprogramvare på mobilnettet din. Derefter velger du fier til du vil dele med TV-en.

Hvis tilkoblingen ikke fungerer som den skal, så kan du se om det er et problem med TV-en din. Ta kontakt med leverandøren din for å få hjelpe med teknisk feil.

- Stedet der overføringen er mest effektiv variert avhengig av brukstypen
 - Den tradisjonelle T1-funksjonen støtter 802.11 a, b, g og n-type modemmer. Det anbefales sterkt å bruke kommunikasjonsprotokollen IEEE 802.11n for å unngå eventuelle problemer mht. de ser på videoen.
 - Du må endre modemens SSDI når det er noen andre moderner i nærområdet med samme SSDI. Ellers kan du få problemer med tilkoblingen. Bruk kabel tilkobling hvis du opplever problemer med trådløs tilkobling.

Konfigurering Av Instillinger For Trådløse Enheter

Vil du vise, følg den mobile enheten og trykk på **OK**-knappen før å fortsette.

Hvis det er tilgjengelig, kan du laste ned et virtuelt fjernkontrollprogram fra serveren til den mobile enhetens programleverandør.

- nettverk. Alle nettverk som oppdages vil bli oppført.
Velg nettverket ditt fra listen og trykk OK.

Wake ON LAN

Wake-on-Wireless LAN (WoL) og Wake-on-LAN (WoL) er standarder som gjør at en enhet kan slås på eller viknes opp av en nettkortenhet. Meldingen sendes til enheten ved hjelp av et program som utføres på en ekstern enhet, som er koblet til det samme lokale nettverket, for eksempel en smarttelefon.

- Dette betyr at tilkoblingen er nå etablert. For å koble

fra et trådløst nettverk, markør **Nettverkstyp** trykk på Venstre- eller Høyre-knappene for

Bruke OS-enhetene i menyen i Netflix-menyen
være valgt som **På**. Det er nødvendig at
alle enhetene, hvorfra netverksmedien skal sendes
til TV-en og TV-en er koblet til samme netverk. Wake
on- funksjonen støttes kun for Android OS-enheter og
kan bare brukes via YouTube og Netflix-applikasjoner.

- tilkoblingsbekreftelse på TV-en din når enhetene er

paret. Veig YES (JA) bekrefte kreves.

Om du ønsker å unngå feil i TV-en din, er det viktig å unngå å bruke funksjonene nedenfor. Ellers vil denne funksjonene ikke være tilgjengelig. Det eneste tilfellet er ikke når TV-en slås på i standby-modus.


Det er også viktig å unngå å bruke funksjonene nedenfor. Ellers vil denne funksjonene ikke være tilgjengelig. Det eneste tilfellet er ikke når TV-en slås på i standby-modus.

Det er også viktig å unngå å bruke funksjonene nedenfor. Ellers vil denne funksjonene ikke være tilgjengelig. Det eneste tilfellet er ikke når TV-en slås på i standby-modus.

- Annen Informasjon

Statusen til tilkoblingen vil bli vist som **Tilkoblet** og den givende IP-adressen.

ed a sette Wake On-alternativet til AW.



- Bredbånd ISP-forbindelse
LAN (Ethernet)-kabel



Bredtbånd ISB forbinder os

1. En av de viktigste teknologiene er knappene og tastene. De er designet for å gjøre det enkelt å navigere i TV-appen. Knappene inkluderer en tilbakestilling-knapp som lar deg komme tilbake til den forrige kanalen du så. Det finnes også en knapp for å endre kanalene, en knapp for å endre lydnivået, og en knapp for å endre lysstyrken. Det finnes også en knapp for å endre kanalene, en knapp for å endre lydnivået, og en knapp for å endre lysstyrken.

2. Et annet viktig teknologi er WiFi. WiFi er et teknologi som gir deg muligheten til å koble deg til internett fra din TV. Dette er veldig nyttig når du ønsker å se streaming-tjenester som Netflix eller Amazon Prime Video. WiFi er også veldig nyttig når du ønsker å spille spill fra din PC til din TV.

3. Et tredje viktig teknologi er blant annet smart-TV-enhetene. Disse enhetene har en egen prosessor som gjør at de kan utføre flere oppgaver samtidig. De kan for eksempel spille video fra en USB-drev, streame video fra internett, og også spille spill fra en gamekonsole.

4. Et fjerde viktig teknologi er teknologien bak bildet. Dette inkluderer teknologien bak bilden, som for eksempel LCD, LED, og OLED. Dette teknologien er viktig for å få et godt bilde med god farge og kontrast.

5. Et femte viktig teknologi er teknologien bak lyden. Dette inkluderer teknologien bak lyden, som for eksempel Dolby Atmos og DTS:X. Dette teknologien er viktig for å få en god lydopplevelse med god lydtilføring.


Avanserte innstilling
å åpne den avanserte

- Overføringshastigheten varierer avhengig av overføringsteknologi mellom overfering av produkter, konferanser, av disse produksjoner, radio beløftet, innen konsert, og produksjone fra du bruker. Overføringen kan også bli av ruttl eller trådbrikett, avhengig av radiogjennomforbindelse eller trådbrikett, avhengig av radiogjennomforbindelse
- Overføringshastigheten varierer avhengig av antall båndbredd mellom overfering av produkter, konferanser, av disse produksjoner, radio beløftet, innen konsert, og produksjone fra du bruker. Konferanser kan også bli av ruttl eller trådbrikett, avhengig av radiogjennomforbindelse
- Overføringshastigheten varierer avhengig av antall båndbredd mellom overfering av produkter, konferanser, av disse produksjoner, radio beløftet, innen konsert, og produksjone fra du bruker. Konferanser kan også bli av ruttl eller trådbrikett, avhengig av radiogjennomforbindelse

- DECT-telefoner eller andre WLAN-11b-apparater. Standardtiderne for overføringshastigheten er de teoretiske maksimale verdierne for trådløse standarder. De er ikke de faktiske hastigheter på dataoverføring.

Koble til din mobile enhet via WLAN

 - Hvis din mobil enhet din har WLAN-funksjonalitet, kan du koble den til TV-en via en router for å få tilgang til internett og oppkaller.



- 110

Veggkontakt for nettkirk

LAN-inngang på baksiden av TV-en
konfigurering Av Instillinger For Kabelde
tilkobling
tilkoblingstypen
Overleiringshastigheten varierer av avstand og antall hindringer mellom overleiringspunktene. Denne overleiringshastigheten er ikke tilkoblet et IP-adressen, hvis en radio belønner. Innen trafikk, og produsene du bruker. Overleiringer kan også bli avbrutt eller frakoblet, avhengig av radiotilførselene eller tilkoblingstypen.

Åtgärdslös enhet eller Deaktivert, i samsvar med

- Hvis de mobile enheder din har WLAN-funksjonalitet, kan du koble den til TV-en via en router for å få tilgang til dataoverføring.

via Astra). Kingkasterne markerer et program som er "autostart", som startes automatisk av plattformen. Automatisk-programmet startes generelt først ned enten med knappene til å varde brukeren om den er en Hbbtv-program på den kanalen. Trykk på den røde knappen for å stoppe programmet. Etter at en side er vist, kan du trykke på den røde knappen igjen. Du kan bytte mellom redt, knappkontroll-modus og full-modus for programmet ved å trykke på den røde knappen. Merk at denne knappens sone ikke er borte med user er gitt av programmet og noen programmer kan fungere å mangle det. Hvis du bytter til en annen kanal mens en HbbTV program er aktiv (fenten i redt knapp kontroll-modus eller full-modus), kan følgende scenarer oppstå.

- Sekskaden kan forstørre kjøre.

• Sekskaden kan sies opp og en annen autostart redknapp-programmet kan bli lansert.

HbbTV gjør programmet så hentes både fra breddbånd eller kringkasting. Kingkasteren kan muligens en eller begge av dem. Hvis plattformen ikke har en fungerende bredbandsforbindelse, kan plattformen likvenn staten programmer som overføres via sendingen.

Programmene med redt autostart-knapp har som regel lenker til andre programmer. Brukeren kan bytte til andre programmer, ved å bruke tilgjengelige lenkerne. Programmen kan gi en måte å avslutte seg selv vanligvis knappen EXIT-knappen til dette.

HbbTV-applikasjoner bruker tasten på fjernkontrollen for å samhandle med brukeren. Når du starter et HbbTV-program, vil kontrollen enkelt laste inn varer underlagt programmet. For eksempel, numerisk kanalvalg kan kanskje ikke fungere på et teknisk TV-program der numrene indikerer teknisk-TV-sider.

HbbTV vær AV-knappen auslastet. Det er flere programmer som tilbyr VOD (video on demand) og operatørløsningene for TV. Brukeren kan bruke spill pause, stopp, forover og bakover lastene på fjernkontrollen for å samhandle med AV-innhold.

Merkt: Du kan aktivere eller deaktivere denne funksjonen fra menyene til fjernkontrollen.

Merkt: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle versjoner av HbbTV.

Merkt: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle versjoner av HbbTV.

Merkt: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle versjoner av HbbTV.

Merkt: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle versjoner av HbbTV.

Merkt: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle versjoner av HbbTV.

Merkt: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle versjoner av HbbTV.

hvis denne innstillingen er aktivert. Innstillingen er på forbildeinnstillingen.

Mediebedeling-side

For å tilgang til tilgjengelen **Mediebedeling** trykker du på opp-pilen nederst på venstre side av skjermen. Hvis du trykker på **Media Share**-væggen, vises en skjerm der du kan velge mediebedillettet for å dele med andre.

Merkt: Ikkje alle bideleffemeter støttes. Denne funksjonen vil ikke fungere hvis Lyd-/Videobedeling-funksjonen ikke støttes.

Smart Remote-tilkobling

Ende **TV** kan trykke på denne innstillingen for å gå til **TV**. Du kan trykke på denne innstillingen for å gå til **TV**-skjermen og bytte til en annen TV.

Rediger skjermene kanalister

Kan redigere kanaliste ved bruk av denne innstillingen. Hvis du er i tilgang til **Lyd-/Videobediling** være aktivert (hvis det er tilgangelig), trykk på **Meny**-knappen på fjernkontrollen, velg menyen **Innstillinger**→**System**→**Meny** og trykk på **OK** Unav og endre til **Aktivert**. Tven er klar til å koble den mobile enheten nå.

Før mediebedelingsfunksjonen skal alternativet **Lyd-/Videobediling** være aktivert (hvis det er tilgangelig).

Tastatur kan aktiveres ved å trykke på den spesifikke knappen på fjernkontrollen. Velg **TV**-skjermen og trykk på **Oppdater**-væggen. Velg **TV-en** for å sette inn.

Skjembebildet Mobil enhet

Start Smart Center-programmet. Hvis alle tilkoblingen programmet, vil du se **TV-en** navn på den mobile enheten. Hvis mannet til **TV-en** ikke vises på listen, vent litt og trykk på **Oppdater**-væggen. Velg **TV-en** for å sette inn.

Dette programmet kan du finne i kategoriene som gir tilgang til skjermene din.

Dette programmet henter den faktiske kanalisten fra **TV-en** først når den startet.

MINE KANALER: Programmene i de fire første kanalene fra kanalisten som ble hentet fra **TV-en**. Du kan endre de oppførte kanalene. Klikk på og hold ned miniatyrbilden for kanalen. En liste med kanaler vises og kan valgt kanalen du ønsker.

SKUESPILLERE OG BESETNING: Viser sommalle har knapp til det tilgjedende programmet.

DETALJER: Denne fanen gir sammendrag og informasjon om det valgte programmet. Det er også koblinger til Facebook - og Twitter-sidene for det valgte programmet.

VEDER: Gi videoen på YouTube referat til det valgte programmet.

Merkt: For enkelte funksjoner kan det være nødvendig med en Internett-tilkobling.

FollowMe TV-funksjon (hvis tilgjengelig)

Tast **FOLLOW ME** TV-wæggen nederst til venstre på skjermen på den mobile enheten for å endre oppsettet for **FollowMe** TV-funksjonen.

Trykk på overspillingsekonet for å starte streaming av innhold fra **TV-en** til den mobile enheten. Tilgjengelig hvis enheten din er innstert til telenets driftsnettverk.

Merkt: Denne modulen til FollowMe TV-funksjonen er aktivert som standard og muliggjør streaming av innhold fra **TV-en** til den mobile enheten.

Spelmodus

Merkt: For Android-enheter støttes ikke.

Brukergrensesnittet og Smart Center programmet kan endres avhengig av verdet som er valgt på enheten din.

Merkt: For OS-enheter støttes ikke.

Norsk

Merkt: Muligheten til å drøye alle funksjonene til dette programmet er avhengig av funksjonene på **TV-en** din.

Komme i Gang

Før du kommer til å bruke Internett-baserte funksjoner, må modenhetene kobles til internett.

VIKTIG: Sorg for at **TV-en** og mobiltelefonen er koblet til sammen (nettverk).

Før mediebedelingsfunksjonen skal alternativet **Lyd-/Videobediling** være aktivert (hvis det er tilgangelig).

Trykk på **Meny**-knappen på fjernkontrollen, velg menyen **Innstillinger**→**System**→**Meny** og trykk på **OK** Unav og endre til **Aktivert**. Tven er klar til å koble den mobile enheten nå.

Veg til kanalstilkobling

Velg **kanalstilkobling**. Du kan velge kanalstilkoblingen din som spesifisert.

Merkt: Denne funksjonen er bare for tilgjengelige användare enheter.

Smart Remote-tilkobling

Du kan bruke den mobile enheten din som et fjernkontrollprogrammet. Du kan redigere kanalstilkoblingen din som konstant ved å velge **TV-en**.

Merkt: Denne funksjonen er bare for tilgjengelige användare enheter.

Smart Remote-funksjon

Du kan bruke den mobile enheten din som en fjernkontroll til **TV-en**.

Merkt: Denne funksjonen er bare for tilgjengelige användare enheter.

Smart Remote-funksjon

Du kan bruke den mobile enheten din som en fjernkontroll til **TV-en**.

Merkt: Denne funksjonen er bare for tilgjengelige användare enheter.

Smart Remote-funksjon

Du kan bruke den mobile enheten din som en fjernkontroll til **TV-en**.

Merkt: Denne funksjonen er bare for tilgjengelige användare enheter.

Smart Remote-funksjon

Du kan bruke den mobile enheten din som en fjernkontroll til **TV-en**.

Merkt: Denne funksjonen er bare for tilgjengelige användare enheter.

Smart Remote-funksjon

Du kan bruke den mobile enheten din som en fjernkontroll til **TV-en**.

Merkt: Denne funksjonen er bare for tilgjengelige användare enheter.

Smart Remote-funksjon

Du kan bruke den mobile enheten din som en fjernkontroll til **TV-en**.

Merkt: Denne funksjonen er bare for tilgjengelige användare enheter.

Smart Remote-funksjon

Du kan bruke den mobile enheten din som en fjernkontroll til **TV-en**.

Merkt: Denne funksjonen er bare for tilgjengelige användare enheter.

Norsk - 30 -

Informasjon om DVB-funksjonalitet

Denne DVB-mottakeren er bare egnet for bruk i landet det ble designet for.

Selv om denne DVB-mottakeren oppfyller de nøyeste DVB-spesifikasjonene på produksjonsstasjonspunktet, kan vi ikke garantere kompatibilitet med fremtidige DVB-sendinger på grunn av endringer som kan bli implementert i kringkastingssignaler og teknologi. Enkelte digitale TV-funksjoner vil kanskje ikke være tilgjengelig i alle land.

Vi arbeider kontinuerlig for å forbedre våre produkter, derfor kan spesifikasjoner endres uten for varsel.
For informasjon om hvortil behovet kan klyppes bør deg kontakte butikken hvor du kjøpte utstyret ditt.

Indhold

Indhold	1
Indhold	1
Sikkerhedsoplysningen	2
Mærkning af produktet	2
Miljøinformation	3
Funktioner	3
Nedlodigende tilbehør	3
Standby-meddelelser	4
Licensmeddelelse	4
TV/belejningskap & belæring	4
Brug af TV hovedmenu	5
Sæt batteriene i fjernbetjeningen	6
Strømmerforbindelse	6
Anlægge forbindelse	6
Licensmeddelelse	6
Oplysninger om bortsættelse	7
Specifikationer	7
Fjernbetjening	9
Tilslutning	10
Tænding og slukning	11
Forsættigsinstallations	11
Mediesplining via USB-indgang	12
USB-prægelse	12
Mediebrowser	13
FellowMe TV	13
CEC	13
Manuel	14
Indstillingsskjermens indhold	15

**FORSIGTIG****RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
MÅ KÆKE ARMES**

FORSIGTIG: FOR AT UNDGÅ RISIKO FOR ELEKTRISK STØD:
FJERN KÆDE DÆSEL TÆLLER (BAGSENDEN),
DER FINDES NGEN SERVICERABEDE
INDEN I VED VOX FOR SERVICERING SKAL
SERVICERATE KONTAKTS.

Under ekstreme variotyper (større, lyn) og lange naktiviteter (pa tere), så abryd TV et strømmen.

Stereoanlægget bringes til at afryde TV et strømmen. Hvis skal derfor fra højre tiden vægne tigengeligt og brugt. Hvis TV'e ikke er frakoblet elektrisk fra lyset, vil enheden stigende trække kabelen i alle situationer, selv hvis fjernsynet er slukket.

Bemærk: Før udtagning af strømkilden på bøjlening for at sænke risikoen for brand.

VIGTIGT - Læs brugsanvisningen helt inden installation eller brug.

ADVARSEL: Dette produkt er beregnet til bruk av personer (herunder børn) som er i stand til at anvende en sådan enhet overvåget, med mindre, medmindre de har fått instruktioner til bruk apparatet av en person med ansvar for deres sikkerhet.

• Brug ikke TV'en højde på mindre end 200 meter over havets overflade, på terre steder og i regioner med moderat eller tropisk klima.

• TV-apparatet er beregnet til brugsområdet og alminnelig brug, men kan også anvendes på og under slesvindstyringer. Hvis forstyrrelse opstår, hvor kan forslagene med teknisk markering, alene. Bemærk sådanne oplysninger af sikkerhedsdansmisse årsager.

Klasse II-udstyr: Dette apparat er uformet på en sådan måde, at det ikke træver en sikkerhedsinstallations terminal.

Farliggende terminalistik: Den markerede terminal er farlig vedende under normale driftsforhold.

Forsigtig se betjeling/gavleolding: Det (er) markerede område) indeholder man- eller knapcelle batterier, som kan udskiftes af brugeren.

Klasse 1 Laserprodukt: Dette produkt indeholder en Klasse 1-laserdiode, som er sikker under en rimelig forudsættelse af driftsmodus.

CLASS 1 LASER PRODUCT

• Udsat ikke TV'en for dyp eller sprejt af vasket og bør ikke være over TV'en (feks på hyder over enheden).

• Udsat ikke TV et for direkte sollys eller placer ikke øben lid, såsom stolstænning på toppen af eller i nærheden af fjernsynet.

• Placer ikke varmekilder, såsom elektriske varmeapparater, radiatører mv. nær TV et.

• For at undgå TV et på gulvet og skræller. opbevares utilgængeligt til babyer, børn og husdyr.

• Førstig omhyggeligt tilstevet til TV et. Hvis stativet er forsynet med skruer, strammes skruerne godt fast for at forhindre TV et i væg. Overstram ikke skruerne og monter stativet gummifoder ordentligt.

• Smid ikke batteriene i lid eller sammen med farlige eller brandbare materialer.

ADVARSEL: Batterien må ikke udsættes for stark varme som direkte solskin, lid og lignende.

ADVARSEL: For designet til at fungere korrekt, skal du ikke tage ud fra ene- og hovedtelefoner

kan medføre tab af hørelse. – Lad ALDRIG nogen, som ikke har erfarenhed af at arbejde med dette produkt, få adgang til det.

• Anbring ikke håndklæde, skærm, skubbe noget i gennem huller og sprækker eller andre abnings- dækslet.

ADVARSEL: Dette produkt er beregnet til bruk av personer (herunder børn) som er i stand til at anvende en sådan enhet overvåget, med mindre, medmindre de har fått instruktioner til bruk apparatet av en person med ansvar for deres sikkerhet.

• Brug ikke TV'en højde på mindre end 200 meter over havets overflade, på terre steder og i regioner med moderat eller tropisk klima.

• TV-apparatet er beregnet til brugsområdet og alminnelig brug, men kan også anvendes på og under slesvindstyringer. Hvis forstyrrelse opstår, hvor kan forslagene med teknisk markering, alene. Bemærk sådanne oplysninger af sikkerhedsdansmisse årsager.

Klasse II-udstyr: Dette apparat er uformet på en sådan måde, at det ikke træver en sikkerhedsinstallations terminal.

Farliggende terminalistik: Den markerede terminal er farlig vedende under normale driftsforhold.

Forsigtig se betjeling/gavleolding: Det (er) markerede område) indeholder man- eller knapcelle batterier, som kan udskiftes af brugeren.

Klasse 1 Laserprodukt: Dette produkt indeholder en Klasse 1-laserdiode, som er sikker under en rimelig forudsættelse af driftsmodus.

• Udsat ikke TV'en for dyp eller sprejt af vasket og bør ikke være over TV'en (feks på hyder over enheden).

ADVARSLER VED VÆGMONTERING

• Læs vejledningen før montering af dit TV på væggen.

• Vægmonteringskit er elektrisk. Du kan få det fra din lokale forhandler, hvis ikke det følger med TV et.

• Installér ikke TV et på et loft eller på en skræl væg.

• Brug de angivne vægmonteringsskruer og andet tilbehør.

• Stram vægmonteringsskruene for at forhindre TV et i fælde. Over-sænd ikke skruene.

Mulighedsinformation

Dette TV er designet til at være miljøvenligt. Du kan reducere energiforbruget på følgende måde:

Hvis du, industriel Energibesparelse til Minimum, Midlertid Maximum eller Auto. TV'en reducerer energiforbruget i overensstemmelse hermed. Hvis du kan lide at installere baggrundsbelysningen til last værdi indstiller som Brugerbefriert og justere baggrundsbelysningen under indstillingen Energibesparelse) manuelt ved hjælp værdien en højre knapper på fjernbetjeningen. Samt for at slå denne indstillingen fra.

Bemærk: Tilgangen Energibesparelsess indstillingen kan være afhængig af den valgte tilstand mellem Billde.

Energibesparelsess indstillingen kan findes i menuen Systemmenuen.

Funktioner: Bemærk, at nogle billeddistributioner ikke vil kunne ændres.

Hvis du, nægt nethøjtydelighed, vil Skærmens slukkes 15 sekunder meddelelsen, blive vist til skærmnen. Vælg Gå videre, og tryk på OK, for at slukke for skærmmen med det samme. Hvis du ikke trykker på en knap, vil skærmmen være slukket i 15 sekunder. Tryk på en knap på fjernbetjeningen eller på TV'en for at tænde for skærmmen igen.

Bemærk: Skærm fra indstilling er ikke tilgængelig, hvis tilstand er Indstillet til Spil.

• Læs hvordan du kan få klare op på problemer for at komme på TV'en eller deres kontrollknapper. Hvis du nuværende er ved at blive afmonteret og flytter, bør der samme overvejelse som ovenfor anvendes.

Apparat forbundet til bygninginstallationsernes bestiktede jordforbindelse gennem hovednettet eller gennem andet, apparet til et jord- eller TV-distributionsystem jordforbindelse - og til et antenne/kabel/satelli-TV fra strømkontakten. Dette vil reducere energiforbruget.

Funktioner: Bemærk, at nogle billeddistributioner ikke vil kunne ændres.

Fjeld interne digital antennekabel/satelli-TV (DV-B/T-T2/CZ)

• HDMI-indgang til at tilslutte andre enheder med HDMI-klik

• USB-indgang

• OSD-menu-system

• Stereoelydsystem

• Test-TV

Aændring af kanaler og lydstyrke

Du kan skifte kanal og justere volumen ved at ændre indstillingen for funktionen **Auto TV OFF** i menuen **Indstilling**.

TV-bejældning/klaps & betjening

• Automatisk programmeringssystem

• Manuelt tuning

• Automatisk slukning efter op til otte timer.

• Sleep-timer

• Bemærkning

• Automatisk vuckles, når der ingen udsendelse er.

• NTSC-forspiking

• AVL (Automatisk lydsvirkregnæse).

• PLL (Frekvensensøgning)

• PC-tilgang

• Spilliststand (ekstra)

• Blidt-deaktivéringsfunktion

• Programudspilse

• Programudskytning

• Ethernet (LAN) til internettforbindelse og -tjeneste

• 802.11 b/g/n indbygget WLAN-understøttelse

• Audio / Video Deling

• HDMI-TV

• Medfølgende rengøring

• Sammenligning

• Batterier: 2 x AAA

• Institusionslog

• Standard-mødeflader

Hvis TV'er ikke modtager noget indsigtsignal (fx eksempler fra en antennee eller HDMI-kable) 3 minutter, vil den gå på standby. TV'en tændes næste gang, hvilket følgerende beskud blive vist. Den skal til standby-tildæmp automatisk, før den ikke var nogen input-signal i lang tid."

Auto TV OFF indstilling > Indstilling

Men menuen kan indlæses i en værdi mellem 1 og 8 timer som standard. Hvis denne indstilling vælges, vil TV'en slukkes og TV'en vil bliver tændt og ikke er blevet belyst i løbet af den indstillede tid, hvilket det sætte til standby efter den indstillede tid, udeladt. Når du tænder næste gang på TV'en, vil den følgende meddelelse blive vist: "TV'et skiftede til standby-tildæmp automatisk, da der ikke skete nogen handling i lang tid." Inden TV'en skifter til standby-tildæmp, vises et dialogvindue. Hvis du ikke trykker på nogen knap i mindst 5 minutter, så kan du efter en venstredrøjt 5 minutter, så kan du trykke på OK for at tænde TV'en til standby-tildæmp. Hvis du fremhæver **Nøj**, og trykker på OK, forbliver fjernstyret tændt. Du kan også vælge at annullere funktionen **Auto TV OFF** fra denne dialog. Fremhæv **Dæktræk** 90 træk og **OK**, og hvis det forbinder tændt og funktionen annulleres. Du kan aktivere denne funktion

Tryk på knappen **Menu** på din fjernbetjening, for at se hovedmenuen. Brug retningsknappene og **OK**-knappen til at navigere og indstille. Tryk på **Retur/Back** indgangen for at forlade en menukæmpe.

Brug af fjernbetjeningen

Hvis de elektriske systemer er tilsluttet TV'en, kan du skifte mellem de forskellige signalindgange. Tryk på **Kildekøn** på din fjernbetjening flere gange i træk, for at vælge de forskellige kilder.

Ændring af kanaler og lydstyrke

Du kan skifte kanal og justere volumen ved at bruge **Programme +/-** og **Volumen +/-**-knappene på fjernstyret.

Bug til TVovedmenu

Når der er trykt på **Menu**-knappen, vil TV'en hovedmenuen vises i bunden af skærmen. Samme **Volume +/-**-knapperne på fjernstyret.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For at få tilgang til **TVovedmenu**

Når der er trykt på **OK** under **TVovedmenu**.

For


rumtemperatur, for du tilslutter det til strømforsyningen.

Anbring strømkabel til sikringskorten.

Antennelørbindelse

Forbind antennen - eller kabel-TV-stikket til ANTENNEANTENNE - eller kabel-TV-stikket til SATELLITINDGANGEN(LNB), der er placeret nederst bag på TV'en.

TV'sets basisde



3. Indstillinger

Du kan styre indstillingene på dit TV ved at benytte valgmulighederne denne menu. Se afsnittet **Indstigningsmenuens indhold** for flere oplysninger.

4. ADRS

Når dit TV er forbundet til Internettet, vil relativt indhold og/år være tilgængeligt, herunder Apps

relateret indhold. Ved hjælp af menuen Apps kan

du få adgang til og administrere dine applikationer.

Du kan tilføje nye apps fra markeds eller slatelektiske store tilbage til menuen Apps.

Se Apps-afsnittet for flere oplysninger.

5. Kilder

Can styre dine optagelser ved at benytte

valgmulighederne denne menu. For at ændre den

aktuelt kilde fremhæves et af mulighedene, og tryk

6. 5.1. Klude-indstilling

Rediger navnene, aktiver eller deaktivér valige

kludeindstillingen.

Sæt batteriene i fjernbetjeningen

Fjern bagdækslet, og sæt batteriernummer. Du skal

gøre følgende for at gøre det:

• Placer spidsen af en pen eller en anden spids

spids ind i hullet over dækskillet og tryk ned.

Indsat i AAA-batterier. Sørg for at (+) og (-)-hæm

stemer overens (var opmærksom på korrekt po-

lærlæring). Bland ikke gamle og nye batterier. Dette

kun med nogle af samme eller tilsvarende type. Sæt

dækskillet på igen.

En bækslet vil blive vist på skærmen, når batteriene

er næsten tomme og skal udskiftes. Bemærk, at når

batteriene er flade, kan fjernbetjeningens ydelse

blive forringet.

Batterier må ikke udsættes for stærk varme som direkte

solskin, lød, og lignende.

Strømmesforbindelses

VIGTIGT! Dette TV-apparat er designet til at fungere

med 20-240V 50Hz strømkonakt.

Efter udtagning skal

kontakten tilbage tilbage til produktet grås.

Bemærk: Pb-iemarket som sidder under batteri/symbolet angiver, at dette batteri indeholder bly.



1. Produktet Spesifikationer

2. Batteri

3. TV'sets basisde

4. Antennelørbindelse

5. Indstillinger

6. 5.1. Klude-indstilling

7. Strømmesforbindelses

8. Batteri

9. Antennelørbindelse

10. Indstillinger

11. Strømmesforbindelses

12. Batteri

13. Antennelørbindelse

14. Indstillinger

15. Strømmesforbindelses

16. Batteri

17. Antennelørbindelse

18. Indstillinger

19. Strømmesforbindelses

20. Batteri

21. Antennelørbindelse

22. Indstillinger

23. Strømmesforbindelses


Trådløse LAN-Specifikationer

Frekvensområder	Maksimal udgangsstrøm
240.0 - 2483.5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5280 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Landegrænsninger

Denne enhed er beregnet til hjemme- og kontorbrug i alle EU-lande og andre lande efter de relevante EU-direktiver uden nogen begrænsning, bortset fra de nedenfor navngivne lande.

Land	Begrænsninger:
Bulgarien	Generel tilladelse krævet til udendørs brug og offentlig service
Frankrig	Indendørstilgang til 2454 til 2483.5 MHz
Italien	Hvis det bruges uden for egen bolig, kræves der en general tilladelse
Grækenland	Indendørstilgang kun til 5470 MHz til 5725 MHz-banden
Luxembourg	Generel tilladelse krævet til netværk og service forsyning (ikke for spartum)
Norge	Radiostrammission er forbudt for del 90-geografiske område inden for en radius af 20 km fra centrum af Ny-Alesund
Den Russiske Føderation	Kun indendørs brug
Kravene til et land kan til enhver tid ændres. Det anbefales, at brugeren undersøger den aktuelle status hos de lokale myndigheder om deres nationale regler for både 2,4 GHz og 5 GHz trådløs LAN.	



1. Standby: Tænd/slukker TV'et

2. Numerisk knapper: Skifter kanal, indaster et tal eller bogstav i tekstdaten på skærmen.

3. Sprøjt: Skifter mellem lyd-listande (analog TV), vens og højre audio/tekst-spug og sæter understrek til eller fra (digital saett understrekster til og fra (digital TV), hvor det er tilgængeligt).

4. Lydlys: Styrker hell for lydsystem på TV'et

5. Volumen +/-:

Guide: Viser den elektroniske programoversigt.

Rulnings/Bestemte knapper: Brugestil at navigere menuer, indhold, osv. og viser undersider i tekn-TV, når der trykkes Hjem eller Venstre.

OK: Bekræfter brugestil, holder siden (Tekn-TV-Listland), viser kanalmenu (DTV-listland)

Tilbage/Retur: Vandrer tilbage til forrige skærm, åbner indeksliste i Tekn-TV-listland) Sætter hurtigt næste kanal i tekn-TV-listland)

NetfliX: Starter Netflix-programmet

6. MIN KNAP 1 (*):

Farvede knapper: Farve tilhørende på skærmen for farvede knapindikatorer

7. Spol tilbage Flytter billeder bagud i medier, såsom film

8. Oplag: Optager programmer

9. Afspil: Starter afspilning af valgt medie

10. Pause: Pausser mediet, der afspilles, startet medforskud optagelse

11. Stop: Stopper mediet, der afspilles

12. Hurtigt fremadspoling Flytter billeder fremad i medier, såsom film

13. Info: Viser information om indhold på skærmen, viser skjult information (revé - 1 Tekn-TV-listland)

14. Prime Video: Åbner Amazon Prime Video-applications

20. YouTube: Starter YouTube-applications

21. Afslut: Lukker og går ud fra viste menuer eller vender tilbage til forrige skærm

22. Info: Viser information om indhold på tekn-TV-listland, viser skjult information (revé - 1 Tekn-TV-listland)

23. Menu: Viser TV-menuen

24. Program +/-:

25. Tekst: Viser tekn-TV (tvvis tilgangsgly), tryk igen for at tægne Tekn-TV over et normalt udendørssele (mix)

26. Klude: Viser alle tilgængelige udsendelser og indholdsider

(*) MIN KNAP 1:

Denne knap kan have en standardfunktion afhængigt af model. Du kan imidlertid oprette en særlig funktion for denne tasten, ved at trykke på den i sekunder, når du står på den ønskede side af en kanal. En bekraftelsesbesked vil blive vist på skærmen. Når den MIN KNAP 1 forbundet med den valgte funktion.

Bemærk, at hvis du udøver forstørrelsesinstillationen, vil MIN KNAP 1 ikke mulstilt til sin standardfunktion.

Indstillingen Internettforbindelse	er deaktiveret, vil netværks-/internetteindsættelserne springes over og vil ikke blive vist. Hvis du har spændsat, klarer eller komponenter vedrørende dems privatstillingstilstand på din højttaler, venligst send en e-mail til Market_Naste@tvosound.com .
Sådan sættes TV'en	<p>Tidsløs strømkabel til en strømkilde, såsom en strømkontakt (220-240V, 50 Hz).</p> <p>For at tænde TV'en fra standbystand skal man enten:</p> <ul style="list-style-type: none"> Trykke på Standby-knappen. Program +/--eller en numerisk tast på fjernbetjeningen. Trykke på Tilslutning-knappen på OK-knappen på OK-knappen på fjernbetjeningen for at forstørre og udvide menuen til Tilslutning, såsom Netværk/Internetteindsættelser-menuen vil blive listet. Dertil hører også Tilslutning-asplenier for at konfigurere en kabel eller en radios forbundne. Hvis du vil have dit TV til at forbruge mindre strøm i standby-tilstand, kan du deaktivere Wake On-indsættelser ved at indstille den som Off. Efter at indstillingen er gennemført, marker Næste og tryk på OK-knappen for at fortsætte.
Sådan sættes TV'en	<p>På den næste skærm kan du indstille udsættelsesstypen, når din kryptering af kanal signering (TSR) sagtes, indstille kryptering af kanal signering og tilstands (afhængigt af landsgaev) præferencer. Derudover kan du indstille en udsættelse type som favorit. Det vil give priorititet til dine valg af udsættelsesstyper under signeringen og kanalene i den vil blive noderet på toppen af kanallisten. Når du er færdig, marker Næste og tryk på OK for at fortsætte.</p>
Sådan sættes TV'en	<p>Tryk på knappen Standby på fjernbetjeningen eller holdmidten af befjerningshåndtagen på TV'en i denne sekunder, så den skifter til standbystand.</p> <p>Til sluttet TV'en og stik med et stikkontakten.</p> <p>Bemærk: Hvis fremtidig er blandt i standbystand, kan standard-LED blinke for at markere, at funktionen sidste-signingne og OK-knappen.</p> <p>Over Alt download eller Univer aktivitet LED'et vil kun gå ud, når TV'en er i standbystand.</p>

Forsættelsesinstallation

Forbindelse	Enhed	Kabler
VGA tilskærm (bærbar)		VGA tilslutning (bærbar)
AUDIO IN		PC/YPbPr/Audio tilslutning (bagude)
SPDIF (Optical Out)		SPDIF (Optical Out) tilslutning (tilbage)
HØYTALER		Avgang (Audio/Video) tilslutning (bag)
YPBPR		YPBPR tilslutning (tilbage)
LAN		Ethernet tilslutning (tilbage)

Se illustrationerne på venstre side

Du kan bruge YPbPr til VGA-kabel til at aktivere YPbPr-signal via VGA-indgangen. Du kan ikke bruge VGA og PC-YPBPR på samme tid. For at aktivere YPBPR, skal du bruge bagvedens ydmykning med et PBP-YPBPR-kabel (indgående ikke) til fjernbetjeningen. Ved at bruge en ydmykning skal du ikke vælge **Y/PbPr** under **Indstillingen af fjernbetjening**.

* Brug **Y/PbPr** til **TV** et **indstillingen af fjernbetjening**.

Sådan sættes TV'en

Tryk på knappen **Standby** på fjernbetjeningen eller holdmidten af befjerningshåndtagen på TV'en i denne sekunder, så den skifter til standbystand.

Til sluttet TV'en og **stik med et stikkontakten**.

Bemærk: Hvis **fremtidig er blandt i standbystand**, kan standard-LED blinke for at markere, at funktionen sidste-signingne og **OK**-knappen.

Over Alt download eller Univer aktivitet LED'et vil kun gå ud, når TV'en er i standbystand.

Forsættelsesinstallation

Når det tændes for første gang, vises et sprøjtsgærskema. Vælg det ønskede sprøjtsgærskema på **OK** af øjeblikken til installationsvejledningen skal du indstille dine præferencer ved hjælp af retningsknapperne og **OK**-knappen.

På den næste skærm indstiller du dit lands præference. Afhængigt af det valgte Land, kan du blive bedt om at indstille en PIN-kode på din TV. Den valgte PIN kan ikke være 0000. Hvis du bliver bedt om at indstille en PIN-kode til en menuduktion senere, skal du indstille den.

Du kan aktiver **Buttetskiftestand** på dette trin. Denne mulighed vil konfigurere din TV's indstillingen for buttismile og afhængigt af din anvendte TV-modell bør du understøtte funktionen, vil den oppegne skærmene som et indbomber. Denne indstilling er kun præferencielig. Det arbejder ved hjælp af **Hjemmetilstand** ved at bruge **Hjemmetilstand**. Dette vil være ligængeligt. **I indstillingen-Mere** menuen og kan slukkes/handles senere. Forældring vil også tryk på **OK** for at fortsætte.

Aftænding af **TV**'ens modul og landtavle vises. **Privatstillingens gemmenum** til dette punkt. Ved at anvende denne menu kan du indstille dine præferencier. Fremhav en funktion og brug venstre og højre retningsknapper for at aktivere eller deaktivere. Inden der foretages en anden indstilling skal du vælge **OK**-knappen.

Bemærk: **Signnings værdier ændres** ved at vælge **Signatur**.

Analog udsendelse signering er et alternativ til fjernsyns signering af analoge udsender, efter at andre indledende indstillingen er foretaget. Eller at andre indledende indstillingen er udfor. Vil TV et præferencer da sætte en lignende udsender blandt de valgte udsættelsesstyper.

Hvis du vil tilslute en enhed til TV'en, skal du sætte for, at både TV og enheden er slukket, før du opretter en forbindelse. Når forbindelsen er etableret, kan du tænde for enhederne og bruge dem.

USB-drevet ikke er kompatibelt, vil en fejmeddelelse blive vist.

For at opnå langvarige programmer, såsom film, spil og dokumenter, kan de fleste USB-harddiske (HDD's), opnåede programmer gennem den tilsluttede USB-disk. Hvis du ønsker det, kan du nemt kopiere og oprette en computer, men denne vil ikke være tilgængelig til opnåelse på computeren. Du kan kun afspille opnåelse via dit TV.

Forsikr om, at løbesykonkvensen kan forekomme under tilgangskøying. Reddagsels undstøttes ikke. "TV" kan opnåede programmer op til 1 timer. Opnåede programmer opnåede i partitioner på GB. Hvis skrivehastigheden for den tilsluttede USB-disk ikke er tilstrækkelig, kan opnåelse mislykkes, og tilgangskøying funktionsløs muligvis ikke være tilgængelig.

Der skal givet et arbejdssted, det at bruge USB-harddiske til opnåede programmer. Fra katalogen USB/HDD under en opnåelse. Dette kan beskrive den tilsluttede USB/HDD.

Hvis nedenstående er taget ud, mens der er en aktiv USB-opnåede tilmedindstilling, vil den blive annulleret. Multipartitionsundersættere er til rådighed. Der understøttes også til fordelagte partitioner. USB-filer eller USB-harddisk-filer er muligt ikke kompatible med det TV, TV-tilmedindstillerne FAT32 og NTFS diskopnåelse med opnåelse vil ikke være tilgængelige med NTFS-formaterede disk.

Under formatering af USB-hardiske, der har mere end 1TB (1000GB) lagringsplads, kan du muligvis opnå noget problemer i formateringsprocessen. Venligst for at undgå opnåelse fra USB-indgangen, når teknisk er tændt, slukkes ekst. TV automatiske Test-TV deaktiveres også ved løbende opnåelse under afspilning.

Ta starten fra Optag, Afspil, Pause, Display (til playstation)-taster kan ikke bruges, mens Test-TV er aktiveret. Hvis turen starter en opnåelse på en teknisk er tændt, slukkes ekst. TV automatiske Test-TV deaktiveres også ved løbende opnåelse under afspilning.

Tryk på knappen Pause mens du ser en udendørs at aktiver en forstørrelsesfunktion. I forstørrelsesfunktionen vil skærmen skifte tilbage til opnåelse. Mens du holder en opnåelse samtidigt på den tilsluttede USB-disk.

Tryk på Afspil-tasten for at genoptage program på pause, fra hvorførl stoppen. Tryk på knappen Stop for at stoppe tilsluttede opnåelse og vendre tilbage til live-udsendelsen.

Tidsforlængning kan ikke bruges, mens du er i udendørs det at forstørrelsesfunktionen. I forstørrelsesfunktionen vil du få genoptaget normal afspilning eller hurtig fremadspolings-valg.

Du kan ikke bruge en USB-harddisk.

Igen, for at opnå den næste event efter at have valgt det næste program inde fra EPG. Tryk på OK for at stop for at annullere øjeblikkelig opnåelse.

Stop for at annullere øjeblikkelig opnåelse. Denne funktion kan ikke udføres under opnåelsestilstand. Når du opnåede en under tilmedindstilling, vises et adversaledesmønster på skærmen, hvis din USB-hdds hastighed ikke er tilstrækkelig.

Varning af opnåede programmer

Vælg Optagknappen fra TV-menuen. Vælg et optageligt element fra listen (hvis der er optageligt lidt). Tryk på knappen OK for at stoppe tilmedindstillingen. Tryk på knappen Stop for at stoppe en tilgangskøying og vendre tilbage til Optagelse.

Længsom fremadspolings

Hvis du trykker på Pause-knappen, mens du opnåede programmer, vil den langsomme fremadspolingsfunktion være tilgængelig. Du kan bruge Hurtig fremadspolings-knappen for at spole fremad. Gentagende tryk på Hurtig fremadspolings-knappen ændrer langsom fremadspolingshastighed.

Optagelse af tilmedindstillingen, og tryk på OK.

Vælg faren menuen TV-optagelse for at konfigurere optagelsesfunktionen, og tryk på OK. Formater disk: Du kan bruge Formater-Disk-funktionen til formatering af den tilsluttede USB-disk. Den pinkode er nødvendig for at bruge Formater-Disk-funktionen.

Bemærk: (*) Standard prispræmie kan variere med et prispræmie, der anvendes som en afpræmie af prisen under **Festivitetsinstallations**. Det er ikke kompatibel med alle mobile enheder.

Vigtigt! Formatering af USB-drevet vil slette ALLE filer, og det vil slette alle data. Det vil konvertere til FAT32, der er de fleste filer vil blive konverteret til en formattering, men vi miste alle de data, hvis meddelelsen **USB-disks skrivhastighed er for langsom til optagelse** vises på skærmen under start af en optagelse. Skal du forsøge at genstarte optagelsen. Hvis du stadig får visse fejl, er det muligt, at USB-disk ikke opnåede hastighedsgrave. Prøv at tilslutte en anden USB-disk.

Mediaoptagelse

Du kan bruge tilmedindstillingen at styre de CEC-kompatible enheder, der er tilsluttet via HDMI-porten på fjernbetjeningen til TV.

CEC-tilslutning til menuen **System>Indstillerne>More** tilsluttes til **Aktiver**. Tryk på Klude-knappen for at tilslutte en USB-lagredenhed til dit TV.

Denne funktion gør det muligt at styre de CEC-kompatible enheder, der er tilsluttet via HDMI-porten på din smart-TV ved hjælp af **FollowMe TV**-funktionen.

Bemærk: Afhængig af model understøtter dit TV muligvis ikke denne funktion. Denne appularation er måske ikke kompatibel med alle mobile enheder.

Vælg deretter den ønskede menue, og tryk på OK for at vælge deretter den næste event efter at have valgt det næste program fra EPG. Tryk på OK for at stop for at annullere øjeblikkelig opnåelse.

Stop for at annullere øjeblikkelig opnåelse. Denne funktion kan ikke udføres under opnåelsestilstand. Når du opnåede en under tilmedindstilling, vises et adversaledesmønster på skærmen, hvis din USB-hdds hastighed ikke er tilstrækkelig.

Kun tilsluttede USB-hdds kan tilsluttes til medindstillingen. Hvis du ønsker det, kan du tilslutte en USB-hdd til dit TV, mens TV'et vil tilslutte en USB-stik. Du skal deretter vælge for at starte optagelsen af en opnåelse.

For at bruge optagelsen, skal dit USB-stik have 2 GB ledig plads og være USB 2.0 kompatibel. Hvis

du tilslutter en USB-hdd til dit TV, mens TV'et vil tilslutte en USB-stik. Du skal deretter vælge for at vælge deretter den næste event efter at have valgt det næste program fra EPG. Tryk på OK for at stop for at annullere øjeblikkelig opnåelse.

Stop for at annullere øjeblikkelig opnåelse. Denne funktion kan ikke udføres under opnåelsestilstand. Når du opnåede en under tilmedindstilling, vises et adversaledesmønster på skærmen, hvis din USB-hdds hastighed ikke er tilstrækkelig.

Kun tilsluttede USB-hdds kan tilsluttes til medindstillingen. Hvis du ønsker det, kan du tilslutte en USB-hdd til dit TV, mens TV'et vil tilslutte en USB-stik. Du skal deretter vælge for at starte optagelsen af en opnåelse.

Vælg Optagknappen fra TV-menuen. Vælg et optageligt element fra listen (hvis der er optageligt lidt). Tryk på knappen OK for at stoppe tilmedindstillingen. Tryk på knappen Stop for at stoppe en tilgangskøying og vendre tilbage til Optagelse.

Støjfejér/blendefunktion

Afslapning med og aktiver Sløs slappe af afslapning i corona (afslapning i højde)

Afslapning med og aktiver Sløs slappe af afslapning i stil (afslapning i stil)

Afslapning med og aktiver Sløs slappe af afslapning i stil (afslapning i stil)

Afslapning med og aktiver Sløs slappe af afslapning i stil (afslapning i stil)

Afslapning med og aktiver Sløs slappe af afslapning i stil (afslapning i stil)

Afslapning med og aktiver Sløs slappe af afslapning i stil (afslapning i stil)

Afslapning med og aktiver Sløs slappe af afslapning i stil (afslapning i stil)

Vælg deretter den ønskede menue, og tryk på OK for at vælge deretter den næste event efter at have valgt det næste program fra EPG. Tryk på OK for at stop for at annullere øjeblikkelig opnåelse.

Stop for at annullere øjeblikkelig opnåelse. Denne funktion kan ikke udføres under opnåelsestilstand. Når du opnåede en under tilmedindstilling, vises et adversaledesmønster på skærmen, hvis din USB-hdds hastighed ikke er tilstrækkelig.

Kun tilsluttede USB-hdds kan tilsluttes til medindstillingen. Hvis du ønsker det, kan du tilslutte en USB-hdd til dit TV, mens TV'et vil tilslutte en USB-stik. Du skal deretter vælge for at starte optagelsen af en opnåelse.

Vælg Optagknappen fra TV-menuen. Vælg et optageligt element fra listen (hvis der er optageligt lidt). Tryk på knappen OK for at stoppe tilmedindstillingen. Tryk på knappen Stop for at stoppe en tilgangskøying og vendre tilbage til Optagelse.

Støjfejér/blendefunktion

Afslapning med og aktiver Sløs slappe af afslapning i corona (afslapning i højde)

Afslapning med og aktiver Sløs slappe af afslapning i stil (afslapning i stil)

Afslapning med og aktiver Sløs slappe af afslapning i stil (afslapning i stil)

Afslapning med og aktiver Sløs slappe af afslapning i stil (afslapning i stil)

Afslapning med og aktiver Sløs slappe af afslapning i stil (afslapning i stil)

Afslapning med og aktiver Sløs slappe af afslapning i stil (afslapning i stil)

Afslapning med og aktiver Sløs slappe af afslapning i stil (afslapning i stil)

Vælg deretter den ønskede menue, og tryk på OK for at vælge deretter den næste event efter at have valgt det næste program fra EPG. Tryk på OK for at stop for at annullere øjeblikkelig opnåelse.

Stop for at annullere øjeblikkelig opnåelse. Denne funktion kan ikke udføres under opnåelsestilstand. Når du opnåede en under tilmedindstilling, vises et adversaledesmønster på skærmen, hvis din USB-hdds hastighed ikke er tilstrækkelig.

Kun tilsluttede USB-hdds kan tilsluttes til medindstillingen. Hvis du ønsker det, kan du tilslutte en USB-hdd til dit TV, mens TV'et vil tilslutte en USB-stik. Du skal deretter vælge for at starte optagelsen af en opnåelse.

Vælg Optagknappen fra TV-menuen. Vælg et optageligt element fra listen (hvis der er optageligt lidt). Tryk på knappen OK for at stoppe tilmedindstillingen. Tryk på knappen Stop for at stoppe en tilgangskøying og vendre tilbage til Optagelse.

Støjfejér/blendefunktion

Afslapning med og aktiver Sløs slappe af afslapning i corona (afslapning i højde)

Afslapning med og aktiver Sløs slappe af afslapning i stil (afslapning i stil)

Afslapning med og aktiver Sløs slappe af afslapning i stil (afslapning i stil)

Afslapning med og aktiver Sløs slappe af afslapning i stil (afslapning i stil)

Afslapning med og aktiver Sløs slappe af afslapning i stil (afslapning i stil)

Afslapning med og aktiver Sløs slappe af afslapning i stil (afslapning i stil)

Afslapning med og aktiver Sløs slappe af afslapning i stil (afslapning i stil)

Vælg deretter den ønskede menue, og tryk på OK for at vælge deretter den næste event efter at have valgt det næste program fra EPG. Tryk på OK for at stop for at annullere øjeblikkelig opnåelse.

Stop for at annullere øjeblikkelig opnåelse. Denne funktion kan ikke udføres under opnåelsestilstand. Når du opnåede en under tilmedindstilling, vises et adversaledesmønster på skærmen, hvis din USB-hdds hastighed ikke er tilstrækkelig.

Kun tilsluttede USB-hdds kan tilsluttes til medindstillingen. Hvis du ønsker det, kan du tilslutte en USB-hdd til dit TV, mens TV'et vil tilslutte en USB-stik. Du skal deretter vælge for at starte optagelsen af en opnåelse.

Vælg Optagknappen fra TV-menuen. Vælg et optageligt element fra listen (hvis der er optageligt lidt). Tryk på knappen OK for at stoppe tilmedindstillingen. Tryk på knappen Stop for at stoppe en tilgangskøying og vendre tilbage til Optagelse.

Støjfejér/blendefunktion

Afslapning med og aktiver Sløs slappe af afslapning i corona (afslapning i højde)

Afslapning med og aktiver Sløs slappe af afslapning i stil (afslapning i stil)

Afslapning med og aktiver Sløs slappe af afslapning i stil (afslapning i stil)

Afslapning med og aktiver Sløs slappe af afslapning i stil (afslapning i stil)

Afslapning med og aktiver Sløs slappe af afslapning i stil (afslapning i stil)

Afslapning med og aktiver Sløs slappe af afslapning i stil (afslapning i stil)

Afslapning med og aktiver Sløs slappe af afslapning i stil (afslapning i stil)

Vælg deretter den ønskede menue, og tryk på OK for at vælge deretter den næste event efter at have valgt det næste program fra EPG. Tryk på OK for at stop for at annullere øjeblikkelig opnåelse.

Stop for at annullere øjeblikkelig opnåelse. Denne funktion kan ikke udføres under opnåelsestilstand. Når du opnåede en under tilmedindstilling, vises et adversaledesmønster på skærmen, hvis din USB-hdds hastighed ikke er tilstrækkelig.

Kun tilsluttede USB-hdds kan tilsluttes til medindstillingen. Hvis du ønsker det, kan du tilslutte en USB-hdd til dit TV, mens TV'et vil tilslutte en USB-stik. Du skal deretter vælge for at starte optagelsen af en opnåelse.

Vælg Optagknappen fra TV-menuen. Vælg et optageligt element fra listen (hvis der er optageligt lidt). Tryk på knappen OK for at stoppe tilmedindstillingen. Tryk på knappen Stop for at stoppe en tilgangskøying og vendre tilbage til Optagelse.

Støjfejér/blendefunktion

Afslapning med og aktiver Sløs slappe af afslapning i corona (afslapning i højde)

Afslapning med og aktiver Sløs slappe af afslapning i stil (afslapning i stil)

Afslapning med og aktiver Sløs slappe af afslapning i stil (afslapning i stil)

Afslapning med og aktiver Sløs slappe af afslapning i stil (afslapning i stil)

Afslapning med og aktiver Sløs slappe af afslapning i stil (afslapning i stil)

Afslapning med og aktiver Sløs slappe af afslapning i stil (afslapning i stil)

Afslapning med og aktiver Sløs slappe af afslapning i stil (afslapning i stil)

Vælg deretter den ønskede menue, og tryk på OK for at vælge deretter den næste event efter at have valgt det næste program fra EPG. Tryk på OK for at stop for at annullere øjeblikkelig opnåelse.

Stop for at annullere øjeblikkelig opnåelse. Denne funktion kan ikke udføres under opnåelsestilstand. Når du opnåede en under tilmedindstilling, vises et adversaledesmønster på skærmen, hvis din USB-hdds hastighed ikke er tilstrækkelig.

Kun tilsluttede USB-hdds kan tilsluttes til medindstillingen. Hvis du ønsker det, kan du tilslutte en USB-hdd til dit TV, mens TV'et vil tilslutte en USB-stik. Du skal deretter vælge for at starte optagelsen af en opnåelse.

Vælg Optagknappen fra TV-menuen. Vælg et optageligt element fra listen (hvis der er optageligt lidt). Tryk på knappen OK for at stoppe tilmedindstillingen. Tryk på knappen Stop for at stoppe en tilgangskøying og vendre tilbage til Optagelse.

Støjfejér/blendefunktion

Afslapning med og aktiver Sløs slappe af afslapning i corona (afslapning i højde)

Afslapning med og aktiver Sløs slappe af afslapning i stil (afslapning i stil)

Afslapning med og aktiver Sløs slappe af afslapning i stil (afslapning i stil)

Afslapning med og aktiver Sløs slappe af afslapning i stil (afslapning i stil)

Afslapning med og aktiver Sløs slappe af afslapning i stil (afslapning i stil)

Afslapning med og aktiver Sløs slappe af afslapning i stil (afslapning i stil)

Afslapning med og aktiver Sløs slappe af afslapning i stil (afslapning i stil)

Vælg deretter den ønskede menue, og tryk på OK for at vælge deretter den næste event efter at have valgt det næste program fra EPG. Tryk på OK for at stop for at annullere øjeblikkelig opnåelse.

Stop for at annullere øjeblikkelig opnåelse. Denne funktion kan ikke udføres under opnåelsestilstand. Når du opnåede en under tilmedindstilling, vises et adversaledesmønster på skærmen, hvis din USB-hdds hastighed ikke er tilstrækkelig.

Kun tilsluttede USB-hdds kan tilsluttes til medindstillingen. Hvis du ønsker det, kan du tilslutte en USB-hdd til dit TV, mens TV'et vil tilslutte en USB-stik. Du skal deretter vælge for at starte optagelsen af en opnåelse.

Vælg Optagknappen fra TV-menuen. Vælg et optageligt element fra listen (hvis der er optageligt lidt). Tryk på knappen OK for at stoppe tilmedindstillingen. Tryk på knappen Stop for at stoppe en tilgangskøying og vendre tilbage til Optagelse.

Støjfejér/blendefunktion

Afslapning med og aktiver Sløs slappe af afslapning i corona (afslapning i højde)

Afslapning med og aktiver Sløs slappe af afslapning i stil (afslapning i stil)

Afslapning med og aktiver Sløs slappe af afslapning i stil (afslapning i stil)

Afslapning med og aktiver Sløs slappe af afslapning i stil (afslapning i stil)

Afslapning med og aktiver Sløs slappe af afslapning i stil (afslapning i stil)

Afslapning med og aktiver Sløs slappe af afslapning i stil (afslapning i stil)

Afslapning med og aktiver Sløs slappe af afslapning i stil (afslapning i stil)

Vælg deretter den ønskede menue, og tryk på OK for at vælge deretter den næste event efter at have valgt det næste program fra EPG. Tryk på OK for at stop for at annullere øjeblikkelig opnåelse.

Stop for at annullere øjeblikkelig opnåelse. Denne funktion kan ikke udføres under opnåelsestilstand. Når du opnåede en under tilmedindstilling, vises et adversaledesmønster på skærmen, hvis din USB-hdds hastighed ikke er tilstrækkelig.

Kun tilsluttede USB-hdds kan tilsluttes til medindstillingen. Hvis du ønsker det, kan du tilslutte en USB-hdd til dit TV, mens TV'et vil tilslutte en USB-stik. Du skal deretter vælge for at starte optagelsen af en opnåelse.

Vælg Optagknappen fra TV-menuen. Vælg et optageligt element fra listen (hvis der er optageligt lidt). Tryk på knappen OK for at stoppe tilmedindstillingen. Tryk på knappen Stop for at stoppe en tilgangskøying og vendre tilbage til Optagelse.

Støjfejér/blendefunktion

Afslapning med og aktiver Sløs slappe af afslapning i corona (afslapning i højde)

Afslapning med og aktiver Sløs slappe af afslapning i stil (afslapning i stil)

Afslapning med og aktiver Sløs slappe af afslapning i stil (afslapning i stil)

Afslapning med og aktiver Sløs slappe af afslapning i stil (afslapning i stil)

Afslapning med og aktiver Sløs slappe af afslapning i stil (afslapning i stil)

Afslapning med og aktiver Sløs slappe af afslapning i stil (afslapning i stil)

Afslapning med og aktiver Sløs slappe af afslapning i stil (afslapning i stil)

Vælg deretter den ønskede menue, og tryk på OK for at vælge deretter den næste event efter at have valgt det næste program fra EPG. Tryk på OK for at stop for at annullere øjeblikkelig opnåelse.

Stop for at annullere øjeblikkelig opnåelse. Denne funktion kan ikke udføres under opnåelsestilstand. Når du opnåede en under tilmedindstilling, vises et adversaledesmønster på skærmen, hvis din USB-hdds hastighed ikke er tilstrækkelig.

Kun tilsluttede USB-hdds kan tilsluttes til medindstillingen. Hvis du ønsker det, kan du tilslutte en USB-hdd til dit TV, mens TV'et vil tilslutte en USB-stik. Du skal deretter vælge for at starte optagelsen af en opnåelse.

Vælg Optagknappen fra TV-menuen. Vælg et optageligt element fra listen (hvis der er optageligt lidt). Tryk på knappen OK for at stoppe tilmedindstillingen. Tryk på knappen Stop for at stoppe en tilgangskøying og vendre tilbage til Optagelse.

Støjfejér/blendefunktion

Afslapning med og aktiver Sløs slappe af afslapning i corona (afslapning i højde)

Afslapning med og aktiver Sløs slappe af afslapning i stil (afslapning i stil)

Afslapning med og aktiver Sløs slappe af afslapning i stil (afslapning i stil)

Afslapning med og aktiver Sløs slappe af afslapning i stil (afslapning i stil)

Afslapning med og aktiver Sløs slappe af afslapning i stil (afslapning i stil)

Afslapning med og aktiver Sløs slappe af afslapning i stil (afslapning i stil)

Afslapning med og aktiver Sløs slappe af afslapning i stil (afslapning i stil)

Vælg deretter den ønskede menue, og tryk på OK for at vælge deretter den næste event efter at have valgt det næste program fra EPG. Tryk på OK for at stop for at annullere øjeblikkelig opnåelse.

Stop for at annullere øjeblikkelig opnåelse. Denne funktion kan ikke udføres under opnåelsestilstand. Når du opnåede en under tilmedindstilling, vises et adversaledesmønster på skærmen, hvis din USB-hdds hastighed ikke er tilstrækkelig.

Kun tilsluttede USB-hdds kan tilsluttes til medindstillingen. Hvis du ønsker det, kan du tilslutte en USB-hdd til dit TV, mens TV'et vil tilslutte en USB-stik. Du skal deretter vælge for at starte optagelsen af en opnåelse.

Vælg Optagknappen fra TV-menuen. Vælg et optageligt element fra listen (hvis der er optageligt lidt). Tryk på knappen OK for at stoppe tilmedindstillingen. Tryk på knappen Stop for at stoppe en tilgangskøying og vendre tilbage til Optagelse.

Støjfejér/blendefunktion

Afslapning med og aktiver Sløs slappe af afslapning i corona (afslapning i højde)

Afslapning med og aktiver Sløs slappe af afslapning i stil (afslapning i stil)

Afslapning med og aktiver Sløs slappe af afslapning i stil (afslapning i stil)

Afslapning med og aktiver Sløs slappe af afslapning i stil (afslapning i stil)

Afslapning med og aktiver Sløs slappe af afslapning i stil (afslapning i stil)

Afslapning med og aktiver Sløs slappe af afslapning i stil (afslapning i stil)

Afslapning med og aktiver Sløs slappe af afslapning i stil (afslapning i stil)

Vælg deretter den ønskede menue, og tryk på OK for at vælge deretter den næste event efter at have valgt det næste program fra EPG. Tryk på OK for at stop for at annullere øjeblikkelig opnåelse.

Indstillingsmenuens indhold

Billedmenuindhold	Indstilling	Beskrivelse
Tilstand	Du kan ændre billetsitstanden, så den passer til dine præferencer eller behov. Billetsitstand kan indstilles til en af følgende: Billetsitstand , Dynamisk og Natur .	
Kontrast	Indstiller lys og mørke værdier på skærmen.	
Lystyrke	Justerer skærmens lysstyrke ved at skærmen.	
Skarphed	Indstiller skærmens lysstyrke ved at skærmen.	
Farve	Indstiller farverydien og justerer farvene.	
Energie sparese	Til indstilling af energibesparelse til Brugervejret et, Minimum , Mellemtid , Maksimum og Auto . Skærm Fra eller Stukket . Bemærk: Nogle indstillinger kan være anderledes, afhængigt af den enge tilstand.	
Baggrundsbelysning	Denne indstilling kontrollerer baggrundslysstyrkeiveauet. Funktionen Baggrundsbelysning vil være inkløb, hvis Energibesparelse er indstillet til anledt og Brugervejret .	
Avancerede indstillinger	Du kan ændre det dynamiske kontrastforhold til den ønskede værdi.	
Dynamisk kontrast	Hvis signal er for svagt, og der er støj på billede, berøgtes indstillingen større reduktion indstillingen til større .	
Støjreduktion	Indstiller den ønskede farve temperatur værdi. Kølig , Normal , Varm og Brugervejret indstillingen er tilgengældig.	
Farvetemperatur	Hvis Farvetemperatur er indstillet som Brugervejret , vil denne indstilling være tilgengældig. Følg "Varme" eller "Kølighed" - billede, ved at trykke på venstre eller højre knapper.	
Hvidbalance	Indstiller den ønskede billeddæmpelses format.	
Billedzoom	Denne indstilling kan være tilgengældig af billedzoomindstillingen. Fremhæv og tryk på OK , og bring dærefter retningsknappene til at skifte billedet opad eller nedad.	
Billedskift	Film opuges med et andetantal billeder pr sekund, end almindelige TV-programmer. Når du ser film, skal du aktivere denne funktion for tydeligt at kunne se scenen i hurtig bevægelse.	
Filmstænd	Balancenvælget kan indstilles til mellem , -5 og 5 .	
Hudførerfone	Indstiller den ønskede farvede.	
Farveskift	Når du ser TV fra en HDMI-kilde, vil denne feature blive synlig. Du kan bruge denne funktion til at orientere de sorte farver i bildelet.	
Fuld HDMI-skala	Vises kun, når indgangskilden er indstillet til VGA/PC .	
PC-position	Hvis bildelet ikke er centreret i VGA-tilstand skal du bruge denne indstilling til at justere billedelets position. Tryk OK for at starte automatisk justering.	
Autoposition	Dette punkt trykker billedet vandret mod skærmens højre eller venstre side.	
V-position	Denne funktion trykker billedet lodret mod skærmens op eller bund.	
L-position	Pixeltaktfjuddæmpingen korrigerer interferensene der ses som sorte bånd i pixel-intensive præsentationer som regnvejr eller satninger efter test, i tilfælde skiftetiderne.	
Pixeltakt	Afhængigt af nogenskilskinen (computer osv), vil du muligvis se et størrelle eller stedfaste billede på skærmen. Du kan bringe billede til at få et klarere billede ved at prøve dig frem.	
Fase	Nulstilling	
	Nulstiller bildeindstillingerne i fabriksstandarderne. Udricigen Spættliststand .	

DV/DA-forspiller, optager 1 osv.).
TV's fjernbetjening er automatisk i stand til at udfore de vigtige funktioner efter den installerede HDMI-tilkobling. For at få tilstede denne funktion og håndtere TV'et fra fjernbetjeningen igen, tryk og hold "On/Off"-knappen på fjernbetjeningen igen, inden du tryk "On/Off"-knappen på fjernbetjeningen neden i 3 sekunder.
Du kan deaktivere SEC-funktionalleven ved at indstille den relevante reda indstilling under menuen **Indstillinger > System > mere overensstemmelse** og herefter.

TV'et understøtter også ARC (Audio Return Channel) funktion. Denne funktion er en lydforbindelse med henblik på at erstatte andre kabler mellem fjernsyn og musiksystemet (AV)-modtager eller rejselægesystemet. Når ARC er aktiv, slår TV'et ikke sine øvrige lydfordringer fra automatisk. Så du skal sætte lyden manuelt på TV'et til nu, hvis du ønsker at have lyd fra den installerede lydenhed (samme som andre optiske eller koaxiale digitale udgange). Hvis du ønsker at ændre tilslutningen enten på tv'et, så skal du vente på vægten denne enhed fra kilden, så billedevolumenkontrolstænderne skiftet til den tilsluttede lydenhed.
Bemærk: Denne funktion understøttes kun via HDMI2 input.

System Audio Control
Giver mulighed for en audio-forstærker/receiver, der skal bruges med TV'et. Lydstyrken kan styres ved hjælp af fjernbetjeningen til TV'et, or at aktiverne denne funktion indstilles **Højttaler indst. menuen System > Indstilling > Farve** som **Forstærker**. TV-højttalerne fra TV'et og lyden fra børnen, der ses vil blive leveret fra det tilsluttede lydsystem.

Bemærk: Denne funktion understøttes kun indenfor **Indstilling af systemets ydg. og CEC-funktionen** er aktiveret.

Manuel

Du kan finde en vejledning til TV'ets funktioner i E-Manualen. For at bruge E-Manualen, skal du indtænde menuen **Indstilling**, vælg **Manualler** og trykke på **OK**. For at få tilgang til E-Manual skal du trykke på **MENU**-knappen og derefter lydknappen.
Brug navigationsknapperne til at vælge en ønsket kategori. Hver kategori omfatter forskellige emner. Vælg et emne og tryk på **OK** for at læse vejledningen. For at lukke billedet E-manual tryk på knappen **Exit** eller **Menu**.
Bemærk: Afhængigt af model under støtter dit tv muligvis ikke denne funktion. Indholdslisten i E-Manual kan variere afhængigt af modellen.

VGA/PC -tilstand er valgt men nu ikke tilgengældig / først Etablierindstillingerne da er du i PC -tilstand.	
--	--

Lydmenuindhold		
Volumen	Justerer lydstyrken.	
Equalizer	Wælger equalizerstanden. Brugrdefinerede indstillinger kan kun foretages, når du står i Brugertilstand .	
Balance	Justerer du lyden kommen fra den venstre eller højre højttaler.	
Hovedtlf.	Indstiller lydsyse for hovedtelefoner. Inden du bruger en hovedtelefon, skal du vælge for at lydsystemet hovedtelefonerne er indstillet til at tage udværel for at forhindre skader på din hørelse.	
Lydtilstand	Du kan vælge en lydtilstand (hvis din tv kanal understøtter).	
	Hvis menupunktet Dolby Audio er indstillet til en anden indstilling end Fra , ændres indstillingene for AVL -indstillingen. Auto , Night , Normal og Off er ligegyldige. Automatisk tilstand aktiverer TV'en automatisch til normal eller nat-, tilstand har dog ikke aktuelle idiosyncrasier. Hvis der ikke er nogen identifikation, vil denne funktion valid fungere som Normal . Når funktionen skifter til Nat -tilstand for første gang efter at sætte dette tilvalg som Auto , vil en informationstekst poppe op på skærmen.	
AVL (Automatisk Lydstyrkegrænse)	Kompressionskontrol, som er egnet til lav meleffekt.	
	Når du taster en ekstram forstørrelse til dit TV ved hjælp af hovedtelefoni tilstellet, kan du vælge denne indstilling som Udgang . Hvis du har tildelt hovedtelefoner til TV'en skal du vælge denne mulighed til Hovedtf. .	
Hovedtf./Udgang	Inden du bruger hovedtelefoner, så vælg for at dette punkt er indstillet til Hovedtf. . Hvis den er sat til Udgang , vil outputet fra hovedtelefoni tilstilles til maksimum, som kan skade din høreelse.	
Dynamisk bas	Aktiverer eller deaktiviter den dynamiske bas.	
Dolby Audio	Smart, Movie, Music, News og Off-mulighederne vil være ligegyldige. Sæt til Stukker , for at deaktivere. Bemærk: Hvis passer / Surroundmenu vil være nedstørt og ikke vælges, hvis sæt til en anden end indstillingen Fra .	
Surround-lyd	Surround-lyd-tilstanden kan skiftes mellem Til og Fra .	
Lydudgang	Indstiller den foretrukne lydkanaalindstilling. TV, S/PDIF og HDMI ARC-muligheder vil være ligegyldige. Det vil ikke være muligt at udnytte denne funktion, hvis ikke indstillingen, hvis HDMI ARC er valgt, vil C-kanalene blive aktiveret.	
Digital udgang	Indstiller lydtypen for digital udgang.	

Netværk Menu Indhold		
Netværkstype	Deaktiver netværksforbindelsen eller ændre forbindelsesstyper.	
Scan trådløse netværk	Start en seging eller trædelse netværk. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis Netværkstypen er indstillet til Trådløs enhed .	
Tryk WPS på din wifi-router	Hvis din modem/router understøtter han WPS, kan du direkte oprette forbindelsen til den relevante, og tryk af denne indstilling. Fremhav dette valg og tryk på OK. Gå til din modem/routingen, og tryk på WPS-knappen på den for at oprette forbindelsen.	
Indstilling af en kanal til at liggængeg, hvis Netværkskanaal er indstillet til Tilslut til	Start en hastigindstilling for at kontrollere om forbindelsesstyrkeindekoden Resultatet vises på skærmen, når du er færdig.	
Internenhedsstyrke/tilstel	Bemærk: For detaljerede oplysninger om venstre/rette se detaljeret forbindelse .	
WPS ON	Skift IP og DNS konfigurationer ved at indstille den til Til eller Fra .	
Avancerede indstilling	Du kan aktivere eller deaktivere denne funktion ved at indstille den til Aktivert eller Inaktivert .	
Indhold af installationsmenu		
Automatisk kanalscanning (genindstilling)	Viser automatiske indstillingsmuligheder. Antenne: Sege og gemmer antennebegivenheden. Kabel: Sege og gemmer kabel-DVB-sendere. Analog: Sege efter gennem analoge stationer. Satellit: Sege og gemmer satellitsatstationer. Denne funktion kan bruges til indstilling af direkte uendelse.	
Manuel kanalscanning	Sege efter sammekanal adskilt mellem kanaler. Kabel: Sege efter kabelbaserede netværkskanaler. Satellit: Sege efter satellitbaserede netværkskanaler.	
Netværkskanalscanning	Du kan bruge denne indstilling til at finnisse alle analoge kanaler. Denne funktion er ikke tilgængelig, hvis der ikke er genet analoge kanaler. Og hvis den nuværende kanal ikke er en analog kanal.	
Analog findinstilling	Konfigurerer satellitindstilling. Satellit: Sege satellitter eller Radiogrene satellitindstillingen på listen. Du kan Til , Stille satellitter eller Redigere satellitindstillingen på listen.	
Satellitindstiller	Antennemontation: Du kan ændre satellitemonteringen og sætte en ny satellitmontage.	
	Viser menuen installationsstillingen. Standby-signaling: Ditt TV vil seje efter hver en mandigende kanal, mens det er i standby. Eventuelle nye fundne uendelse vil blive ist. Dynamisk Kanalogdækning (TV): Hvis denne indstilling er indstillet som et aktivitet, ændringerne på uendelsene, såsom frekvens, kanal nummer, underkanalsprogs osv vil blive anvendt automatisk, mens du ser.	
Installationsindstillinger (Ekstra)	Brug denne indstilling til at opdele de lejligheds kanaler. Denne indstilling er kun synlig, når Land er indstillet til Danmark, Sverige, Norge eller Irland .	
Slet serviceinfo	Denne indstilling gør det muligt at vælge at kun udsendelsene inden det valgte netværk skal være opført i kanalisten. Denne funktion er kun tilgængelig for landelevigt for Norge.	
Vælg aktivt netværk	Du kan anvende dette menupunkt for at overvåge signal relaterede informationer såsom signal niveau/kvalitet, netværk navn mv eller ligegyldige frekvenser.	
Signaloptimering	Starter alle gemte kanaler og indstiller TV'en til fabrikindstillingerne.	
Førstegangsinstallations		

Lydmenu-indhold	
Betinget Adgang	Styr moduler for betinget adgang, når tilgængelig.
Sprog	Du kan installere og sproghantering af stationen og landet.
Privatindstillinger (*)	Administrer Denses privalverighedsniveau for smart-TV-relaterede applikationer. Tryk på OK for at få ind menuen og indst. efter Dens Preference.
Forbindelokal	Indst. korrekt udgangskode for at ændre indstillingen for forbindelokal. Du kan let læse Menus , Bemærks , Borresekring eller Vedkending i denne menu. Du kan også angive en ny PIN-kode eller ange standard CiCAM PIN ved hjælp af de tilhørende valgmuligheder.
Bemærk: Hvis nedenstående er muligt ikke tilgangelig til den valgte land og region. Standard Pin-koden kan indstilles til 0000 eller 1234 hvis du har defineret Pin-koden . (Der anmodes om den, hvis der er fejl i landet) under Forbindelokalinstillingerne , så brug den Pin-kode , du har defineret.	
Dato/tid	Indstiller dato og klokkeslægt.
Kilder	Rodjer navnene, aktiver eller deaktivér valgte kildeindstillinger.
Tilgangelighed	Viser TV's muligheder for handicappe.
Tunghed	Aktiver en særlig funktion, der sendes fra sendestationen.
Lydbeskriver	Et fortalestør for blinde eller savgsynet publikum. Tryk på OK for at se alle tilgængelige Audio-Beskrevelses -menuerne. Denne funktion er kun tilgængelig hvis V-stationen understøtter den.
Netflix	Bemærk: Lydbeskrevelses-funktionen ikke tilgængelig på pagelse- eller tilslutningsstænd.
	Hvis denne funktion understøttes af dit TV, kan du få vist dit ESN (*) nummer og deaktiverer det.
	(*) ESN-nummer er en unik ID-nummer for Netflix, stabt speciel til at identificere dit TV.
	Bemærk: For 4K video-streaming træves der som minimum 256bits internetkodeste natskifte-tider. For eksempel på kav 4K streaming af et kordofon kan du finde flere oplysninger på Netflix hjemmeside https://www.netflix.com/no/coding-256bit .
	Når du begynder at se en 4K video, vil denne funktion automatisk tilslutte din internettilslutning og starte en langt hurtigere kodeste tidsperiode. Det betyder at hver gang du vælger et andet program vil denne funktion automatisk tilslutte din internettilslutning og starte en langt hurtigere kodeste tidsperiode. Du bør fokusere din internettilslutning på din internet-tjekdato, hvis du er usikker.
Mere	Viser TV's andre indstillingsmuligheder.
Menu timeout	Ændrer linjeudvælgning for menustrukturen.
LED til standby-status	Hvis Off er sat til vil LED ikke lysse, når fjernsynet er i standby tilstand.
HBBTV (*)	Du kan aktiver eller deaktivér denne funktion ved at indstille den til tilsluttet Fra .
Softwareupgrade	Sikrer, at dit TV har den nyeste firmware. Tryk OK for at se valgmuligheder i menu.
Applikations-version	Viser den aktuelle softwareversion.
Undertekst-tilstand	Denne indstilling bruges til at vise, hvilken underteksttilstand der skal være på skærmen. DVB -undertekst er Tekst-TV -undertekst, hvis begge er tilgængelige. Standardværdien er DVB -undertekst. Denne funktion er kun tilstillet den ensidige til for at TV'en automatiskt går i standby, når det ikke er brug. Denne indstilling kan indstilles fra 1 til 8 timer på 1 time. Du kan også deaktivere denne funktion ved at indstille den til Fra .
Auto-TV slukket	Vælg kun denne tilstand til bulkformål. Nar Bulkstiltilstand er aktiveret, er nogen punkter i TV-menuen ikke tilgængelige.
Butikssted	AVS -funktionen giver dig mulighed for at dele filer, der er gemt på din smartphone eller tablet-pc. Hvis du har en kompatibel smartphone eller tablet pc og den relevante software er installeret, kan du dele/afsløre filer med dit TV. Se vejledning om delingssoftware for mere information.
Aktiver Audio Video-deliling	

- Er antennen korrekt tilsluttet?
- Er antennemeldingerne beskadiget?
- Er der brugt de rigtige tilk. til tilslutning af antennen?
 - Hvis du er i tvivl, skal du kontakte din forhandler.

Ingen lyd

- Kontroller om TV'et er sat på lydles. Tryk på knappen **Lydles** eller skru op for lydstyrken for at lyse.
- Der kommer kun lyd fra en højttaler. Tjek balanceinstillingerne i lydmenyen.
- Maskine er batteriene brugt op. Skift batteriene.
- Batteriene er masker sat forkert i. Der henvises til antienter "satning af batterier i fjernbetjeningen".

Intet signal på en indgangskilde

- Det er muligt at enheden ikke er tilsluttet.
- Kontroller AV-kabler og forbindelser fra enheden.
- Kontroller at enheden er tændt.
- Billedet vises ikke centrert i VGA-kilden

Signalkompatibilitet for AV og HDMI

Kilde	Undersættede signaler	Tilgengeligt
PAL	SECAM	0
Back AV	N/SC4.43	0

YPrP-R	Undersættede signaler	Tilgengeligt
	N/SC3.58	0
	480i, 480p	60Hz
	576i, 576p	50Hz
	720p	50Hz, 60Hz
	1080i	50Hz, 60Hz
	480i, 480p	60Hz
	576i, 576p	50Hz
	720p	50Hz, 60Hz
	1080i	50Hz, 60Hz
HDMI		
	1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

Opnægelse ikke tilgängelig

- Hvis du vil have et automatisk centererede billede, skal du udvælge menuen **PC Position** i billede menuen i fremhævede Autoposition. Og trykke på OK. Vent til det er færdigt. For at indstille billedets position manuelt kan du bruge indstillingene **H-position** og **V-position**. Vælg den ønskede indstilling, og brug venstre og højre rengøringsknapper på fjernbetjeningen til at justere.

User er for langsom

- Hvis mediedisken skrives hastighedigen er for langsom til at opnægle, vises på skærmen under start af opnægelsen, skal du forsøge at genstarte opnægelseskortet. Hvis du stadig får vist samme fejl, er det muligt at USB-diskens ikke opfylder hastighedskravene. Prøv at bruge en anden USB-lagredehed.

Tyske størmeldstænde for PC-indgang

- Den følgende tabel illustrerer nogle af de typiske video-displaystænde. Dit TV understøtter muligvis ikke alle oplosninger.

Indeks	Oplosning	Frekvens
1	640x480	60Hz
2	640x480	75Hz
3	800x600	56Hz
4	800x600	60Hz
5	800x600	72Hz

Undersættede filformater til USB-stickstand

Video-filformater	Endelse	Video-Codec	Maks. oplosning & rammerfrekvens og blitstilstand
mpg, mpe, dat, wob	.mpg, .mpe, .dat, .wob	MPEG1/2, MPEG4, H.264, VC1	
ts, tp, m2ts	.ts, .tp, .m2ts	MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG	
avi	.avi	MPEG4, m4v, m4v, mov, qt, 3gp, 3gp, 3gpp, m4v	MPEG4, m4v, m4v, mov, qt, 3gp, 3gp, 3gpp, m4v
flv	.flv	MPEG4, Sp, MP4, H.264	H.264, 1080P, 480P, 300Mbps, 1080P @60fps - 60Mbps Andet: 1080P @60fps - 50Mbps
ogg, ogm	.ogg	MPEG1/2, MPEG4	
asf, wmv	.asf, .wmv	MPEG4, WMV3, VC1	
rm, rmvb	.rm, .rmvb	RV/30, RV/40	
webm	.webm	VPA, VP8	
PCMH	.pcmh	PCM/H.265	

Billed-filformater

Endelse	Specifikationer	Oplosning (bredeද x højde)
.jpg, jpeg	Grundlinje	8192 x 6192
	Progressiv	3000 x 3000
bmp	RGB, 14bit/16bit/24bit/32bit, RLE, 8bit	
gif	87a	89a (Kun 1 billede på animationsformat)
	Grafikar, 24/32 bit, pri. pixel	
png		1610x1024 pixel
	Progressiv	
iff	Tagged image file-format	
webp	Lossy kompression VP8/VP9/frames-version nummer-support 0-3	8192 x 6192

(X) Ikke tilgængelig. O: Tilgængelig

- Visse filtyper kan et signal ikke vises ordenligt på TV'et med standarder fra kitteudstry (DVB, antenneboks osv.). Hvis man oplever sådanne problemer, bør man kontakte forhandleren samt producenten.

Audio-filformater

Endelse	Format
.mp3	mp3
.ac3	AC3
.aac	AAC
.wma	WMA
.amr	AMR-NB, AMR-WB
.wav	MPEG L1, AAC, PCM
.flac	FLAC

apparateret. Indstil denne til "Kabelforbindede enhed"

hvis du forbinder ved brug af et Ethernet-kabel.

Internethastighedstest

Fremhæv internethastigheden, og tryk på knappen OK. TV'en kontrollerer internethastigheden, båndbrede og viser resultater, når den er færdig.

Avancerede indstillinger

Fremhæv Avancerede indstillinger og tryk på knappen OK. På næste skærmbillede kan du ændre IP- og DNS-indstillingen på TV'en. Fremhæv den ønskede indstilling og tryk på venstre eller højre knap, for at ænde indstillingen fra Automatisk til Manuel. Nu kan du indtaste Manuelt IP-adresse og/eller manuelle DNS-værdier. Vælg det relaterede nummer i rullemenyen og indtast de nye værdier ved hjælp af de numeriske knapper på fjernbetjeningen. Marker Save og tryk på knappen OK for at gemme indstillingerne, når du er færdig.

Tilslutning til et trådløst netværk

TV'en kan oprette tilslutning til netværk med skjult SSID. For at gøre dit modem SSID synlig, skal du ændre dine SSID-indstillinger via modemets software.



1. ISP-bredbandsforbindelse
2. LAN (Ethernet)-kabel
3. LAN-indgangen på bagsiden af TV'en



1. ISP-bredbandsforbindelse
2. LAN (Ethernet)-kabel
3. LAN-indgangen på bagsiden af TV'en

For at konfigurere kablene indstillingen, se venligt Nettværksindstillinger-afsnittet i Indstillingsmenuen.
• Du må ikke være i stand til at forbane dit TV til dit LAN-netværk, afhængigt af dit netværkskonfiguration. I e-sædant tilfælde skal du bruge et Ethernet-kabel til tilslutning til TV direkte til netværkets stikpunkt.

• Du må ikke være i stand til at forbane dit TV til dit WLAN-netværk, afhængigt af dit netværkskonfiguration. I e-sædant tilfælde skal du bruge et Ethernet-kabel til tilslutning til TV direkte til netværkets stikpunkt.


Dansk - 25 -

Tilslutningsmuligheder

Kabelforbindelse tilbage tilbage

Tilslutning til et kabelnetværk

- Du skal have et modem eller en router, som er tilsluttet en aktiv bredbandsforbindelse.
- Slut dit TV til din modem eller din router via et Ethernet-kabel. Det er en LAN-port bag på (bagsiden) af dit TV.



ISP-bredbandsforbindelse

LAN (Ethernet)-kabel

LAN-indgangen på bagsiden af TV'en

For at konfigurere kablene indstillingen, se venligt Nettværksindstillinger-afsnittet i Indstillingsmenuen.

• Du må ikke være i stand til at forbane dit TV til dit LAN-netværk, afhængigt af dit netværkskonfiguration. I e-sædant tilfælde skal du bruge et Ethernet-kabel til tilslutning til TV direkte til netværkets stikpunkt.



1. ISP-bredbandsforbindelse
2. LAN (Ethernet)-kabel
3. LAN-indgangen på bagsiden af TV'en



1. ISP-bredbandsforbindelse
2. LAN (Ethernet)-kabel
3. LAN-indgangen på bagsiden af TV'en

Når du slutter udslaget tilkobles på et DVI/HDMI-kabel (DVI til HDMI-kabel - medfølger ikke), kan du referere til følgende information om opsløsningen.

Endstykke undertekster	Specifikationer
Endstykke ssa	Sub Station Alpha
ass	Advanced Sub Station Alpha
sit	Subriper
sub	Micro DVD / SubViewer
sub + dks	VOBSub
.txt	Micro DVD / TMPPlayer / MPL2
.mpl	MPL2
.smi	SAMI
.jss	JACOSUB
.ttml	TTML
.xml / sub	DVDOUNDERTEKST
.jrc	-

Endstykke undertekster	Specifikationer
Endstykke .mkv	VOBSub
.mkv	ASS / SSA / TEXT
dat, mpg, mpeg, wob	DVD-Undertekst
.m4	DIVX Undertekst, TEXT

Undertekst-filformater

Endstykke	Specifikationer
Endstykke ssa	Sub Station Alpha
ass	Advanced Sub Station Alpha
sit	Subriper
sub	Micro DVD / SubViewer
sub + dks	VOBSub
.txt	Micro DVD / TMPPlayer / MPL2
.mpl	MPL2
.smi	SAMI
.jss	JACOSUB
.ttml	TTML
.xml / sub	DVDOUNDERTEKST
.jrc	-

Endstykke	Specifikationer
Endstykke .mkv	VOBSub
.mkv	ASS / SSA / TEXT
dat, mpg, mpeg, wob	DVD-Undertekst
.m4	DIVX Undertekst, TEXT

Undertekst DVI-oplæsninger

Når du tilsluter udslaget tilkobles på et DVI/HDMI-kabel(DVI til HDMI-kabel - medfølger ikke), kan du referere til følgende information om opsløsningen.

	56Hz	60Hz	66 Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x400	x	x	x	x	x	x
640x800	x	x	x	x	x	x
800x600	x	x	x	x	x	x
832x624						
1024x768	x	x	x	x	x	x
1152x864	x	x	x	x	x	x
1152x970						
1280x768	x	x	x	x	x	x
1360x768	x	x	x	x	x	x
1280x800	x	x	x	x	x	x
1280x824	x	x	x	x	x	x
1400x900	x	x	x	x	x	x
1440x900	x	x	x	x	x	x
1600x900	x	x	x	x	x	x
1680x900	x	x	x	x	x	x
1920x1080	x	x	x	x	x	x

Netværksindstilling

Konfiguration af kabelforbindede enhedsindstilling

Netværkskonfiguration kan vælges som Kabelforbindede enhed, Trådløs enhed eller Dækaktivitet overensstemmelse med den aktive forbindelse til TV.

1. Netværksklikk venigen
2. LAN-indgangen på bagsiden af TV'en

Dansk - 24 -

3. Aktiver Audio Video-deling

Innstillingen > **System**> **Menue og aktiver AVS-instillingen.**

4. Afspinning af dette filer via mediebrowseren

Fremhav **AWS**-instillingen i menuen **Kilder** ved at bringe retningsskærmen op og tryk **Tilbage/Retur**. Tængangselementerne i retningsskærmen vil blive angivet. Vælg en og tryk på **OK** for at fortætte. Mediebrowsern vil spille op den valgte fil.

Se Browser menuvalget for yderligere information om filspilning.

Hvis der opstår et problem med netværket, skal du slukke for ditt TV på strikkontakten og tænde den igen. Trick-delings funktionen, PC-HD/Media Player eller andre enheder, der er kompatibel, bør være forbundet med kabel for højre udspilskvalitet.

Bruk en LAN-kortindelser til hurtigere fildeeling mellem andre enheder som computer.

Bemærk: Der kan være nogle PCE der kan ikke være stand til at udføre Audio/Video-delingsfunktionen på grund af administratør- og sikkerhedsinstillinger såsom virksomheds-PC'er.

Abs

Du kan få adgang til de programmer, der er installeret på dit TV fra **Apps**-menuen. Marker en app og tryk på **OK** for at fortætte.

For at administrere de apps, der er installeret på dit TV, skal du også opsæt en funktion til alle de andre tængangselementer. Marker en app og tryk på **Tilbage/Retur** her og tryk på **OK**. Ved hjælp af dette menupunkt, kan du tilføje en app til **Hjemmenummen**, lancering eller fjerne det. Fjernede apps vil ikke længere være tilgængelige i menuen.

App. Du kan også tilføje nye apps fra markeds. For at komme ind på markeds fremhavnes indkøbskurven, skal du placere et overst til venstre på skærmen og tryk på **OK**. Tængangselementerne på markeds vises. Brug retningsskærmen til at markere en app, og tryk på **OK**. Fremhav **Tilføj til Apps** valg og tryk på **OK** igen for at tilføje den valgte app til **Apps**-menuen.

For hurtig adgang til **Tilføj mere**, kan du trykke på **Intertop-knappen** på fjernbetjeningen, hvis denne knap er tilgengeng.

Bemærkninger

Mulige applikationsafhængige problemer kan skydes følge studierne. Tredjeparts-internettilgængelighed kan ændre sig afhængigt af begivenheden i som tid.

For at bruge Internetbrowseren, gå først til **Apps**-menuen. Start dermed internetbrowserapplikationen.

som har et orange farvel logo med Jordens symbol på det. Det første skærmbillede af browseren, vil minituner af det forud definerede (vis nogen) links til websider der er radiget direkte i din browser. Det næste skærmbillede af browseren vil minituner sammen med **rediger hurtigopkald og Tiffl til hurtigopkald muligheder.**

Du kan bruge pleastene på fjernbetjeningen eller en tilslutningsstik til at navigere i webbrowseren. For at se browserindstillingerne, tryk markør til toppen af siden efter du tryk på knappen **Tilbage/Retur**. **Historik**, **Favori** og **Dokumenter** mulighederne, knappen **Opdater adressebog/sgulinen**, **Hurtigopkald** og **Opera knapper** er tilgængeligt.

For at tilføje et ønsket website til **Hurtigopkald** listen for hurtig adgang, tryk cursoren til topsten af siden eller tryk på **Tilbage/Retur** knappen. Browser skærmen. Fremhav **Hurtigopkald** - knappen, og tryk på knappen **OK**. Vælg dernæst **Tiffl til hurtigopkald indstilling**. Hvis du tryk på knappen **OK**, udtrykter denne **Navn** og **adresse**, marker **OK**, og tryk på **OK**. Knappen **Vælg til listen over Hurtigopkald**, fremhav **Opera knapper**, og tryk på knappen **OK**. Vælg dernæst **Tiffl til hurtigopkald** indstilling. Undermenuen, og tryk på knappen **OK Igjen**. Navn og adresse vil blive lagt automatisk i henhold til den valgte webside. Brugeren kan skifte mellem den røde knapkontrolland og fuld U-tastatur for applikationen ved at trykke på den røde knap. Det skal bemærkes, at skiftetunctionen vil ikke fungere, når du er i en anden kategori, mens en brugeren skifter til en anden kategori, mens en hurtigopkald er aktiv (enstanden med rødt knap). Den røde knap er ikke aktiv i enstanden med rødt knap, eller tilstanden med fuldt U. Kan følgende situationer forekomme.

- Applikationen fortæster med at køre.
- Applikationen deaktiveres.
- Applikationen deaktiveres og en anden auto-start-applikation med rødt knap kan blive aktiveret.

Hurtigopkald til applikationerne kan hentes både fra bredbånd og som signal. TV-sekretariat kan aktiverer begge metoder eller kun én af dem. Hvis platformen ikke har en aktiv bredbandsforbindelse, kan platformen stadigående applikationer, der sendes via udendørs.

Applikationerne med rødt knap indholder normalt links til andre applikationer med de leverede links. Applikationerne skal indhente en måde hvorpå de kan slukke sig selv. Normalt bruges **Atslut-knappen** til dette.

Hurtigopkald til applikationer bruger lasterne på fjernbetjeningen til at interagere med brugeren. Når en hurtigopkald-applikation abones, ejes disse taster af applikationen. For eksempel hvis en hurtigopkald

Alle steder på internettet måske ikke understøttet i følge vejsiden det kan opstå problemer med indhold.

I nogle tilfælde kan videoindhold måske ikke kunne afslæbes.

HBTV-system

HBTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) er en ny industristandard, der problemfrit kombinerer TV-tjenester, der leveres via signaler med tjenester, der leveres via broadband, i tilhøringen for at yde bedre tjenesteforhånd, interaktivt, og give også udgang til yderligere tjenesteforhånd, interaktivt, til forbedring af fjernbetjeningen til at interagere med.

Smart Center

Smart Center er en mobil applikation, der kan på iOS, og Android-platforme. Med din tablet eller telefon du nemt streame dine favoritter, lyttere til musikken din, og programmere til Smart TV. Du kan også starte din portoplatformer, brug din tablet som fjernbetjening til dit TV, og dele medier og lydfiler.

Bemærk: Benyttes af alle funktionerne i dette program afhænger af funktionerne i dit TV.

Kom godt i Gang

For at kunne bruge internethjemmeside funktioner, skal din modem/ruter være forbundet til internettet.

Vigtigt: Sørg for at **TVet** og **den mobile enhed** er tilsluttet det samme netværk.

For medie-delingsfunktionen bør **Audio**, **Video** Delingsvægten væn aktivitetstil (selfindres). Tryk på knappen **Menu** for at tilslutte din fjernbetjening, vælg **System**>**Indstilling**>**Fjern-menun**, og tryk på **OK**. Fremhav **Ops** og slå **til Aktiveret**. Nu er dit TV klar til tilslutning af din mobile enhed.

Instalér den ønskede **Smart Center**-applikation på din mobiltelefon.

Start Smart Center-applikationen. Hvis alt forbindelse er korrekt, vil du se navnet på dit TV på din mobiltelefon. Forbind din mobiltelefon til din hjemmeside. Du kan også vælge en af de leverede links. Refresh vinduet. Vælg dit TV på listen.

Mobilebheden skærm

For at finde sammen kan du finde faner, der giver adgang til forskellige funktioner.

MINE KANALER: Programmerne i de første fire kanaler fra kanalisten fra TVet vises. Du kan ændre listen med kanalene. Tryk på kanalen minitastaturet og hold. Der vises en liste over kanalene. Du kan vælge den ønskede kanal, der skal udskiftes.

TV: Du kan se TV via TV-fanen. I denne tilstand kan du navigere gennem den kanaliste, der er hentet fra dit TV og klikke på billedeerne for at se de enkelte sider.

OPTAGELSER: Viser videoer på YouTube, der er relateret til det valgte program.

Bemærk: For nogle funktioner kan der være et nærmestedskrift.

Følgende TV-funktion (hvis det findes)

MIRROR ME TV:widget, der er placeret nedest til venstre på skærmen for at ændre layout for **FollowMe TV**-funktionen.

Tryk på knappen for at starte streaming af indhold fra TV-til din mobilitet. Tidlængsel hvis din enhed er i stand til at tilslutte sig til din routers driftsområde...

Mirror-ME

Denne tilstand er tilgængelig ved at aktivere standardstanden til tilslutning af andre udtalte TV-tilskuer og Mediebrowser.

Bemærkinger:

Bemærk, at kun digitale (DVB-T/C) SD og HD-kanaler understøttes. Standard-funktionen for fjernsyns lydunderstøttelse og understøttelse er ikke aktiv.

Auto-aktivér FollowMe-TV: FollowMe-TV starter automatisk i denne indstilling og aktiverer.

Automatisk tilslutning til TV: Når denne funktion er aktiveret, vil din mobile enhed automatisch oprette forbindelse til det sidste tilsluttede TV og spring over tilbage til kanalen.

Skrift-TV (kun i iOS): Viser det aktuelle tilsluttede TV. Du kan trykke på denne indstilling for at få til skærmen "TV-segning" og skifte til et andet TV.

Redigér din brugerede liste og kanaliste: Du kan redigere din brugerede liste og kanaliste med denne indstilling.

Vælg kanalistekilde: Du kan vælge den kanalistekilde, der skal bruges i applikationen. Mulighederne er "TV-liste" og "Brugerede liste".

Derudover kan du aktivere "Husk mit valg" for at indstille den valgte kanalidliste som et konstant valg. I dette tilfælde, vil den valgte kilde blive brugt i applikationen, hvis den er tilstigende.

Vælg kanal: Viser den aktuelle applikationsversion.

Detaljside

For at få denne detaljside, klik på et program. På den detaljsidekanal kan du få detaljede oplysninger om de programmer, du vælger. "Fanene", "Detailer", "Cast&Crew" og "VideoCard" findes på denne side.

DETALJER: Denne fan indeholder et resumé og oplysninger om det valgte program. Der er også links til Facebook- og Twitter-sider for det valgte program.

CAST&CREW: Viser alle de personer, der har bidraget til det aktuelle program.

3. Mobilenhed baseret på Android eller iOS platform (Android OS 4.0 eller højere, iOS 6 eller nyere version)
4. Smart Center app. (findes i online applikationscenter baseret på Android og iOS-platforme)

5. Modem tilsluttet router
6. USB-drevet i FAT32-format (Kræves til PVR-funktionen, hvis den findes)

Bemærkninger:

TV-tilslutningsenheder, Normal (mp3), Large (HDPI) og Extra Large (xhdpi) skal understøttes. Enheder, med samme på øverste understøttet ikke.
Alle skærmerester understøttes i OS-enheder:
Smart Center-applikationen brugeren afsted i henblik på den version, der er installert på din enhed.

DVB-funktionslettoplysninger

Denne DVB-modtagere er kun ejnet til brug i det land, som det er designet til at blive brugt i.

Selv om denne DVB-modtagere overensstemmelse med de nye DVB-specificationer på tidspunktet for fremsættelse, kan vi ikke garantere kompatibilitet med fremtidige DVB-transmissioner på grund af ændringer, der kan implementeres broadcast-signaler og teknologier.

Høje digitale fjernsyns funktioner er måske ikke tilgængelige i bestemte lande.

Vi strækker ikke efter at forbedre vores produkter, var selve. Kan specifikationer ændres uden vidrigærende varsel.

For rådgivning om hvor du kan købe tilbehør, skal du kontakte den bulk, hvor du har købt udstyret.

Media Share-side
For at åbne **Media Share**-widget, skal du trykke på **Op+Plein** nederst til venstre på skærmen.

Hvis der trykkes på **Media Share**-widget, vises et skærmblad, hvor du kan vælge den type mediefil, der skal deles med dit TV.

Bemærk: Alle bleepinformationer understøttes. Denne funktion funger ikke, hvis **audio Video Sharing** funktionen ikke understøttes.

Smart Remote-funktion

Du kan bruge din mobiltelefon som en fjernbetjening til dit TV, når den er tilsluttet til TV'en. For at bruge alle Smart Remote-funktioner, skal du trykke på **Op+Plein** nederst til venstre på skærmen.

Stemmengenkendelse

Du kan trykke på **Mikrofon** -widget og styrte din applikation med stemmekommandoer såsom "Portall", "Volume Up/Down" (Lysstyrke op/ned), "Programme Up/Down" (Program op/ned).


Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig til android-baserede enheder.

Tastaturstøtte
Tastaturstøtte kan åbnes på to måder: ved at trykke på **Tastatur** -widget på applikationsskærmen eller på tastaturet ved at modtage en kommando fra TV'en.

Krav

1. Smart TV
2. Netværksforbindelse

A	VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS		
B	Hole Pattern Sizes (mm)	W	H
		200	200
C	Screw Sizes		
D	Length (X)	min. (mm)	10
		max. (mm)	13
E	Thread (Y)		
	M6		



A	B	C	D	E
English	VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS	Hole Pattern Sizes (mm)	Screw Sizes	Length (X) Thread (Y)
Deutsch	MASSAGABEN FÜR VESA-WANDMONTAGE	Lochmustergrößen (mm)	Schraubengrößen	Länge (X) Gewinde (Y)
Français	DIMENSIONS DU SUPPORT DE FIXATION MURALE VESA	Dimensions des modèles de trous de montage (mm)	Dimensions des vis	Longueur (X) Filetage (Y)
Italiano	Misurazioni installazione a parete VESA	Dimensioni schema foro (mm)	Dimensioni vite	Lunghezza (X) Filettatura (Y)
Português	MEDIDAS DE MONTAGEM MURAL VESA	Dimensões do molde de furação (mm)	Tamanhos do parafuso	Comprimento (X) Rosca (Y)
Español	MEDIDAS DEL MONTAJE DE PARED VESA	Tamaños de patrón para agujero (mm)	Tamaños de tornillo	Longitud (X) Rosca (Y)
Türkçe	VESA DUVARA MONTAJ APARATI OLÇÜLERİ	Açıklak Delik Ölçüleri (mm)	Vida Ölçüleri	Uzunluk (X) Yüzey (Y)
Ελληνικ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟΙΧΟΥ VESA	Μεγέθη σηματούς οπών (mm)	Μεγάθη βιδών	Μήκος (X) Επεξρούσα (Y)
Polski	WYMIARY DO MONTAŻU NAŚCIENNEGO VESA	Rozmiary szablonu otworów (mm)	Rozmiary wkretów	Długość (X) Gwint (Y)
česká	ROZMĚRY DRŽÁKU NA ZEĎ VESA	Rozměry vzdálosti dír (mm)	Rozměry šroubů	Délka (X) Závit (Y)
Magyar	VESA FAU TARTÓ MÉRÉTEK	Lyukak méretének nagysága(mm)	Csavar méret	Hossz (X) Menet (Y)
Română	MĂSURĂTORI SUPORT PERETE VESA	Dimensiuni tipar gaură (mm)	Dimensiuni suruburi	Lungime (X) Filet (Y)
Svenska	VESA VÄGGMONTERINGSMÄTT	Hållmönsstärstolar (mm)	Skrustrelkar	Längd (X) Träd (Y)
Nederlands	VESA WANDMONTAGE METINGEN	Grootte booropening (mm)	Schroefgrootte	Lengte (X) Draad (Y)
Suomi	VESA-SEINÄASENNUSTEN MITAT	Reikäkuonon koot (mm)	Ruuvinkoot	Pituus (x) Kierre (Y)
Norsk	VESA VEGGMONTERINGSMÅL	Hulmonster størelser (mm)	Skruestørrelser	Lengde (x) Tråd (Y)
Dansk	VESA VÆGMONTERINGS-MÅL	Hulmonster-starreleser (mm)	Skruestørrelser	Laengde(X) Tråd (Y)
Русский	РАЗМЕРЫ НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ VESA	Размеры системы отверстий	Размеры винтов	Длина(Х) Резьба (Y)
беларускай	ПАМЕРЫ НАСЦЕНННАГА МАЦАВАННЯ VESA	Памеры сістэмы адлупні	Памеры вінтуў	Даўжыня (Х) Рэзьба (Y)
македонски	МЕРИИ ЗА МОНТАЖНА НА СИНД ЗА, ВЕСА*	Шема на големини на дупката (мм)	Големина на шрафт	Должина (Х) Навој (Y)
українська	РОЗМІРИ НАСТІННОГО КРЕПЛЕННЯ VESA	Відстань між кріпильними отворами, мм	Розміри гвинтів	Довжина (Х) Діаметр різби (Y)
Srpski	DIMENZIJE VESA ZIDNOG NOSAČA	Dimenzije šablona za bušenje	Dimenzije zavrtnjeva	Dužina (X) Navoj (Y)
Slovenčina	ROZMERY DRŽÁKA NA STENU VESA	Rozmery vzdálosti dier (mm)	Rozmery skrutiek	Dĺžka (X) Závit (Y)
Slovenščina	MERE STENSKEGA NOSILCA VESA	Velikosti vzorca luknenj (mm)	Velikosti vijakov	Dolžina (X) Navoj (Y)
Hrvatski	VESA MERE ZIDNOG DRŽAČA	Veličine uzorka otvora (mm)	Veličine vijke	Dužina (X) Navoj (Y)
Bosanski	DIMENZIJE VESA ZIDNOG NOSAČA	Dimenzije šablona za bušenje	Dimenzije vijke	Dužina (X) Navoj (Y)
Български	РАЗМЕРИ ЗА КОМПЛЕКТ ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА VESA	Размери на отвора (мм)	Размер на болта	Дължинат (Х) Резба (Y)
Lietuvių	VESA TVIRTINIMO PRIE SIEJOS MATAVIMAI	Angos šablono dydis (mm)	Varžtu dydis	Ilgis (X) Sriegis (Y)
Latviešu	VESA SIENAS STIPRINĀJUMA IZMĒRI	Caurumu šablona izmērs (mm)	Skrūvu izmēri	Garums (X) Vitne (Y)
Eesti	VESA SEINALE KINTAMISE MÖÖDUD	Kruvi suuruse mõõt (mm)	Kruvi suurus	Kõrgus(X) Keere (Y)
Shqip	PËRMASAT E NJËSIËS SË MONTIMIT NË MUR VESA	Madhësitë modele të vrimeve (mm)	Madhësitë e vidhave	Filetimi (Y)
عربى	مقاييس الشكل على الجدار VESA	(أحجام الثقوب (مم)	أحجام الاراغ	الطول (X) العرض (Y)
עברית	מירות מוקן ותלון על הקיר וגובהו מLOOR	הטל בגובהו היחום (מ')	הטל בגובה	הגובה (Y) גובה (X)
فارسی	اندازه های اتصال پنجه (متر)	اندازه های اگری سوزنخ (متر)	اندازه های پنجه	طول (X) رفته (Y)

A	Product Fiche		
B	Commercial Brand:CHAMPION		
C	Product No.	10124498	
D	Model No.	CHLED2495W	
E	Energy efficiency class	A++	
F	Visible screen size (diagonal,approx.) (inch/cm)	49 inches	123 cm
G	On mode average power consumption (Watt)	48,0	
H	Annual energy consumption (kWh/annum) (*)	70	
I	Standby power consumption (Watt)	0,50	
J	Off mode power consumption (Watt)	N/A	
K	Display resolution (px)	1920x1080	

A	B	C	D	E	F	
English	Product Fiche	Commercial Brand	Product No.	Model No.	Energy efficiency class	Visible screen size (diagonal,approx.) (inch/cm)
Deutsch	Produkt-Datenblatt	Markenzeichen	Produkt-Nr.	Modell-Nr.	Energieeffizienzklasse	Sichtbare Bildschirmgröße (diagonal,approx.) (Zoll/cm)
عربى	مخطط ملخص المنتج	العلامة التجارية: تشampيون	رقم المنتج	رقم الموديل	فئة الكفاءة الطاقية	حجم الشاشة المرئية (العرض) (وصمة)
Български	Справочен лист с техническите данни	Търговска марка	Продукт №	Модел №	Клас на енергийна ефективност	Видим размер на екрана (диагонал прибл.) (инч/см)
čeština	Produktový list	Značka výrobce	Cílso produktu	Model č.	Energetická třída	Viditelná velikost obrazovky (uhlopříčka přibl.) (palcov) (cm)
Dansk	Produktudlysningsskema	Varemærke	Produktnr.	Model nr.	Energieeffektivitetsklasse	Synlig skærmstørrelse (diagonal,ca.) (HxK/cm)
Suomi	Tuote fiche	Kaupallinen merkki	Tuote nro.	Malli nro.	Virran tehokkuusluokka	Näkyvän kuvarudun koko (diagonaalinen) (tuuma/cm)
Français	Fiche du produit	Marque commerciale	Produit N°	Modèle N°	Classe d'efficacité énergétique	Taille d'écran visible (diagonale,approx.) (pouces/cm)
Hrvatski	SAŽETAK PROIZVODA	Trgovačka marka	Br. proizvoda	Br. modela	Klasa energetske učinkovitosti	Vidljiva veličina ekrana (diagonala,priljubljeni) (inča/cm)
Nederlands	Productfiche	Commercieel merk	Productnr.	Modelnr.	Energie efficiëntie klasse	Zichtbare schermgrootte (diagonaal,ca.) (inch/cm)
Español	Ficha del Producto	Marca Comercial	Nº de Producto	Nº de Modelo	Clasificación Energética	Tamaño de pantalla visible (diagonal,aprox.) (pulgadas/cm)
Svenska	Produktspecifikation	Varumärke	Produktnr.	Modellnr.	Energiklass	Synlig skärmstreck (diagonal,ungefärlig) (tom/cm)
Italiano	Scheda prodotto	Marchio commerciale	Numero prodotto	Numeros modello	Classe di efficienza energetica	Dimensione visibile dello schermo (diagonale, circa/pollici/cm)
Polski	KARTA PRODUKTU	Marka produktu	Nr produktu	Nr modelu	Klasa efektywności energetycznej	Widoczny obraz ekranu (przekątna okolo 1 cal/cm)
Magyar	Termékismertető adatlap	Kereskedelmi márka	Termékszám	Modellszám	Energiáhatékonysági osztály	Lélegzetelátható képernyőnélküli (diagonális,kb.) (inch/cm)
Norsk	Produktinformasjon	Kommersiell merkevarer	Produkt nr.	Modell nr.	Energieffektivitet klasse	Synlig skermstørrelse (diagonal, ca.) (tommer/cm)
Português	Ficha do produto	Marca Comercial	Produto Nº	Modelo Nº	Classificação eficiência energética	Tamano ecrã visível (diagonal, aprox.) (polegadas/cm)
Română	Fișă produs	Marca comercială	Nr. Produs	Nr. Model	Clasa de eficiență energetică	Dimensiunea ecranului vizibil (diagonala, aprox.) (inch/cm)
Русский	Справочный листок технических данных изделия	Торговая марка	Номер изделия	Номер модели	Класс энергопотребления	Видимый размер экрана (по диагонали, Около) (дюймов/см)
беларуская	Справочный листок технических данных изделия	Торговая марка	Номер изделия	Номер модели	Класс энергопотребления	Видимый размер экрана (по диагонали, Около) (дюймов/см)
македонски	Технички податоци	Комерцијална марка	Производ бр.	Модел бр.	Класа на енергетска ефикасност	Големина на видлив екран (диагонална, околу) (инчи/см)
український	Технічні дані	Комерційна марка	Артикул	Модель	Клас енергоспоживання	Видимий розмір екрана (диагональ, Приблизно) (дюйми/см)
srpski	Tehničke odlike	Komerčijalna marka	Proizvod br.	Model br.	Klasa energetske efikasnosti	Veličina vidljivog ekrana (diagonala, tokom) (inča/cm)
Slovenčina	Produktový list	Značka výrobca	Cílso produktu	Model č.	Energetická trieda	Viditeľná veľkosť obrazovky (uhloprička, zhruba) (palcov/cm)
Slovenščina	Opis izdelka	Komercialna znakma	St. Izdelka	Št. Modela	Razred energetske učinkovitosti	Vidna velikost zaslona (diagonala, pribl.) (palcev/cm)
Ελληνικό	Δεξτο η προϊόντος	Εμπορική σήμα	Αρ. Προϊόντος	Αρ. Μοντέλου	Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης	Οριζόντια μήκος οθόνης (διαγώνιος, περ.) (ιντσες/cm)
Bosanski	Tehnički podaci	Komerčijalna marka	Produkt br.	Model br.	Klasa energetske efikasnosti	Vidljiva veličina ekrana (diagonala, pribjedno) (inča/cm)
תַּרְבּוּ	רכישת מוצר	רכישת מוצר	הרכשה	הרכשה	הרכשה	הרכשה (אורך) (רוחב) (גובה) (זוויתן) (זוויתן)
Türkçe	Ürün fisi	Ticari Marka	Ürün No.	Model No.	Enerji verimliliği sınıfı	Görülen ekran boyutu (çapraz, yaklaşık.) (inç/cm)
Shqip	Të dhënat e produktit	Marka tregtare	Nr. i produktit.	Nr. i modelit.	Klasi e eficiencës së energjisë	Madhësia e ekranit të dukshëm (diagonali, afersisht) (inç/cm)
Lietuvių	Gaminio etiketė	Gamintojas	Gaminio Nr.	Modelio Nr.	Energetinio efektyvumo klasė	Matoma ekran dydis (ištrizainė, approx.) (collu/cm)
Latviešu	Produkta apraksts	Marka	Produkta nr.	Modelja nr.	Enerģētikatiesības klase	Ekrāna izmērs (pa diagonālē, apriņķā) (collas/cm)
Eesti	TOOTEKIRJELDUS	Tootja firma	Toote nr.	Modeli nr.	Energiaklass	Vaadatava ekrana suurus (diagonaal, umbes) (tolli/cm)
فارسی	مشخصات محصول	برند تجاری	مشخصه محصول	مشخصه مدل	گروه کاربری انرژی	قداره سطحی قابل مشاهده (نمایشی، تقریبی) (اندیشه)

English	G	H	I	J	K
On mode average power consumption (Watt)	Annual energy consumption (kWh/annum)	Standby power consumption (Watt)	Off mode power consumption (Watt)	Display resolution (px)	
Deutsch	Durchschnittlicher Stromverbrauch im eingeschalteten Zustand (Watt)	Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	Standby-Stromverbrauch (Watt)	Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand (Watt)	Display-Auflösung (px)
Български	Среден разход на енергия при включеността на телевизора (Watt)	Годишна консумация на електроенергия (kWh/година)	Консумация на електроенергия в режим на готовност (Watt)	Консумация на електроенергия в икономично състояние (Watt)	Разделителна способност на дисплея (пикела)
česká	Přeměrný spotřeba elektrické energie v zapnutém režimu (Watt)	Roční spotřeba energie (kWh/rok)	Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu (Watt)	Spotřeba elektrické energie ve vypnutém režimu (Watt)	Rozlišení displeje (px)
Dansk	Gennemsnitlig strømforbrug i tændt tilstand (Watt)	Arligt energiforbrug (kWh/Arligt)	Strømforbrug (standby)/Watt	Strømforbrug i slukket tilstand (Watt)	Skræmpletning (px)
Suomi	Yleinen käytössä olevien aikana sähkökulku (Watt)	Vuotavuoren kulutus (Watti)	Pois-tilaan virrankulutus (Watti)	Näytön erottelukyky (pikselejä)	
Français	Consommation énergétique moyenne en mode "marche" (Watt)	Consommation énergétique annuelle (kWh/annuel)	Consommation d'énergie en veille (Watt)	Consommation d'énergie en mode "arrêt" (Watt)	Résolution de l'écran (px)
Hrvatski	Pronošćenje potrošnje el. energije kada je postavljen uključen (Watt)	Godišnja potrošnja el. energije (kWh/Godišnja)	Potrošnja el. energije u modu pripravnosti (Watt)	Potrošnja el. energije kada je proizvod isključen (Watt)	Rezolucija zaslona (pikseli)
Nederland	Van-aardig gemiddeld stroomverbruik (Watt)	Uitgestelde energieverbruik (kWh/Jaarlijk)	Stand-by stroomverbruik (Watt)	Uit-modus stroomverbruik (Watt)	Schermsolutie (px)
Español	Consumo eléctrico medio, en funcionamiento (Watt)	Consumo eléctrico anual (kWh/annual)	Consumo en modo en espera (Vatios)	Consumo eléctrico modo apagado (Vatios)	Resolución de pantalla (px)
Svenska	Strömkonsumtion i P-läge (Watt)	Energikonsumtion per år (kWh/Års)	Strömkonsumtion i väntläge (Watt)	Strömkonsumtion i P-läge (Watt)	Skärmpoplösning (pixlar)
Italiano	Consumo di corrente medio da accesa (Watt)	Consumo annuale di energia (kWh/anno)	Consumo di corrente in modalità stand-by (Watt)	Consumo di corrente da spenta (Watt)	Risoluzione del display (px)
Polski	Srednie zużycie energii w trybie włączonym (Watów)	Roczne zużycie energii (kWh/Rocznice)	Srednie zużycie energii w trybie czekania (Watów)	Zużycie energii w trybie włączonym (Watów)	Rozdzielcość obrazu (pixeli)
Magyar	Energiafogyasztás bekapcsolva hosszú időszakban (kWh/Eves)	Eves energiafogyasztás (kWh/Eves)	Energiafogyasztás standby üzemiidőben (Watt)	Energiafogyasztás kikapcsolt üzemiidőben (Watt)	Képernyőlátóitás (px)
Norsk	Plattformens gennomsnittlig strømforbruk (Watt)	Arlig strømforbruk (kWh/Arlig)	Hvilemodens strømforbruk (Watt)	Avin-modus strømforbruk (Watt)	Skjermpoppelning (pixsel)
Português	Consumo energia em modo médio (Watt)	Consumo annual energia (kWh/annual)	Consumo energia em stand-by (Watt)	Consumo energia em modo alimentação (Watt)	Resolução do visor (pixel)
Română	Consum electric mediu în modul pornit (Watt)	Consum anual de energie (kWh/Anual)	Consum electric în stare de repaus (Watt)	Consum electric în modul oprit (Watt)	Rezoluția ecranului (pixeli)
Русский	Средний расход энергии в режиме работы (Вт)	Средний расход энергии в режиме работы (Вт)	Расход энергии в режиме ожидания (Вт)	Расход энергии в выключенном режиме (Вт)	Разрешение экрана (пиксели)
беларускі	Средній расход енергіі ў режиме включэння (ватт)	Екзегадарны расход енергіі (кВт/гадзіна)	Расход энергіі ў режиме скандаля (ватт)	Расход энергіі ў режиме выключэння (ватт)	Разрешэнне экрана (пікселя)
македонски	Прекрасно потрошувачка кога е вклучена	Годишка потрошувачка на енергија кога е вклучена (ватт)	Потрошувачка за измируване (ватт)	Потрошувачка кога е исклучен (ватт)	Резултати на екран (пиксели)
український	Середнє споживання потужності у відкритому режимі (Вт)	Середньорічна споживання потужності (kWh/Rічні)	Споживання потужності у режимі очікування (Вт)	Споживання потужності у вимкненному стані (Вт)	Роздільна здатність екрана (пікселі)
Srpski	Pronošćenje potrošnja kada je uključeni (Watt)	Godišnja potrošnja energije (kWh/Godišnja)	Potrošnja tokom mirovanja (Watt)	Potrošnja kada je isključeni (Watt)	Rezolucija displeja (pix.)
Slovenčina	Priemerná spotreba elektrickej energie (kWh/ročne)	Rocná spotreba energie (kWh/Rocňa)	Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime (Watov)	Spotreba elektrickej energie vo vypnutom režime (Watov)	Rozlišenie displeja (pix.)
Slovenščina	Potraha električne energije v vzpostavljenem načinu (Watov)	Leta ročna poraba energije (kWh/Leta)	Poraba energije v stanju pripravnosti (Watov)	Poraba energije načinu izklopa (Watov)	Resolucija zaslona (pix.)
Ελληνικά	Μέσον κατανάλωση ρύθμος μετρητής (Watt)	Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh/Eτησία)	Κατανάλωση πρώτου στην αναφορά (Watt)	Κατανάλωση ρύθμος στην αναφορά (Watt)	Ανάλογο οδόντω (Πίξια)
Bosanski	Pronošćenje potrošnja kada je uključen (Watt)	Godišnja potrošnja energije (kWh/Godišnja)	Potrošnja tokom mirovanja (Watt)	Potrošnja kada je isključen (Watt)	Rezolucija ekranu (pix.)
עברית	הצרעה ממוצעת כוחה של הכוח שמיועד לזרק (Watt)	הצרעה ממוצעת כוחה של הכוח שמיועד לזרק (Watt)	הצרעה ממוצעת כוחה של הכוח שמיועד לזרק (Watt)	הצרעה ממוצעת כוחה של הכוח שמיועד לזרק (Watt)	הצרעה ממוצעת כוחה של הכוח שמיועד לזרק (Watt)
Türkçe	Açık moddaki ortalama giç tüketimi (Watt)	Yıllık enerji tüketimi (kWh/Yıl)	Bekleme durumunda enerji tüketimi (Watt)	Kapalı moddağı giç tüketimi (Watt)	Ekran çözünürlüğü (pix.)
Shqip	Konsumi meslati i energjisë si i ndezur (Watt)	Konsumi vjetor i energjisë (Watt)	Konsumi i energjisë si i ngashthemi	Konsumi i energjisë si i fikur (Watt)	Rezolucioni i ekranit (pix.)
Lietuvių	Vidutinis energijos sąnaudos jungus (Vatai)	Energijos patirinių aktiivus režimų (Vatai)	Energijos sąnaudos budėjimo režimui (Vatai)	Energijos sąnaudos išlūgus (Vatai)	Ekranai skiriamoji geba (pixelių)
Latviešu	Enerģētiskās patirījuma aktīvā režīmā (Vat)	Gada enerģijas patirījums (kWh/gads)	Enerģētiskās gadījumiņas režīmā (Vat)	Enerģētiskās patirījumi (Vat)	Dispela rezolūcija (pixeli)
Eesti	Keskmine energieluu töörežiimil (Watt)	Aastane energieluu (kWh/aastaain)	Energieluu ooterežiimil (Watt)	Energieluu väljalülitustud olekus (Vatt)	Eksraani resolutsioon (pixlit)
فارسی	میزان مصرف متوسط سفرت بر حسب مدت زمان (دست) میزان مصرف متوسط سفرت بر حسب مدت زمان (دست)	میزان مصرف متوسط سفرت بر حسب مدت زمان (دست) میزان مصرف متوسط سفرت بر حسب مدت زمان (دست)	صرف ترقی مدت زمان (دست) صرف ترقی مدت زمان (دست)	صرف ترقی مدت زمان (دست) صرف ترقی مدت زمان (دست)	صرف ترقی مدت زمان (دست)

(* English) Energy consumption kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.

(* Deutsch) Energieverbrauch kWh/Jahr, basiert auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehers an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehers ab.

(* Български) Консумация на енергия kWh годишно, като база на разхода на 4 рабочих часа дневно при 365 дни. Действително консумация енергии же зависит от того как она используется на телевизоре.

(* česká) Spotřeba elektrické energie kWh za rok vychází z hodiny používání televize 4 hodiny denně po 365 dnech. Reálná spotřeba elektrické energie je závislá na tom, jak se televize používá.

(* Dansk) Energibrug kWh pr. år, beregnet som energiforbruget af en tv-mottager ved at anvende den teknologiske energiforbrug til en t.v.-bruger for 4 timer dagligt for 365 dage. Den faktiske energiforbrugken kommer att beräknas på tv-mottagarens sätt.

(* Français) Consommation d'énergie de kWh par an, basée sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.

(* Hrvatski) Utrudnjava energije iznosu kWh godišnje na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana. Cijeli energetski potrošaj će ovisiti o tome kako će se upotrebljavati televizor.

(* Nederland) Energieverbruik kWh per jaar, gebaseerd op de elektrische verbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop används.

(* Español) Consumo de energía kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.

(* Svenska) Energioträfning i kWh per år, baserad på att använda teknologins energiförbruk för en tv-mottagare vid 4 timmars användning per dag under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen är beroende av hur den används.

(* Italiano) Consumo di energia kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dalle condizioni di utilizzo del televisore.

(* Polski) Zużycie energii kWh rocznie podstawione przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rezonansowe zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.

(* Magyar) A televíziókészülék kWh előzőlegi teljesítménye alapján 4 órás működésre 365 napon keresztül. A valósági energiafelhasználás a használati módjáról függ.

(* Norsk) Energiforbruk kWh pr. år, beregnet som teknologiens energiforbruk for en t.v.-bruger for 4 timer daglig for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan t.v.-brukeren bruker.

(* Русский) Потребление энергии в kWh на годирание нива, на основу потребления TV-кот ради 4 часа дневно, 365 дн. Стремлена строба залежи от това как та се използва телевизорът.

(* Български) Резултат на изчисление за годишна потребление на енергия от телевизор, като се предполага, че той е в работа 4 часа дневно на протяжение 365 дни. Реалната енергийска използване ще зависи от това как се използва телевизорът.

(* česká) Potřeba energie kWh na godišnění niva, založená na konzumu televizoru, když je v provozu 4 hodiny denně na celou dobu 365 dní. Reálná spotřeba energie záleží od toho, jak se televizor používá.

(* Dansk) Energiforbrug kWh per år, beregnet som teknologiens energiforbrug for en t.v.-bruger for 4 timer daglig for 365 dage. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan t.v.-brukeren bruker.

(* Français) Consommation d'énergie kWh par an, basée sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.

(* Hrvatski) Utrudnjava energije iznosu kWh godišnje na temelju potrošnje televizora, kada je u radu 4 sati dnevno, 365 dana. Stvarna utrošak energije zavisi o tome kako se koristi televizor.

(* Nederland) Energieverbruik kWh per jaar, beregnet als de energieverbruik van een televisie die 4 uur per dag voor 365 dagen in gebruik is genomen. De werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.

(* Español) Consumo de energía kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.

(* Svenska) Energioträfning i kWh per år, baserad på att använda teknologins energiförbruk för en tv-mottagare vid 4 timmars användning per dag under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen är beroende av hur den används.

(* Italiano) Consumo di energia kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dalle condizioni di utilizzo del televisore.

(* Polski) Zużycie energii kWh rocznie podstawione przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rezonansowe zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.

(* Magyar) A televíziókészülék kWh előzőlegi teljesítménye alapján 4 órás működésre 365 napon keresztül. A valósági energiafelhasználás a használati módjáról függ.

(* Norsk) Energiforbruk kWh per år, beregnet som teknologiens energiforbruk for en t.v.-bruger for 4 timer daglig for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan t.v.-brukeren bruker.

(* Русский) Потребление энергии в kWh на годирание нива, на основу потребления TV-кот ради 4 часа дневно, 365 дн. Стремлена строба залежи от това как та се използва телевизорът.

(* Български) Резултат на изчисление за годишна потребление на енергия от телевизор, като се предполага, че той е в работа 4 часа дневно на протяжение 365 дни. Реалната енергийска използване ще зависи от това как се използва телевизорът.

(* česká) Potřeba energie kWh na godišnění niva, založená na konzumu televizoru, když je v provozu 4 hodiny denně na celou dobu 365 dní. Reálná spotřeba energie záleží od toho, jak se televizor používá.

(* Dansk) Energiforbrug kWh per år, beregnet som teknologiens energiforbrug for en t.v.-bruger for 4 timer daglig for 365 dage. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan t.v.-brukeren bruker.

(* Français) Consommation d'énergie kWh par an, basée sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.

(* Hrvatski) Utrudnjava energije iznosu kWh godišnje na temelju potrošnje televizora, kada je u radu 4 sati dnevno, 365 dana. Stvarna utrošak energije zavisi o tome kako se koristi televizor.

(* Nederland) Energieverbruik kWh per jaar, beregnet als de energieverbruik van een televisie die 4 uur per dag voor 365 dagen in gebruik is genomen. De werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.

(* Español) Consumo de energía kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.

(* Svenska) Energioträfning i kWh per år, baserad på att använda teknologins energiförbruk för en tv-mottagare vid 4 timmars användning per dag under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen är beroende av hur den används.

(* Italiano) Consumo di energia kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dalle condizioni di utilizzo del televisore.

(* Polski) Zużycie energii kWh rocznie podstawione przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rezonansowe zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.

(* Magyar) A televíziókészülék kWh előzőlegi teljesítménye alapján 4 órás működésre 365 napon keresztül. A valósági energiafelhasználás a használati módjáról függ.

(* Norsk) Energiforbruk kWh per år, beregnet som teknologiens energiforbruk for en t.v.-bruger for 4 timer daglig for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan t.v.-brukeren bruker.

(* Русский) Потребление энергии в kWh на годирание нива, на основу потребления TV-кот ради 4 часа дневно, 365 дн. Стремлена строба залежи от това как та се използва телевизорът.

(* Български) Резултат на изчисление за годишна потребление на енергия от телевизор, като се предполага, че той е в работа 4 часа дневно на протяжение 365 дни. Реалната енергийска използване ще зависи от това как се използва телевизорът.

(* česká) Potřeba energie kWh na godišnění niva, založená na konzumu televizoru, když je v provozu 4 hodiny denně na celou dobu 365 dní. Reálná spotřeba energie záleží od toho, jak se televizor používá.

(* Dansk) Energiforbrug kWh per år, beregnet som teknologiens energiforbrug for en t.v.-bruger for 4 timer daglig for 365 dage. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan t.v.-brukeren bruker.

(* Français) Consommation d'énergie kWh par an, basée sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.

(* Hrvatski) Utrudnjava energije iznosu kWh godišnje na temelju potrošnje televizora, kada je u radu 4 sati dnevno, 365 dana. Stvarna utrošak energije zavisi o tome kako se koristi televizor.

(* Nederland) Energieverbruik kWh per jaar, beregnet als de energieverbruik van een televisie die 4 uur per dag voor 365 dagen in gebruik is genomen. De werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.

(* Español) Consumo de energía kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.

(* Svenska) Energioträfning i kWh per år, baserad på att använda teknologins energiförbruk för en tv-mottagare vid 4 timmars användning per dag under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen är beroende av hur den används.

(* Italiano) Consumo di energia kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dalle condizioni di utilizzo del televisore.

(* Polski) Zużycie energii kWh rocznie podstawione przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rezonansowe zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.

(* Magyar) A televíziókészülék kWh előzőlegi teljesítménye alapján 4 órás működésre 365 napon keresztül. A valósági energiafelhasználás a használati módjáról függ.

(* Norsk) Energiforbruk kWh per år, beregnet som teknologiens energiforbruk for en t.v.-bruger for 4 timer daglig for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan t.v.-brukeren bruker.

(* Русский) Потребление энергии в kWh на годирание нива, на основу потребления TV-кот ради 4 часа дневно, 365 дн. Стремлена строба залежи от това как та се използва телевизорът.

(* Български) Резултат на изчисление за годишна потребление на енергия от телевизор, като се предполага, че той е в работа 4 часа дневно на протяжение 365 дни. Реалната енергийска използване ще зависи от това как се използва телевизорът.

(* česká) Potřeba energie kWh na godišnění niva, založená na konzumu televizoru, když je v provozu 4 hodiny denně na celou dobu 365 dní. Reálná spotřeba energie záleží od toho, jak se televizor používá.

(* Dansk) Energiforbrug kWh per år, beregnet som teknologiens energiforbrug for en t.v.-bruger for 4 timer daglig for 365 dage. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan t.v.-brukeren bruker.

(* Français) Consommation d'énergie kWh par an, basée sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.

(* Hrvatski) Utrudnjava energije iznosu kWh godišnje na temelju potrošnje televizora, kada je u radu 4 sati dnevno, 365 dana. Stvarna utrošak energije zavisi o tome kako se koristi televizor.

(* Nederland) Energieverbruik kWh per jaar, beregnet als de energieverbruik van een televisie die 4 uur per dag voor 365 dagen in gebruik is genomen. De werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.

(* Español) Consumo de energía kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.

(* Svenska) Energioträfning i kWh per år, baserad på att använda teknologins energiförbruk för en tv-mottagare vid 4 timmars användning per dag under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen är beroende av hur den används.

(* Italiano) Consumo di energia kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dalle condizioni di utilizzo del televisore.

(* Polski) Zużycie energii kWh rocznie podstawione przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rezonansowe zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.

(* Magyar) A televíziókészülék kWh előzőlegi teljesítménye alapján 4 órás működésre 365 napon keresztül. A valósági energiafelhasználás a használati módjáról függ.

(* Norsk) Energiforbruk kWh per år, beregnet som teknologiens energiforbruk for en t.v.-bruger for 4 timer daglig for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan t.v.-brukeren bruker.

(* Русский) Потребление энергии в kWh на годирание нива, на основу потребления TV-кот ради 4 часа дневно, 365 дн. Стремлена строба залежи от това как та се използва телевизорът.

(* Български) Резултат на изчисление за годишна потребление на енергия от телевизор, като се предполага, че той е в работа 4 часа дневно на протяжение 365 дни. Реалната енергийска използване ще зависи от това как се използва телевизорът.

(* česká) Potřeba energie kWh na godišnění niva, založená na konzumu televizoru, když je v provozu 4 hodiny denně na celou dobu 365 dní. Reálná spotřeba energie záleží od toho, jak se televizor používá.

(* Dansk) Energiforbrug kWh per år, beregnet som teknologiens energiforbrug for en t.v.-bruger for 4 timer daglig for 365 dage. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan t.v.-brukeren bruker.

(* Français) Consommation d'énergie kWh par an, basée sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.

(* Hrvatski) Utrudnjava energije iznosu kWh godišnje na temelju potrošnje televizora, kada je u radu 4 sati dnevno, 365 dana. Stvarna utrošak energije zavisi o tome kako se koristi televizor.

(* Nederland) Energieverbruik kWh per jaar, beregnet als de energieverbruik van een televisie die 4 uur per dag voor 365 dagen in gebruik is genomen. De werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.

(* Español) Consumo de energía kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.

(* Svenska) Energioträfning i kWh per år, baserad på att använda teknologins energiförbruk för en tv-mottagare vid 4 timmars användning per dag under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen är beroende av hur den används.

(* Italiano) Consumo di energia kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dalle condizioni di utilizzo del televisore.

(* Polski) Zużycie energii kWh rocznie podstawione przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rezonansowe zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.

(* Magyar) A televíziókészülék kWh előzőlegi teljesítménye alapján 4 órás működésre 365 napon keresztül. A valósági energiafelhasználás a használati módjáról függ.

(* Norsk) Energiforbruk kWh per år, beregnet som teknologiens energiforbruk for en t.v.-bruger for 4 timer daglig for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan t.v.-brukeren bruker.

(* Русский) Потребление энергии в kWh на годирание нива, на основу потребления TV-кот ради 4 часа дневно, 365 дн. Стремлена строба залежи от това как та се използва телевизорът.

TR: İşbu belgede; VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., telsiz ekipmanı tipi TFT IDTV 'nin 2014/53/AB sayılı direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni internet adresinde mevcuttur: doc.vosshub.com

EN: Hereby, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declares that the radio equipment type TFT IDTV is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: doc.vosshub.com

BG: С настоящото VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., декларира, че този тип радиоаппаратура TFT IDTV е в съответствие с Директива 2014/53/EC. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: doc.vosshub.com

CZ: Tímto VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., prohlašuje, že typ rádiového zařízení TFT IDTV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: doc.vosshub.com

DA: Hermed erklærer VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., at radioudstyrstypen TFT IDTV er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internettadresse: doc.vosshub.com

DE: Hiermit erklärt VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dass der Funkanlagentyp TFT IDTV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: doc.vosshub.com

EL: Με την παρούσα ο/η VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., δηλώνει ότι ο ραδιοεξπλοιασμός TFT IDTV πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κέμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: doc.vosshub.com

ES: Por la presente, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que el tipo de equipo radioeléctrico TFT IDTV es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad UE está disponible en la dirección Internet siguiente: doc.vosshub.com

ET: Käesolevaga deklareerib VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., et käesolev raadioseadme tüüp TFT IDTV vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: doc.vosshub.com

FI: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., vakuuttaa, että radiolaitetyyppi TFT IDTV on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvaatukseen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: doc.vosshub.com

FR: Le soussigné, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., déclare que l'équipement radioélectrique du type TFT IDTV est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: doc.vosshub.com

HR: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa TFT IDTV u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: doc.vosshub.com

HU: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., igazolja, hogy a TFT IDTV típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: doc.vosshub.com

IT: Il fabbricante, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TFT IDTV è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: doc.vosshub.com

LT: Aš, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., patvirtinu, kad radio įrenginių tipas TFT IDTV atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitinkamų deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: doc.vosshub.com

LV: Ar šo VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., deklarē, ka radioiekārtā TFT IDTV atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: doc.vosshub.com

MT: B'dan, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niddikkira li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju TFT IDTV huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu dat-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan i-indirizz tal-Internet li ġej: doc.vosshub.com

NL: Hierbij verklaar ik, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dat het type radioapparatuur TFT IDTV conform is met Richtlijn 2014/53/UE. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: doc.vosshub.com

PL: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niniejszym oznacza, że typ urządzenia radiowego TFT IDTV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: doc.vosshub.com

PT: P(o) abajo assinado(a) VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que o presente tipo de equipamento de rádio TFT IDTV está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: doc.vosshub.com

RO: Prin prezenta, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declară că tipul de echipamente radio TFT IDTV este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declaratiei UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: doc.vosshub.com

SK: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TFT IDTV je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: doc.vosshub.com

SL: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., potrjuje, da je tip radijske opreme TFT IDTV skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: doc.vosshub.com

SV: Härmad försäkrar VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., att denna typ av radioutrustning TFT IDTV överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: doc.vosshub.com

CE CHAMPION



50503830