

MYCR-2300

PLUG-IN PÅ/AV, 1-pack

1

2

3

Kategori EASY START, så enkelt att alla kan använda det.

EASY START

SYSTEM
NEXA

Plug-in mottagare PÅ/Av. Fungerar med System Nexa fjärrkontroller och sändare. Systemet är självlärande vilket ger en mycket enkel och flexibel installation och full kompatibilitet med övriga produkter i System Nexa. Kan kompletteras med olika System Nexa produkter, exempelvis skymningsrelän och rörelsevakter, för automatiska funktioner.

- Smart Mode* kompatibel
- Enkel installation
- Upp till 30 meter räckvidd
- Kompatibla med Nexa Bridge och Nexa HUB

***SMART MODE FUNKTION.** Med enheter som har stöd för "Smart Mode" kan du spara upp till 3 olika favoritscenarion som enkelt aktiveras med en Nexa "Smart Mode" sändare.



TEKNISK DATA

Strömkälla	220–240 VAC~50Hz
Max. last	2300 W Glödljus/Halogen, 250 W LED/Lågenergi
Frekvens	System Nexa (433,92 MHz)
Räckvidd	Upp till 30 m
Minnesplatser	32
Egenförbrukning	< 1 W
IP klassificering	För inomhusbruk
Mått, Ø x H	48 x 50 mm
EAN	7330545146417
Art nr E-nummer	14641

NEXA