



DORO Leva L11

VARFÖR DORO?

Medan andra varumärken talar om fantastiska skärmar, enastående kameror eller den senaste tekniken med det nya häftiga namnet talar vi hellre om enkelhet. Det är det våra kunder – människor som känner av åldrandets effekter men som är unga i själen – verkligen vill ha. Det är därför "ENKEL" är en viktig byggsten i alla Doro-telefoners DNA och något som kännetecknar varje detalj i en telefon du kommer att älska – däribland möjligheten att ta snygga foton och njuta av dem på en stor fin skärm. Dessutom är de expertmässigt anpassade efter det mogna örat.

HÖR DEN. SE DEN. ÄLSKA DEN.

Hur ung man än är i sinnet så har åldern en tendens att försvåra till och med de enklaste sysslorna. Tanken bakom Doros telefoner är att de alltid ska vara lätta att använda, även när hörseln, synen eller motoriken försämras. Det är därför alla våra telefoner har så bra standardfunktioner, som extra högt och tydligt ljud, skärmar med hög kontrast, lättlästa menyer och ett stort, tydligt gränssnitt. Och självklart har de ordentligt separerade knappar som gör det enklare att skriva. Vi koncentrerar oss på det som underlättar så att du kan koncentrera dig på det roliga.

ANVÄNDARVÄNLIG MOBILTELEFON MED BRED DISPLAY

Den här 4G-telefonen är perfekt för den som vill ha grundfunktionerna kombinerat med fantastiskt ljud och användarvänlighet. Separata knappar med hög kontrast, en 2,4-tums skärm i landskapsläge och extra högt och tydligt ljud gör det enkelt att ringa och skicka SMS. Det finns även en 2 MP-kamera med blixt för att ta och dela foton, samt soft touch yta för ett fast och säkert grepp. Andra funktioner är bland annat förbättrat ljud med HD-röst, HAC (kompatibilitet med hörapparater), inbyggd ficklampa, telefonen är vädertålig samt har en trygghetsknapp som kan användas för att larma och dela GPS-position till fem betrodda kontakter om hjälp behövs.

Allmänt		Upplösning (MP)	2	IP-klassificering	
ID	L10/L11	Autofokushastighet	N/A	IP	IP54
Modellnamn	DFC-0510	Objektiv FOV (synfält)	61,4	GPS	
Kommersiellt namn	Doro Leva L10 / Doro Leva L11	Objektivbländare (F-tal)	2,8+-5%	GPS	✓
Formfaktor	Bar	Skyddsglas	2P+IR	GPS-krets	Ublox
Storlek		Blixt	✓	A-GPS	✓
Telefonstorlek (HxBxD mm)	128x67.6x12.7	Zoom	✓	Gallileo	✓
Vikt inkl. batteri (g)	120,7	Videospelning	✓	Ringa	
Minne		Videoupplösning	320*240	HD voice	✓
Minne (RAM)	64MB	Sensorsstorlek (mm)	1/5	Pågående samtalstimer	✓
Lagring (ROM)	128MB	Sensorer		Begränsning av uppringar-ID (CLIR)	✓
Tillgängligt användarlagring	17MB	GPS	✓	Vidarekoppling	Ovillkorlig, Ingen service, När upptagen, Inget svar
SD-kort	✓	Laddning		Samtal väntar	✓
Maximal minneskortstorlek	128GB	Laddningskontakt	USB-C	Svara med valfri knapp	✓
Chipset		Laddningspinnar	✓	Vitlistnummer	✓
Modell	UMS9117S (T127)	Batteri		Svartlistnummer	✓
Modem	LTE: R12 WCDMA: R9 GSM: R6	Batterikapacitet	1150mAh	Fast nummeruppringning	✓
Processor	Arm_Cortex_A7	Knappar och kontakter		Konferenssamtal	✓
Processorhastighet	1GHz	Assistentknapp	✓	Talande sifferknappar	✓
Antal CPU-kärnor	1	På/av-knapp	Delad	Telefonbok	
Operativsystemstyp	RTOS	Sifferknapp	✓	Vid nödsituation (ICE)	✓
Operativsystemversion	Mocor RTOS	Volymknappar	✓	Ägarnummer	✓
Huvudskärm		Headset-kontakt	3.5mm standard jack	Telefonboksplatser	>500
Skärmstorlek tum	2,4	Nyckelband-kontakt	✓	Lägg till bild till kontakt	✓
Skärmstorlek (HxB mm)	36.72x48,96	LED-lampor		Spara inkommande nummer till telefonboken	✓
Upplösning (HxB)	240*320	Meddelande/ringindikator	✓	Kopiera kontakt till SIM-kort/telefons minne	✓
Skärm PPI	166,6	Batteri/laddningsindikator	✓	Stöd för vCard	✓
Skärmtyp	TFT	Nätverk		Överför vCard via Bluetooth	✓
Antal färger	65K	2G (GSM)	900,1800	Favoriter/Topp 10-kontakter	✓
Skärmuppdateringsfrekvens (Hz)	60Hz	3G (GPRS)	1,8	Samtalslogg	
Bakbelyst skärm	✓	4G FDD (LTE)	1, 3, 7, 8, 20, 28	Missade samtal	✓
Glas	CTC	4G TDD (LTE)	38, 40	Utgående samtal	✓
Kamera		LTE datahastighet UL	Cat 4	Inkommande samtal	✓
Huvudkamera	✓	LTE datahastighet DL	Cat 4	Antal platser i samtalslogg	60
Typ	Single	VoLTE	✓	Datum- och tidsstämpel	✓
Pixelstorlek (µm)	1,75x1,75				

Volyminställningar		Meddelandepåminnelse	✓	Återställningsfunktioner	
Justerbar samtalsvolym	✓	Flera mottagare	✓	Återställ inställningar	✓
Justerbar medievolym	✓	Lagring	Telefon, SIM, SD-kort	Fabriksåterställning	✓
Justerbar ringsignalvolym	✓	Indikator för återstående tecken	✓	Tillgänglighet	
Justerbar alarmvolym	✓	Automatisk versalisering	✓	Kompatibel med hörapparat 4G-band	T4/M4
		OTA MMS-profil provisionering	✓	Teman	✓
Signaler		Bluetooth		Kontrastjustering	✓
Lägg till egna ringsignaler	✓	Bluetooth®	✓	Startguide	✓
Tyst läge	✓	Bluetooth® version	5.0	SAR	
Maximal ringsignalvolym vid 1m i dB	>83	Handsfree-profil (HFP)	✓	SAR (kropp)	1.495W/Kg
Vibrerande ringsignalindikator	✓	Headset-profil (HSP)	✓	SAR (huvud)	0.591W/Kg
Visuell ringsignalindikator	✓	Seriell portprofil (SPP)	✓	SAR (lemmar)	2.961W/kg
Knapptryckston	✓	Objektpushprofil (OPP) (endast V-kort)	✓	Batteritid	
Maximal samtalsvolym i dB	35	Telefonboksåtkomstprofil (PBAP, PBA)	✓	4G standbytid (h)	220
Maximal mottagarnivå (dB RLR)	> -8	Ljud/video-fjärrkontrollprofil (AVRCP)	✓	4G taltid (h)	7
Högtalartelefon	✓	Avancerad ljuddistributionsprofil (A2DP)	✓	Typisk taltid (h)	6
Codecs		Nödsamtalsfunktion		Andra funktioner	
EVNS NB	✓	Trygghetsknapp	✓	Larm	✓
EVNS WB	✓	Assistentanrop	✓	Klocka	✓
AMR NB	✓	Skicka standardassistentmeddelande	✓	Miniräknare	✓
AMR WB	✓	Skicka positionsdata	✓	Väder	✓
Meddelanden		Säkerhet		Kalender	✓
Typ av meddelandelåda (SMS/MMS)	Dedikerad	Knapplås	✓	FM-radio	✓
SMS	✓	Telefonlås	✓	Ficklampa	✓
MMS	✓	SIM-PIN-lås	✓	Blockera menyer	✓
Maximal längd på utgående SMS	1224	Varningar		Programvaruuppdatering över luft	✓
Maximalt antal lagrade SMS	200	Sändningsmeddelanden	✓	Flygläge	✓
Använd nummer från meddelande	✓	EU-varningar	✓		
Svara på meddelande	✓				
Vidarebefordra meddelande	✓				
Ringa tillbaka	✓				



- ✓ Hör bättre tack vare högt och tydligt ljud
- ✓ Se bättre på den bredare skärmen
- ✓ Känn dig tryggare med trygghetsknappen